

FC-R03W フリーセレクション

※フリーセレクションで提示している型番の単品購入はできません。

フレームモデル (択一で選択必須)		R03Wシリーズ								
		1WAYモデル				2WAYモデル				
CPU		Xeon® Gold 5418Y ×1 2.00GHz (24コア/48スレッド)				Xeon® Gold 5418Y ×2 2.00GHz (48コア/96スレッド)				
修理保守 受付期間		FC-R03W-S1	標準	FC-R03W-L1	受付期間延長	FC-R03W-S2	標準	FC-R03W-L2	受付期間延長	
ブリーインストール OS (択一選択)	FC-1R2SS-101	R03W 2WAYモデル用 Windows Server® IoT 2022 (64bit 日本語)								
	FC-1R2SS-111	R03W 1WAYモデル用 Windows Server® IoT 2022 (64bit 日本語)								
	FC-1R2SS-105	MIRACLE LINUX 9.0								
	FC-1R2SS-199	未添付(ドライバ・添付ソフト提供)								
RAID構成/ ディスク台数※1 (択一選択)	FC-1R2RA-001	シングルディスク [ディスク台数 1]				FC-1R2RA-053	RAID 5 [ディスク台数 4]			
	FC-1R2RA-011	RAID 1 [ディスク台数 2]				FC-1R2RA-054	RAID 5 [ディスク台数 8]			
	FC-1R2RA-012	RAID 1 + ホットスベア [ディスク台数 3]				FC-1R2RA-101	RAID 10 [ディスク台数 4]			
	FC-1R2RA-051	RAID 5 [ディスク台数 3]				FC-1R2RA-102	RAID 10 [ディスク台数 8]			
	FC-1R2RA-052	RAID 5 + ホットスベア [ディスク台数 4]								
ディスク種別 ※2※3 (択一、台数分を選択)	FC-1R2SD-001	NVMe SSD 960GB (960GB ×1)								
	FC-1R2SD-002	NVMe SSD 3.8TB (3.8TB ×1)								
メモリ ※4 (択一、必要数を選択)	FC-1R2MR-016	16GB (16GB×1)								
	FC-1R2MR-064	64GB (64GB×1)								
冗長電源 ※5 (択一選択)	FC-1R2PU-001	冗長化電源なし(電源×1) ※電源ユニット(2)はブラックカバー実装								
	FC-1R2PU-002	冗長化電源あり(電源×2)								
DVDドライブ (択一選択)	FC-1R2DR-001	DVD-ROMドライブ				FC-1R2DV-001	DVDスーパーマルチドライブ			
	FC-1R2DB-009 ※6	非搭載(ブラックカバーのみ)								
増設拡張スロット ※7 (最大2つ選択可能)	FC-1R2PC-001 ※8	スロット #1 PCI Express (x16) スロット #2 1WAY:PCI Express (x4)、2WAY:PCI Express (x16)								
	FC-1R2PC-002 ※9	スロット #6 PCI Express (x8)								
拡張ボード ※10 (最大2つ選択可能、 指定スロットに 各1枚選択可能)	FC-1R2AS-001	RAS I/Oボード(スロット #3 PCI Express (x1)接続)								
	FC-1R2LA-001 ※11	増設LANボード(1000BASE-T 2ch) (スロット #6 PCI Express (x4)接続)								
	FC-1R2LA-002 ※11	増設LANボード(1000BASE-T 4ch) (スロット #6 PCI Express (x4)接続)								
	FC-1R2LA-003 ※11※12	増設LANボード(10GBASE-T 2ch) (スロット #6 PCI Express (x4)接続)								

- ※ 1:すべてのセレクションにRAIDカードを搭載。
- ※ 2:"RAID構成/ディスク種別"のディスク台数と同数を選択してください。
- ※ 3:同一RAID構成内は同一ディスク種別としてください。RAID構成は maxView™ で変更可能です。
- ※ 4:メモリは以下の組み合わせから選択してください。増設時を含めてサポート対象はこの組み合わせのみです。

メモリ		CPU 1WAYモデル					CPU 2WAYモデル				
		16GB	32GB	64GB	128GB	256GB	32GB	64GB	128GB	256GB	512GB
実装数 [枚]	FC-1R2MR-016 容量16GB×1	1	2	—	—	—	2	4	—	—	—
	FC-1R2MR-064 容量64GB×1	—	—	1	2	4	—	—	2	4	8

- ※ 5:ご購入後は"冗長化電源あり"に変更できません。
- ※ 6:ご購入後はDVDドライブを増設・変更できません。
- ※ 7:ご購入後は増設拡張スロットを追加・変更できません。
- ※ 8:スロット #1、#2が使用可能になります。
- ※ 9:スロット #6が使用可能になります。
- ※ 10:LANボードはオプション選択により増設可能ですが、合計ポート数によっては十分な転送速度が得られない場合があります。
- ※ 11:増設拡張スロットにて"FC-1R2PC-002(スロット #6)"を選択した場合に搭載可能。工場出荷時は1枚のみ増設可能。増設LANボードはRemote Power ONに未対応。
- ※ 12:"増設LANボード(FC-1R2LA-003)"はオプション増設を含めて1枚のみ搭載可能。

※Windows Server® IoT 2022(64bit)ブリーインストールモデルには、Microsoft® Windows Server® IoT 2022 Standard(5CAL) (64bit版:日本語)、Internet Explorer® 11、Microsoft Edgeがインストールされています。なお、Service Packの削除およびアップグレード、ダウンロードはできません。追加CALが必要な場合は、Embedded CALをご利用ください。
第1パーティション: 600GB (NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約20GBを占有】 第2パーティション: 残り (NTFS)

※LinuxブリーインストールモデルのLinuxディストリビューションは、MIRACLE LINUX 9.0 (64bit版:Kernel 5.14.0)です。
第1パーティション (EFIブートパーティション): 600MiB (efi) 第2パーティション (ブートパーティション): 1GiB (ext4)
第3パーティション (swap): 8GiB (swap) 第4パーティション (Linux/ルート): 40GiB(ext4)【出荷時にはインストール済みソフトで約5GiBを占有】
残り: 未割当