

WebSAM DeploymentManager
Ver6.0
イベントログ一覧

— **第2版** —

2012/1/31

改版履歴

版数	改版日付	改版内容
2	2012/1/31	DPM Ver6.0[REVISION:003]リリースに伴い、改版。 ・rupdssvc.exe -以下のメッセージについて、内容を更新。 -rupdssvc: DmGetClientName error. -rupdssvc: StopTransmission error pcName =pcName -以下のメッセージを新規追加。 -rupdssvc: StopTransmission error ClientID =「ClientID」, UUID =「UUID」, MAC =「MAC」 ・Dmshared.dll 以下のメッセージを新規追加。 -Failed to Update Client Information because some related MAC has been used by other machine.
1	2011/5/31	新規作成

DepAgent.exe

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DepAgent	2	DepAgent: GetResourceFromIni() Faild	リソースファイルの取得に失敗しました。	インストールに失敗している可能性があります。 DPMクライアントを再度インストールしてください。
Error	Application	DepAgent	2	DepAgent: Create Event error Sts = xxx	イベントの生成に失敗しました。	管理対象マシンの高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象マシンのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	DepAgent	2	DepAgent: WSASStartup error code = xxx	Winsockの初期化に失敗しました。	管理対象マシンの高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象マシンのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	DepAgent	2	DepAgent: CreateThread(CommunicateTrayThread) error code = xxx	スレッドの作成に失敗しました。	管理対象マシンの高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象マシンの状態を確認し、管理対象マシンを再起動してください。
Error	Application	DepAgent	2	DepAgent: StartTray error code = xxx	「クライアント設定ツール」の起動に失敗しました	管理対象マシンの高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象マシンの状態を確認し、管理対象マシンを再起動してください。
Error	Application	DepAgent	2	DepAgent: WaitForSingleObject error code = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理対象マシンの高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象マシンの状態を確認し、管理対象マシンを再起動してください。
Error	Application	DepAgent	2	DepAgent: CreateThread(ShutDownCtlThread) error. Errorcode = xxx	スレッドの作成に失敗しました。	管理対象マシンの高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象マシンの状態を確認し、管理対象マシンを再起動してください。
Error	Application	DepAgent	2	DepAgent: CreateThread(AcceptThreadProc) error. Errorcode = xxx	スレッドの作成に失敗しました。	管理対象マシンの高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象マシンの状態を確認し、管理対象マシンを再起動してください。
Error	Application	DepAgent	2	DepAgent: CreateThread(ShutDownThread) error. Errorcode = xxx	スレッドの作成に失敗しました。	管理対象マシンの高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象マシンの状態を確認し、管理対象マシンを再起動してください。
Error	Application	DepAgent	2	DepAgent: hostname get error code = xxx	ホスト名の取得に失敗しました。	ネットワークの状態に異常がないか確認してください。
Error	Application	DepAgent	2	DepAgent: hostbyname get error code = xxx	IPアドレスの取得に失敗しました。	ネットワークの状態に異常がないか確認してください。
Error	Application	DepAgent	2	DepAgent: create socket error code = xxx	ソケットの生成に失敗しました。	ネットワークの状態に異常がないか確認してください。
Error	Application	DepAgent	2	DepAgent: bind error code = xxx	バインドに失敗しました。	ネットワークの状態に異常がないか確認してください。
Error	Application	DepAgent	2	DepAgent: listen error code = xxx	管理サーバからのデータ受信待ちに失敗しました。	ネットワークの状態に異常がないか確認してください。
Error	Application	DepAgent	2	DepAgent: DepAgent: WaitForMultipleObjects error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理対象マシンの高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象マシンの状態を確認し、管理対象マシンを再起動してください。
Error	Application	DepAgent	2	DepAgent: Accept error code = xxx	ソケットの確立に失敗しました。	ネットワークケーブル/HUB等に問題がないか確認し、「DeploymentManager Agent Service」サービスが停止している場合は、起動してください。
Error	Application	DepAgent	2	DepAgent: Password of shutdown/reboot is not correct	管理サーバからのシャットダウンに失敗しました。	通信用パスワードのレジストリ値が手動で変更された可能性があります。 DPMクライアントを再インストールしてください。

rupdsvc

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Info	Application	rupdsvc	2	DepAgent: server service version is old	DPMサーバのバージョンが古い可能性があります。	DPMサーバがDPMクライアントのバージョンより古い場合は、DPMサーバをアップグレードしてください。(DPMサーバとDPMクライアントのバージョンは同じにしてください。)
Error	Application	rupdsvc	2	CliInfoSendWithRetry:CliInfoSend xxx Times All Failed	クライアント情報の情報送付に失敗しました。	「DeploymentManager Remote Update Service Client」サービスを再起動してください。
Error	Application	rupdsvc	2	Get Client Information Error = xxx	クライアント情報の取得に失敗しました。	「DeploymentManager Remote Update Service Client」サービスを再起動してください。
Error	Application	rupdsvc	2	The MAC Address is NULL, unable to send client information to server	取得したクライアント情報のMACアドレスがNULLであるため、情報の送付に失敗しました。	「DeploymentManager Remote Update Service Client」サービスを再起動してください。
Error	Application	rupdsvc	2	Memory Allocation Error = xxx	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンの高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象マシンのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	rupdsvc	2	ControlRequestEx: Get Client Information Error = xxx	クライアント情報(パッケージ情報などの拡張情報)の取得に失敗しました。	「DeploymentManager Remote Update Service Client」サービスを再起動してください。
Error	Application	rupdsvc	2	ControlRequestEx: Send Version Reply to server failed, GetLastError() =xxx	データの送信に失敗しました。	ネットワークケーブル/HUB等に問題がないか確認し、「DeploymentManager Remote Update Service Client」サービスが停止している場合は、起動してください。
Error	Application	rupdsvc	2	ControlRequestEx: Send Base Info to server failed, GetLastError() =xxx	データの送信に失敗しました。	ネットワークケーブル/HUB等に問題がないか確認し、「DeploymentManager Remote Update Service Client」サービスが停止している場合は、起動してください。
Error	Application	rupdsvc	2	ControlRequestEx: Query Package Install Status failed, return value = xxx	パッケージインストール情報の取得に失敗しました。	ネットワークケーブル/HUB等に問題がないか確認し、「DeploymentManager Remote Update Service Client」サービスが停止している場合は、起動してください。
Error	Application	rupdsvc	2	ControlRequestEx: Send Hotfix/SP info to server failed, GetLastError() = xxx	データの送信に失敗しました。	ネットワークケーブル/HUB等に問題がないか確認し、「DeploymentManager Remote Update Service Client」サービスが停止している場合は、起動してください。
Error	Application	rupdsvc	2	ControlRequestEx: Send APP info to server Error, GetLastError() = xxx	データの送信に失敗しました。	ネットワークケーブル/HUB等に問題がないか確認し、「DeploymentManager Remote Update Service Client」サービスが停止している場合は、起動してください。
Error	Application	rupdsvc	2	ControlRequestEx: Send FINISHED reply to server failed, GetLastError() = xxx	データの送信に失敗しました。	ネットワークケーブル/HUB等に問題がないか確認し、「DeploymentManager Remote Update Service Client」サービスが停止している場合は、起動してください。
Error	Application	rupdsvc	2	ControlRequestEx: Send UNKNOWN reply to server failed, GetLastError() = xxx	データの送信に失敗しました。	ネットワークケーブル/HUB等に問題がないか確認し、「DeploymentManager Remote Update Service Client」サービスが停止している場合は、起動してください。
Error	Application	rupdsvc	0	rupdsvc error: xxx StartServiceCtrlDispatcher failed.	サービスの起動に失敗しました。	「DeploymentManager Remote Update Service Client」サービスが停止している場合は、起動してください。
Error	Application	rupdsvc	0	rupdsvc error: xxx SetServiceStatus.	サービスの起動に失敗しました。	「DeploymentManager Remote Update Service Client」サービスが停止している場合は、起動してください。

schwatch.exe

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	schwatch	2	EventPonMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX	待機関数の実行に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	EventShtMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX	待機関数の実行に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: power on skipped because sneario already started ClientID = XX	管理対象マシンがシナリオ実行中のため、電源ONスケジュールは実行できませんでした。	電源ONのスケジュールは、シナリオが動作しない時間に設定してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: power off skipped because scenario already started ClientID = XX	管理対象マシンがシナリオ実行中のため、電源OFFスケジュールは実行できませんでした。	電源OFFのスケジュールは、管理対象マシンが電源ONの時間に設定してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: power on skipped because already power on UUID = XX, MAC = YY	管理対象マシンが電源ONの状態のため、電源ONのスケジュールは実行できませんでした。	電源ONのスケジュールは、管理対象マシンが電源OFFの時間に設定してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: power off skipped because already power off UUID = XX, MAC = YY	管理対象マシンが電源OFFの状態のため、電源OFFのスケジュールは実行できませんでした。	電源OFFのスケジュールは、管理対象マシンが電源ONの時間に設定してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Memory Allocation Error = XX	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。	管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Create PowerOnAction error = XX	スレッドの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Create PowerOffAction error = XX	スレッドの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Failed Load DmShared.dll error = XX	DmShared.dllのロードに失敗しました。 インストールフォルダにDmShared.dllが存在しない可能性があります。	DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Failed get FNC_YY address error = XX	FNC_YY関数がアドレス取得に失敗しました。 DmShared.dllが壊れている可能性があります。	DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	schwatch	2	SchCreateMutex() error = MUTEX_XX	ミューテックスの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	SchSnrMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX	待機関数の実行に失敗しました。 レジストリからの読み込み、または書き込みに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	SchPonMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX	待機関数の実行に失敗しました。 レジストリからの読み込み、または書き込みに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	SchShtMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX	待機関数の実行に失敗しました。 レジストリからの読み込み、または書き込みに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	SchSnrMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX	待機関数の実行に失敗しました。 レジストリからの読み込み、または書き込みに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	SchPonMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX	待機関数の実行に失敗しました。 レジストリからの読み込み、または書き込みに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	SchShtMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX	待機関数の実行に失敗しました。 レジストリからの読み込み、または書き込みに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Start Service Failed Create TimerReviseThread error = XX	スレッドの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Start Service Failed Create SchTimerWatch error = XX	スレッドの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Start Service Failed Create WaitMsgThread error = XX	スレッドの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Start Service Failed Create PatchDownTimerWatch error=XX	スレッドの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: CreateNamedPipe error = XX	名前付きパイプの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: ConnectNamedPipe error = XX	パイプ接続の待機に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。

schwatch.exe

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	schwatch	2	schwatch: WaitForMultipleObjects error = XX	待機関数の実行に失敗しました。 レジストリからの読み込み、または書き込みに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: ReadParamThread create error = XX	スレッドの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Pipe ReadFile error = XX, line = XX.	データの読み込みに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: DmHeapAlloc Failed error = XX, line = XX.	メモリ割付に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Event Data Format error. cSep not found. line = XX.	APIサービスから受け取ったメッセージのフォーマット異常です。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Event Data Format error. Client count is zero or non-number. line =XX.	APIサービスから受け取ったメッセージのクライアント数がフォーマット異常です。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Event Data Format error = XX, line = XX.	データベースのスケジュールデータが壊れている可能性があります。	管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Delete Event Data error = XX, clientID=XX, line = XX.	データベースのスケジュールデータが壊れている可能性があります。	管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Start Service Failed Create EventSnrThread error = XX	スレッドの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Start Service Failed Create EventPonThread error = XX	スレッドの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Start Service Failed Create EventShtThread error = XX	スレッドの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	schwatch	2	schwatch: Create Event error Sts = XX	イベントオブジェクトの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象サーバのリソースの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: WSASStartup failed,xxx,xxx:xxx:xxx	WindowsソケットのDLLのロードに失敗しました。	管理対象マシンの高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象マシンのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: gethostbyname failed,xxx,xxx:xxx:xxx	IPアドレスの取得に失敗しました。	ネットワークの状態に異常がないか確認してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: socket failed, xxx, xxx:xxx:xxx	ソケットの生成に失敗しました。	ネットワークの状態に異常がないか確認してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: connect failed, xxx, xxx:xxx:xxx	管理サーバへの接続に失敗しました。	ネットワークの状態に異常がないか確認してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: argment error, xxx:xxx:xxx	パラメータの転送に失敗しました。	管理対象マシンの高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象マシンのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: HeapAlloc failed, xxx, xxx:xxx:xxx	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンの高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象マシンのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: Message size too long, xxx, xxx:xxx:xxx	データサイズが大きすぎて、パケットにおさまりません。	ネットワークの状態に異常がないか確認してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: SendDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx	パケット送信に失敗しました。	ネットワークの状態に異常がないか確認してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx	パケット受信に失敗しました。	ネットワークの状態に異常がないか確認してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: unexpected opcode xxx, xxx:xxx:xxx	不正、または未対応のコマンドパケットを受信しました。	ネットワークの状態に異常がないか確認してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: Failed to search folder, Path = xxx	転送ファイル/フォルダのパスに不正な値が指定されています。	指定フォルダ情報を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: CreateEvent failed, xxx, xxx:xxx:xxx	サービスが停止されたために、イベントの生成に失敗しました。	管理対象マシンの高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理対象マシンのリソースの状態を確認してください。

depssvc.exe

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	RecvSeqInfo::Catch an exception Socket = xxx	DPMクライアントからデータを受信する際、ネットワークエラーが発生しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmWriteCliInfo failed	クライアント情報の更新に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	SendRequest::WSAWaitForMultipleEvents Failed, LastError = 「エラーコード」, ret code = 「返却値」, socket =socketID	管理対象マシンにデータを送信する際、ネットワークエラーが発生しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	SendRequest::send 0 after wait, Socket closed by peer.LastError = 「エラーコード」, ret code = 「返却値」, socket =socketID	管理対象マシンにデータを送信するときに、ネットワークエラーが発生しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	SendRequest::timeout(「待ち時間」ms) occurred, LastError = 「エラーコード」, ret code = 「返却値」, socket =socketID	管理対象マシンにデータを送信するときに、ネットワークエラーが発生しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	SendRequest::unknown error occurred, Return Code = 「返却値」, socket =socketID	管理対象マシンにデータを送信するときに、ネットワークエラーが発生しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	SendRequest::Catch an exception. socket=socketID	管理対象マシンにデータを送信するときに、ネットワークエラーが発生しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	RecvRequest::WSAWaitForMultipleEvents Failed, LastError = 「エラーコード」, ret code = 「返却値」, socket =socketID	管理対象マシンからデータを受信するときに、ネットワークエラーが発生しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	RecvRequest::WSARecv() Size Zero, LastError = 「エラーコード」, ret code = 「返却値」, socket =socketID	管理対象マシンからデータを受信するときに、ネットワークエラーが発生しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	RecvRequest::timeout(「待ち時間」ms) occurred, LastError = 「エラーコード」, ret code = 「返却値」, socket =socketID	管理対象マシンからデータを受信するときに、ネットワークエラーが発生しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	RecvRequest::unknown error occurred, Return Code = 「返却値」, socket =socketID	管理対象マシンからデータを受信するときに、ネットワークエラーが発生しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	RecvRequest::Catch an exception. socket=socketID	管理対象マシンにデータを送信するときに、ネットワークエラーが発生しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	CloseConnection shutdown() Error = 「エラーコード」	ソケットのシャットダウンに失敗しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	CloseConnection() closesocket() Error = 「エラーコード」	ソケットのクローズに失敗しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	CloseConnection() socket is invalid.	ソケットが無効です。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	CloseConnection() REQUEST pointer is invalid.	REQUESTポインタが無効です。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ControlRequestEx: Write BaseInfo into DB failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx, dwRet=「返却値」	データベースへの管理対象マシンの基本情報更新に失敗しました。	管理サーバの高負荷状態等の要因により、情報の更新に失敗した可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ControlRequestEx: Send Query Package Info request to client failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx, dwRet=「返却値」	管理対象マシンにパッケージ状況クエリコマンドを送信するときに、ネットワークエラーが発生しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ControlRequestEx: Receive baseInfo failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx, dwRet=「返却値」	管理対象マシンから基本情報を受信するときに、ネットワークエラーが発生しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ControlRequestEx: Send DM_SEQ_FINISHED Info request to client failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx, dwRet=「返却値」	管理対象マシンにDM_SEQ_FINISHEDを送信するときに、ネットワークエラーが発生しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ControlRequestEx() Check cllist data Error, LastError = 「エラーコード」	データベースに保存しているシナリオ実行状態をチェックするときに、エラーが発生しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、情報の更新に失敗した可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ControlRequestEx: Send FINISHED command to client failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx, dwRet=「返却値」	管理対象マシンにFINISHED コマンドを送信するときに、ネットワークエラーが発生しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ControlRequestEx() Client replay unknown command(コマンド), MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx	管理対象マシンは管理サーバから認識できないコマンドを受信しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ControlRequestEx() received unknown command(コマンド), MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx	管理サーバは管理対象マシンから認識できないコマンドを受信しました。	管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc's service main thread still active after 1 hour, exit forcely.	1時間以上経過しても「DeploymentManager Get Client Information」サービスが停止できないため、強制的に停止します。	管理サーバの高負荷状態等の要因により、サービスの停止に失敗した可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。

depssvc.exe

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc's service main thread exit abnormally	DeploymentManager Get Client Informationサービスを停止するときに、GetExitCodeThreadの呼び出しに失敗しました。	管理サーバの高負荷状態等の要因により、サービスの停止に失敗した可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc's GetExitCodeThread failed. LastError = [エラーコード]	「DeploymentManager Get Client Information」サービスの停止に失敗しました。	「DeploymentManager Get Client Information」サービスの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc: client information communicate error code = [エラーコード]	管理対象マシンとの通信ができません。	管理サーバ、またはネットワークの高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバ、およびネットワークのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc: write clextra info error code = [エラーコード]	データベースへの管理対象マシンのアーキテクチャ情報更新に失敗しました。	管理サーバの高負荷状態等の要因により、情報の更新に失敗した可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc: Agent Upgrade Error MAC : Sts = xx-xx-xx-xx-xx-xx : [エラーコード]	自動エージェントアップグレードに失敗しました。	DPMクライアントがDPMサーバのバージョンより古い場合は、DPMクライアントをアップグレードしてください。(DPMサーバとDPMクライアントのバージョンは同じにしてください。)
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc: Agent Upgrade Type Failed =OsType	管理対象マシンのOSはDPMでサポートしていません。	DPMがサポートしていないOSの管理対象マシンにDPMクライアントをインストールしないでください。
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc: memory allocation = [エラーコード]	メモリの確保に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc: write client version file error code = [エラーコード]	データベースの更新に失敗しました。	「管理サーバの高負荷状態等の要因により、情報の更新に失敗した可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。」
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc: Query OSID in XML file failed, Os name = [OSName]	DPMがサポートしていないOSの管理対象マシンに、DPMクライアントがインストールされました。OSIDをクエリする時に、エラーが発生しました。	DPMがサポートしていないOSの管理対象マシンにDPMクライアントをインストールしないでください。
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc: Failed Load DmShared.dll error = [エラーコード]	DmShared.dllのロードに失敗しました。	インストールに失敗している可能性があります。DPMサーバを再度インストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc: Failed get FunOfDmShared address error = [エラーコード]	DmShared.dll中の関数アドレスを取得する時に、エラーが発生しました。	DPMサーバのインストールフォルダ配下のDmShared.dllが存在しているか確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc: WSAStartup error code = [エラーコード]	Winsockの初期化に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc: hostname get error code = [エラーコード]	ホスト名の取得に失敗しました。	ネットワークの状態に異常がないか確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc: hostbyname get error code = [エラーコード]	名前解決に失敗しました。	ネットワークの状態に異常がないか、また、名前解決のできる環境かを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc: create socket error code = [エラーコード]	ソケットの作成に失敗しました。	ネットワークの状態に異常がないか確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc: bind error code = [エラーコード]	バインドに失敗しました。	ネットワークの状態に異常がないか確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	depssvc: Start Service Failed Create ListenThread error = [エラーコード]	Listenスレッドの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	FindGroupByIP() Error For Arguments Invalid	パラメータが無効です。	管理サーバの高負荷状態等の要因により、無効なパラメータを受け取った可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	FindGroupByName () Error for Arguments Invalid	パラメータが無効です。	管理サーバの高負荷状態等の要因により、無効なパラメータを受け取った可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while checking password on remote host.	リモートアップデートの認証処理に失敗しました。	送信バケットが壊れている可能性があります。再度リモートアップデートを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while beginning multicast on remote host.	マルチキャストスレッドの生成に失敗、またはマルチキャストソケットの生成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。エラー解除後、しばらく待ってから、再度リモートアップデートを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: Creation of inside information went wrong.	内部情報の生成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。エラー解除後、しばらく待ってから、再度リモートアップデートを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	host:ホスト名 rupdssvc: An error occurred while response of connection on remote host. 0xe000000e:(formatted message text is below) Receive is TimeOut.	管理対象マシンへの接続後、管理対象マシンから応答がありません。	シナリオ実行エラーを解除してから、再度、シナリオを実行してください。エラー解除後も管理対象マシンから応答がない場合は、ネットワーク機器に問題がある可能性があります。
Error	Application	DeploymentManager	1	host:ホスト名 rupdssvc: An error occurred while copying file(s) to remote host. 0x00002746:(formatted message text is below) 既存の接続はリモート ホストに強制的に切断されました。 または、確立された接続がホスト コンピュータのソフトウェアによって中止されました。	管理対象マシンとの接続が切断されました。	シナリオ実行エラーを解除してから、再度、シナリオを実行してください。エラー解除後も管理対象マシンとの接続が切断される場合は、管理対象マシンの「DeploymentManager Remote Update Service Client」サービスが停止していないか確認してください。停止している場合は、「DeploymentManager Remote Update Service Client」サービスを起動してから、再度、シナリオ実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x02020902 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while copying file(s) to remote host. The writing to a file failed. name=XXXXXXXXX blocknumber=X 0x00000002:(formatted message text is below) 指定されたファイルが見つかりません。	ユニキャスト配信中にエラーが発生しました。	シナリオ実行エラーを解除してから、再度、シナリオを実行してください。エラー解除後もユニキャスト配信エラーになる場合は、管理対象マシンのディスクの空き容量を増やすか、またはマルチキャスト配信でシナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x02020802 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while creating file to remote host. name=TestAP CreateRequestedFile() returned the error. 0x00000070:(formatted message text is below) ディスクに十分な空き領域がありません。	管理対象マシンのディスクの空き容量が少ないため、ファイルの作成に失敗しました。	管理対象マシンのディスクの空き容量は、転送するファイルのサイズ以上にしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x02020c02 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while executing file on remote host. command=実行ファイルパス 0x00000003:(formatted message text is below) 指定されたパスが見つかりません。	zipファイルの解凍に失敗しました。	zipファイル解凍中に管理対象マシンの電源を切断されたか、または管理対象マシンのディスクの空き容量が不足している可能性があります。管理対象マシンの電源状態/ディスクの空き容量を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x02020d02 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while deleting file(s) on remote host. A \$RemoteUpdate \$ folder cannot be deleted. 0x00000091:(formatted message text is below) ディレクトリが空ではありません	削除するディレクトリの中にファイルが存在するため、ディレクトリの削除ができませんでした。	シナリオ実行エラーを解除してから、再度、シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: Cannot connect to remote host.	管理対象マシンへの接続に失敗しました。 管理対象マシンのポート(56000)が開放されていないか、またはDPMクライアントがインストールされていない可能性があります。	管理対象マシンのポートを開放するか、またはDPMクライアントをインストールしてください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	host: ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: multicastIPaddress of a scenario overlaps.	マルチキャスト配信で、同じマルチキャストIPを指定しているシナリオを複数同時に実行しようとした。	実行エラーになったシナリオのマルチキャストIPを変更するか、または同時に実行しないでください。
Error	Application	DeploymentManager	1	host: ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: The scenario is under execution.	マルチキャスト配信で、実行中のシナリオを別の管理対象マシンに対して実行しようとしたか、最大実行台数を越えた台数のシナリオを実行しました。	実行中のシナリオが実行完了になってから、シナリオを実行してください。または、実行台数が同時実行台数の最大値を超えている場合は、超えないように調整してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: There is no response from a client. 0xe000000e:(formatted message text is below) Receive is Timeout.	マルチキャスト配信で、管理対象マシンからの応答がありません。	マルチキャストパケットが管理対象マシンに届いていない可能性があります。ルータの設定を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while creating file to remote host. 0xe000000e:(formatted message text is below) Receive is Timeout.	マルチキャスト配信で、管理対象マシンからの応答がありません。	マルチキャストパケットが管理対象マシンに届いていない可能性があります。ルータの設定を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x0200402 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while waiting for the completion response of connection on remote host. File execution is started at the time of a remote host start.	管理対象マシン起動時に、シナリオで「次回起動時アップデートを実行」を指定し配信されたファイルが実行されている間は、パッケージのシナリオを実行することができません。	しばらく待ってから、再度、シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x02020602 host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while creating directory on remote host. Creation of a directory failed.(\$RemoteUpdate_\$) 0xe0000011:(formatted message text is below) 100 or more \$RemoteUpdate_\$ folders cannot	管理対象マシンの再起動を行う前に、「次回起動時アップデートを実行」を指定したシナリオの実行を100回繰り返した可能性があります。リモートアップデートのテンポラリフォルダは、100個以上作成できません。	管理対象マシンを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	rupdssvc: Remote update client service cannot execute a command at the time of reboot(MAJOR = X.MINOR = X). remotehost is ホスト名	ご使用のDPMクライアントのバージョンは、シナリオの「パッケージ実行後に再起動を行う」オプションに対応していません。	最新のDPMクライアントのインストールを推奨します。
Error	Application	DeploymentManager	1	rupdssvc: Remote update client service cannot Unicast transmission. host: ホスト名	ご使用のDPMクライアントのバージョンでは、シナリオの「ユニキャストでデータを送信する」に対応していません。	最新のDPMクライアントのインストールを推奨します。
Error	Application	DeploymentManager	1	rupdssvc: Remote update client service is not the newest version(MAJOR = X .MINOR = X). remotehost is ホスト名	ご使用のDPMクライアントは最新バージョンではありません。	最新のDPMクライアントのインストールを推奨します。
Info	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x02020d02 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while deleting file(s) on remote host. A \$RemoteUpdate_\$ folder cannot be deleted. 0x0000006c:(formatted message text is below)	ディスクが使用中か、または別の処理でロックされています。	パッケージ登録時に指定したセットアップコマンドが子プロセスを多段階に生成するようなコマンド(コマンド→子プロセス生成→孫プロセス生成)である場合、DPMでは子プロセス/孫プロセスの終了を検知できないため、シナリオ実行エラーとなる場合があります。
Info	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x02020902 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while copying file(s) to remote host. The writing to a file failed. name=XXXXXXXX blocknumber=X 0x00000020:(formatted message text is below)	別のプロセスが使用中のため、ファイルにアクセスできません。転送中のファイルに他のプロセスがアクセスしているため、エラーが発生しました。ウイルスチェッカーなどのツールで、リアルタイムにスキャンする設定が有効な場合は、該当エラーが発生することがあります。	再度シナリオを実行してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Info	Application	DeploymentManager	1	host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while executing file on remote host. 0xe000000e:(formatted message text is below) Receive is TimeOut.	コマンド実行中の管理対象マシンから応答がありません。	コマンド実行中に管理対象マシンの電源を切断された、またはネットワークケーブルが外れた可能性があります。 管理対象マシンの電源状態、およびネットワーク状態を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x02020802 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while creating file to remote host. name=XXXXXXXX CreateRequestedFile() returned the error. 0x00000005:(formatted message text is below) アクセスが拒否されました	管理対象マシンにファイルを作成することができません。	管理対象マシンの設定を確認し、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x02000903 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: Many packets were lost. The remote host was removed from the multicast group.	マルチキャストパケットのロス回数が一定量を超えたため、マルチキャスト配信の対象から除外しました	レジストリの設定値を変更したか確認してください。変更した場合は、元の設定に戻って、再実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x02020a01 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while executing unzip to remote host. cannot find the unzip	zipファイルの解凍に失敗しました。	unzip.exeがシステムフォルダに存在するかどうかを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	rupdssvc: Failed Load DmShared.dll error = エラーコード	共有DLLのロードに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 しばらく待ってからサービスを起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	rupdssvc: Failed get 関数名 address error = エラーコード	共有DLLの関数アドレスの取得に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 しばらく待ってから「DeploymentManager Remote Update Service」サービスを起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	rupdssvc: CreateNamedPipe error = エラーコード	名前付きパイプの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 しばらく待ってから「DeploymentManager Remote Update Service」サービスを起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	rupdssvc: ConnectNamedPipe error = エラーコード	パイプの接続の待機に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 しばらく待ってから「DeploymentManager Remote Update Service」サービスを起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	rupdssvc: Pipe ReadFile error = エラーコード	名前付きパイプからのデータ取り込みに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 しばらく待ってから「DeploymentManager Remote Update Service」サービスを起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DownloadFile: Failed to create the download directory, Dir = DIR	パッケージダウンロード時、フォルダの作成に失敗しました。	管理サーバのディスクの空き容量を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DownloadFile: Failed to parse URL, URL = URL	パッケージダウンロード時、パッケージ保存URLの解析時に失敗しました。	URLのフォーマットが正しいかどうかを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DownloadFile: Failed to create socket, URL = URL	パッケージダウンロード時、ソケットの生成に失敗しました。	管理サーバ側のネットワーク状況とリソース状況を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DownloadFile: Socket already be opened, but failed to close, URL = URL	パッケージダウンロード時、ソケットのクローズに失敗しました。	管理サーバ側のネットワーク状況とリソース状況を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DownloadFile: Failed to connect proxy server, Serve Name = ProxyServerName	パッケージダウンロード時、Proxyサーバへの接続に失敗しました。	Proxyサーバに接続できるかどうかを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DownloadFile: Failed to connect server, Serve Name = ServerName	パッケージダウンロード時、パッケージWebサーバへの接続に失敗しました。	パッケージWebサーバに接続できるかどうかを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DownloadFile: Failed to send request from client, URL = URL	パッケージダウンロード時、パッケージWebサーバへのHTTP要求の送信に失敗しました。	パッケージWebサーバに接続できるかどうかを確認してください。 また、パッケージWebサーバからパッケージをダウンロードできるかどうかを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DownloadFile: Package Web Server happened exception, Serve Name = ServerName	パッケージダウンロード時、パッケージWebサーバで異常が発生しました。	パッケージWebサーバに接続できるかどうかを確認してください。 また、パッケージWebサーバからパッケージをダウンロードできるかどうかを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DownloadFile: The file can't be refresh, Filename = FileName	パッケージダウンロード時、パッケージの削除・更新に失敗しました。	管理サーバ側の関連パッケージファイルを削除できるかどうかを確認してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	DownloadFile: Failed to get response or response is error, URL = URL	パッケージダウンロード時、パッケージWebサーバからのHTTP要求回答の受信に失敗しました。	パッケージWebサーバに接続できるかどうかを確認してください。また、パッケージWebサーバからパッケージをダウンロードできるかどうかを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DownloadFile: Failed to get free disk size, URL = URL	パッケージダウンロード時、管理サーバがディスク容量不足になりました。	管理サーバに十分な空き容量を確保してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DownloadFile: The free disk isn't enough to download, URL = URL	パッケージダウンロード時、管理サーバがディスク容量不足になりました。	管理サーバに十分な空き容量を確保してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DownloadFile: Failed to receive data, URL = URL	パッケージダウンロード時、パッケージWebサーバからのデータ受信時に失敗しました。	管理サーバとパッケージWebサーバのネットワーク状況を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DownloadFile: Unknown Exception, URL = URL	パッケージダウンロード時、不明なエラーが発生しました。	管理サーバとパッケージWebサーバのネットワーク状況を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DownloadFile: Failed to open package file, URL = URL	パッケージのダウンロードに失敗しました。	パッケージWebサーバに、パッケージが存在しているかどうかを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	SendRequest: Http response error status = [エラーコード]	パッケージダウンロード時、パッケージWebサーバからのHTTP要求回答の受信に失敗しました。	パッケージWebサーバに接続できるかどうかを確認してください。また、パッケージWebサーバからパッケージをダウンロードできるかどうかを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	PmDIPackageList: Not get the Package Web Server setting, Package Web Server ID = WebServerID	パッケージダウンロード時、レジストリ中のパッケージWebサーバ情報の取得に失敗しました。	DPMサーバが正しくインストールされているかどうかを確認してください。確認方法については、レジストリで下記のようなキーが存在するかどうかを確認してください。 ・32ビットOSの場合 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\Package ・64ビットOSの場合 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWAREWow6432Node\NEC\DeploymentManager\Package
Error	Application	DeploymentManager	1	PmDIPackageList: Failed to create the download directroy, Dir = DIR	パッケージダウンロード時、フォルダの作成に失敗しました。	管理サーバのディスクの空き容量を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	PmDIPackageList: The file can't be refresh. Filename = FileName	パッケージダウンロード時、パッケージの削除・更新に失敗しました。	管理サーバ側の関連パッケージファイルを削除できるかどうかを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	PmDIDownloadPackages: Not get the Package Web Server setting, Package Web Server ID = WebServerID	パッケージダウンロード時、パッケージWebサーバのレジストリ情報の取得に失敗しました。	DPMサーバが正しくインストールされているかどうかを確認してください。確認方法については、レジストリで下記のようなキーが存在するかどうかを確認してください。 ・32ビットOSの場合 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\Package ・64ビットOSの場合 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWAREWow6432Node\NEC\DeploymentManager\Package
Error	Application	DeploymentManager	1	PmDIDownloadPackages: Failed to get information of packages that need to download, Package Web Server ID = WebServerID	パッケージダウンロード時、パッケージWebサーバのパッケージ一覧の取得に失敗しました。	パッケージWebサーバに接続できるかどうかを確認してください。また、パッケージWebサーバからパッケージをダウンロードできるかどうかを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	PmDIDownloadPackages: Failed to release exclusion, Package ID = PkgID	パッケージ関連のロックのリリースに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	PmDIDownloadPackages: Failed to release exclusion, Package ID = PkgID, ErrorCode = [エラーコード]	パッケージ関連のロックのリリースに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	PmDIDownloadPackages: Failed to compress files, Package Web Server ID = WebServerID, Package ID = PkgID	パッケージを圧縮するときに、失敗しました。	管理サーバのディスクの空き容量を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	PmDIDownloadPackage: Failed to refresh database, Package Web Server ID = WebServerID, Package ID = PkgID.	Package.xmlの書き込みに失敗しました。	管理サーバのディスクの空き容量を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	PmDIDownloadPackage: Package ID that is in info file is error,Package Web Server ID = WebServerID, Package ID = PkgID.	パッケージ情報ファイル内のパッケージIDが正しくありません。	パッケージWebサーバ側のパッケージが正しく作成されているかどうかを確認してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	PmDIDownloadSysFile: Not get the Package Web Server setting, Package Web Server ID = WebServerID	パッケージダウンロード時、レジストリ情報(パッケージWebサーバ)の取得に失敗しました。	DPMサーバが正しくインストールされているかどうか確認してください。 確認方法については、レジストリで下記のようなキーが存在するかどうかを確認してください。 ・32ビットOSの場合 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\Package ・64ビットOSの場合 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\DeploymentManager\Package
Error	Application	DeploymentManager	1	PmDIDownloadSysFile: Failed to create the download directory, Dir = DIR	パッケージダウンロード時、フォルダの作成に失敗しました。	管理サーバのディスクの空き容量を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	PmDIDownloadSysFile: Failed to merge database.	Language.xmlの書き込みに失敗した。	管理サーバのディスクの空き容量を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Download can not go forward because the hotfix dir registry has not been set yet.	パッケージダウンロード時、レジストリ情報(パッケージ保存フォルダ)の取得に失敗しました。	DPMサーバが正しくインストールされているかどうか確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	rupdssvc: WaitForMultipleObjects error = [エラーコード]	カーネルオブジェクトの操作でエラーが発生しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Rupdssvc: Snr execution is deny, because Download is running now	パッケージダウンロード中の為、シナリオを実行できません。	パッケージダウンロードが完了した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	rupdssvc: DmSetRupdParam error	メモリの確保に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	rupdssvc: BeginTransmission error = [エラーコード]	シナリオの実行に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	rupdssvc: An error occurred while uncompress one patch before execution.	パッケージのzipファイルの解凍に失敗しました。	管理対象マシンのディスク容量が不足している可能性があります。 管理対象マシンのディスク容量を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	rupdssvc: An error occurred while uncompress one patch before execution. UnicastInstance: An error occurred while uncompress one patch before execution.	パッケージのzipファイルの解凍に失敗しました。	管理対象マシンのディスク容量が不足しているか、またはunzip.exeが存在しない可能性があります。 以下の格納場所にunzip.exeが存在しているか確認してください。 ・32ビットOSの場合 「c:\windows\system32\」 ・64ビットOSの場合 「c:\windows\SysWOW64\」
Error	Application	DeploymentManager	1	rupdssvc: Failed to reboot of the client.	管理対象マシンの再起動に失敗しました。	リモート電源ON可能なマシンか確認してください。 管理対象マシンが電源ONされている場合はPXEブートしているか確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) The client is under execution.	管理対象マシンがシナリオ実行中です。	先に実行しているシナリオが終了した後、しばらく待ってから、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) Cannot connect event object.:(formatted message text is below) xxxxxx	イベントオブジェクトとネットワークイベントの関連付けに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 しばらく待ってからサービスを起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	rupdssvc: DmGetClientName error. ※REVISION:003以降は出力されません。	データベースからの管理対象マシンのホスト名取得に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	rupdssvc: StopTransmission error pcName =pcName ※REVISION:003以降は出力されません。	シナリオが中断されました。	管理サーバ側のネットワーク状況とリソース状況を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	rupdssvc: StopTransmission error ClientID =「ClientID」、UUID =「UUID」、MAC =「MAC」 ※REVISION:003以降で出力されます。	シナリオが中断されました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ServerListenThread::CreateSocket failed, GetLastError() = [エラーコード], service will be quit	ソケット生成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ServerListenThread::Set TerminateEvent, GetLastError() = [エラーコード], service will be quit	停止イベントの生成に失敗した。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバのリソースの状態を確認してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	ftsvc	1	ERROR: CreateFile failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx	転送ファイル、フォルダのオープン、作成時に、エラーが発生しました。	アップロード先のディスクの空き容量が不足しているか、またはダウンロード元のファイルが存在しない可能性があります。ご確認ください。
Error	Application	ftsvc	1	ERROR: GetFileSizeEx failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx	ダウンロード元のファイル、フォルダのサイズ取得に失敗しました。	管理サーバ上にファイルが存在することを確認してください。存在しない場合はDPMサーバを再インストールしてください。
Error	Application	ftsvc	1	ERROR: SetFileTime failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx	アップロード先のファイル、フォルダのファイル時間設定時に、ファイルアクセスエラーが発生しました。	管理サーバ上にファイルが存在することを確認してください。存在しない場合はDPMサーバを再インストールして下さい。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: CloseFile Failed	チェックサム後のファイルのクローズ処理に失敗しました。	管理サーバに負荷がかかっているか確認した後、サービス(DeploymentManager Transfer Management)を再起動し、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR Packet Information xxx	アップロードまたはダウンロード中に、通信以外の異常で操作に失敗しました。	表示されたメッセージに従って問題を解決した後、再度操作を実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: _stat failed(xxx-xxx), xxx:xxx:xxx	ファイル情報の取得に失敗しました。	管理サーバ上にファイルが存在することを確認してください。存在しない場合はDPMサーバを再インストールして下さい。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: bind failed, xxx, xxx:xxx:xxx	受信待ちソケットの初期化に失敗しました。	ポート(TCP:56023)が、他のアプリケーション等で使用されている可能性があります。ご確認ください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: CheckSum data disagree	チェックサム種別が一致しません。	ネットワークの環境を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: CheckSum type disagree	無効なチェックサムタイプが指定されています。	ネットワークの環境を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: CloseHandle failed, xxx, xxx:xxx:xxx	転送ファイルのクローズに失敗しました。	管理サーバに負荷がかかっているか確認した後、サービス(DeploymentManager Transfer Management)を再起動し、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: CreateEvent failed, xxx, xxx:xxx:xxx	受信待ちソケットの初期化に失敗しました。	管理サーバに負荷がかかっているか確認した後、サービス(DeploymentManager Transfer Management)を再起動してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: CreateFolder failed, xxx, xxx:xxx:xxx	アップロード先のフォルダの作成に失敗しました。	アップロード先のディスクの空き容量が不足しているか、またはアップロード元のフォルダ名が長い可能性があります。ご確認ください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: CreateRecvFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx	アップロード先のファイル、フォルダ名が260Byteを超えています。	イメージ格納用フォルダ、またはイメージファイルの名称を確認した後、フォルダ名/ファイル名を短くして再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: CreateRecvFile failed, xxx, xxx:xxx:xxx	アップロード先のファイルの作成に失敗しました。	アップロード先のディスクの空き容量が不足しているか、またはアップロード元のフォルダ名が長い可能性があります。ご確認ください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: Download file disagree	ファイルがチェックサムと一致しませんでした。	ネットワークの環境を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: Download file size disagree, (xxx/xxx)	作成したファイルのサイズが不正です。	ネットワークの環境を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: Download file time set failed	アップロードファイル時刻の設定に失敗しました。	管理サーバに負荷がかかっているか確認した後、サービス(DeploymentManager Transfer Management)を再起動し、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: Failed to construct checksum, xxx:xxx:xxx	コンペア用チェックサムの作成に失敗しました。	ネットワークの環境を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: Failed to get FileTransferRoot from registry, xxx:xxx:xxx	レジストリからの設定値の読み込みに失敗しました。	再度シナリオを実行し、同じエラーが出力された場合はDPMサーバを再インストールしてください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: Failed to search folder, Path = xxx, xxx:xxx:xxx	転送ファイル、フォルダのパスに不正な値が指定されています。	イメージ格納用フォルダ、またはイメージファイルの名称を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: Failed to search folder, xxx, xxx:xxx:xxx	ダウンロード元として指定されたファイル、フォルダの読み込み中にエラーが発生しました。ファイル、フォルダが破損している可能性があります。	ダウンロード元として指定されたファイル、あるいはフォルダの確認を行ってください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: folder not found, xxx:xxx:xxx	ダウンロード元として指定されたファイル、フォルダが存在しません。	ダウンロード元として指定されたファイル、またはフォルダが存在するか確認してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: HeapAlloc failed, xxx, xxx:xxx:xxx	メモリ確保に失敗しました。	管理サーバに負荷がかかっているか確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: listen failed, xxx, xxx:xxx:xxx	受信待ちソケットの初期化に失敗しました。	管理サーバに負荷がかかっているか、ネットワーク環境を確認した後、サービス(DeploymentManager Transfer Management)を再起動してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: memory error xxx:xxx:xxx	イメージ格納用フォルダ、パラメータまたは、バッファ不正の内部エラーが発生しました。	管理サーバに負荷がかかっているか、管理対象マシンに負荷がかかっているかを確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: Message size too long, xxx:xxx:xxx	データサイズが大きすぎてパケットにおさまりません。	管理サーバに負荷がかかっているか、ネットワークの環境を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: OpenSendFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx	ダウンロード元のファイル、フォルダ名が260Byteを超えています。	イメージ格納用フォルダ、またはファイルの名称を短くして再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: OpenSendFile failed, xxx:xxx:xxx	ダウンロード元のファイルのオープンに失敗しました。	ダウンロード元のファイルが存在しないか、またはファイル名が長い可能性があります。ご確認ください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: OpenVerifyFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx	アップロード先のファイル、フォルダ名が260Byteを超えています。	イメージ格納用フォルダ、またはイメージファイルの名称を確認した後、フォルダ名/ファイル名を短くして再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: Packet Size too large, xxx:xxx:xxx	送信データが転送用バッファサイズをオーバーしています。	管理サーバに負荷がかかっているか、ネットワークの環境を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: parameter error, xxx:xxx:xxx	ソケット情報が不正です。	管理サーバに負荷がかかっているか確認した後、サービス(DeploymentManager Transfer Management)を再起動し、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: Path length unexpected, xxx:xxx:xxx	受信パケットの内容が不正です。(転送ファイル名未設定)	ネットワークに不正なパケットが流れていないか確認した後、再度シナリオを実行して下さい。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR: ReadSendFile failed, xxx:xxx:xxx	ダウンロード元ファイルの読み込みに失敗しました。	管理サーバ上にファイルが存在するか確認してください。 存在しない場合はDPMサーバを再インストールして下さい。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR: Received unexpected BlockSize = xxxxxxxx, xxx:xxx:xxx	受信パケットの内容が不正です。 (パケットサイズが0)	ネットワークに不正なパケットが流れていないか確認してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR: Received unexpected object xxx, xxx:xxx:xxx	パケット受信に失敗しました。	ネットワークの環境を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx	パケット受信に失敗しました。	ネットワークの環境を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting, xxx, xxx:xxx:xxx	パケット受信に失敗しました。	ネットワークの環境を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting, xxx:xxx:xxx	パケット受信に失敗しました。	ネットワークの環境を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR: Root folder not found, xxx:xxx:xxx	ダウンロード元として指定されたファイル、フォルダが存在しません。	ダウンロード元のファイルが存在するかを確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR: SendDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx	パケット送信に失敗しました。	ネットワークの環境を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR: server path too long, xxx:xxx:xxx	ダウンロード元のファイル、フォルダ名が260Byteを超えています。	イメージ格納用フォルダ、またはファイル名を短くして再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR: SetTimeRecvFile failed, length of poFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx	アップロード先のファイル、フォルダ名が260Byteを超えています。	イメージ格納用フォルダ、またはイメージファイルの名称を確認した後、フォルダ名/ファイル名を短くして再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR: socket failed, xxx, xxx:xxx:xxx	受信待ちソケットの生成に失敗しました。	管理サーバに負荷がかかっているかを確認した後、サービス (DeploymentManager Transfer Management)を再起動してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR: Specified block number exceeds the last block number, ullExpBlockNumber == xxx, LastBlockNumber == xxx, xxx:xxx:xxx	データパケットに抜け、あるいは重複が発生しました。	ネットワークの環境を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR: unexpected opcode xxx, xxx:xxx:xxx	不正または、未対応のコマンドパケットを受信しました。	ネットワークに不正なパケットが流れていないか確認してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR: WriteRecvFile failed, xxx, xxx:xxx:xxx	アップロードファイルへのデータの書き込みに失敗しました。	管理サーバに負荷がかかっているか、管理対象マシンに負荷がかかっているか、ネットワークの環境を確認した後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR: WSAEventSelect failed, xxx, xxx:xxx:xxx	受信待ちソケットの初期化に失敗しました。	管理サーバ、ネットワークに負荷がかかっているかを確認した後、サービス (DeploymentManager Transfer Management)を再起動してください。
Error	Application	ftsvic	0	SetServiceStatus	サービスの起動に失敗しました。	管理サーバ、ネットワークに負荷がかかっているかを確認した後、サービス (DeploymentManager Transfer Management)を再起動してください。
Error	Application	ftsvic	0	StartServiceCtrlDispatcher failed.	サービスの起動に失敗しました。	管理サーバ、ネットワークに負荷がかかっているかを確認した後、サービス (DeploymentManager Transfer Management)を再起動してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: memory allocation error for root path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 ファーストステップガイドの「3.8. 管理対象マシン(物理マシン)」「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: failed to receive packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]	データの受信に失敗しました。	管理サーバ間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: memory allocation error for received client path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 ファーストステップガイドの「3.8. 管理対象マシン(物理マシン)」「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: unexpected object in ReceivePacket->FileInfo.IsDirectory(ディレクトリ識別フラグ) [00000000-00000000]	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	ftsvic	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別. [00000000-00000000]	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信バケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: failed to construct checksum, linftc.c:エラー箇所:XXX XX XXXX. [00000000-不定値]	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 ファーストステップガイドの「3.8. 管理対象マシン(物理マシン)」「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信バケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: failed to open file , Path == ファ イルパス (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]	ファイルのオープンに失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 ファーストステップガイドの「3.8. 管理対象マシン(物理マシン)」「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信バケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: failed to write file. (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]	ファイルの書き込みに失敗しました。管理サーバからファイルをダウンロードできません でした。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 ファーストステップガイドの「3.8. 管理対象マシン(物理マシン)」「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信バケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: failed to close file. (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]	ファイルのクローズに失敗しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信バケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: download file data size is ignored !! (実際にダウンロードしたサイズ/フ ァイルサイズ) [00000000-00000000]	管理サーバからファイルのダウンロードに失敗しました。 (ダウンロードサイズ(実績)とファイルサイズ(予定)が一致しません)	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信バケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: transfer failed [00000000- 00000000]	ダウンロードしたファイルのチェックサムが管理サーバのチェックサムと一致しない。 (ファイル破損検出)	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信バケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: failed to set attribute (エラー番 号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番 号]	ダウンロードしたファイルの最終アクセス時刻/修正時刻が更新できませんでした。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信バケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: memory allocation error for root path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 ファーストステップガイドの「3.8. 管理対象マシン(物理マシン)」「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信バケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: failed to receive packet (エ ラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]	データの受信に失敗しました。	管理サーバ間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信バケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: memory allocation error for received client path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000- エラー番号]	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 ファーストステップガイドの「3.8. 管理対象マシン(物理マシン)」「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信バケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: unexpected Opcode received, バケット種別. [00000000-00000000]	管理サーバから不正なバケットを受信しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: failed to construct checksum, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX. [00000000-エラー番号]	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 ファーストステップガイドの「3.8. 管理対象マシン(物理マシン)」「3.9. 管理対象マシン (仮想環境)」を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: failed to open file , Path == ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]	ファイルが存在していません。管理サーバにファイルを送信できません。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: failed to read file. (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]	ファイルの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: failed to construct checksum, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX. [00000000-00000000]	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 ファーストステップガイドの「3.8. 管理対象マシン(物理マシン)」「3.9. 管理対象マシン (仮想環境)」を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: Specified block number exceeds the last block number, ullExpBlockNumber == 管理サーバに送信予定 のブロック番号, LastBlockNumber == 最終ブ ロック番号, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX [00000000-00000000]	管理サーバにファイルをアップロードできませんでした。 (送信シーケンス制御が異常を検出しました)	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	ftsvc	1	ft: ERROR: Failed to search folder, Path = ..*ド ライバファイル名,	ドライバファイルを管理サーバからダウンロードできませんでした。又は、管理対象 マシンに対してドライバの組込み(insmod)が失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 改善しない場合はサポートセンターに連絡してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	DmWolMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmWolMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	memory allocation error sts = xxx	メモリの確保に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	create thread error sts = xxx	スレッドの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmWolMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmRupdMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmRupdMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmRupdProgRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmRupdProgDelete() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmRupdMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmAutoUpgradeExec() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	scenario initialize get scenario data MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx	シナリオの読み込みに失敗しました。	シナリオのファイル形式が不正な可能性があります。実行したシナリオファイルを削除し、再度シナリオを作成してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	scenario start update progress error MAC : STS = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx	リモートアップデートの進捗状況の初期化に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Scenario start error because the Backup folder does not exist. MAC=xxx, SNRFile=xxx, Folder=xxx	バックアップイメージ格納用フォルダのチェックでエラーが発生しました。	バックアップイメージ格納用フォルダとして、存在するフォルダを指定するか、フォルダを新規作成した後、シナリオを再度実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	scenario start write shared memory MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx	シナリオ実行前にエラーが発生しました。	電源ONの管理対象マシンに対してシナリオを実行しようとしています。「シナリオ開始時に対象マシンのOSを再起動する」にチェックを入れて、シナリオを再度実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Scenario start error because the image file does not exist. MAC=xxx, SNRFile=xxx, File=xxx	リストイメージファイルが存在しません。	リストイメージファイルのパスを再度指定し、シナリオを再度実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSnrStartInit() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	scenario linux create config MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx	Linuxインストールパラメータファイルのコピー中にエラーが発生しました。	イメージ格納用フォルダのアクセス権と、ディスクの空き容量を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	configfile not found filename = xxxxxx	Linuxインストールパラメータファイルが存在しません。	Linuxインストールパラメータファイルを作成してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	update module create dir error = xxx	OEMドライバモジュール、およびシステムのアップデートモジュール用のフォルダの作成に失敗しました。	イメージ格納用フォルダのアクセス権と、ディスクの空き容量を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	update module file copy error from : to : sts = xxxxxx : xxxxxx : xxx	OEMドライバモジュール、およびシステムのアップデートモジュール用のフォルダの作成に失敗しました。	イメージ格納用フォルダのアクセス権と、ディスクの空き容量を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSnrStopInfo() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	BACKUP/RESTORE DLL Load Error xxx	バックアップ/リストア機能のDLLのロードに失敗しました。	DPMサーバが正常にインストールされていない可能性があります。DPMサーバを再インストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	BACKUP/RESTORE DLL Load Error SetStopBackupRestoreClient	API(SetStopBackupRestoreClient)の関数アドレス取得に失敗しました。	DPMサーバが正常にインストールされていない可能性があります。DPMサーバを再インストールしてください。

Dmshared.dll

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	BACKUP/RESTORE DLL Load Error ClearStopBackupRestoreClient	API(ClearStopBackupRestoreClient)関数のアドレス取得に失敗しました。	DPMサーバが正常にインストールされていない可能性があります。DPMサーバを再インストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	BACKUP/RESTORE DLL Load Error ClearBackupRestoreStatus	API(ClearBackupRestoreStatus)の関数アドレス取得に失敗しました。	DPMサーバが正常にインストールされていない可能性があります。DPMサーバを再インストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Pipe CreateFile error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx	パイプの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ICMP DLL Load Error xxx	icmp.dllのロードに失敗しました。	WindowsのDLL(icmp.dll)が正しくインストールされているか確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ICMP DLL Load Error IcmpCreateFile	API(IcmpCreateFile)の関数アドレス取得に失敗しました。	WindowsのDLL(icmp.dll)が正しくインストールされているか確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ICMP DLL Load Error IcmpCloseHandle	API(IcmpCloseHandle)の関数アドレス取得に失敗しました。	WindowsのDLL(icmp.dll)が正しくインストールされているか確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ICMP DLL Load Error IcmpSendEcho	API(IcmpSendEcho)の関数アドレス取得に失敗しました。	WindowsのDLL(icmp.dll)が正しくインストールされているか確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Read xxxxxx.xml to get package base info error.	Package.xmlの読み込みに失敗しました。	パッケージが壊れている可能性があります。再度パッケージを作成してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ESMDLL Load Error ESMGetBladeLocation_BL()	esmsmsen.dllのAPI(ESMGetBladeLocation_BL2(esmsmsen.dll))の関数アドレス取得に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ESMDLL Load Error ESMGetLANConfigurationParameters_BL2()	esmsmsen.dllのAPI(ESMGetLANConfigurationParameters_BL2(esmsmsen.dll))の関数アドレス取得に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ESMDLL Load Error ESMGetChassisStatus_BL2()	esmsmsen.dllのAPI(ESMGetChassisStatus_BL2(esmsmsen.dll))の関数アドレス取得に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ESMDLL Load Error ESMChassisControl_BL2()	esmsmsen.dllのAPI(ESMGetChassisStatus_BL2)の関数アドレス取得に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ESMDLL Load Error ESMGetLANConfigurationParameters_BL()	esmsmsen.dllのAPI(ESMGetLANConfigurationParameters_BL)の関数アドレス取得に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ESMDLL Load Error ESMGetChassisStatus_BL()	esmsmsen.dllのAPI(ESMGetChassisStatus_BL)の関数アドレス取得に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ESMDLL Load Error ESMChassisControl_BL()	esmsmsen.dllのAPI(ChassisControl_BL)の関数アドレス取得に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ESMDLL Load Error ESMChassisIdentify_BL()	esmsmsen.dllのAPI(ESMChassisIdentify_BL)の関数アドレス取得に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ESMDLL Load Error ESMResetBlade()	esmsmsen.dllのAPI(ESMResetBlade)の関数アドレス取得に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ESMDLL Load Error ESMGetSdrRepositoryStatus()	esmsmsen.dllのAPI(ESMGetSdrRepositoryStatus)の関数アドレス取得に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmICMBPowerCtl() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmICMBGetPowerSts() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmICMBMacChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmICMBGetLocationEx() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmICMBGetMacInfoEx() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmCoExtICMB() Memory allocation error. sts = xxx	API(DmHeapAlloc())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	registry value not found value name = PingTimeOut	レジストリからPingタイムアウト値を取得できませんでした。	DPMサーバが正常にインストールされていない可能性があります。DPMサーバを再インストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	scenario boot count write MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx	データベースの更新に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。また、SQL Server全てでサービスを含むデータベースサービスの状態も確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	scenario start_rmdir error FolderName : Sts = フォルダ名 : xxx	該当フォルダの削除に失敗しました。	該当フォルダがアクセス可能かを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSnrExeChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmChgSnrMax() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSnrMaxChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmWolMemClr() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Memory Allocation Error. Sts = xxx	メモリの確保に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSnrReportWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSnrReportRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSnrReportDel() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSetScenarioOpport() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmGetScenarioOpport() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmGetScenarioArchctect() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSetScenarioEnd() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Memory Allocation Error = xxx	メモリの確保に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSetRupdParam allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx.	メモリの確保に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	pHSAlias allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx.	メモリの確保に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	pFolderName allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx.	メモリの確保に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	pCommandLine allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx.	メモリの確保に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	scenario multicast section not found MAC : SEC = xx-xx-xx-xx-xx-xx	実行しようとしたシナリオに、マルチキャストセクション(シナリオファイルの[MultiCastData]セクション)の記載がありませんでした。	実行しようとしたシナリオが壊れている可能性があります。シナリオを一旦削除して、再度シナリオを作成してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	scenario multicast tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx	実行しようとしたシナリオに、マルチキャストセクション(シナリオファイルの[MultiCastData]セクション)の記載がありませんでした。	実行しようとしたシナリオが壊れている可能性があります。シナリオを一旦削除して、再度シナリオを作成してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	scenario multicast tag data not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx	実行しようとしたシナリオに、マルチキャストセクション(シナリオファイルの[MultiCastData]セクション)の記載がありませんでした。	実行しようとしたシナリオが壊れている可能性があります。シナリオを一旦削除して、再度シナリオを作成してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSetRupdParam allocation error = xx-xx-xx-xx-xx-xx	メモリの確保に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	scenario hotfix execflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx	実行しようとしたシナリオから、インストールタイミングに関する情報を取得できませんでした。	実行しようとしたシナリオが壊れている可能性があります。シナリオを一旦削除して、再度シナリオを作成してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	scenario pp execflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx	実行しようとしたシナリオファイルから、インストールタイミングに関する情報を取得できませんでした。	実行しようとしたシナリオが壊れている可能性があります。シナリオを一旦削除して、再度シナリオを作成してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	scenario hotfix rebootflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx	実行しようとしたシナリオから、「シナリオ開始時に対象マシンのOSを再起動する」オプションの情報を取得できませんでした。	実行しようとしたシナリオが壊れている可能性があります。再度シナリオを作成してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	scenario PP rebootflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx	実行しようとしたシナリオから、「シナリオ開始時に対象マシンのOSを再起動する」オプションの情報を取得できませんでした。	実行しようとしたシナリオが壊れている可能性があります。再度シナリオを作成してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	scenario hotfix unicasrflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx	実行しようとしたシナリオから、ユニキャストオプションに関する情報を取得できませんでした。	実行しようとしたシナリオが壊れている可能性があります。再度シナリオを作成してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	scenario PP unicasrflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx	実行しようとしたシナリオから、ユニキャストオプションに関する情報を取得できませんでした。	実行しようとしたシナリオが壊れている可能性があります。再度シナリオを作成してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSetRemoteUpdateParam allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx	メモリの確保に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	socket initialize error sts = xxx	ソケットの初期化に失敗しました。	ネットワークケーブルが接続されているか確認してください。接続されている場合は、管理サーバマシンのネットワーク状態が正常かチェックしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	socket create error sts = xxx	ソケットの生成に失敗しました。	ネットワークケーブルが接続されているか確認してください。接続されている場合は、管理サーバマシンのネットワーク状態が正常かチェックしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	bind error sts = xxx	バインドに失敗しました。	ネットワークケーブルが接続されているか確認してください。接続されている場合は、管理サーバマシンのネットワーク状態が正常かチェックしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	PostNO = xxxxx	DPMクライアントとの接続に失敗しました。	表示してあるポートで管理対象マシンに対して接続可能か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	message send error sts = xxx	管理対象マシンへのシャットダウン要求の送信に失敗しました。	ネットワーク負荷が高くなっている可能性があります。時間を置いてから再度実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	gethostbyname error = xxx	管理サーバのホスト名の取得に失敗しました。	ネットワークの状態に異常がないか、また、名前解決のできる環境かを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmClosePkgShrMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmAddUsePkg() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmDelUsePkg() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmGetPkgStatus() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmGetCurrentSnrNumber() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmCreateMutex() error = XXX	ミューテックス(XXX)の作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	can not get PC name from tblDPMClient MAC : xx-xx-xx-xx-xx-xx	管理対象マシンのホスト名/IPアドレスの取得に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。また、SQL Server全てでサービスを含むデータベースサービスの状態も確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmTimeOutSnr() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Starting process of the computer failed when execute scenario MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx	リモート電源ONでタイムアウトが発生しました。	Wake On LANが可能なマシンが確認してください。管理対象マシンが電源ONされている場合は、PXEブートしているか確認してください。どちらも問題ない場合は、Webコンソールにて、「管理」ビュー→「DPMサーバ」アイコン→「設定」メニュー→「詳細設定」のネットワークタブのリモート電源ONタイムアウト値に適切な値を設定して修正してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmTimeOutWol() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Starting process of the computer failed MAC = xxx	タイムアウトチェック処理に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSnrPowerCtrl() DmGetPowerStsEx error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx	ターゲットマシンの電源状態取得に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。

Dmshared.dll

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSnrPowerCtrl() DmPowerOffSnr error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx	管理対象マシンをシャットダウンする際、エラーが発生しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSnrPowerCtrl() DmRupdSendData error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx	リモートアップデートでデータ送信に失敗しました。	ネットワーク環境が正しい状態になっているか確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSnrPowerCtrl() DmWakeOnLanSnr error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx	シナリオ実行前に、リモート電源ONでエラーが発生しました。	Wake On LANが可能なマシンが確認してください。管理対象マシンが電源ONされている場合は、PXEブートしているか確認してください。どちらも問題ない場合は、Webコンソールにて、「管理」ビュー→「DPMサーバ」アイコン→「設定」メニュー→「詳細設定」のネットワークタブのリモート電源ONタイムアウト値に適切な値を設定して修正してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSetClientData Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx	client.datの作成に失敗しました。	イメージ格納用フォルダのアクセス権を確認し、フルコントロールでアクセスできるようにアクセス許可を設定してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmCreateInstutl Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx	instutl.iniの作成に失敗しました。	イメージ格納用フォルダのアクセス権を確認し、フルコントロールでアクセスできるようにアクセス許可を設定してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmInitRuncmd Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx	runcmd.iniの作成に失敗しました。	イメージ格納用フォルダのアクセス権を確認し、フルコントロールでアクセスできるようにアクセス許可を設定してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmCreateInstutl Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx	runcmd.iniの作成に失敗しました。	イメージ格納用フォルダのアクセス権を確認し、フルコントロールでアクセスできるようにアクセス許可を設定してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmCreateUnattend Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx	Unattend.txtのコピーに失敗しました。	イメージ格納用フォルダのアクセス権を確認し、フルコントロールでアクセスできるようにアクセス許可を設定してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	scenario start query group name error Group : error = xxx : xxx	データベースからのグループ名取得に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。また、SQL Server全てサービスを含むデータベースのサービスの状態も確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	send pipe data error sts = xxx	データを「DeploymentManager API Service」サービスに送信する際、失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSetAgentUpgradeParam allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx	メモリの確保に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	connect error HOST : STS = PCName : xxx	DPMクライアントとの接続に失敗しました。	管理対象マシンにDPMクライアントがインストールされているか確認してください。DPMクライアントがインストールされている場合は、管理対象マシンと管理サーバで正常に通信が行われていない可能性があります。Windowsファイアウォールやセキュリティ対策ソフトウェアなどのポートブロック機能が動作していないか確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmPowerOnMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmPowerOnMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSetPowerOnMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmReSetPowerOnMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmCheckPowerOnMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmShutdownMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmShtdMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmUpdShtdMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmDelShtdMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。

Dmshared.dll

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	DmWriteShtdError() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx	API(WaitForSingleObject())の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	IPChgInfoWrite Pipe CreateFile error	パイプの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	IPChgInfoWrite Failed to Write PIPE_MESSAGE	データを「DeploymentManager API Service」サービスに送信する際、失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	IPChgInfoWrite Failed to Write CLIENT_CHG_INFO	データを「DeploymentManager API Service」サービスに送信する際、失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認した後、「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Failed to Update Client Information because some related MAC has been used by other machine.	他のマシンでMACアドレスが重複して使用されているため、クライアント情報の更新に失敗しました。	シナリオ実行中、シナリオ実行エラー、自動更新中のステータスを持つマシンとMACアドレスが重複したため、クライアント情報の更新に失敗しました。これらの状態の管理対象マシンがない状態で該当の管理対象マシンの「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。

PXE Management Services

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	GetProcAddress failed while locating PxeMgr_Init. Error = 「エラーコード」	PxeMgr_Init ()の関数アドレス取得に失敗しました。	pxemgr.dllが壊れている可能性があります。DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	PxeMgr_Init() error	PxeMgr_Init() 関数の戻り値が不正である為、失敗しました。	管理サーバが高負荷になっている可能性があります。管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	GetProcAddress failed while locating DmGetDhcpMode. Error = 「エラーコード」	DmGetDhcpMode ()の関数アドレス取得に失敗しました。	pxemgr.dllが壊れている可能性があります。DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	GetProcAddress failed while locating DmListenFromBootpcThread. Error = 「エラーコード」	DmListenFromBootpcThread ()の関数アドレス取得に失敗しました。	pxemgr.dllが壊れている可能性があります。DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Read Registry(DHCPsServerLessMode) failed. Error = エラーコード	レジストリの読み込みに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	_beginthreadex failed during DLL initialization. Error = 「エラーコード」	スレッドの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認の上、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	LoadLibraryEx failed while loading pxemgr.dll. Error = 「エラーコード」	pxemgr.dllのロードに失敗しました。	インストールフォルダにpxemgr.dllが存在しない可能性があります。DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	LoadLibraryEx failed while loading DmShared.dll. Error = 「エラーコード」	DmShared.dllのロードに失敗しました。	インストールフォルダにDmShared.dllが存在しない可能性があります。DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	GetProcAddress failed while locating DmShared_Init. Error = 「エラーコード」	DmShared_Init()の関数アドレス取得に失敗しました。	DmShared.dllが壊れている可能性があります。DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	GetProcAddress failed while locating DmDBExitProcess. Error = 「エラーコード」	DmDBExitProcess ()の関数アドレス取得に失敗しました。	DmShared.dllが壊れている可能性があります。DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	LoadLibraryEx failed while loading DpmUtils.dll Error = 「エラーコード」	DpmUtils.dllのロードに失敗しました。	インストールフォルダにDpmUtils.dllが存在しない可能性があります。DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	GetProcAddress failed while locating PmWriteJSLog. Error = 「エラーコード」	DpmUtils.dllのPmWriteJSLog関数のロードに失敗しました。	DpmUtils.dllが壊れている可能性があります。DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	GetProcAddress failed while locating DpmUtils_Init. Error = 「エラーコード」	DpmUtils.dllのDpmUtils_Init関数のロードに失敗しました。	DpmUtils.dllが壊れている可能性があります。DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Failed to initialize DmUtils. Error = 「エラーコード」	初期化関数DpmUtils_Init(DpmUtils.dll)の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認の上、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Create CPxeDebug Error insufficient memory Error	メモリの確保に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DHCPsServerLessMode WaitForSingleObject() Error: 「エラーコード」	APIから予期せぬ戻り値が返ってきました。待機関数の戻り値が不正である為、失敗しました。	管理サーバの状態を確認した後、エラーを解除し、管理サーバ、および管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Unable to initialize WinSOCK	ソケットの初期化に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	There is no valid IP address.	管理サーバに有効なIPアドレスがありません。	IPアドレスが設定されていない可能性があります。管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error creating DGRAM socket: 「xx」, line# 「xx」 in File 「ファイル名」	ソケットの作成に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないかを確認して、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Socket Error while attempting to set reuse addr option: Error=「エラーコード」	ソケットの操作に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないかを確認して、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error 「エラーコード」 creating Datagram socket	ソケットの作成に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないかを確認後、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error 「エラーコード」 while binding Socket on Port=xx, IP=xx-xx-xx-xx	ソケットのバインドに失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないかを確認後、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Unable to create the GetDomaininfo Thread.	スレッドの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error 「エラーコード」 in Socket select call	ソケットの操作に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないかを確認して、管理サーバを再起動してください。

PXE Management Services

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	WinSock error「エラーコード」 on UDP recvfrom() on Port 67	データ受信に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないかを確認して、「DeploymentManager PXE Management」サービスが停止している場合は、起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	PxeService is being stopped because of the UDP read error	データ受信に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないかを確認して、「DeploymentManager PXE Management」サービスが停止している場合は、起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	WinSock error「エラーコード」 on UDP recvfrom() on Port 4011	データ受信に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないかを確認して、「DeploymentManager PXE Management」サービスが停止している場合は、起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	_beginthreadex failed while receiving packet on port 4011. The packet has been lost. Error = 「エラーコード」	スレッドの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	LoadParsingDlls: Failed to find Dll Path or Function Name for 「DLL名」.	DLL名、または関数名をレジストリから読み込めませんでした。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	LoadParsingDlls: Failed to load Dll Library for 「DLL名」.	該当DLLのロードに失敗しました。	インストールフォルダにXX.dllが存在しない可能性があります。DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	LoadParsingDlls: Failed to map Function Name for 「DLL名」.	DOLL名の関数アドレス取得に失敗しました。	エクスポートしているdllが壊れている可能性があります。DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	LoadParsingDlls: Failed to initialize parser DLL for 「DLL名」.	該当DLLの初期化に失敗しました。	エクスポートしているdllが壊れている可能性があります。DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	LoadParsingDlls: Failed to find any parsing Dlls.	パースDLLをレジストリから読み込めませんでした。	管理サーバの高負荷状態等の要因により、リソースが不足しているか、レジストリが壊れている可能性があります。以下のレジストリを確認し、管理サーバを再起動してください。 path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\XPXE\ProxyDHCP\Parsers item: ->ConfigServer ->PXEPacketLogger ->PxeParser key: ->DllPath ->MainFunction x64の場合、「HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node」に切り替え それでも、現象が変わらない場合は、DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	exception occurred at DmReadCLF, not BootIP[RetValue:xx]	シナリオ実行状況、および新規マシン情報の読み込みに失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Unable to create socket Error=「エラーコード」	ソケットの生成に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないかを確認後、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください(シナリオ実行が必要な場合)。
Error	Application	DeploymentManager	1	Socket Error while binding DHCP Socket: xx, Port=67, IP=xx-xx-xx-xx	ソケットのバインドに失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないかを確認して、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	sendto() to client「クライアントIP」 failed with error = 「エラーコード」	データ送信に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないかを確認して、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	GetProcAddress failed while locating DmGetNbpPath. Error = 「エラーコード」	DmGetNbpPath ()の関数アドレス取得に失敗しました。	pxemgr.dllが壊れている可能性があります。DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	GetProcAddress failed while locating DmReadCLF. Error = 「エラーコード」	DmReadCLF ()の関数アドレス取得に失敗しました。	DmShared.dllが壊れている可能性があります。DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	GetProcAddress failed while locating DmMacToCiid. Error = 「エラーコード」	DmMacToCiid ()の関数アドレス取得に失敗しました。	DmShared.dllが壊れている可能性があります。DPMサーバを上書きインストールしてください。

PXE Management Services

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	DmShared_Init() error	DmShared_Init() 関数の戻り値が不正である為、エラーが発生しました。	管理サーバの状態を確認し、ブータブルCDで起動した管理対象マシンの状態がエラーの場合はエラーを解除し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	HeapAlloc failed for NBP path buffer.	メモリ確保に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	HeapAlloc failed while dealing with PXE request(request entry creation).	メモリ確保に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	CreateEvent failed while (request entry event). Error =「エラーコード」	イベントオブジェクトの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	_beginthreadex failed for delay deletion thread. Error =「エラーコード」	スレッドの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	HeapAlloc failed while creating new scenario stop entry.	メモリ確保に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Failed to stop the scenario as the result of DmWriteErrorFlag call. MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx	シナリオ実行状況の書き込みに失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	DmSnrReportWrite() failed, failed to report the scenario error. MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx	シナリオ実行レポートの書き込みに失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Exception occurred during DmWriteErrorFlag call. ExceptionCode = 「エラーコード」	シナリオ実行レポートの書き込みに失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Exception occurred during DmSnrReportWrite call. ExceptionCode = 「エラーコード」	シナリオ実行レポートの書き込みに失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	LoadLibraryEx failed while loading hardware.dll Error = 「エラーコード」	hardware.dllのロードに失敗しました。	インストールフォルダにhardware.dllが存在しない可能性があります。 DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	GetProcAddress failed while locating HardWare_Init. Error = 「エラーコード」	HardWare_Init ()の関数アドレス取得に失敗しました。	hardware.dllが壊れている可能性があります。 DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	HardWare_Init() error	HardWare_Init() 関数の戻り値が不正であるため、失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	GetProcAddress failed while locating DmGetScenarioKind. Error = 「エラーコード」	DmGetScenarioKind ()の関数アドレス取得に失敗しました。	hardware.dllが壊れている可能性があります。 DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	GetProcAddress failed while locating DmScenarioStartEx. Error = 「エラーコード」	DmScenarioStartEx ()の関数アドレス取得に失敗しました。	DmShared.dllが壊れている可能性があります。 DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	GetProcAddress failed while locating DmGetGroupID. Error = 「エラーコード」	DmGetGroupID ()の関数アドレス取得に失敗しました。	DmShared.dllが壊れている可能性があります。 DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot allocate data buffer for DmGetEntryCacheData(DM_BINL_INBOUND_DATA)	データのメモリの確保に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error reset request data is null(DM_BINL_OUTBOUND_DATA)	データのメモリの確保に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot allocate MAC address: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)	MACアドレス格納用メモリの確保に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot allocate NBP filename: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)	NBPファイル名格納用メモリの確保に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。

PXE Management Services

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot allocate client list structure(DM_CLIENT_BOOT_DATA): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)	内部用管理データのメモリの確保に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Invalid NbpIndex was found: NbpIndex= XX MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)	PXEクライアントより受信したデータ内容に誤りがあるため、失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot read database: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」	データベースからの、管理対象マシン情報取得でエラーが発生しました。	この現象が発生する原因が高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバのリソースの状態を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot create TimeoutThread: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)	タイムアウト監視スレッドの生成に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot change scenario flag in database to ErrorCode: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」	データベースの更新に失敗しました。	エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、しばらく待って、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	scenario flag in database is unknown code XX MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)	データベースに格納されているシナリオステータスフラグが不正です。	エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、しばらく待って再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot get target information from database: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)	管理対象マシンの情報がデータベースから取得できませんでした。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot get NBPfile path: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」	NBPファイルが格納されているフォルダが存在しないため、エラーが発生しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error NbpFile is not exist.(ファイル名): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」	NBPファイルが存在しないまたは、読み込みに失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot clear scenario flag in database: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)	データベースのステータスフラグのクリアに失敗しました。	エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、しばらく待って再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot allocate backup nbpfilename buffer(ENTRY_DATA)	NbpName用メモリの確保に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error create timeout event: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」	タイムアウトイベントの生成に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error create event for exit TimeoutThread: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」	タイムアウトスレッドの終了イベントの生成に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot create thread(DmCliTimeoutInstance): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」	タイムアウトスレッドの生成に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot allocate MAC address buffer(for TimeoutThread) MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)	タイムアウトスレッドの動的メモリの確保に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error : Target MAC address broken.(TimeoutThread):	入力パラメータ(管理対象マシンのMACアドレス)が壊れています。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。

PXE Management Services

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	Error Unknown value was returned from the wait function.	関数の戻り値が不正であるため、失敗しました。	API(Application Program Interface)から予期せぬ戻り値が返ってきました。管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error Unknown value was returned from the wait function.(in CleanupThread):	関数の戻り値が不正であるため、失敗しました。	API(Application Program Interface)から予期せぬ戻り値が返ってきました。管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot get forceskip.ini path: Code-「エラーコード」	レジストリやファイルから、forceskip.iniのパス取得に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot allocate client list structure(DM_SCENARIO_BOOT_DATA): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)	内部用管理データのメモリの確保に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error Failed of Reading ScenarioFile Or Osddata.ini: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)	シナリオ、Osddata.iniの読み込みに失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error the client ID is 0.MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)	入力パラメータ(管理対象マシンのMACアドレス)が壊れています。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot update database: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」	データベースへ管理対象マシン情報の更新に失敗しました。	管理サーバのリソースの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、しばらく待って再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Can't find this client in database: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」	データベースに管理対象マシン情報が無いため、失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot rename Linux configuration file: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」	Linux CFGファイル名変換処理に失敗しました。	エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、しばらく待って再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot get Arp.dat path: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」	ARP.DATのファイルパスの取得に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、リソースが不足しているか、レジストリ情報が壊れている可能性があります。管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot open ARP: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」	<イメージ格納用フォルダ>%CIStatus¥arp.datのオープンに失敗しました。	該当フォルダ、およびファイルのアクセス権を確認してください。また、イメージ格納用フォルダをエクスプローラから変更していないかを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot get client.dat path: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」	Client.datのファイルパスの取得に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、リソースが不足しているか、レジストリ情報が壊れている可能性があります。管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot get type of partition specified.: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「タイプ」	Runcmd.iniのパーティション指定に誤りがあります。	高負荷状態等の要因により、リソースが不足している為、読み込み処理に失敗した可能性があります。管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot read scenario file: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」	シナリオの読み込みに失敗しました。	高負荷状態等の要因により、リソースが不足しているか、レジストリ情報が壊れている可能性があります。管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。

PXE Management Services

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	Error happened while get KernelID : MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」	レジストリやデータベースからの、カーネルIDの取得に失敗しました。	管理サーバが、高負荷状態等の要因により、リソースが不足しているか、レジストリが壊れている可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。 それでも、現象が変わらない場合は、DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot allocate buffer(DM_BINL_INBOUND_DATA) MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)	バッファのメモリ確保に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot create RequestToAgentThread: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」	スレッドの作成に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Error cannot create thread(DmSnrTimeoutInstance): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」	タイムアウトスレッドの生成に失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Timeout error and stop run scenario. No response from target: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)	DPMクライアントからの応答が無いため、タイムアウトが発生しました。	管理対象マシン間のLAN接続に問題がある可能性があります。 LANの接続状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	The call of DmGetScenarioOpport API went wrong(Return=xx): ClientID(xx)	共有メモリの読み取りに失敗しました。	高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	There is no response from a Agent: ClientID(XXX)	DPMクライアントから通信がありません。	「シナリオの完了をDPMクライアントからの通信で判断する」を選択した場合、DPMサーバとDPMクライアントが通信することによりシナリオ完了したことが確認できません。 DPMクライアントがインストールされているかを確認してください。または、LANの接続状態に異常はないかを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	The requested file could not be found. file = XX IOSError = 0x XX	DPMクライアントからダウンロード要求のあったファイルが見つかりません。	管理サーバにイメージファイルが存在しない可能性があります。 DPMサーバを上書きインストールしてください。
Error	Application	DeploymentManager	1	The requested file path is invalid. file = XX IOSError = 0xXX	DPMクライアントからダウンロード要求のあったファイルパスが不正です。	DPMのモジュールではないTFTPクライアントからダウンロード要求があった可能性があります。 本エラーは無視してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	The requested file access denied. file = XX IOSError = 0xXX	DPMクライアントからダウンロード要求のあったファイルにアクセスできません。	ファイルのアクセス許可に問題がある可能性があります。 ファイルのアクセス権限を確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	The requested file could not be opened. file = XX IOSError = 0xXX	DPMクライアントからダウンロード要求のあったファイルにアクセスできません。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。シナリオ実行が必要な場合は、管理対象マシンの電源を切断後、しばらく待って、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	No slot is empty to process this client's request	DPMクライアントからのダウンロード要求が最大値を超えているため、ダウンロード処理を続けることができません。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。シナリオ実行が必要な場合は、管理対象マシンの電源を切断後、しばらく待って、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Base working directory for M/TFTP services is not defined. The MTFTP service is stopping.	TFTPルートパスをレジストリから取得できませんでした。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認し、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Unable to setsockopt for SO_REUSEADDR, Error=「エラーコード」	ソケットの操作に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。 ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないかを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	Unable to bind to socket on port XX, Error= 「エラーコード」	ソケットのバインドに失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。 ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないかを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	WSAAsyncSelect() failed with Error=「エラー コード」. [XX]	ネットワークイベントの関連付けに失敗しました。	管理サーバが、高負荷状態等の要因により、リソースが不足している、またはネットワークに問題がある可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、管理サーバを再起動してください。また、ネットワークケーブル及び、使用しているHUB等に問題がないかを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	PxeMftfp is terminating due to error 「エラー コード」, 「エラーコード」	サービスの起動に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、管理サーバを再起動してください。

PXE Management Services

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	It became an error from the registry by reading of a value. LINE xx	レジストリからの読み込みに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認の上、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	It became an error by initialization of WinSock. Error:「エラーコード」 Line:xx	ソケットの初期化に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認の上、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	It became an error by SetTcpAsyncSock(). Error:「エラーコード」 Line: xx	ネットワークイベントの関連付けに失敗しました。	管理サーバの高負荷状態等の要因により、リソースが不足している、またはネットワークに問題がある可能性があります。管理サーバの状態を確認の上、管理サーバを再起動してください。また、ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないかを確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	It became an error by reception of data. Error:「エラーコード」 Line: xx	DHCPサーバを使用しない場合のシナリオ実行時、DPMクライアントからの要求に誤りがあります。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワークの状態に異常がないか確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	It became an error by transmission to BootPc. Error:「エラーコード」 Line: xx.	DHCPサーバを使用しない場合のシナリオ実行時、通信が切断されました。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないかを確認し、シナリオ実行エラーを解除後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	It became an error by creation of Socket which communicates with BootPc. Error:エラーコード Line:XXXX	ソケットの作成に失敗しました。	ポート(TCP:56060)を開放して、「DeploymentManager PXE Management」サービスを再起動してください。(サービスが停止している場合は、開始してください。)
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x03000001 The MAC address or IP address is all 0x00.	管理対象マシンから送信されたデータの内容に誤りがあります。	管理対象マシンの電源を切断後、しばらく待って、再度ブータブルCDから起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x03000002 It failed in reading database.	データベースからの、管理対象マシン情報取得でエラーが発生しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認し、エラーを解除してください。管理対象マシンの電源を切断後、しばらく待って、再度ブータブルCDから起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x03000003 The client is not registered.	ブータブルCDで起動した管理対象マシンは、DPMに登録されていません。	DPMに管理対象マシンを登録後、バックアップ/リストアシナリオを割り当て、再度ブータブルCDから起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x03000004 The scenario is not allocated.	ブータブルCDで起動した管理対象マシンにバックアップ/リストアシナリオが割り当てられていません。	DPMから対象の管理対象マシンにバックアップ/リストアシナリオを割り当ててから、再度ブータブルCDから起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x03000005 It failed in DmGetScenarioKind().	シナリオの読み込みに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認し、エラーを解除してください。管理対象マシンの電源を切断後、しばらく待って、再度ブータブルCDから起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x03000006 The scenario is wrong. Please confirm whether it is a unit backup scenario or unit unicast restore scenario.	ブータブルCDで起動した管理対象マシンにバックアップ、およびリストア(ユニキャスト)以外のシナリオが割り当てられています。	管理対象マシンにバックアップ/リストアシナリオを割り当ててから、再度ブータブルCDから起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x03000007 remote update is being executed.	DPMからリモートアップデートを実行したマシンはブータブルCDから起動されました。	リモートアップデートを行いたい場合は、管理対象マシンからブータブルCDを抜いてください。バックアップ/リストアを行いたい場合は、管理対象マシンにバックアップ/リストアシナリオを割り当て、実行してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x03000008 remote power on is making an error.	ブータブルCDで起動した管理対象マシンの状態がリモート電源ONエラーになっています。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認し、ブータブルCDで起動した管理対象マシンの状態がエラーの場合はエラーを解除し、管理対象マシンがブータブルCDから起動可能か確認してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x03000009 The state is an error.	ブータブルCDで起動した管理対象マシンの状態がエラー(リモート電源ON以外)になっています。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認し、ブータブルCDで起動した管理対象マシンの状態がエラーの場合はエラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、しばらく待って、再度ブータブルCDから起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x0300000a It failed in the bootfile request	ブートファイル要求に失敗しました。	シナリオ実行時に問題が発生してサービスが停止している可能性があります。実行中のシナリオがあれば実行完了後、管理サーバを再起動するか、または「DeploymentManager」で始まるサービスをすべて再起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x0300000b It failed in the acquisition of group id.	グループIDの取得に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、しばらく待って再度ブータブルCDから起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x0300000c It failed in the scenario execution beginning.	シナリオの実行開始に失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、しばらく待って再度ブータブルCDから起動してください。

PXE Management Services

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x0300000d It failed in reading scenario file.	シナリオの読み込みに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、しばらく待って再度ブータブルCDから起動してください。
Error	Application	DeploymentManager	1	ErrorCode:0x0300000e The flag of database is wrong.	データベースに格納されているシナリオステータスフラグが不正です。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。 管理サーバの状態を確認の上、エラーを解除し、管理対象マシンの電源を切断後、しばらく待って再度ブータブルCDから起動してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x01000102 Failed to initialize PmInfo Error =「エラーコード」	初期化関数PmInfo.Init(PmInfo.dll)の呼び出しに失敗しました。	管理サーバが高負荷状態等の要因により、CPU負荷/メモリ使用量などのリソースが不足している可能性があります。管理サーバの状態を確認の上、管理サーバを再起動してください。
Error	Application	bkressvc	1	The restore operation was stopped because an error has occurred while reading backup file header. Scenario:「シナリオ名」 Backup File:「バックアップファイル名」 Error:「エラーコード」	バックアップイメージのヘッダ部の読み込みでエラーが発生したため、リストアの実行を中止しました。	正しくバックアップされたバックアップイメージか、読み込み可能かを確認してください。 バックアップ時、ベリファイデータを含んでバックアップイメージを作成した場合は、バックアップイメージVeiryツールを起動し、このバックアップイメージをVerifyしてください。
Error	Application	bkressvc	1	The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid (could not read the whole header). Scenario:「シナリオ名」 Backup File:「バックアップファイル名」	バックアップイメージにバックアップデータが存在しないため、リストアの実行を中止しました。	正しくバックアップされたバックアップイメージが確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid. Scenario:「シナリオ名」 Backup File:「バックアップファイル名」	バックアップイメージを認識できないため、リストアの実行を中止しました。	バックアップイメージが存在するか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	The restore operation was stopped because an error has occurred while getting backup file size. Scenario:「シナリオ名」 Backup File:「バックアップファイル名」 Error:「エラーコード」	バックアップイメージのファイルサイズを取得中にエラーが発生したため、リストアの実行を中止しました。	正しくバックアップされたバックアップイメージが確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid (no disk data). Scenario:「シナリオ名」	バックアップイメージにバックアップデータが存在しないため、リストアの実行を中止しました。	正しくバックアップされたバックアップイメージが確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid (file size is incorrect). Scenario:「シナリオ名」 Backup File:「バックアップファイル名」	バックアップイメージのファイルサイズを認識できないため、リストアの実行を中止しました。	正しくバックアップされたバックアップイメージが確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	The restore operation was stopped because an error has occurred while reading backup file LinkData. Scenario:「シナリオ名」 Backup File:「バックアップファイル名」 Error:「エラーコード」	バックアップイメージのリンクデータ読み込み中にエラーが発生したため、リストアの実行を中止しました。	正しくバックアップされたバックアップイメージが確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid (could not read the whole LinkData). Scenario:「シナリオ名」 Backup File:「バックアップファイル名」	バックアップイメージのリンクデータを認識できないため、リストアの実行を中止しました。	正しくバックアップされたバックアップイメージが確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x01000001 bkressvc : ReceiveDataUnicast failed (1st).	パケットの受信に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。 以下の観点で、ネットワーク環境を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x0100001a bkressvc : Unexpected opcode received 0xXX	不正なパケットを受信しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。 以下の観点で、ネットワーク環境を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x01000065 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because failed to received the packet.	パケットの受信に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。 以下の観点で、ネットワーク環境を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x01000002 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendDataUnicast failed at OPICODE_BKREQ, 「エラーコード」.	パケットの送信に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。 以下の観点で、ネットワーク環境を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000003 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendDataUnicast failed at OPCODE_RTRDY, 「エラーコード」.	パケットの送信に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。 以下の観点で、ネットワーク環境を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000004 bkressvc : SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 2, ClientDesc == NULL, 0x0.	パケットの送信に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。 以下の観点で、ネットワーク環境を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000005 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 2, ClientDesc != NULL, 0x0	パケットの送信に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。 以下の観点で、ネットワーク環境を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000006 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 1, ClientDesc == NULL, 0x0	パケットの送信に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。 以下の観点で、ネットワーク環境を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100001b bkressvc : OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY received without having a client descriptor.	クライアント情報が存在しません。	シナリオが正しく設定されているか確認してください。 例) シナリオをイメージ名変数で指定している場合は、変数と対応する内容が存在するかどうかを確認してください。 変数にUUIDで指定している場合、管理サーバにマシンのUUID情報がなければ、エラーになります。
Error	Application	bkressvc	1	bkressvc: ERROR: Unexpected opcode received 「受信パケットのオペコード」, expected is OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.	ユニキャストによるリストアの準備が完了したオペコードを受信後に、実行できないオペコードを受信しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000066 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because failed to received the packet.	パケットの受信に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。 ネットワーク環境を確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000007 bkressvc : ReceiveDataUnicast failed (2nd).	パケットの受信に失敗しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000008 bkressvc : OPCODE_MACRAEADY received without having a client descriptor.	クライアント情報が存在しません。	シナリオが正しく設定されているか確認してください。 例) シナリオをイメージ名変数で指定している場合は、変数と対応する内容が存在するかどうかを確認してください。 変数にUUIDで指定している場合、管理サーバにマシンのUUID情報がなければ、エラーになります。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000009 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendRestoreData_Unicast() failed at OPCODE_DTLALIVE, 「エラーコード」.	パケットの受信に失敗しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100001c host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : UpdateBackupFileData() failed, in receiving OPCODE_DTLALIVE, Block# = XX.	バックアップイメージファイルのデータ部分の作成に失敗しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で書き込みできるように設定してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100000a bkressvc : XX received without having a client descriptor.	クライアント情報が存在しません。	シナリオが正しく設定されているか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100000b bkressvc : SendDataUnicast failed at XX, 0xXX	パケットの送信に失敗しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100000c host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendDataUnicast failed at OP코드_DTLIVE, 「エラーコード」.	パケットの送信に失敗しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100000d host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : UpdateBackupFileHeader failed at OP코드_DTDONE.	バックアップイメージのヘッダ部分の作成に失敗しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で 書き込みできるように設定してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100000e host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : OP코드_DTDONE received in unexpected situation.	予期しないオペコードを受信しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100000f host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendDataUnicast failed at OP코드_DTDONE, 「エラーコード」.	パケットの送信に失敗しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000010 bkressvc : OP코드_DTAACK received without having a client descriptor	クライアント情報が存在しません。	シナリオが正しく設定されているか確認してください。 例) シナリオをイメージ名変数で指定している場合は、変数と対応する内容が存在する かどうかを確認してください。 変数にUUIDで指定している場合、管理サーバにマシンのUUID情報がなければ、エ ラーになります。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000011 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : OP코드_DTNACK received from the client which is NOT in progress, ClientDesc- >Status.Status==XX.	管理対象マシンのステータス情報に不整合が発生しています。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000012 bkressvc : OP코드_DTNACK received without having a client descriptor	クライアント情報が存在しません。	シナリオが正しく設定されているか確認してください。 例) シナリオをイメージ名変数で指定している場合は、変数と対応する内容が存在する かどうかを確認してください。 変数にUUIDで指定している場合、管理サーバにマシンのUUID情報がなければ、エ ラーになります。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000013 bkressvc : OP코드_DTANACK received without having a client descriptor	クライアント情報が存在しません。	シナリオが正しく設定されているか確認してください。 例) シナリオをイメージ名変数で指定している場合は、変数と対応する内容が存在する かどうかを確認してください。 変数にUUIDで指定している場合、管理サーバにマシンのUUID情報がなければ、エ ラーになります。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000014 bkressvc : OP코드_DTDACK received without having a client descriptor	クライアント情報が存在しません。	シナリオが正しく設定されているか確認してください。 例) シナリオをイメージ名変数で指定している場合は、変数と対応する内容が存在する かどうかを確認してください。 変数にUUIDで指定している場合、管理サーバにマシンのUUID情報がなければ、エ ラーになります。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100001f host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : failed to open registry (SOFTWARE¥¥NEC¥¥DeploymentManager), 0xXX	レジストリのオープンに失敗しました。	イベントログに表示されたレジストリキーが存在するか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000020 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : failed to query registry (ShareRootDir), 0xXX	レジストリの読み込みに失敗しました。	イベントログに表示されたレジストリキーが存在するか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ERROR: failed delete file(「バックアップファイル 名」), 「エラーコード」	バックアップイメージの一時的なテンポラリファイルの削除に失敗しました。	バックアップファイルが削除可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 管理サーバを再起動して、バックアップイメージ格納用フォルダに作成されるバック アップイメージの一時的なファイルを削除後、再度シナリオを実行してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000039 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : StoresBackupFileNum data is illegal StoresBackupFileNum : 「世代管理数」	バックアップイメージの世代管理数が範囲外の値です。	シナリオで、世代管理数が0~99の範囲かどうか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100003a host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ImageFile is illegal at AdjustBackupEnv	バックアップイメージが存在しません。	シナリオに設定されたバックアップファイルが存在するかどうか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100003b host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : DeleteBackupFile failed at AdjustBackupEnv.	バックアップイメージの削除に失敗しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で書き込みできるように設定してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100003c host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ImageFile is illegal(is NULL) at RenameBackupFile	バックアップイメージが存在しません。	シナリオに設定されたバックアップイメージが存在するかどうか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100003d host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ImageFile is illegal(size error) at RenameBackupFile	バックアップイメージのファイルパスから14を引いた値が、ファイルパスの長さの最大文字数を超過しています。	バックアップイメージの保存先または、バックアップイメージ名を変更してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100003e host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : failed to rename Backup File. File Name : 「バックアップファイル名」 ErrorCode : 「エラーコード」	バックアップイメージのリネームに失敗しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で書き込みできるように設定してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100003f host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : failed to rename NvRAM File. File Name : 「NvRAM情報ファイル」 ErrorCode : 「エラーコード」	NvRAM情報ファイルのリネームに失敗しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、バックアップイメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000069 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : failed to rename Xml File. File Name : 「XMLファイル名」 ErrorCode : 「エラーコード」	バックアップイメージの情報ファイルのリネームに失敗しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、バックアップイメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000040 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : failed to rename Backup File(dpmtmp). File Name : 「バックアップファイル名」 ErrorCode : 「エラーコード」	dpmtmpファイルのリネームに失敗しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で書き込みできるように設定してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000041 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : not found Backup File(dpmtmp). File Name : 「バックアップファイル名」 ErrorCode : 「エラーコード」	dpmtmpファイルが存在しません。	シナリオ実行中に作成されるテンポラリファイルが削除された可能性があります。再度バックアップを実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000042 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ERROR: failed to open registry (SOFTWARE\NEC\DeploymentManager), 0xXX	レジストリのオープンに失敗しました。	イベントログに表示されたレジストリキーが存在するか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000043 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ERROR: failed to query registry (ShareRootDir), 0xXX	レジストリの読み込みに失敗しました。	イベントログに表示されたレジストリキーが存在するか確認してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000044 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ERROR: failed to copy NvRAM data.(「NvRAM 情報ファイル名」) ErrorCode(「エラーコード」)	NvRAM情報ファイルのコピーに失敗しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で書き込みできるように設定してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000045 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ERROR: ImageFileName was illegal name.(「バックアップファイル名」)	バックアップファイル名に不整合が発生しています。	シナリオに設定されたバックアップファイルが存在するかどうか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000046 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : DeleteBackupFile failed at RenameBackupFile.	バックアップファイルの削除に失敗しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で書き込みできるように設定してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000047 bkressvc : SrchString is illegal(is NULL) at DeleteBackupFile	検索用の文字列が設定されていません。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000048 bkressvc : failed delete file(「バックアップファイル名」), Error : 「エラーコード」	世代管理対象のバックアップイメージの削除に失敗しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で書き込みできるように設定してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000049 bkressvc : failed delete file(NvRAM情報ファイル名), Error : 「エラーコード」	世代管理対象のNvRAM情報ファイルの削除に失敗しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で書き込みできるように設定してください。
Error	Application	bkressvc	1	Parameter(pucString) is illegal at CheckTimeLbrFile	バックアップファイル名が設定されていません。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	Parameter(pucImageFile) is illegal(is NULL) at CheckTimeLbrFile	イメージファイル名が設定されていません。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	The backup operation was stopped because the backup file could not be created. Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」(「エラーコー ド」);ERROR_SHARING_VIOLATION-The process cannot access the file because it is being used by another process.	バックアップファイルが作成できなかったため、バックアップの実行を中止しました。	シナリオで指定しているバックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してくだ さい。他のアプリケーションで使用している可能性があります。
Error	Application	bkressvc	1	The backup operation was stopped because the backup file could not be created. Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」	バックアップイメージが作成できなかったため、バックアップの実行を中止しました。	シナリオで指定しているバックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してくだ さい。イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で 書き込みできるように設定してください。 シナリオで指定しているバックアップイメージ名に変数が含まれない場合、既に行 中のバックアップシナリオを再実行する可能性があります。実行中のバックアップシ ナリオが完了した後で、再度実行してください。 以前作成したバックアップイメージの一時的なテンポラリファイル(*.dpmtmp)が残っ ている可能性があります。一時的なテンポラリバックアップファイルを削除した後、再 度バックアップを実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100004a bkressvc : illegal parameter(ClientDesc) at VerifyBackupFile.	クライアント情報が存在しません。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100004b host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : illegal parameter(SocketInfo) at VerifyBackupFile.	ソケットの領域が存在しません。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100004c host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space).Please execute the scenario again after securing enough space. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」	ヒープ領域の確保に失敗しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100004d host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : CreateEvent(hVerifyFinish) failed, 「エラーコード」	イベントオブジェクトの作成に失敗しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100004e host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : CreateEvent(hVerifyCreateError) failed, 「エラーコード」	イベントオブジェクトの作成に失敗しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100004f host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : CreateEvent(hVerifySendError) failed, 「エラーコード」	イベントオブジェクトの作成に失敗しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000050 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space2).Please execute the scenario again after securing enough space. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」	ヒープ領域の確保に失敗しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000051 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : _beginthreadex failed.(CreateVerifyData Thread)	スレッドの作成に失敗しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000052 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : Service Stopped.	バックアップ/リストアサービスが停止しました。	「DeploymentManager Backup」/「DeploymentManager Restore Management」サービスを再起動してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000053 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : verify data create error at VerifyBackupFile. (hVerifyCreateError is signaled.)	ベリファイデータ作成時にエラーが発生しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で書き込みできるように設定してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000054 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : WaitForMultipleObjects failed at VerifyBackupFile.	イベント待機時にエラーが発生しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000055 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : WaitForMultipleObjects() returned unknown status Status = XX, 「エラーコード」	イベント待機時にエラーが発生しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000056 host : XX(XX) bkressvc : SendDataUnicast failed at 0xXX, 「エラーコード」	データの送信に失敗しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000057 bkressvc : illegal parameter at CreateVerifyDataThread.	スレッドに不正なパラメータが渡されました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000058 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because the verification operation was failed(open error).Please execute the scenario again after confirming the file is not used.(「エラーコード」) Scenario: 「シナリオ名」 Tmp backup File: 「バックアップファイル名」	ペリファイデータ作成中、ファイルのオープンに失敗したため、バックアップの実行を中止しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で書き込みできるように設定してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000059 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SetFilePointerEx failed at CreateVerifyDataThread when read data, 「エラーコード」	ファイルポインタの移動に失敗しました。	シナリオで指定しているバックアップイメージが存在するか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100005a host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because the verification operation was failed(read error).Please confirm whether other scenario or application is using it. Please execute the scenario again after confirming the file is not used.(「エラーコード」) Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」	バックアップイメージの読み込みに失敗しました。	シナリオで指定しているバックアップイメージが存在するか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100005b host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ReadFile could not read whole data, 「バックアップファイル名」	不完全なデータの読み込みが発生しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100005c host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SetFilePointerEx failed at CreateVerifyDataThread when write data, 「エラーコード」	ファイルポインタの移動に失敗しました。	シナリオで指定しているバックアップイメージが存在するか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100005d host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space). Please execute the scenario again after securing enough space.(「エラーコード」) Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」	ペリファイデータの書き込み中に、サーバのディスクが容量不足で書き込めなくなったため、バックアップの実行を中止しました。	バックアップイメージ格納先サーバのディスクに十分な空き容量を確保して、再度実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100005e host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because of the following error. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」.	ペリファイデータの書き込み中にエラーが発生したため、バックアップの実行を中止しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で書き込みできるように設定してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100005f host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : WriteFile could not write whole data, 「バックアップファイル名」	不完全なデータの書き込みが発生しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000060 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : WaitForSingleObject failed at CreateVerifyDataThread.	イベント待機時にエラーが発生しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000061 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : WaitForSingleObject() returned unknown status Status = XX, 「エラーコード」	イベント待機時にエラーが発生しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000062 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because the verification operation was failed(size error). Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 header infomatio size=XX written size=XX	ベリファイ用に作成したデータサイズとヘッダに記録されたサイズとが一致しません。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000063 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because backup file header was not able to be updated. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」	ファイルポインタの移動に失敗しました。	シナリオで指定しているバックアップイメージが存在するか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000064 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because the backup file header was not able to be updated. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」	バックアップイメージのヘッダ部を更新できなかったため、バックアップの実行を中止しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で書き込みできるように設定してください。
Error	Application	bkressvc	1	illegal parameter at CheckSum.	ベリファイデータの作成時に不正な引数を受け取りました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	The backup operation was stopped because it was going to update the backup file header, without having a file handle. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」	バックアップイメージ以外のヘッダ部を更新したため、バックアップの実行を中止しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で書き込みできるように設定してください。
Error	Application	bkressvc	1	The backup operation was stopped because the backup file header was not able to be updated. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」	バックアップイメージのヘッダ部を更新できなかったため、バックアップの実行を中止しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で書き込みできるように設定してください。
Error	Application	bkressvc	1	The backup operation was stopped because the backup file LinkData was not able to be updated. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」	バックアップイメージのリンクデータ部を更新できなかったため、バックアップの実行を中止しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で書き込みできるように設定してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	The backup operation was stopped because there is not enough space on the disk. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」	バックアップファイル格納先サーバのディスクが容量不足により書き込めなくなったため、バックアップの実行を中止しました。	バックアップファイル格納先サーバのディスクに十分な空き容量を確保して、再度実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	The backup operation was stopped because of the following error. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」	ディスクの書込中にエラーが発生したため、バックアップの実行を中止しました。	バックアップイメージが書き込み可能な状態か確認してください。 または、イメージ格納用フォルダが読み取り専用になっているなどの可能性があります。 バックアップイメージのプロパティやイメージ格納用フォルダのプロパティの設定で書き込みできるように設定してください。
Error	Application	bkressvc	1	The restore operation was stopped because the backup file could not be found. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」	バックアップイメージを見つけられなかったため、リストアの実行を中止しました。	バックアップイメージが存在するか確認して、再度実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	The restore operation was stopped because the backup file could not be opened. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」	バックアップイメージが開けなかったため、リストアの実行を中止しました。	バックアップイメージが不正の可能性があります。 再度、バックアップし直してください。 または、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	The restore operation was stopped because of the following error. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」	バックアップファイルの読み込み時にエラーが発生しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	A partition backup image cannot be restored as a whole disk backup image. The restore operation was stopped. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」	パーティション指定のバックアップイメージでは、ディスク全体のリストアができないため、リストアの実行を中止しました。	シナリオの対象をパーティション指定に変更して、再度実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	A whole disk backup image cannot be restored as a partition backup image. The restore operation was stopped. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」	パーティション指定のバックアップファイルでは、ディスク全体のリストアができないため、リストアの実行を中止しました。	シナリオの対象をディスク全体に変更して、再度実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	The following scenario was stopped by multicast address conflicts. Scenario: 「シナリオ名」 Multicast IP: 「マルチキャストIPアドレス」	マルチキャストIPアドレスに接続できないため、リストアの実行を中止しました。	シナリオで指定したマルチキャストIPアドレスが、他のシナリオ実行中のIPアドレスと重複している可能性があります。 使用可能なIPアドレスを確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	The backup/restore operation was stopped when the network packet receiving. Error: 「エラーコード」	パケットを受信する際、エラーが発生したため、バックアップ/リストアの実行を中止しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000021 host : xx-xx-xx-xx-xx-xx bkressvc : Failed to start backup/restore operation for the following client because CLF data for this client could not be read (DmReadCLF returned 0xXX).	管理対象マシンのMAC アドレスが管理サーバに登録されていないため、バックアップ/リストアの実行に失敗しました。	管理対象マシンのMAC アドレスが管理サーバに登録されているか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000015 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : GetScenarioInformation() returns false.	シナリオ情報の取得に失敗しました。	シナリオが正しく設定されているか確認してください。 例) シナリオをイメージ名変数で指定している場合は、変数と対応する内容が存在するかどうかを確認してください。 変数にUUIDで指定している場合、管理サーバにマシンのUUID情報がなければ、エラーになります。
Error	Application	bkressvc	1	host : xx-xx-xx-xx-xx-xx bkressvc : Failed to get real image file name	バックアップ/リストア用イメージファイル名の取得に失敗しました。	シナリオで指定しているバックアップイメージに変数が含まれる場合、データベースから管理対象マシンのマシン名または、UUIDの取得に失敗しました。管理サーバの状態を確認し、シナリオが割り当てられている管理対象マシンのマシン名、MACアドレス、UUID情報が管理サーバに正しく登録されているか確認してください。 シナリオで指定しているバックアップイメージのパスの長さが指定できる範囲を超えています。シナリオが正しく設定されているか確認してください。 リストアの場合、シナリオで指定しているバックアップイメージは存在しません。バックアップイメージが存在するか確認してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000016 host : xx-xx-xx-xx-xx-xx bkressvc : GetFileDescriptor() returns NULL FileDescriptor.	シナリオ情報の取得に失敗しました。	シナリオが正しく設定されているか確認してください。 例) シナリオをイメージ名変数で指定している場合は、変数と対応する内容が存在するかどうかを確認してください。 変数にUUIDで指定している場合、管理サーバにマシンのUUID情報がなければ、エラーになります。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000017 host : xx-xx-xx-xx-xx-xx bkressvc : CreateClientDescriptor() returns NULL ClientDescriptor.	クライアント情報の作成に失敗しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000018 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The operation was requested without scenario being started.	シナリオ実行できない状態で、シナリオが実行されました。	管理対象マシンの状態を確認してください。シナリオを実行できる状態であることを確認後、再度シナリオを実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while setting network socket option. Error: 「エラーコード」	ソケットオプションの設定に失敗したため、バックアップ/リストアの実行に失敗しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000022 bkressvc : Multicasting communication cannot be performed. The following factors can be considered. - The port can not be opened. - Multicasting IP routing may not be set up correctly. - The network cable may not be connect UDP Port XX : Client MAC Address xx-xx-xx- xx-xx-xx	マルチキャスト通信に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワーク環境を確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000023 bkressvc : Multicasting communication cannot be performed(2). The following factors can be considered. - The port can not be opened. - Multicasting IP routing may not be set up correctly. - The network cable may not be connect UDP Port XX : Client MAC Address xx-xx-xx- xx-xx-xx	マルチキャスト通信に失敗しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	The restore operation was stopped during restore data preparation because of the following error. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 ExceptionCode: 「エクセプションコード」	パケットの作成中に予期しないエラーが発生したため、リストアの実行を中止しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000019 bkressvc : Dropped(in UpdateRetryCount) : xx-xx-xx- xx-xx-xx	規定回数以上リトライを実施しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: pClientDesc == NULL in SendRestoreData_Unicast(), pClientDesc has been lost, 「エラーコード」, 「ファイル名」: 「行 数」: 「日付」.	クライアント情報が存在しません。	シナリオが正しく設定されているか確認してください。 例) シナリオをイメージ名変数で指定している場合は、変数と対応する内容が存在するかどうかを確認してください。 変数にUUIDで指定している場合、管理サーバにマシンのUUID情報がなければ、エラーになります。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000024 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ulPacketSize <= 0, in SendRestoreData_Unicast(), value of ulPacketSize==XX is invalid, 「エラーコード」.	送信パケットのサイズが誤っています。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000025 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : pReplyPacket==NULL, in SendRestoreData_Unicast(), pReplyPacket has been lost, 「エラーコード」.	返信用のパケットの作成に失敗しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000026 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : pReceivePacket==NULL, in SendRestoreData_Unicast(), pReceivePacket has been lost, 「エラーコード」.	受信したパケットの作成に失敗しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000027 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : GetFileSizeEx() failed in SendRestoreData_Unicast(), 「エラーコード」, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting.	ファイルサイズの取得に失敗しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: GetFileSizeEx() failed in SendRestoreData_Unicast(), 「エラーコード」, without having a client descriptor, 「ファイル 名」:「行数」:「日付」.	ファイルサイズの取得に失敗しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000028 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : CreateFileMapping() failed in SendRestoreData_Unicast(), 「エラーコード」, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting.	ファイルマッピングオブジェクトの作成に失敗しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: CreateFileMapping() failed in SendRestoreData_Unicast(), 「エラーコード」, without having a client descriptor, 「ファイル 名」:「行数」:「日付」.	ファイルマッピングオブジェクトの作成に失敗しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000029 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 「エ ラーコード」, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting.	パケットの作成に失敗しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, without having a client descriptor, 「エラーコード」, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.	パケットの作成に失敗しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100002a host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : brs_SendDataUnicast() failed, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 「エ ラーコード」, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting.	データの送信に失敗しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 「エ ラーコード」, without having a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.	データの送信に失敗しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100002b host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ReceiveDataUnicast() failed(「エラーコード」).	情報の取得に失敗しました。	ネットワーク、およびマシンの動作に問題がある可能性があります。以下の観点で、確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: ReceiveDataUnicast() failed, 「エラーコード」, 「ファイル名」: 「行数」: 「日付」, without having a client descriptor.	情報の取得に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワーク環境を確認してください。マシンの動作に問題がある可能性があります。マシンの状態を確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100002c host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : OPCODE_ERROR received.	マシンの動作に異常が発生しました。	管理サーバの動作に問題がある可能性があります。管理サーバのエラーの状態を確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: OPCODE_ERROR received, 「ファイル名」: 「行数」: 「日付」, without having a client descriptor.	マシンの動作に異常が発生しました。	管理サーバの動作に問題がある可能性があります。管理サーバのエラーの状態を確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTAACK received without having a client descriptor, 「ファイル名」: 「行数」: 「日付」.	クライアント情報が存在しません。	シナリオが正しく設定されているか確認してください。 例) シナリオをイメージ名変数で指定している場合は、変数と対応する内容が存在するかどうかを確認してください。 変数にUUIDで指定している場合、管理サーバにマシンのUUID情報がなければ、エラーになります。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100002d host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : Dropped(in UpdateRetryCount), XXexiting, pClientDesc->RetryCount==XX.	規定回数以上リトライを実施しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTANACK received without having a client descriptor, 「ファイル名」: 「行数」: 「日付」.	クライアント情報が存在しません。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100002e host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTNACK received from the client which is not in progress, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting, pClientDesc->Status.Status==XX.	リストア処理が進んでいません。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワーク環境を確認してください。マシンの動作に問題がある可能性があります。マシンの状態を確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTNACK received without having a client descriptor, 「ファイル名」: 「行数」: 「日付」.	クライアント情報が存在しません。	ネットワーク、およびマシンの動作に問題がある可能性があります。以下の観点で、確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100002f host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : pRcvPckt->DtRecv.BlockNumber != lNextBlockNumber, received==XX, expected==XX.	リストア処理が終了できません。	管理サーバの動作に問題がある可能性があります。管理サーバのエラーの状態を確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDACK received without having a client descriptor, 「ファイル名」: 「行数」: 「日付」.	クライアント情報が存在しません。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000030 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : Dropped(in UpdateRetryCount), xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting, pClientDesc->RetryCount==XX.	規定回数以上リトライを実施しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がない ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDNACK received without having a client descriptor, 「ファイル名」: 「行数」: 「日付」.	クライアント情報が存在しません。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000031 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : Received unexpected opcode 0xXX.	実行できないオペコードを受信しました。	シナリオが正しく設定されているか確認してください。 例) シナリオをイメージ名変数で指定している場合は、変数と対応する内容が存在するかどうかを確認してください。 変数にUUIDで指定している場合、管理サーバにマシンのUUID情報がなければ、エラーになります。
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: Received unexpected opcode 0xXX, received without having a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.	実行できないオペコードを受信しました。	シナリオが正しく設定されているか確認してください。 例) シナリオをイメージ名変数で指定している場合は、変数と対応する内容が存在するかどうかを確認してください。 変数にUUIDで指定している場合、管理サーバにマシンのUUID情報がなければ、エラーになります。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000032 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : NextBlockNumber <= (LastBlockNumber + 1), without having a client descriptor, NextBlockNumber==XX, LastBlockNumber==XX, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting.	バックアップイメージのサイズが誤っています。	正しくバックアップされたバックアップイメージが確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: NextBlockNumber > (LastBlockNumber + 1), without having a client descriptor, NextBlockNumber==XX, LastBlockNumber==XX, 「ファイル名」:「行 数」:「日付」.	バックアップイメージのサイズが誤っています。	正しくバックアップされたバックアップイメージが確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000033 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : brs_SendDataUnicast() failed, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDONE, 「エ ラーコード」, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting.	データの送信に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワーク環境を確認してください。 管理サーバの環境を確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, 「エラー コード」, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDONE, without having a client descriptor, 「ファイル名」:「行 数」:「日付」.	データの送信に失敗しました。	ネットワーク、およびマシンの動作に問題がある可能性があります。以下の観点で、 確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000034 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 0xXX, NextBlockNumber==XX, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting.	リストア用の送信データ作成に失敗しました。	管理対象マシンの動作に問題がある可能性があります。以下の観点で、確認してく ださい。 ・メモリは充分か ・管理サーバの高負荷の環境で動作していないか
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 「エ ラーコード」, NextBlockNumber==XX, without having a client descriptor, 「ファイル名」:「行 数」:「日付」.	パケットの作成に失敗しました。	管理対象マシンの動作に問題がある可能性があります。以下の観点で、確認してく ださい。 ・メモリは充分か ・管理サーバの高負荷の環境で動作していないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000035 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : brs_SendDataUnicast() failed, 「エラーコード」, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, NextBlockNumber==XX, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting.	データの送信に失敗しました。	・ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワーク環境を確認してくだ さい。 ・管理サーバの環境を確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, 「エラー コード」, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, NextBlockNumber==XX, without having a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.	データの送信に失敗しました。	ネットワーク、およびマシンの動作に問題がある可能性があります。以下の観点で、 確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000036 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : 1 SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, 「エラーコード」, IINextBlockNumber==XX, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting.	パケットの作成に失敗しました。	管理対象マシンの動作に問題がある可能性があります。以下の観点で、確認してください。 ・メモリは充分か ・管理サーバの高負荷の環境で動作していないか
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, 「エラーコード」, IINextBlockNumber==XX, without having a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.	パケットの作成に失敗しました。	管理対象マシンの動作に問題がある可能性があります。以下の観点で、確認してください。 ・メモリは充分か ・管理サーバの高負荷の環境で動作していないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000037 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : 1 brs_SendDataUnicast() failed, 「エラーコード」 at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, IINextBlockNumber==XX, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting.	データの送信に失敗しました。	ネットワークに問題がある可能性があります。ネットワーク環境を確認してください。 管理サーバの環境を確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, 「エラーコード」, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, IINextBlockNumber==XX, without having a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.	データの送信に失敗しました。	ネットワーク、およびマシンの動作に問題がある可能性があります。以下の観点で、確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01000038 host : XX(XX) bkressvc : 1 ulPacketSize <= 0, in SetRestoreDataToBuffer(), value of ulPacketSize==XX is invalid, 「エラーコード」.	送信パケットの大きさが誤っています。	ネットワーク、およびマシンの動作に問題がある可能性があります。以下の観点で、確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か
Error	Application	bkressvc	1	The restore operation was stopped during restore data preparation because of the following error. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 ExceptionCode: 「エクセプションコード」	パケットの作成中に予期しないエラーが発生したため、リストアの実行を中止しました。	管理サーバの環境を、以下の観点で確認してください。 ・管理サーバは高負荷の環境で動作されるか ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等に問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file is invalid. Entry: XX Scenario: 「シナリオフルパス」	シナリオの読み込みに失敗しました。	シナリオのフォーマットが正しいか確認してください。 バックアップ/リストア時、シナリオによってデータを取得するため、シナリオのフォーマットやデータの設定が不正な場合は、シナリオの読み込みに失敗します。
Error	Application	bkressvc	1	The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file could not be found in the [BackupData] section. Entry: XX Scenario: 「シナリオフルパス」	シナリオに[BackupData]のセクションが存在しません。	シナリオのフォーマットが正しくない可能性があるため、シナリオを作成し直してください。
Error	Application	bkressvc	1	The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file could not be found in the [MultiCastData] section. Entry: XX Scenario: 「シナリオフルパス」	シナリオに[MultiCastData]のセクションが存在しません。	シナリオのフォーマットが正しくない可能性があるため、シナリオを作成し直してください。
Error	Application	bkressvc	1	The backup or restore operation was stopped because the scenario file name is too long(must be less than 130 bytes). Scenario: 「シナリオ名」	シナリオ名が130Byteを超えています。	130Byte以下のシナリオ名を再度作成してください。
Error	Application	bkressvc	1	The restore operation was stopped because an error has occurred while opening registry key Scenario: 「シナリオ名」 Registry Key: SOFTWARE¥¥NEC¥¥DeploymentManager Error: 「エラーコード」.	レジストリキーのオープンに失敗しました。	下記のレジストリキーが存在するか確認してください。 HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥DeploymentManager

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while creating network socket. Error:「エラーコード」	ソケットの生成に失敗しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while binding network socket. Error:「エラーコード」	ソケットのバインドに失敗しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while setting network IP_MULTICAST_IF socket option. Error:「エラーコード」	ソケットの設定に失敗しました。	ネットワークの異常などが原因で発生します。 以下の観点で、ネットワークの状態を確認してください。 ・ネットワークケーブル、および使用しているHUB等問題がないか ・管理サーバと管理対象マシン間で通信できる状況か ・ネットワーク負荷状態になっていないか
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008001 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pSendPacket.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008002 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pReceivePacket.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008003 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pucBufferErrorString.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008004 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for a pSendPacket.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008005 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for a pReceivePacket.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008006 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pucBufferErrorString.	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100803c host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Disk Number is zero or less(ディスク番号).	シナリオで指定されたディスク番号が不正な値です。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したディスク番号が正しいか確認してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100803d host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Partition number is below 0(パーティション番号).	シナリオで指定されたパーティション番号が不正な値です。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したパーティション番号が正しいか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100803f host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Cannot find the corresponding disk(ディスク番号).	指定のディスクが見つかりません。 (ディスク構成チェックでは左記メッセージが必ず表示されます。エラーではありません)	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したディスク番号が正しいか確認してください。 (ディスク構成チェックでは左記メッセージが必ず表示されます。正常動作のため、対処する必要はありません)
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008040 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Cannot find the Partition(パーティション番号) of Disk(ディスク 番号).	指定のディスク/パーティションが見つかりません。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したディスク/パーティション番号が正しいか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008041 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Backup or Restore of partition with a dynamic disc cannot be performed.	リストア先のディスクがダイナミックディスクの場合は、パーティション単位でリストアできません。	「ファーストステップガイド 付録A サポート対応表」-「ファイルシステムやディスク形式の対応状況」を参照してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008042 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Cannot find the corresponding partition(パーティション番号).	指定のパーティション(論理ドライブ)が見つかりません。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したパーティション番号が正しいか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008043 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Cannot find the corresponding logical drive(パーティション番 号).	指定のパーティション(論理ドライブ)が見つかりません。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したパーティション番号が正しいか確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008044 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Cannot find the corresponding partition(2 - パーティション番 号).	指定のパーティション(論理ドライブ)は見つかりましたが、ディスク内のパーティション数が多いため、DPMではアクセスできません。	「ファーストステップガイド 2.2.2. バックアップ/リストアについて」を参照し、最大パーティション数を確認してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008045 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Cannot find the corresponding partition(3 - パーティション番 号).	指定のパーティション(論理ドライブ)が見つかりません。	ディスク構成チェックシナリオを実行し、シナリオで指定したパーティション番号が正しいか確認してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100800d host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a pipe.	パイプの生成に失敗しました。	問題が発生する場合は、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100800e host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(gzip).	子プロセスの生成に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100800f host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(brdp).	子プロセスの生成に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008010 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: gzip exited abnormally.	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008011 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: brdp exited abnormally.	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100801b host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a pipe.	パイプの生成に失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100801c host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(gzip).	子プロセスの生成に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100801d host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(brdp).	子プロセスの生成に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100801e host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: gzip exited abnormally.	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x0100801f host: 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX, エラー箇所 line): Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: brdp exited abnormally.	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x0100802d host: 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX, エラー箇所 line): Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a pipe.	パイプの生成に失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x0100802e host: 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX, エラー箇所 line): Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(gzip).	子プロセスの生成に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x0100802f host: 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX, エラー箇所 line): Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(brdp).	子プロセスの生成に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x01008030 host: 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX, エラー箇所 line): Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: gzip exited abnormally.	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x01008031 host: 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX, エラー箇所 line): Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: brdp exited abnormally.	Deploy-OS上のプログラムの起動に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x01008008 host: 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX, エラー箇所 line): Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: no operation scheduled.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x01008009 host: 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX, エラー箇所 line): Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: x operation scheduled -03-	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x0100800b host: 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX, エラー箇所 line): Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: unexpected received. pRcvPackt->OpInfo.Command==パケット種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008051 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKREQ, (エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバ間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出している、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認して頂き、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008052 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to receiving a message from a unicast socket.	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008053 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Received the illegal reply, pRcvPckt->Header.usOpcode==パケット種別.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008076 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to the input of a binary stream.	バックアップイメージデータの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008054 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to the input of a binary stream.	バックアップイメージデータの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008055 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to read data in brdp(エラー情報).	ディスクの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008017 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send and receive BackupAndControlData with the PXE Server.	データの送受信が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008018 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send BackupData, OPCODE_パケット種別, (エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008019 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to receive BackupControlData from the PXE Server.	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008056 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Received size was zero.(エ ラー番号 - エラーメッセージ).	管理サーバ側がソケットをシャットダウンしたため、データを受信できませんでした。	管理サーバがエラーを検出した可能性があります。 管理サーバのイベントログを参照してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008057 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: retry timeout.	バックアップイメージの送信に失敗しました。(リトライアウト)	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から 「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008055 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to read data in brdp (バックアップ予定サイズ、バックアップ完了サイ ズ、エラー情報1,エラー情報2,エラー情報3,エ ラー情報4)	ディスクの読み込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008058 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPICODE_DTDONE, (エラー番号 - エラーメッ セージ)	データの送信に失敗しました。	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能 性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から 「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008049 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: No OPICODE From PXE Server while creating verify data.	バックアップイメージにベリファイデータを追加中、管理サーバとの通信がタイムア ウトになりました。	管理サーバ間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100804a host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Illegal OPICODE(パケット種 別) while creating verify data.	バックアップイメージファイルにベリファイデータを追加中に、管理サーバがエラーを 検出しました。	管理サーバがエラーを検出しました。 管理サーバのイベントログを参照してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008023 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to allocating of a memory(plLength).	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 ファーストステップガイドの「3.8. 管理対象マシン(物理マシン)」「3.9. 管理対象マシン (仮想環境)」を確認のうえ、シナリオを再実行してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008024 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to allocating of a memory(pcBuf).	メモリの確保に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。ファーストステップガイドの「3.8. 管理対象マシン(物理マシン)」「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008025 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to set SendTimeOut to the socket.	ソケットオプション(送信タイムアウト値)が設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008026 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to set ReceiveTimeOut to the socket.	ソケットオプション(受信タイムアウト値)が設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008027 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to set TCP_NODELAY to the socket.	ソケットオプション(TCP_NODELAY)が設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100805a host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to create a multicast socket.(エラー番号 - エラーメッセージ)	ソケットが作成できません	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100805b host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to attaching an address to a socket.(エラー番号 - エラーメッセージ)	バインドが失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100805c host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to a setup of the option of a socket(IP_ADD_MEMBERSHIP).(エラー番号 - エラーメッセージ)	ソケットオプション(マルチキャストグループ)が設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100805d host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_RTRDY, (エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100805e host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to the select of Sockets(エラー番号 - エラーメッセージ).	select(多重化された I/O の同期)に失敗しました。	管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008028 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to receive RestorePacket from the PXE Server.	データの受信に失敗しました。(タイムアウト)	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008029 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: operation failed(エラー番号 - エラーメッセージ).	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100805f host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_MACACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008060 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTNAACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008047 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: The packet loss has been frequently generated. (パケットロス情報).	パケットのロス率が閾値を越えたため、シナリオ異常となりました。	ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008061 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTANACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信が失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008062 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to the output of a binary stream. WritingBlockNumber=>ブロック番号<.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。(パケット内のバックアップデータのサイズが0)	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008063 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報).	ディスクの書き込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008064 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTAACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008065 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDNACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008066 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: unknown OPCODE: Rcv==エラーパケット種別, Snd==送信パケット種別.	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008067 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報).	ディスクの書き込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別.	ディスクの書き込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008068 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Retry timeout. Disk writing cannot be completed, i_work==タイムアウト時間.	キャッシュ→ディスクへの同期に時間がかかっているためタイムアウトが検出されました。管理対象マシン側の要因により発生します。 [発生要因] ・バックアップイメージのサイズ ※サイズが大きい場合 ・負荷状態 ※仮想環境の場合 ・実装メモリ ※サイズが大きい場合 ・不良セクタ有無 ※存在する場合 ・H/W不良	管理サーバ側の以下のレジストリの値を、適切な値(300秒より大きな値)に変更してください。 管理サーバを再起動のうえ、シナリオを再実行してください。 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\bkressvc\Parameters ClientResultDisplayRetrytimes

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008069 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDACK. (エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008035 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to allocating of a memory(plLength).	メモリの確保に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008036 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to allocating of a memory(pcBuf).	メモリの確保に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008037 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to set SendTimeOut to the socket.	ソケットオプション(送信タイムアウト値)が設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008038 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to set ReceiveTimeOut to the socket.	ソケットオプション(受信タイムアウト値)が設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008039 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to set TCP_NODELAY to the socket.	ソケットオプション(TCP_NODELAY)が設定できません。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100806d host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY. (エラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバ間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認のうえ、シナリオを再実行してください。 管理サーバ側でエラーを検出している、又はシナリオが中断されている可能性があります。シナリオの実行状態を確認して頂き、エラー時はイベントログを参照してください。 管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。ファーストステップガイドの「3.8. 管理対象マシン(物理マシン)」「3.9. 管理対象マシン(仮想環境)」を確認のうえ、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100804e host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: failed to receive message(エラー番号 - エラーメッセージ - I:エラー箇所)	データの受信に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none"> 管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x0100803a host: 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX, エラー箇 所 line): Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: failed to receive message(エ ラー番号 - エラーメッセージ)	データの受信に失敗しました。	管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x0100806e host: 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX, エラー箇 所 line): Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTANACK, (エ ラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可 能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から 「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x0100806f host: 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX, エラー箇 所 line): Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to the output of a binary stream. WritingBlockNumber=>ブロック 番号<.	管理サーバから不正なパケットを受信しました。 (パケット内のバックアップデータのサイズが0)	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x0100806a host: 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX, エラー箇 所 line): Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報).	ディスクの書き込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x01008070 host: 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX, エラー箇 所 line): Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTAACK, (エラ ー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可 能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から 「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x01008071 host: 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX, エラー箇 所 line): Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTNACK, (エラ ー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可 能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から 「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode: 0x01008072 host: 管理対象マシン名(MACアドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX, エラー箇 所 line): Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDNACK, (エ ラー番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	・管理サーバと管理対象マシンの間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可 能性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から 「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。

タイプ	種類	出力モジュール	イベントID	メッセージ内容	メッセージ説明	対処方法
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x0100806b host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcome(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇 所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報).	ディスクの書き込みに失敗しました。	問題が発生する場合は、ログを採取し、サポートセンターに連絡してください。
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008073 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcome(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇 所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Retry timeout. Disk writing cannot be completed, i_work==タイムアウト時 間.	キャッシュ→ディスクへの同期に時間がかかっているためタイムアウトが検出されま した。管理対象マシン側の要因により発生します。 [発生要因] ・バックアップイメージのサイズ ※サイズが大きい場合 ・負荷状態 ※仮想環境の場合 ・実装メモリ ※サイズが大きい場合 ・不良セクタ有無 ※存在する場合 ・H/W不良	管理サーバ側の以下のレジストリの値を、適切な値(300秒より大きな値)に変更し てください。 管理サーバを再起動し、シナリオを再実行してください。 HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥bkressvc¥Parame ters ClientResultDisplayRetrytimes
Error	Application	bkressvc	1	ErrorCode : 0x01008074 host : 管理対象マシン名(MACアドレス) brcome(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇 所 line) : Reply to 受信/パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message. OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDACK, (エラー 番号 - エラーメッセージ)	データの送信に失敗しました。	・管理サーバと管理対象マシン間で通信異常が発生しています。 ネットワーク構成を確認し、シナリオを再実行してください。 ・管理サーバ側でエラーを検出しているか、またはシナリオが中断されている可能 性があります。 シナリオの実行状態を確認し、エラー時はイベントログを参照してください。 ・管理対象マシンのメモリが不足している可能性があります。 諸元については、「ファーストステップガイド 3.8 管理対象マシン(物理マシン)」から 「3.9 管理対象マシン(仮想環境)」を参照し、シナリオを再実行してください。