

イベントログ一覧

対応バージョン : SSC3.13

【SystemProvisioning】

イベントソース : PVM

イベント ID	種類	説明
101	情報	PVM サービスが起動し運用を開始しました。
102	エラー	PVM サービスの起動に失敗しました。(内容:起動失敗)
105	エラー	PVM 運用を停止します。
106	情報	停止操作により PVM サービスを停止します。
107	情報	評価版エディションライセンスはあと"残日数"日で有効期限が切れます。
107	情報	評価版エディションライセンスが期限切れです。
110	エラー	PVM サービスの起動に失敗しました。PVM 運用を停止します。(エラーメッセージ)
150	情報	構成情報データベースのトランザクションログがファイルサイズ("ファイルサイズ")を超えました。(ファイル名:"ファイル名")
160	情報	断片化率が"断片化率%"を超えているテーブルの個数は"個数"です。
502 (※1)	情報	通報を受信しました。("情報")
502 (※1)	情報	マネージャでのイベントを検出しました。 イベント番号:"イベント ID" マネージャ名:"マネージャ名" イベントメッセージ:"イベントメッセージ"
502 (※1)	情報	通報によるアクション("情報")を起動しました。管理 ID:"管理 ID"
502 (※1)	情報	通報によるアクション("情報")を完了しました。管理 ID: "管理 ID"
502 (※1)	情報	通報によるアクション("情報")に失敗しました。管理 ID: "管理 ID"
502 (※1)	情報	通報によるアクション("情報")がキャンセルされました。管理 ID: "管理 ID"
510	情報	イベントを検出しました。 対象:"対象情報" イベント:"イベント情報" ※付加情報(下記参照)
511	警告	イベントを検出しました。 対象:"対象情報" イベント:"イベント情報" ※付加情報(下記参照)

イベント ID	種類	説明
512	警告	イベントを検出しました。 対象:"対象情報" イベント:"イベント情報" ※付加情報(下記参照)
520	情報	イベントを検出しました。 対象:"対象情報" イベント:"イベント情報" ※付加情報(下記参照)
521	警告	イベントを検出しました。 対象:"対象情報" イベント:"イベント情報" ※付加情報(下記参照)
522	警告	イベントを検出しました。 対象:"対象情報" イベント:"イベント情報" ※付加情報(下記参照)
530	情報	通報を受信しました。("イベントメッセージ"; "対象") ※付加情報(下記参照)
531	警告	通報を受信しました。("イベントメッセージ"; "対象") ※付加情報(下記参照)
532	警告	通報を受信しました。("イベントメッセージ"; "対象") ※付加情報(下記参照)
536	情報	マネージャでのイベントを検出しました。 イベント番号:"イベント ID" マネージャ名:"マネージャ名" イベントメッセージ:"イベントメッセージ" ※付加情報(下記参照)
537	警告	マネージャでのイベントを検出しました。 イベント番号:"イベント ID" マネージャ名:"マネージャ名" イベントメッセージ:"イベントメッセージ" ※付加情報(下記参照)
538	警告	マネージャでのイベントを検出しました。 イベント番号:"イベント ID" マネージャ名:"マネージャ名" イベントメッセージ:"イベントメッセージ" ※付加情報(下記参照)
540	情報	通報によるアクション("情報")を起動しました。管理 ID: "管理 ID" ※付加情報(下記参照)
541	情報	通報によるアクション("情報")が完了しました。管理 ID: "管理 ID" ※付加情報(下記参照)
542	警告	通報によるアクション("情報")に失敗しました。管理 ID: "管理 ID" ※付加情報(下記参照)

イベント ID	種類	説明
542	警告	通報によるアクション("情報")がキャンセルされました。管理 ID:"管理 ID" ※付加情報(下記参照)
2000	エラー	アクションシーケンス実行管理内部で例外が発生しました。説明="説明"
2010	エラー	アクションシーケンス実行管理はパーツの登録に失敗したため、プロセスを開始できません。登録に失敗したパーツ名="パーツ名" 原因="原因"
2012	エラー	アクションシーケンスの読み込みに失敗したため、実行できません。アクションシーケンス名="アクションシーケンス名" 原因="原因"
2021	情報	マシンを起動する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 起動するマシン("マシン名")
2022	情報	マシンを起動する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 起動するマシン("マシン名")
2023	警告	マシンを起動する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 起動するマシン("マシン名")
2024	情報	マシンを起動する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 起動するマシン("マシン名")
2025	情報	マシンを停止する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 停止するマシン("マシン名")
2026	情報	マシンを停止する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 停止するマシン("マシン名")
2027	警告	マシンを停止する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 停止するマシン("マシン名")
2028	情報	マシンを停止する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 停止するマシン("マシン名")
2029	情報	マシンを再起動する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 再起動するマシン("マシン名")
2030	情報	マシンを再起動する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 再起動するマシン("マシン名")
2031	警告	マシンを再起動する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 再起動するマシン("マシン名")
2032	情報	マシンを再起動する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 再起動するマシン("マシン名")
2033	情報	マシンをグループに追加する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 稼働するマシン("マシン名") マシンを稼働させるグループ("グループ名")
2034	情報	マシンをグループに追加する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 稼働するマシン("マシン名")
2035	警告	マシンをグループに追加する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 稼働するマシン("マシン名") マシンを稼働させるグループ("グループ名")
2036	情報	マシンをグループに追加する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 稼働するマシン("マシン名")
2037	情報	グループで稼働しているマシンを待機させる処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" グループで稼働しているマシン("マシン名") マシンが稼働しているグループ("グループ名") グループで稼働しているマシンをグループから削除し、VM の実体を削除する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" グループで稼働している削除するマシン("マシン名") マシンが稼働しているグループ("グループ名")
2038	情報	グループで稼働しているマシンを待機させる処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" グループで稼働しているマシン("マシン名") グループで稼働しているマシンをグループから削除し、VM の実体を削除する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2040	警告	グループで稼働しているマシンを待機させる処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"

イベント ID	種類	説明
		グループで稼働しているマシンをグループから削除し、VMの実体を削除する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
2041	情報	グループで稼働しているマシンを待機させる処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
		グループで稼働しているマシンをグループから削除し、VMの実体を削除する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2042	情報	指定されたマシンを待機マシンと交換する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 交換元のマシン("マシン名")
2043	情報	指定されたマシンを待機マシンと交換する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 交換元のマシン("マシン名") 交換先のマシン("マシン名")
2044	警告	指定されたマシンを待機マシンと交換する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 交換するマシン("マシン名")
2045	情報	指定されたマシンを待機マシンと交換する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 交換するマシン("マシン名")
2050	情報	マシンの用途変更を実施する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 用途変更元マシン("マシン名") 用途変更元グループ("グループ名") 用途変更先グループ("グループ名")
2051	情報	マシンの用途変更を実施する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 用途変更元マシン("マシン名")
2052	警告	マシンの用途変更を実施する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
2053	情報	マシンの用途変更を実施する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2054	情報	VMを作成し、グループで稼働する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 作成する VM 名("VM 名") マシンを稼働させるグループ("グループ名") 作成する VM のマシン定義("ホスト名")
2055	情報	VMを作成し、グループで稼働する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 作成した VM("マシン名")
2056	警告	VMを作成し、グループで稼働する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 作成した VM("マシン名")
2057	情報	VMを作成し、グループで稼働する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 作成した VM("マシン名")
2062	情報	VMを移動する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM("マシン名") Migration("True / False") Storage Migration("True / False") Failover("True / False") サスペンド後に移動(Quick Migration)("True / False") 停止後に移動(Move)("True / False") 拡張ディスク除外指定("True / False")
2063	情報	VMを移動する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM("マシン名")
2064	警告	VMを移動する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
2065	情報	VMを移動する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2066	情報	VM サーバ上に存在する VM の退避/フェイルオーバーをする処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 移動元 VM サーバ("マシン名") Migration("True / False") Storage Migration("True / False") Failover("True / False") サスペンド後に移動(Quick Migration)("True / False") 停止後に移動(Move) ("True / False") 拡張ディスク除外指定("True / False") 再起動を要求する("0/1")
2067	情報	VM サーバ上に存在する VM の退避/フェイルオーバーをする処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 移動元 VM サーバ("マシン名")
2068	警告	VM サーバ上に存在する VM の退避/フェイルオーバーをする処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 移動元 VM サーバ("マシン名")

イベント ID	種類	説明
2069	情報	VM サーバ上に存在する VM の退避/フェイルオーバをする処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 移動元 VM サーバ("マシン名")
2070	情報	マシンに対してソフトウェアを配布する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" ソフトウェアを配布するマシン("マシン名")
2071	情報	マシンに対してソフトウェアを配布する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2072	警告	マシンに対してソフトウェアを配布する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
2073	情報	マシンに対してソフトウェアを配布する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2074	情報	グループの全マシンに対してソフトウェアを配布する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID"ソフトウェア配布するグループ("グループ名")
2075	情報	グループの全マシンに対してソフトウェアを配布する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID"ソフトウェア配布するグループ("グループ名")
2076	警告	グループの全マシンに対してソフトウェアを配布する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"ソフトウェア配布するグループ("グループ名")
2077	情報	グループの全マシンに対してソフトウェアを配布する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"ソフトウェア配布するグループ("グループ名")
2079	警告	マシン("マシン名")に実装されている NIC 枚数("NIC 枚数")とホスト設定("ホスト名")の NIC 枚数("NIC 枚数")に差異があります。ホスト設定の確認をしてください。
2080	情報	マシンをサスペンド状態にする処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" サスペンドするマシン("マシン名")
2081	情報	マシンをサスペンド状態にする処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" サスペンドするマシン("マシン名")
2082	警告	マシンをサスペンド状態にする処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" サスペンドするマシン("マシン名")
2083	情報	マシンをサスペンド状態にする処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" サスペンドするマシン("マシン名")
2085	情報	マシン("マシン名")の状態を異常終了に更新できませんでした。
2086	情報	マシンの電源を ON にする処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 電源を ON にするマシン("マシン名")
2087	情報	マシンの電源を ON にする処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 電源を ON にするマシン("マシン名")
2088	警告	マシンの電源を ON にする処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 電源を ON にするマシン("マシン名")
2089	情報	マシンの電源を ON にする処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"電源を ON にするマシン("マシン名")
2090	情報	マシンの電源を OFF にする処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 電源を OFF にするマシン("マシン名")
2091	情報	マシンの電源を OFF にする処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 電源を OFF にするマシン("マシン名")
2092	警告	マシンの電源を OFF にする処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 電源を OFF にするマシン("マシン名")
2093	情報	マシンの電源を OFF にする処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 電源を OFF にするマシン("マシン名")
2094	情報	マシンをリセットする処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" リセットするマシン("マシン名")

イベント ID	種類	説明
2095	情報	マシンをリセットする処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" リセットするマシン("マシン名")
2096	警告	マシンをリセットする処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" リセットするマシン("マシン名")
2097	情報	マシンをリセットする処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" リセットするマシン("マシン名")
2098	情報	マシンの診断処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名")
2099	情報	マシンの診断処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2100	警告	マシンの診断処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
2101	情報	マシンの診断処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2102	情報	指定タイプでのマシン診断処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名") 診断するタイプ(Sensor)
2103	情報	指定タイプでのマシン診断処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名") (true)
2104	警告	指定タイプでのマシン診断処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名")
2105	情報	指定タイプでのマシン診断処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名")
2106	情報	マシンをパワーサイクルする処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" パワーサイクルするマシン("マシン名")
2107	情報	マシンをパワーサイクルする処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" パワーサイクルするマシン("マシン名")
2108	警告	マシンをパワーサイクルする処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" パワーサイクルするマシン("マシン名")
2109	情報	マシンをパワーサイクルする処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" パワーサイクルするマシン("マシン名")
2110	情報	マシンのダンプを採取する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" ダンプを採取するマシン("マシン名")
2111	情報	マシンのダンプを採取する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" ダンプを採取するマシン("マシン名")
2112	警告	マシンのダンプを採取する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" ダンプを採取するマシン("マシン名")
2113	情報	マシンのダンプを採取する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" ダンプを採取するマシン("マシン名")
2114	情報	マシンを ACPI シャットダウンする処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" ACPI シャットダウンするマシン("マシン名")
2115	情報	マシンを ACPI シャットダウンする処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" ACPI シャットダウンするマシン("マシン名")
2116	警告	マシンを ACPI シャットダウンする処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" ACPI シャットダウンするマシン("マシン名")
2117	情報	マシンを ACPI シャットダウンする処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" ACPI シャットダウンするマシン("マシン名")
2118	情報	マシンの LED を点灯する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" LED を点灯するマシン("マシン名")

イベント ID	種類	説明
2119	情報	マシンの LED を点灯する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" LED を点灯するマシン("マシン名")
2120	警告	マシンの LED を点灯する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" LED を点灯するマシン("マシン名")
2121	情報	マシンの LED を点灯する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" LED を点灯するマシン("マシン名")
2122	情報	マシンの LED を消灯する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" LED を消灯するマシン("マシン名")
2123	情報	マシンの LED を消灯する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" LED を消灯するマシン("マシン名")
2124	警告	マシンの LED を消灯する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" LED を消灯するマシン("マシン名")
2125	情報	マシンの LED を消灯する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" LED を消灯するマシン("マシン名")
2126	情報	VM サーバのロードバランスを実行する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM サーバ("マシン名")
2127	情報	VM サーバのロードバランスを実行する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM サーバ("マシン名")
2128	警告	VM サーバのロードバランスを実行する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM サーバ("マシン名")
2129	情報	VM サーバのロードバランスを実行する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM サーバ("マシン名")
2130	情報	VM サーバのパワーセーブを実行する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM サーバ("マシン名")
2131	情報	VM サーバのパワーセーブを実行する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM サーバ("マシン名")
2132	警告	VM サーバのパワーセーブを実行する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM サーバ("マシン名")
2133	情報	VM サーバのパワーセーブを実行する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM サーバ("マシン名")
2134	情報	VM 配置制約を適用する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ("グループ名") 対象 VM サーバ("ホスト名")
2135	情報	VM 配置制約を適用する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ("グループ名") 対象 VM サーバ("ホスト名")
2136	警告	VM 配置制約を適用する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ("グループ名") 対象 VM サーバ("ホスト名")
2137	情報	VM 配置制約を適用する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ("グループ名") 対象 VM サーバ("ホスト名")
2138	情報	総合的な回復診断 回復設定処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名") 診断の動作タイプ(RecoverCheck)
2139	情報	総合的な回復診断 回復設定処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名") 診断結果(True)
2140	警告	総合的な回復診断 回復設定処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名") 診断結果(False)
2141	情報	総合的な回復診断 回復設定処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名")

イベント ID	種類	説明
2142	情報	VM サーバを停止する(予兆)処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 停止対象 VM サーバ:"マシン名"
2143	情報	VM サーバを停止する(予兆)処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 停止対象 VM サーバ:"マシン名"
2144	警告	VM サーバを停止する(予兆)処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 停止対象 VM サーバ:"マシン名"
2145	情報	VM サーバを停止する(予兆)処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 停止対象 VM サーバ:"マシン名"
2146	情報	予備 VM サーバを起動する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ:"グループ名"
2147	情報	予備 VM サーバを起動する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ:"グループ名"
2148	警告	予備 VM サーバを起動する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ:"グループ名"
2149	情報	予備 VM サーバを起動する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ:"グループ名"
2150	情報	仮想マシンの再構成処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 再構成する仮想マシン("マシン名") 再構成種別("種別") 強制フラグ("フラグ")
2151	情報	仮想マシンの再構成処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 再構成する仮想マシン("マシン名")
2152	警告	仮想マシンの再構成処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 再構成する仮想マシン("マシン名")
2153	情報	仮想マシンの再構成処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 再構成する仮想マシン("マシン名")
2154	情報	マシンの構成変更処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 構成変更を行うマシン("マシン名") 制御種別("種別")
2155	情報	マシンの構成変更処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 構成変更を行うマシン("マシン名")
2156	警告	マシンの構成変更処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 構成変更を行うマシン("マシン名")
2157	情報	マシンの構成変更処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 構成変更を行うマシン("マシン名")
2158	情報	クラウドインスタンスを作成し、グループで稼働する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 作成するマシン名("マシン名") マシンを稼働させるグループ("グループ名") 作成するマシン定義("ホスト名")
2159	情報	クラウドインスタンスを作成し、グループで稼働する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 作成したマシン("マシン名")
2160	警告	クラウドインスタンスを作成し、グループで稼働する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 作成したマシン("マシン名")
2161	情報	クラウドインスタンスを作成し、グループで稼働する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 作成したマシン("マシン名")
2162	情報	グループで稼働しているマシンをグループから削除し、クラウドインスタンスの実体を削除する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" グループで稼働している削除するマシン("マシン名") マシンが稼働しているグループ("グループ名")
2163	情報	グループで稼働しているマシンをグループから削除し、クラウドインスタンスの実体を削除する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID"

イベント ID	種類	説明
2164	警告	グループで稼働しているマシンをグループから削除し、クラウドインスタンスの実体を削除する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
2165	情報	グループで稼働していたパブリッククラウドマシンをグループから削除し、実体を削除する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2500	情報	マシン("マシン名")にソフトウェア("ソフトウェア名")の配布を実行します。
2501	エラー	マシン("マシン名")へのソフトウェア("ソフトウェア名")の配布に失敗しました。
2502	情報	マシン("マシン名")にソフトウェア("ソフトウェア名")の配布が完了しました。
2652	エラー	Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名","ポート名")の作成が失敗しました。
2655	エラー	Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名")の削除が失敗しました。
2658	エラー	Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名")へのポート("ポート名")の登録が失敗しました。
2659	エラー	Switch("スイッチ名")に接続できないため、VLAN("VLAN 名")からポート("ポート名")の取り外しが失敗しました。
2666	情報	Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名","ポート名")が作成されました。
2667	情報	Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名")はありません。
2668	情報	Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名")が削除されました。
2670	情報	Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名")に("ポート名")が登録されました。
2671	情報	Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名")から("ポート名")が取り外されました。
2700	情報	VM サーバ("マシン名")の起動を開始しました。管理 ID:"管理 ID"
2701	情報	VM サーバ("マシン名")の起動が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2702	警告	VM サーバ("マシン名")の起動が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
2703	情報	VM サーバ("マシン名")のシャットダウンを開始しました。管理 ID:"管理 ID"
2704	情報	VM サーバ("マシン名")のシャットダウンが完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2705	警告	VM サーバ("マシン名")のシャットダウンが失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
2707	情報	以下のいずれかのメッセージが出力されます。 <ul style="list-style-type: none"> ▪ VM サーバ("マシン名")のフェールオーバー準備を開始しました。管理 ID:"管理 ID" ▪ VM サーバ("マシン名")のマスター置換(置換先("マシン名"))を開始しました。管理 ID:"管理 ID"
2708	情報	以下のいずれかのメッセージが出力されます。 <ul style="list-style-type: none"> ▪ VM サーバ("マシン名")のフェールオーバー準備が完了しました。管理 ID:"管理 ID" ▪ VM サーバ("マシン名")のマスター置換(置換先("マシン名"))が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2709	警告	以下のいずれかのメッセージが出力されます。 <ul style="list-style-type: none"> ▪ VM サーバ("マシン名")のフェールオーバー準備が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" ▪ VM サーバ("マシン名")のマスター置換(置換先("マシン名"))が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
2710	情報	非常用ホストの開封処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID"
2711	情報	非常用ホストの開封処理が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2712	警告	非常用ホストの開封処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
2713	情報	非常用ホスト("マシン名"["ホスト名"])は開封されません。管理 ID:"管理 ID"
2714	情報	VM サーバ("マシン名")の再起動を開始しました。管理 ID:"管理 ID"

イベント ID	種類	説明
2715	情報	VM サーバ("マシン名")の再起動が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2716	警告	VM サーバ("マシン名")の再起動が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
2720	情報	(※2)
2721	警告	(※2) 以下のいずれかのメッセージが出力されます。 ▪ 移動先として適切な VM サーバが存在しません。 ▪ マスター("マシン名")が停止しているため、処理をスキップします。
2722	情報	(※2)
2724	情報	(※2)
2726	情報	(※2)
2727	警告	対象グループ("グループ名")は VM サーバグループではありません。
2728	情報	(※2)
2729	警告	VM サーバ("マシン名")はシャットダウンすることができません。
2740	警告	制約に矛盾があります。管理 ID:"管理 ID"
2741	警告	次の VM は、VM サーバ("マシン名")上に残っている可能性があります: ("VM 名, VM 名,...") 管理 ID:"管理 ID"
2751 (※3)	情報	VM 配置情報を適用する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ("対象グループ") 対象サーバ("対象サーバ") キーワード("キーワード")
2752 (※3)	情報	VM 配置情報を適用する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ("対象グループ") 対象サーバ("対象サーバ") キーワード("キーワード")
2753 (※3)	警告	VM 配置情報を適用する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ("対象グループ") 対象サーバ("対象サーバ") キーワード("キーワード")
2754 (※3)	情報	VM 配置情報を適用する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 対象グループ("対象グループ") 対象サーバ("対象サーバ") キーワード("キーワード")
2761	情報	ディスクボリュームの最適作成("ボリューム情報")を開始しました。管理 ID: "管理 ID"
2762	情報	ディスクボリュームの最適作成("ボリューム情報")が完了しました。管理 ID: "管理 ID"
2763	警告	ディスクボリュームの最適作成("ボリューム情報")が失敗しました。管理 ID: "管理 ID"
2800	情報	仮想マシン("マシン名")の移動を開始しました。移動方法("指定した移動方法") 管理 ID: "管理 ID"
2801	情報	仮想マシン("マシン名")の("移動先 VM サーバのホスト名")への移動が完了しました。("移動方法") 管理 ID: "管理 ID"
2802	情報	仮想マシン("マシン名")の("移動方法")が失敗しました。管理 ID: "管理 ID"
2901	エラー	仮想マシンの作成に失敗しました。仮想マシンの作成要求が失敗しました。原因:{0}
2903	エラー	仮想マシンの削除に失敗しました。仮想マシンの削除要求が失敗しました。原因:{0}
2911	エラー	クラウドマシンの作成に失敗しました。原因:"原因"
2913	エラー	クラウドマシンの削除に失敗しました。原因:"原因"
2914	エラー	クラウドマシンの更新に失敗しました。原因:"原因"
3000	情報	Datacenter 追加処理を開始しました。
3001	情報	Datacenter 追加処理を完了しました。
3002	情報	Datacenter 追加処理をキャンセルしました。

イベントID	種類	説明
3003	警告	Datacenter 追加処理が失敗しました。
3004	情報	ディスクアレイの追加処理を開始しました。
3005	情報	ディスクアレイの追加処理を完了しました。
3006	情報	ディスクアレイの追加処理をキャンセルしました。
3007	警告	ディスクアレイの追加処理が失敗しました。
3008	情報	マネージャの登録処理を開始しました。
3009	情報	マネージャの登録処理を完了しました。
3010	情報	マネージャの登録処理をキャンセルしました。
3011	警告	マネージャの登録処理が失敗しました。
3012	情報	仮想マシンサーバの追加処理を開始しました。
3013	情報	仮想マシンサーバの追加処理を完了しました。
3014	情報	仮想マシンサーバの追加処理をキャンセルしました。
3015	警告	仮想マシンサーバの追加処理が失敗しました。
3016	情報	SEL/IML 消去処理を開始しました。
3017	情報	SEL/IML 消去処理を完了しました。
3018	情報	SEL/IML 消去処理をキャンセルしました。
3019	警告	SEL/IML 消去処理が失敗しました。
3020	情報	仮想マシンの複製処理を開始しました。
3021	情報	仮想マシンの複製処理を完了しました。
3022	情報	仮想マシンの複製処理をキャンセルしました。
3023	警告	仮想マシンの複製処理が失敗しました。
3024	情報	全収集の実行処理を開始しました。
3025	情報	全収集の実行処理を完了しました。
3026	情報	全収集の実行処理をキャンセルしました。
3027	警告	全収集の実行処理が失敗しました。
3028	情報	指定されたグループ配下の収集処理を開始しました。
3029	情報	指定されたグループ配下の収集処理を完了しました。
3030	情報	指定されたグループ配下の収集処理をキャンセルしました。
3031	警告	指定されたグループ配下の収集処理が失敗しました。
3032	情報	ロードバランサ情報の収集処理を開始しました。
3033	情報	ロードバランサ情報の収集処理を完了しました。
3034	情報	ロードバランサ情報の収集処理をキャンセルしました。
3035	警告	ロードバランサ情報の収集処理が失敗しました。
3036	情報	指定されたマネージャ配下の収集を実行処理を開始しました。
3037	情報	指定されたマネージャ配下の収集を実行処理を完了しました。
3038	情報	指定されたマネージャ配下の収集を実行処理をキャンセルしました。
3039	警告	指定されたマネージャ配下の収集を実行処理が失敗しました。
3040	情報	シナリオの収集処理を開始しました。

イベント ID	種類	説明
3041	情報	シナリオの収集処理を完了しました。
3042	情報	シナリオの収集処理をキャンセルしました。
3043	警告	シナリオの収集処理が失敗しました。
3044	情報	ストレージ情報の収集処理を開始しました。
3045	情報	ストレージ情報の収集処理を完了しました。
3046	情報	ストレージ情報の収集処理をキャンセルしました。
3047	警告	ストレージ情報の収集処理が失敗しました。
3048	情報	ネットワークデバイス(スイッチ)情報の収集処理を開始しました。
3049	情報	ネットワークデバイス(スイッチ)情報の収集処理を完了しました。
3050	情報	ネットワークデバイス(スイッチ)情報の収集処理をキャンセルしました。
3051	警告	ネットワークデバイス(スイッチ)情報の収集処理が失敗しました。
3052	情報	DiskVolume 接続処理を開始しました。
3053	情報	DiskVolume 接続処理を完了しました。
3054	情報	DiskVolume 接続処理をキャンセルしました。
3055	警告	DiskVolume 接続処理が失敗しました。
3056	情報	仮想マシンサーバの Connection 接続処理を開始しました。
3057	情報	仮想マシンサーバの Connection 接続処理を完了しました。
3058	情報	仮想マシンサーバの Connection 接続処理をキャンセルしました。
3059	警告	仮想マシンサーバの Connection 接続処理が失敗しました。
3060	情報	仮想マシンのコピー処理を開始しました。
3061	情報	仮想マシンのコピー処理を完了しました。
3062	情報	仮想マシンのコピー処理をキャンセルしました。
3063	警告	仮想マシンのコピー処理が失敗しました。
3064	情報	データストアの作成処理を開始しました。
3065	情報	データストアの作成処理を完了しました。
3066	情報	データストアの作成処理をキャンセルしました。
3067	警告	データストアの作成処理が失敗しました。
3068	情報	VLAN 作成処理を開始しました。
3069	情報	VLAN 作成処理を完了しました。
3070	情報	VLAN 作成処理をキャンセルしました。
3071	警告	VLAN 作成処理が失敗しました。
3072	情報	OS なしの仮想マシン作成処理を開始しました。
3073	情報	OS なしの仮想マシン作成処理を完了しました。
3074	情報	OS なしの仮想マシン作成処理をキャンセルしました。
3075	警告	OS なしの仮想マシン作成処理が失敗しました。
3076	情報	ロードバランサグループの作成処理を開始しました。
3077	情報	ロードバランサグループの作成処理を完了しました。
3078	情報	ロードバランサグループの作成処理をキャンセルしました。

イベント ID	種類	説明
3079	警告	ロードバランサグループの作成処理が失敗しました。
3080	情報	アカウントの登録処理を開始しました。
3081	情報	アカウントの登録処理を完了しました。
3082	情報	アカウントの登録処理をキャンセルしました。
3083	警告	アカウントの登録処理が失敗しました。
3084	情報	スナップショット作成処理を開始しました。
3085	情報	スナップショット作成処理を完了しました。
3086	情報	スナップショット作成処理をキャンセルしました。
3087	警告	スナップショット作成処理が失敗しました。
3088	情報	指定されたスイッチへ VLAN を作成処理を開始しました。
3089	情報	指定されたスイッチへ VLAN を作成処理を完了しました。
3090	情報	指定されたスイッチへ VLAN を作成処理をキャンセルしました。
3091	警告	指定されたスイッチへ VLAN を作成処理が失敗しました。
3092	情報	Datacenter の削除処理を開始しました。
3093	情報	Datacenter の削除処理を完了しました。
3094	情報	Datacenter の削除処理をキャンセルしました。
3095	警告	Datacenter の削除処理が失敗しました。
3096	情報	データストアの削除処理を開始しました。
3097	情報	データストアの削除処理を完了しました。
3098	情報	データストアの削除処理をキャンセルしました。
3099	警告	データストアの削除処理が失敗しました。
3100	情報	ディスクアレイの削除処理を開始しました。
3101	情報	ディスクアレイの削除処理を完了しました。
3102	情報	ディスクアレイの削除処理をキャンセルしました。
3103	警告	ディスクアレイの削除処理が失敗しました。
3104	情報	VLAN 削除処理を開始しました。
3105	情報	VLAN 削除処理を完了しました。
3106	情報	VLAN 削除処理をキャンセルしました。
3107	警告	VLAN 削除処理が失敗しました。
3108	情報	イメージ削除処理を開始しました。
3109	情報	イメージ削除処理を完了しました。
3110	情報	イメージ削除処理をキャンセルしました。
3111	警告	イメージ削除処理が失敗しました。
3112	情報	ロードバランサグループの削除処理を開始しました。
3113	情報	ロードバランサグループの削除処理を完了しました。
3114	情報	ロードバランサグループの削除処理をキャンセルしました。
3115	警告	ロードバランサグループの削除処理が失敗しました。
3116	情報	マシンの論理化解除処理を開始しました。

イベント ID	種類	説明
3117	情報	マシンの論理解除処理を完了しました。
3118	情報	マシンの論理解除処理をキャンセルしました。
3119	警告	マシンの論理解除処理が失敗しました。
3120	情報	アカウントの削除処理を開始しました。
3121	情報	アカウントの削除処理を完了しました。
3122	情報	アカウントの削除処理をキャンセルしました。
3123	警告	アカウントの削除処理が失敗しました。
3124	情報	マネージャの削除処理を開始しました。
3125	情報	マネージャの削除処理を完了しました。
3126	情報	マネージャの削除処理をキャンセルしました。
3127	警告	マネージャの削除処理が失敗しました。
3128	情報	スナップショット削除処理を開始しました。
3129	情報	スナップショット削除処理を完了しました。
3130	情報	スナップショット削除処理をキャンセルしました。
3131	警告	スナップショット削除処理が失敗しました。
3132	情報	テンプレートの削除処理を開始しました。
3133	情報	テンプレートの削除処理を完了しました。
3134	情報	テンプレートの削除処理をキャンセルしました。
3135	警告	テンプレートの削除処理が失敗しました。
3136	情報	仮想マシンサーバの削除処理を開始しました。
3137	情報	仮想マシンサーバの削除処理を完了しました。
3138	情報	仮想マシンサーバの削除処理をキャンセルしました。
3139	警告	仮想マシンサーバの削除処理が失敗しました。
3140	情報	指定された VLAN をスイッチから削除処理を開始しました。
3141	情報	指定された VLAN をスイッチから削除処理を完了しました。
3142	情報	指定された VLAN をスイッチから削除処理をキャンセルしました。
3143	警告	指定された VLAN をスイッチから削除処理が失敗しました。
3144	情報	指定された VLAN の接続を解除します。処理を開始しました。
3145	情報	指定された VLAN の接続を解除します。処理を完了しました。
3146	情報	指定された VLAN の接続を解除します。処理をキャンセルしました。
3147	警告	指定された VLAN の接続を解除します。処理が失敗しました。
3148	情報	DiskVolume 切断処理を開始しました。
3149	情報	DiskVolume 切断処理を完了しました。
3150	情報	DiskVolume 切断処理をキャンセルしました。
3151	警告	DiskVolume 切断処理が失敗しました。
3152	情報	仮想マシンサーバの Connection 切断処理を開始しました。
3153	情報	仮想マシンサーバの Connection 切断処理を完了しました。
3154	情報	仮想マシンサーバの Connection 切断処理をキャンセルしました。

イベント ID	種類	説明
3155	警告	仮想マシンサーバの Connection 切断処理が失敗しました。
3156	情報	ローカルスクリプトの実行処理を開始しました。
3157	情報	ローカルスクリプトの実行処理を完了しました。
3158	情報	ローカルスクリプトの実行処理をキャンセルしました。
3159	警告	ローカルスクリプトの実行処理が失敗しました。
3160	情報	センサー診断処理を開始しました。
3161	情報	センサー診断処理を完了しました。
3162	情報	センサー診断処理をキャンセルしました。
3163	警告	センサー診断処理が失敗しました。
3164	情報	指定マシンの診断処理を開始しました。
3165	情報	指定マシンの診断処理を完了しました。
3166	情報	指定マシンの診断処理をキャンセルしました。
3167	警告	指定マシンの診断処理が失敗しました。
3168	情報	マシンへの LED 消灯要求処理を開始しました。
3169	情報	マシンへの LED 消灯要求処理を完了しました。
3170	情報	マシンへの LED 消灯要求処理をキャンセルしました。
3171	警告	マシンへの LED 消灯要求処理が失敗しました。
3172	情報	マシンへの LED 点灯要求処理を開始しました。
3173	情報	マシンへの LED 点灯要求処理を完了しました。
3174	情報	マシンへの LED 点灯要求処理をキャンセルしました。
3175	警告	マシンへの LED 点灯要求処理が失敗しました。
3176	情報	ディスクアレイの編集処理を開始しました。
3177	情報	ディスクアレイの編集処理を完了しました。
3178	情報	ディスクアレイの編集処理をキャンセルしました。
3179	警告	ディスクアレイの編集処理が失敗しました。
3180	情報	DiskVolume の変更処理を開始しました。
3181	情報	DiskVolume の変更処理を完了しました。
3182	情報	DiskVolume の変更処理をキャンセルしました。
3183	警告	DiskVolume の変更処理が失敗しました。
3184	情報	ロードバランサグループの編集処理を開始しました。
3185	情報	ロードバランサグループの編集処理を完了しました。
3186	情報	ロードバランサグループの編集処理をキャンセルしました。
3187	警告	ロードバランサグループの編集処理が失敗しました。
3188	情報	マネージャ情報の更新処理を開始しました。
3189	情報	マネージャ情報の更新処理を完了しました。
3190	情報	マネージャ情報の更新処理をキャンセルしました。
3191	警告	マネージャ情報の更新処理が失敗しました。
3192	情報	スナップショット編集処理を開始しました。

イベントID	種類	説明
3193	情報	スナップショット編集処理を完了しました。
3194	情報	スナップショット編集処理をキャンセルしました。
3195	警告	スナップショット編集処理が失敗しました。
3196	情報	VLAN 編集処理を開始しました。
3197	情報	VLAN 編集処理を完了しました。
3198	情報	VLAN 編集処理をキャンセルしました。
3199	警告	VLAN 編集処理が失敗しました。
3200	情報	仮想マシンサーバの移動処理を開始しました。
3201	情報	仮想マシンサーバの移動処理を完了しました。
3202	情報	仮想マシンサーバの移動処理をキャンセルしました。
3203	警告	仮想マシンサーバの移動処理が失敗しました。
3204	情報	VM サーバの復旧処理を開始しました。
3205	情報	VM サーバの復旧処理を完了しました。
3206	情報	VM サーバの復旧処理をキャンセルしました。
3207	警告	VM サーバの復旧処理が失敗しました。
3208	情報	DiskVolume の作成処理を開始しました。
3209	情報	DiskVolume の作成処理を完了しました。
3210	情報	DiskVolume の作成処理をキャンセルしました。
3211	警告	DiskVolume の作成処理が失敗しました。
3212	情報	指定 DiskArray の情報収集処理を開始しました。
3213	情報	指定 DiskArray の情報収集処理を完了しました。
3214	情報	指定 DiskArray の情報収集処理をキャンセルしました。
3215	警告	指定 DiskArray の情報収集処理が失敗しました。
3216	情報	収集を利用して指定マシンの情報を更新処理を開始しました。
3217	情報	収集を利用して指定マシンの情報を更新処理を完了しました。
3218	情報	収集を利用して指定マシンの情報を更新処理をキャンセルしました。
3219	警告	収集を利用して指定マシンの情報を更新処理が失敗しました。
3220	情報	収集を利用して指定ネットワークデバイス(スイッチ)の情報を更新処理を開始しました。
3221	情報	収集を利用して指定ネットワークデバイス(スイッチ)の情報を更新処理を完了しました。
3222	情報	収集を利用して指定ネットワークデバイス(スイッチ)の情報を更新処理をキャンセルしました。
3223	警告	収集を利用して指定ネットワークデバイス(スイッチ)の情報を更新処理が失敗しました。
3224	情報	DeploymentManager にマシン登録処理を開始しました。
3225	情報	DeploymentManager にマシン登録処理を完了しました。
3226	情報	DeploymentManager にマシン登録処理をキャンセルしました。
3227	警告	DeploymentManager にマシン登録処理が失敗しました。
3228	情報	VLAN にポートを追加処理を開始しました。
3229	情報	VLAN にポートを追加処理を完了しました。

イベント ID	種類	説明
3230	情報	VLAN にポートを追加処理をキャンセルしました。
3231	警告	VLAN にポートを追加処理が失敗しました。
3232	情報	VLAN からマシンを解除処理を開始しました。
3233	情報	VLAN からマシンを解除処理を完了しました。
3234	情報	VLAN からマシンを解除処理をキャンセルしました。
3235	警告	VLAN からマシンを解除処理が失敗しました。
3236	情報	HBA とディスクアレイの関連付け解除処理を開始しました。
3237	情報	HBA とディスクアレイの関連付け解除処理を完了しました。
3238	情報	HBA とディスクアレイの関連付け解除処理をキャンセルしました。
3239	警告	HBA とディスクアレイの関連付け解除処理が失敗しました。
3240	情報	スナップショット復元処理を開始しました。
3241	情報	スナップショット復元処理を完了しました。
3242	情報	スナップショット復元処理をキャンセルしました。
3243	警告	スナップショット復元処理が失敗しました。
3244	情報	ストレージ/データストアのスキャン処理を開始しました。
3245	情報	ストレージ/データストアのスキャン処理を完了しました。
3246	情報	ストレージ/データストアのスキャン処理をキャンセルしました。
3247	警告	ストレージ/データストアのスキャン処理が失敗しました。
3248	情報	Datacenter 名変更処理を開始しました。
3249	情報	Datacenter 名変更処理を完了しました。
3250	情報	Datacenter 名変更処理をキャンセルしました。
3251	警告	Datacenter 名変更処理が失敗しました。
3252	情報	マシンに Degraded Status を設定処理を開始しました。
3253	情報	マシンに Degraded Status を設定処理を完了しました。
3254	情報	マシンに Degraded Status を設定処理をキャンセルしました。
3255	警告	マシンに Degraded Status を設定処理が失敗しました。
3256	情報	VLAN をマシンへ登録処理を開始しました。
3257	情報	VLAN をマシンへ登録処理を完了しました。
3258	情報	VLAN をマシンへ登録処理をキャンセルしました。
3259	警告	VLAN をマシンへ登録処理が失敗しました。
3260	情報	マシンに Faulted Status を設定処理を開始しました。
3261	情報	マシンに Faulted Status を設定処理を完了しました。
3262	情報	マシンに Faulted Status を設定処理をキャンセルしました。
3263	警告	マシンに Faulted Status を設定処理が失敗しました。
3264	情報	HBA とディスクアレイの関連付け処理を開始しました。
3265	情報	HBA とディスクアレイの関連付け処理を完了しました。
3266	情報	HBA とディスクアレイの関連付け処理をキャンセルしました。
3267	警告	HBA とディスクアレイの関連付け処理が失敗しました。

イベント ID	種類	説明
3268	情報	マシンに Ready ステータスを設定処理を開始しました。
3269	情報	マシンに Ready ステータスを設定処理を完了しました。
3270	情報	マシンに Ready ステータスを設定処理をキャンセルしました。
3271	警告	マシンに Ready ステータスを設定処理が失敗しました。
3272	情報	マシンのメンテナンスステータスを変更処理を開始しました。
3273	情報	マシンのメンテナンスステータスを変更処理を完了しました。
3274	情報	マシンのメンテナンスステータスを変更処理をキャンセルしました。
3275	警告	マシンのメンテナンスステータスを変更処理が失敗しました。
3276	情報	仮想マシン構成変更処理を開始しました。
3277	情報	仮想マシン構成変更処理を完了しました。
3278	情報	仮想マシン構成変更処理をキャンセルしました。
3279	警告	仮想マシン構成変更処理が失敗しました。
3280	情報	VMS 状態、センサー状態を基にした総合診断処理を開始しました。
3281	情報	VMS 状態、センサー状態を基にした総合診断処理を完了しました。
3282	情報	VMS 状態、センサー状態を基にした総合診断処理をキャンセルしました。
3283	警告	VMS 状態、センサー状態を基にした総合診断処理が失敗しました。
3284	情報	DiskVolume の削除処理を開始しました。
3285	情報	DiskVolume の削除処理を完了しました。
3286	情報	DiskVolume の削除処理をキャンセルしました。
3287	警告	DiskVolume の削除処理が失敗しました。
3288	情報	DeploymentManager からマシンを削除処理を開始しました。
3289	情報	DeploymentManager からマシンを削除処理を完了しました。
3290	情報	DeploymentManager からマシンを削除処理をキャンセルしました。
3291	警告	DeploymentManager からマシンを削除処理が失敗しました。
3292	情報	VLAN からポートを解除処理を開始しました。
3293	情報	VLAN からポートを解除処理を完了しました。
3294	情報	VLAN からポートを解除処理をキャンセルしました。
3295	警告	VLAN からポートを解除処理が失敗しました。
3296	情報	アカウントの更新処理を開始しました。
3297	情報	アカウントの更新処理を完了しました。
3298	情報	アカウントの更新処理をキャンセルしました。
3299	警告	アカウントの更新処理が失敗しました。
3300	情報	DPM にグループ編集を通知する処理を開始しました。
3301	情報	DPM にグループ編集を通知する処理を完了しました。
3302	情報	DPM にグループ編集を通知する処理をキャンセルしました。
3303	警告	DPM にグループ編集を通知する処理が失敗しました。
3304	情報	DPM にグループ移動を通知する処理を開始しました。
3305	情報	DPM にグループ移動を通知する処理を完了しました。

イベント ID	種類	説明
3306	情報	DPM にグループ移動を通知する処理をキャンセルしました。
3307	警告	DPM にグループ移動を通知する処理が失敗しました。
3308	情報	DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理を開始しました。
3309	情報	DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理を完了しました。
3310	情報	DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理をキャンセルしました。
3311	警告	DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理が失敗しました。
3312	情報	DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理を開始しました。
3313	情報	DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理を完了しました。
3314	情報	DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理をキャンセルしました。
3315	警告	DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理が失敗しました。
3316	情報	DPM にマシン移動を通知する処理を開始しました。
3317	情報	DPM にマシン移動を通知する処理を完了しました。
3318	情報	DPM にマシン移動を通知する処理をキャンセルしました。
3319	警告	DPM にマシン移動を通知する処理が失敗しました。
3320	情報	ロードバランサグループからリアルサーバを解除する処理を開始しました。
3321	情報	ロードバランサグループからリアルサーバを解除する処理を完了しました。
3322	情報	ロードバランサグループからリアルサーバを解除する処理をキャンセルしました。
3323	警告	ロードバランサグループからリアルサーバを解除する処理が失敗しました。
3324	情報	データストア上のファイルを削除します。処理を開始しました。
3325	情報	データストア上のファイルを削除します。処理を完了しました。
3326	情報	データストア上のファイルを削除します。処理をキャンセルしました。
3327	警告	データストア上のファイルを削除します。処理が失敗しました。
3328	情報	ファイアウォール情報の収集処理を開始しました。
3329	情報	ファイアウォール情報の収集処理を完了しました。
3330	情報	ファイアウォール情報の収集処理をキャンセルしました。
3331	警告	ファイアウォール情報の収集処理が失敗しました。
3332	情報	ファイアウォール設定を構成します。処理を開始しました。
3333	情報	ファイアウォール設定を構成します。処理を完了しました。
3334	情報	ファイアウォール設定を構成します。処理をキャンセルしました。
3335	警告	ファイアウォール設定を構成します。処理が失敗しました。
3336	情報	仮想マシンをインポートする処理を開始しました。
3337	情報	仮想マシンをインポートする処理を完了しました。
3338	情報	仮想マシンをインポートする処理をキャンセルしました。
3339	警告	仮想マシンをインポートする処理が失敗しました。
3340	情報	仮想マシンをエクスポートする処理を開始しました。
3341	情報	仮想マシンをエクスポートする処理を完了しました。
3342	情報	仮想マシンをエクスポートする処理をキャンセルしました。
3343	警告	仮想マシンをエクスポートする処理が失敗しました。

イベント ID	種類	説明
3344	情報	ファイルのアップロードする処理を開始しました。
3345	情報	ファイルのアップロードする処理を完了しました。
3346	情報	ファイルのアップロードする処理をキャンセルしました。
3347	警告	ファイルのアップロードする処理が失敗しました。
3348	情報	ファイルのダウンロードする処理を開始しました。
3349	情報	ファイルのダウンロードする処理を完了しました。
3350	情報	ファイルのダウンロードする処理をキャンセルしました。
3351	警告	ファイルのダウンロードする処理が失敗しました。
3352	情報	P-Flow 設定を適用する処理を開始しました。
3353	情報	P-Flow 設定を適用する処理を完了しました。
3354	情報	P-Flow 設定を適用する処理をキャンセルしました。
3355	警告	P-Flow 設定を適用する処理が失敗しました。
3356	情報	P-Flow 設定を構成する処理を開始しました。
3357	情報	P-Flow 設定を構成する処理を完了しました。
3358	情報	P-Flow 設定を構成する処理をキャンセルしました。
3359	警告	P-Flow 設定を構成する処理が失敗しました。
3360	情報	LDAP サーバとの同期処理を開始しました。
3361	情報	LDAP サーバとの同期処理を完了しました。
3362	情報	LDAP サーバとの同期処理をキャンセルしました。
3363	警告	LDAP サーバとの同期処理が失敗しました。
3364	情報	指定マシンに対してソフトウェアを配布処理を開始しました。
3365	情報	指定マシンに対してソフトウェアを配布処理を完了しました。
3366	情報	指定マシンに対してソフトウェアを配布処理をキャンセルしました。
3367	警告	指定マシンに対してソフトウェアを配布処理が失敗しました。
3368	情報	指定された VXLAN スコープと VXLAN を構成処理を開始しました。
3369	情報	指定された VXLAN スコープと VXLAN を構成処理を完了しました。
3370	情報	指定された VXLAN スコープと VXLAN を構成処理をキャンセルしました。
3371	警告	指定された VXLAN スコープと VXLAN を構成処理が失敗しました。
3372	情報	データストアのマウントを開始しました。
3373	情報	データストアのマウントを完了しました。
3374	情報	データストアのマウントをキャンセルしました。
3375	警告	データストアのマウントが失敗しました。
3376	情報	データストアのアンマウントを開始しました。
3377	情報	データストアのアンマウントを完了しました。
3378	情報	データストアのアンマウントをキャンセルしました。
3379	警告	データストアのアンマウントが失敗しました。
3380	情報	CIM Indication の受信設定の登録処理を開始しました。
3381	情報	CIM Indication の受信設定の登録処理を完了しました。

イベント ID	種類	説明
3382	情報	CIM Indication の受信設定の登録処理をキャンセルしました。
3383	警告	CIM Indication の受信設定の登録処理が失敗しました。
3384	情報	CIM Indication の受信設定の解除処理を開始しました。
3385	情報	CIM Indication の受信設定の解除処理を完了しました。
3386	情報	CIM Indication の受信設定の解除処理をキャンセルしました。
3387	警告	CIM Indication の受信設定の解除処理が失敗しました。
3388	情報	テンプレート作成を開始しました。
3389	情報	テンプレート作成を完了しました。
3390	情報	テンプレート作成をキャンセルしました。
3391	警告	テンプレート作成が失敗しました。
3392	情報	イメージ作成を開始しました。
3393	情報	イメージ作成を完了しました。
3394	情報	イメージ作成をキャンセルしました。
3395	警告	イメージ作成が失敗しました。
3396	情報	テンプレートのインポートを開始しました。
3397	情報	テンプレートのインポートを完了しました。
3398	情報	テンプレートのインポートをキャンセルしました。
3399	警告	テンプレートのインポートが失敗しました。
3400	情報	テンプレートのエクスポートを開始しました。
3401	情報	テンプレートのエクスポートを完了しました。
3402	情報	テンプレートのエクスポートをキャンセルしました。
3403	警告	テンプレートのエクスポートが失敗しました。
3404	情報	ストレージプールの変更処理を開始しました。
3405	情報	ストレージプールの変更処理を完了しました。
3406	情報	ストレージプールの変更処理をキャンセルしました。
3407	警告	ストレージプールの変更処理が失敗しました。
3408	情報	DPM へのマシン情報の更新処理を開始しました。
3409	情報	DPM へのマシン情報の更新処理を完了しました。
3410	警告	DPM へのマシン情報の更新処理が失敗しました。
3411	情報	指定された P-Flow の構成変更を開始しました。
3412	情報	指定された P-Flow の構成変更を完了しました。
3413	情報	指定された P-Flow の構成変更をキャンセルしました。
3414	警告	指定された P-Flow の構成変更が失敗しました。
3415	情報	ジョブ完了待ち処理を開始しました。
3416	情報	ジョブ完了待ち処理を完了しました。
3417	情報	ジョブ完了待ち処理をキャンセルしました。
3418	警告	ジョブ完了待ち処理が失敗しました。
3419	情報	デバイス診断を開始しました。

イベント ID	種類	説明
3420	情報	デバイス診断を完了しました。
3421	情報	デバイス診断をキャンセルしました。
3422	警告	デバイス診断が失敗しました。
3423	情報	定義/設定情報のロード処理を開始しました。
3424	情報	定義/設定情報のロード処理を完了しました。
3425	情報	定義/設定情報のロード処理をキャンセルしました。
3426	警告	定義/設定情報のロード処理が失敗しました。
3427	情報	データストアタグの更新処理を開始しました。
3428	情報	データストアタグの更新処理を完了しました。
3429	情報	データストアタグの更新処理をキャンセルしました。
3430	警告	データストアタグの更新処理が失敗しました。
3431	情報	ISO ファイルの作成処理を開始しました。
3432	情報	ISO ファイルの作成処理を完了しました。
3433	情報	ISO ファイルの作成処理をキャンセルしました。
3434	警告	ISO ファイルの作成処理が失敗しました。
3435	情報	DPM のシナリオ作成処理を開始しました。
3436	情報	DPM のシナリオ作成処理を完了しました。
3437	情報	DPM のシナリオ作成処理をキャンセルしました。
3438	警告	DPM のシナリオ作成処理が失敗しました。
3439	情報	DPM のシナリオ削除処理を開始しました。
3440	情報	DPM のシナリオ削除処理を完了しました。
3441	情報	DPM のシナリオ削除処理をキャンセルしました。
3442	警告	DPM のシナリオ削除処理が失敗しました。
3443	情報	DPM のシナリオ更新処理を開始しました。
3444	情報	DPM のシナリオ更新処理を完了しました。
3445	情報	DPM のシナリオ更新処理をキャンセルしました。
3446	警告	DPM のシナリオ更新処理が失敗しました。
3447	情報	接続先の電源の ON 処理を開始しました。
3448	情報	接続先の電源の ON 処理を完了しました。
3449	情報	接続先の電源の ON 処理をキャンセルしました。
3450	警告	接続先の電源の ON 処理が失敗しました。
3451	情報	接続先の電源の OFF 処理を開始しました。
3452	情報	接続先の電源の OFF 処理を完了しました。
3453	情報	接続先の電源の OFF 処理をキャンセルしました。
3454	警告	接続先の電源の OFF 処理が失敗しました。
3455	情報	接続先の IP アドレスの変更処理を開始しました。
3456	情報	接続先の IP アドレスの変更処理を完了しました。
3457	情報	接続先の IP アドレスの変更処理をキャンセルしました。

イベント ID	種類	説明
3458	警告	接続先の IP アドレスの変更処理が失敗しました。
3459	情報	接続先のユーザの登録処理を開始しました。
3460	情報	接続先のユーザの登録処理を完了しました。
3461	情報	接続先のユーザの登録処理をキャンセルしました。
3462	警告	接続先のユーザの登録処理が失敗しました。
3463	情報	接続先のユーザの変更処理を開始しました。
3464	情報	接続先のユーザの変更処理を完了しました。
3465	情報	接続先のユーザの変更処理をキャンセルしました。
3466	警告	接続先のユーザの変更処理が失敗しました。
3467	情報	接続先の通報情報の設定処理を開始しました。
3468	情報	接続先の通報情報の設定処理を完了しました。
3469	情報	接続先の通報情報の設定処理をキャンセルしました。
3470	警告	接続先の通報情報の設定処理が失敗しました。
3471	情報	ログの収集処理を開始しました。
3472	情報	ログの収集処理を完了しました。
3473	情報	ログの収集処理をキャンセルしました。
3474	警告	ログの収集処理が失敗しました。
3475	情報	ディスクグループをマシンに追加する処理を開始しました。
3476	情報	ディスクグループをマシンに追加する処理を完了しました。
3477	情報	ディスクグループをマシンに追加する処理をキャンセルしました。
3478	警告	ディスクグループをマシンに追加する処理が失敗しました。
3479	情報	ディスクをディスクグループに追加する処理を開始しました。
3480	情報	ディスクをディスクグループに追加する処理を完了しました。
3481	情報	ディスクをディスクグループに追加する処理をキャンセルしました。
3482	警告	ディスクをディスクグループに追加する処理が失敗しました。
3483	情報	ディスクグループをマシンから削除する処理を開始しました。
3484	情報	ディスクグループをマシンから削除する処理を完了しました。
3485	情報	ディスクグループをマシンから削除する処理をキャンセルしました。
3486	警告	ディスクグループをマシンから削除する処理が失敗しました。
3487	情報	ディスクをディスクグループから削除する処理を開始しました。
3488	情報	ディスクをディスクグループから削除する処理を完了しました。
3489	情報	ディスクをディスクグループから削除する処理をキャンセルしました。
3490	警告	ディスクをディスクグループから削除する処理が失敗しました。
3491	情報	デバイスの LED 制御処理を開始しました。
3492	情報	デバイスの LED 制御処理を完了しました。
3493	情報	デバイスの LED 制御処理をキャンセルしました。
3494	警告	デバイスの LED 制御処理が失敗しました。
3495	情報	Pod のスケジューリング設定の変更処理を開始しました。

イベント ID	種類	説明
3496	情報	Pod のスケジューリング設定の変更処理を完了しました。
3497	情報	Pod のスケジューリング設定の変更処理をキャンセルしました。
3498	警告	Pod のスケジューリング設定の変更処理が失敗しました。
7000	情報	ユーザ("ユーザ名")が、マシン("マシン名")のメンテナンスステータスを[On]に設定しました。
7001	情報	ユーザ("ユーザ名")が、マシン("マシン名")のメンテナンスステータスを[OFF]に設定しました。
7002	情報	ユーザ("ユーザ名")が、マシン("マシン名")の故障状態を解除しました。
7003	情報	ユーザ("ユーザ名")が、マシン("マシン名")の実行結果エラーをリセットしました。

※1: イベント ID : 502 について、SigmaSystemCenter 3.0 から、既存で ESMPRO 側に登録していた ID=502 の通報登録では認識されなくなりました。イベント ID:502 を ESMPRO で認識させるためには、ESMPRO/ServerAgent のコントロールパネルより、[全般] タブの [通報設定] をクリックして通報設定ツールを起動します。

ESMPRO/ServerAgentService の場合は、[スタート] メニューから [通報設定] をクリックします。アプリケーションを右クリックし、表示される [監視イベントの指定(S)] を選択し、監視イベントの指定画面を起動します。[ソース名(S)] に「PVM」を指定し、[イベント ID(E)] より、「緑色のアイコンの ID=502」を [監視イベント ID(M)] に追加してください。

※2: 種類が "情報" のメッセージについては、対象処理の結果に影響しないメッセージを通知します。(例: 全仮想マシンを移動アクションに対し、対象仮想マシンサーバ上に移動すべき仮想マシンが存在しない場合など)

種類が "警告" のメッセージについては、対象処理における結果に重大な影響があるメッセージを通知します。(例: ロードバランスアクションに対し、高負荷解消に至らなかった場合など)

※3: VM 配置情報適用関連のイベントについて、キーワード欄の出力は、常に空欄となります。キーワードを確認する場合は、イベントメッセージに出力される Keyword の情報を確認してください。

※: 説明欄の "管理 ID" は、実行されたアクションのジョブの管理番号が出力されます。付加情報の [JobId] と同じ情報となります。

< イベント ID が 51X、52X、53X、54X の出力メッセージについて >

イベント ID が 51X、52X、53X、54X の出力メッセージには、以下の例のように付加情報が追記されます。

例) イベント ID : 541 のメッセージ出力例

```

通報によるアクション (SetFaultedStatus) が完了しました。管理 ID:00049-01
[Date (Occurred)] 2017/03/07 16:53:31
[Date (Accepted)] 2017/03/07 16:53:33
[EventNumber] RE00144
[EventType] Information
[HardwareParts] 電源状態 (不明)

```



```

[EventCategory] TargetDown
[EventSource] VC[https://192.168.10.220:50443/sdk] DataCenter[dataCenterB]
ESX[192.168.220.142] VM[host10]
[Provider] VMwareProvider
[Provider(ID)] VMwareProvider
[Event] VM on VMS in DC is powered off
[EventMessage] dataCenterB の 192.168.220.142 の host10 がパワーオフ状態です
[URL(Event)] http://xxxxxx/Provisioning/Default.aspx?type=event&id=RE00144
[URL(Target)] http://xxxxxx/Provisioning/Default.aspx?type=machine&id=
6854ede9-c8df-d621-3152-004056b77562
[GroupName] ¥¥yyy¥vv
[PolicyName] XXX 用ポリシー
[JobId] 00049-01

```

```

[ActionSummary] マシンに Faulted Status を設定
[ActionDescription] マシン設定/ ステータス設定 故障
[TargetMachineName(0):(Machine)] host10
[TargetMachineUnitName(0):(Machine)]
[TargetMachineUUID(0):(Machine)] 42176ffd-60d3-3133-8bf2-b1c048215206

```

(Machine) is ステータスを設定するマシンを指定します。

追加される付加情報は、以下の通りです。

付加情報名	説明	イベント ID: 51X, 52X	イベント ID: 53X, 54X
[Date(Occurred)]	下記の通報元の製品・コンポーネントでイベントが発生した日時 <ul style="list-style-type: none"> ▪ SystemMonitorEvent ▪ OobManagement ▪ VMwareProvider ▪ HyperVProvider ▪ RescueVM ▪ Indication ▪ StorageProvider 上記以外の通報元のイベントについては、本情報は表示されません。	○	○
[Date(Accepted)]	SigmaSystemCenter のイベントの受付日時 Web コンソールの「イベント履歴」画面の [受付日時] で表示されます。	○	○
[EventNumber]	通報のあったイベントの管理番号	○	○
[EventLevel]	下記の通報元の製品・コンポーネントにおけるイベントのエラーレベル <ul style="list-style-type: none"> ▪ SystemMonitorEvent ▪ VMwareProvider ▪ OobManagement ▪ Indication ▪ RescueVM 上記以外の通報元のイベントについては、本情報は表示されません。	○	○

付加情報名	説明	イベント ID: 51X, 52X	イベント ID: 53X, 54X
	発生イベントについて、通報元の製品・コンポーネント上のエラーレベルを確認する際に使用します。 SigmaSystemCenter 上でのイベントの扱いの情報については、下記の [EventType] を参照してください。		
[EventType]	通報のあったイベントの SigmaSystemCenter における障害種別の定義(かっこ内は、反映される個別ステータスの値) ▪ "Error" ("故障") ▪ "Warning" ("一部故障") ▪ "Information" ("正常"、または "要診断") イベントに対応する個別ステータスの定義が存在しない場合は、"Information" になります。 ※通報のあったイベントの通報元におけるエラーレベルについては、[EventLevel] を参照してください。	○	○
[HardwareParts]	イベントにより状態詳細に追加された個別ステータスの情報「個別ステータス名(ステータス)」の形式で表示	○	○
[EventCategory]	通報のあったイベントのイベント区分(英語表記)	○	○
[EventSource]	通報のあったイベントがあった対象の情報	○	○
[Provider]	通報のあったイベントを検出した通報元の情報	○	○
[Provider(ID)]	通報のあったイベントを検出した通報元の ID 情報	○	○
[Event]	通報のあったイベントを示す識別情報	○	○
[URL(Event)]	通報のあったイベントに関する Web コンソールのイベント詳細画面へのリンクの URL URL のホスト部は、管理サーバのコンピュータ名が使用されます。 ホスト部やホスト部に付加するポート番号の記述は、下記のレジストリを作成し値を設定したあと、"PVMService" サービスの再起動を行うことで変更可能です。 ▪ キー名: HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE ¥Wow6432Node¥NEC¥PVM¥Base¥Report ▪ ホスト部の値名(型): UrlHost (REG_SZ) ▪ ポート番号の値名(型): UrlPort (REG_SZ)	○	○
[URL(Target)]	通報のあったイベントに関連する管理対象の詳細画面へのリンクの URL URL のホスト部、ポート番号の変更が必要な場合、[URL(Event)] の上述の説明を参照してください。	○	○
[EventMessage]	通報のあったイベントのメッセージ内容	○	○
[ManagerName]	通報のあったマネージャを示す情報		○
[GroupName]	通報のあったイベントの対象が属する運用グループ名		○
[PolicyName]	通報のあったイベントに適用されたポリシー名		○
[JobId]	通報のあったイベントの処理のジョブ管理番号		○
[ActionSummary]	実行する/したアクションの概要		○
[ActionDescription]	実行する/したアクションの説明		○

付加情報名	説明	イベント ID: 51X, 52X	イベント ID: 53X, 54X
[WarningMessage]	アクション実行の結果、失敗ではないが発生した補足(注意)のメッセージ		○
[ExceptionMessage]	アクション実行が失敗した原因メッセージ		○
TargetGroupName(x):(yyy)	アクション実行のためのグループ情報 x は、複数ある場合の順番 yyy は、アクションシーケンスでのパラメータ名		○
TargetMachineName(x):(yyy)	[リソース] ビューで登録されているマシン名 (Machine.Name) アクション実行のためのマシン情報 x は、複数ある場合の順番 yyy は、アクションシーケンスでのパラメータ名		○
TargetMachineUnitName(x):(yyy)	アクション実行のためのマシン情報 x は、複数ある場合の順番 yyy は、アクションシーケンスでのパラメータ名		○
TargetMachineUUID(x):(yyy)	アクション実行のためのマシン情報 x は、複数ある場合の順番 yyy は、アクションシーケンスでのパラメータ名		○
TargetHostName(x):(yyy)	[運用] ビューで登録されているホスト名 (Serverdefinition.Name) アクション実行のためのホスト情報 x は、複数ある場合の順番 yyy は、アクションシーケンスでのパラメータ名		○
TargetDiskPartitionName(x):(yyy)	アクション実行のためのパーティション情報 x は、複数ある場合の順番 yyy は、アクションシーケンスでのパラメータ名		○
TargetManagerName(x):(yyy)	アクション実行のためのマネージャ情報 x は、複数ある場合の順番 yyy は、アクションシーケンスでのパラメータ名		○
other(x):(yyy)	アクション実行のためのその他の情報 x は、複数ある場合の順番 yyy は、アクションシーケンスでのパラメータ名		○
(yyy) is zzz	アクションの情報の key に含まれる(yyy)の説明		○

ESMPRO/ServerManager 連携

イベント ID	種類	説明
101	エラー	ESM Base Service が起動していません。
102	情報	ESM Base Service が復旧しました。監視を再開します。
103	エラー	ESM Base Service がインストールされていません。

仮想マシン関連

イベントID	種類	説明
2901	エラー	仮想マシンの作成に失敗しました。仮想マシンの作成要求が失敗しました。原因: {0}
2903	エラー	仮想マシンの削除に失敗しました。仮想マシンの削除要求が失敗しました。原因: {0}

【DeploymentManager】

イベントソース : bkressvc

イベントID	種類	説明
1	エラー	ErrorCode: 0x01000102 Failed to initialize PmInfo Error = 「エラーコード」
1	エラー	The restore operation was stopped because an error has occurred while reading backup file header. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」
1	エラー	The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid (could not read the whole header). Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」
1	エラー	The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」
1	エラー	The restore operation was stopped because an error has occurred while getting backup file size. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」
1	エラー	The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid (no disk data). Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」
1	エラー	The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid (file size is incorrect). Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」
1	エラー	The restore operation was stopped because an error has occurred while reading backup file LinkData. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」

イベント ID	種類	説明
1	エラー	The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid (could not read the whole LinkData). Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」
1	エラー	ErrorCode : 0x01000001 bkressvc : ReceiveDataUnicast failed (1st).
1	エラー	ErrorCode : 0x0100001a bkressvc : Unexpected opcode received 0xXX
1	エラー	ErrorCode : 0x01000065 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because failed to received the packet.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000002 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendDataUnicast failed at OP CODE_BKREQ, 「エラーコード」.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000003 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendDataUnicast failed at OP CODE_RTRDY, 「エラーコード」.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000004 bkressvc : SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 2, ClientDesc == NULL, 0x0.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000005 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 2, ClientDesc = NULL, 0x0
1	エラー	ErrorCode : 0x01000006 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 1, ClientDesc == NULL, 0x0
1	エラー	ErrorCode : 0x0100001b bkressvc : OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY received without having a client descriptor.
1	エラー	bkressvc: ERROR: Unexpected opcode received 「受信パケットのオペコード」, expected is OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY, 「ファイル名」: 「行数」: 「日付」.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000066 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because failed to received the packet.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000007

イベント ID	種類	説明
		bkressvc : ReceiveDataUnicast failed (2nd).
1	エラー	ErrorCode : 0x01000008 bkressvc : OPCODE_MACRAEADY received without having a client descriptor.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000009 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendRestoreData_Unicast() failed at OPCODE_DTALIVE, 「エラーコード」.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100001c host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : UpdateBackupFileData() failed, in receiving OPCODE_DTALIVE, Block# = XX.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100000a bkressvc : XX received without having a client descriptor.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100000b bkressvc : SendDataUnicast failed at XX, 0xXX
1	エラー	ErrorCode : 0x0100000c host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendDataUnicast failed at OPCODE_DTALIVE, 「エラーコード」.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100000d host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : UpdateBackupFileHeader failed at OPCODE_DTDONE.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100000e host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : OPCODE_DTDONE received in unexpected situation.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100000f host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendDataUnicast failed at OPCODE_DTDONE, 「エラーコード」.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000010 bkressvc : OPCODE_DTAACK received without having a client descriptor
1	エラー	ErrorCode : 0x01000011 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : OPCODE_DTNACK received from the client which is NOT in progress, ClientDesc->Status.Status==XX.

イベント ID	種類	説明
1	エラー	ErrorCode : 0x01000012 bkressvc : OPCODE_DTACK received without having a client descriptor
1	エラー	ErrorCode : 0x01000013 bkressvc : OPCODE_DTANACK received without having a client descriptor
1	エラー	ErrorCode : 0x01000014 bkressvc : OPCODE_DTDACK received without having a client descriptor
1	エラー	ErrorCode : 0x0100001f host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : failed to open registry (SOFTWARE¥¥NEC¥¥DeploymentManager), 0xXX
1	エラー	ErrorCode : 0x01000020 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : failed to query registry (ShareRootDir), 0xXX
1	エラー	host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ERROR: failed delete file(「バックアップファイル名」), 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x01000039 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : StoresBackupFileNum data is illegal StoresBackupFileNum : 「世代管理数」
1	エラー	ErrorCode : 0x0100003a host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ImageFile is illegal at AdjustBackupEnv
1	エラー	ErrorCode : 0x0100003b host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : DeleteBackupFile failed at AdjustBackupEnv.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100003c host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ImageFile is illegal(is NULL) at RenameBackupFile
1	エラー	ErrorCode : 0x0100003d host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ImageFile is illegal(size error) at RenameBackupFile
1	エラー	ErrorCode : 0x0100003e host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)

イベント ID	種類	説明
		bkressvc : failed to rename Backup File. File Name : 「バックアップファイル名」 ErrorCode : 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x0100003f host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : failed to rename NvRAM File. File Name : 「NvRAM 情報ファイル」 ErrorCode : 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x01000069 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : failed to rename Xml File. File Name : 「XML ファイル名」 ErrorCode : 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x01000040 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : failed to rename Backup File(dpmtmp). File Name : 「バックアップファイル名」 ErrorCode : 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x01000041 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : not found Backup File(dpmtmp). File Name : 「バックアップファイル名」 ErrorCode : 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x01000042 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ERROR: failed to open registry (SOFTWARE\NEC\DeploymentManager), 0xXX
1	エラー	ErrorCode : 0x01000043 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ERROR: failed to query registry (ShareRootDir), 0xXX
1	エラー	ErrorCode : 0x01000044 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ERROR: failed to copy NvRAM data.(「NvRAM 情報ファイル名」) ErrorCode(「エラーコード」)
1	エラー	ErrorCode : 0x01000045 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ERROR: ImageFileName was illegal name.(「バックアップファイル名」)

イベント ID	種類	説明
1	エラー	ErrorCode : 0x01000046 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : DeleteBackupFile failed at RenameBackupFile.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000047 bkressvc : SrchString is illegal(is NULL) at DeleteBackupFile
1	エラー	ErrorCode : 0x01000048 bkressvc : failed delete file(「バックアップファイル名」), Error : 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x01000049 bkressvc : failed delete file(NvRAM 情報ファイル名), Error : 「エラーコード」
1	エラー	Parameter(pucString) is illegal at CheckTimeLbrFile
1	エラー	Parameter(pucImageFile) is illegal(is NULL) at CheckTimeLbrFile
1	エラー	The backup operation was stopped because the backup file could not be created. Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」(「エラーコード」):ERROR_SHARING_VIOLATION-The process cannot access the file because it is being used by another process.
1	エラー	The backup operation was stopped because the backup file could not be created. Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x0100004a bkressvc : illegal parameter(ClientDesc) at VerifyBackupFile.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100004b host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : illegal parameter(SocketInfo) at VerifyBackupFile.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100004c host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space).Please execute the scenario again after securing enough space. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」
1	エラー	ErrorCode : 0x0100004d host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : CreateEvent(hVerifyFinish) failed, 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x0100004e host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc :

イベント ID	種類	説明
		CreateEvent(hVerifyCreateError) failed, 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x0100004f host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : CreateEvent(hVerifySendError) failed, 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x01000050 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space2).Please execute the scenario again after securing enough space. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」
1	エラー	ErrorCode : 0x01000051 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : _beginthreadex failed.(CreateVerifyDataThread)
1	エラー	ErrorCode : 0x01000052 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : Service Stopped.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000053 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : verify data create error at VerifyBackupFile. (hVerifyCreateError is signaled.)
1	エラー	ErrorCode : 0x01000054 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : WaitForMultipleObjects failed at VerifyBackupFile.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000055 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : WaitForMultipleObjects() returned unknown status Status = XX, 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x01000056 host : XX(XX) bkressvc : SendDataUnicast failed at 0xXX, 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x01000057 bkressvc : illegal parameter at CreateVerifyDataThread.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000058 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc :

イベント ID	種類	説明
		The backup operation was stopped because the verification operation was failed(open error).Please execute the scenario again after confirming the file is not used.(「エラーコード」) Scenario: 「シナリオ名」 Tmp backup File: 「バックアップファイル名」
1	エラー	ErrorCode : 0x01000059 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SetFilePointerEx failed at CreateVerifyDataThread when read data, 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x0100005a host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because the verification operation was failed(read error).Please confirm whether other scenario or application is using it. Please execute the scenario again after confirming the file is not used.(「エラーコード」) Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」
1	エラー	ErrorCode : 0x0100005b host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : ReadFile could not read whole data, 「バックアップファイル名」
1	エラー	ErrorCode : 0x0100005c host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SetFilePointerEx failed at CreateVerifyDataThread when write data, 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x0100005d host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space). Please execute the scenario again after securing enough space.(「エラーコード」) Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」
1	エラー	ErrorCode : 0x0100005e host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because of the following error. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」 .
1	エラー	ErrorCode : 0x0100005f host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : WriteFile could not write whole data, 「バックアップファイル名」
1	エラー	ErrorCode : 0x01000060 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)

イベント ID	種類	説明
		bkressvc : WaitForSingleObject failed at CreateVerifyDataThread.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000061 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : WaitForSingleObject() returned unknown status Status = XX, 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x01000062 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because the verification operation was failed(size error). Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 header infomatio size=XX written size=XX
1	エラー	ErrorCode : 0x01000063 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because backup file header was not able to be updated. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x01000064 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : The backup operation was stopped because the backup file header was not able to be updated. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」 .
1	エラー	illegal parameter at CheckSum.
1	エラー	The backup operation was stopped because it was going to update the backup file header, without having a file handle. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」
1	エラー	The backup operation was stopped because the backup file header was not able to be updated. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」
1	エラー	The backup operation was stopped because the backup file LinkData was not able to be updated. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」
1	エラー	The backup operation was stopped because there is not enough space on the disk. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」

イベント ID	種類	説明
1	エラー	The backup operation was stopped because of the following error. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」
1	エラー	The restore operation was stopped because the backup file could not be found. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」
1	エラー	The restore operation was stopped because the backup file could not be opened. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」
1	エラー	The restore operation was stopped because of the following error. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 Error: 「エラーコード」
1	エラー	The following scenario was stopped by multicast address conflicts. Scenario: 「シナリオ名」 Multicast IP: 「マルチキャスト IP アドレス」
1	エラー	The backup/restore operation was stopped when the network packet receiving. Error: 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x01000021 host : xx-xx-xx-xx-xx-xx bkressvc : Failed to start backup/restore operation for the following client because CLF data for this client could not be read (DmReadCLF returned 0xXX).
1	エラー	ErrorCode : 0x01000015 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : GetScenarioInformation() returns false.
1	エラー	host : xx-xx-xx-xx-xx-xx bkressvc : Failed to get real image file name
1	エラー	ErrorCode : 0x01000016 host : xx-xx-xx-xx-xx-xx bkressvc : GetFileDescriptor() returns NULL FileDescriptor.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000017 host : xx-xx-xx-xx-xx-xx bkressvc : CreateClientDescriptor() returns NULL ClientDescriptor.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000018 host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc :

イベント ID	種類	説明
		The operation was requested without scenario being started.
1	エラー	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while setting network socket option. Error: 「エラーコード」
1	エラー	The restore operation was stopped during restore data preparation because of the following error. Scenario: 「シナリオ名」 Backup File: 「バックアップファイル名」 ExceptionCode: 「エクセプションコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x01000019 bkressvc : Dropped(in UpdateRetryCount). : XX-XX-XX-XX-XX-XX
1	エラー	The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file is invalid. Entry: XX Scenario: 「シナリオフルパス」
1	エラー	The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file could not be found in the [BackupData] section. Entry: XX Scenario: 「シナリオフルパス」
1	エラー	The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file could not be found in the [MultiCastData] section. Entry: XX Scenario: 「シナリオフルパス」
1	エラー	The backup or restore operation was stopped because the scenario file name is too long(must be less than 130 bytes). Scenario: 「シナリオ名」
1	エラー	The restore operation was stopped because an error has occurred while opening registry key Scenario: 「シナリオ名」 Registry Key: SOFTWARE¥¥NEC¥¥DeploymentManager Error: 「エラーコード」 .
1	エラー	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while creating network socket. Error: 「エラーコード」
1	エラー	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while binding network socket. Error: 「エラーコード」
1	エラー	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while setting network IP_MULTICAST_IF socket option. Error: 「エラーコード」
1	エラー	ErrorCode : 0x01008001 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pSendPacket.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008002

イベント ID	種類	説明
		host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pReceivePacket.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008003 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pucBufferErrorString.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008004 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for a pSendPacket.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008005 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for a pReceivePacket.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008006 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pucBufferErrorString.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100803c host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Disk Number is zero or less(ディスク番号).
1	エラー	ErrorCode : 0x0100803f host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Cannot find the corresponding disk(ディスク番号).
1	エラー	ErrorCode : 0x0100800d host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a pipe.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100800e host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(gzip).

イベント ID	種類	説明
1	エラー	ErrorCode : 0x0100800f host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(brdp).
1	エラー	ErrorCode : 0x01008010 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: gzip exited abnormally.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008011 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: brdp exited abnormally.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100801b host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a pipe.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100801c host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(gzip).
1	エラー	ErrorCode : 0x0100801d host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(brdp).
1	エラー	ErrorCode : 0x0100801e host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: gzip exited abnormally.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100801f host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: brdp exited abnormally.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100802d host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別.

イベント ID	種類	説明
		brcomc: ERROR: Failed to generation of a pipe.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100802e host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(gzip).
1	エラー	ErrorCode : 0x0100802f host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(brdp).
1	エラー	ErrorCode : 0x01008030 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: gzip exited abnormally.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008031 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: brdp exited abnormally.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008008 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: no operation scheduled.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008009 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: x operation scheduled -03-.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100800b host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: unexpected received, pRcvPackt->OpInfo.Command==パケット種別.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008051 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKREQ, (エラー番号 - エラーメッセージ)
1	エラー	ErrorCode : 0x01008052 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)

イベント ID	種類	説明
		brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to receiving a message from a unicast socket.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008053 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Received the illegal reply, pRcvPackt->Header.usOpcode==パケット種別.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008076 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to the input of a binary stream.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008054 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to the input of a binary stream.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008055 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to read data in brdp(エラー情報).
1	エラー	ErrorCode : 0x01008017 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to send and receive BackupAndControlData with the PXE Server.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008018 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to send BackupData, OPCODE_パケット種別, (エラー番号 - エラーメッセージ)
1	エラー	ErrorCode : 0x01008019 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to receive BackupControlData from the PXE Server.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008056 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Received size was zero.(エラー番号 - エラーメッセージ).

イベント ID	種類	説明
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008057</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: retry timeout.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008055</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to read data in brdp (バックアップ予定サイズ,バックアップ完了サイズ,エラー情報 1,エラー情報 2,エラー情報 3)</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008058</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDONE, (エラー番号 - エラーメッセージ)</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008049</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: No OPCODE From PXE Server while creating verify data.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100804a</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Illegal OPCODE(パケット種別) while creating verify data.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008023</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to allocating of a memory(plLength).</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008024</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to allocating of a memory(pcBuf).</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008025</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to set SendTimeOut to the socket.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008026</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p>

イベント ID	種類	説明
		brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to set ReceiveTimeOut to the socket.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008027 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to set TCP_NODELAY to the socket.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100805a host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to create a multicast socket.(エラー番号 - エラーメッセージ)
1	エラー	ErrorCode : 0x0100805b host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to attaching an address to a socket.(エラー番号 - エラーメッセージ)
1	エラー	ErrorCode : 0x0100805c host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to a setup of the option of a socket(IP_ADD_MEMBERSHIP).(エラー番号 - エラーメッセージ)
1	エラー	ErrorCode : 0x0100805d host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to send a message, OP_CODE_RTRDY, (エラー番号 - エラーメッセージ)
1	エラー	ErrorCode : 0x0100805e host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to the select of Sockets(エラー番号 - エラーメッセージ).
1	エラー	ErrorCode : 0x01008028 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to receive RestorePacket from the PXE Server.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008029 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brcome.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別.

イベント ID	種類	説明
		brcomc: ERROR: operation failed(エラー番号 - エラーメッセージ).
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100805f</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_MACACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008060</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTNACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008047</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: The packet loss has been frequently generated. (パケットロス情報).</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008061</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTANACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008062</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to the output of a binary stream. WritingBlockNumber==>ブロック番号<,</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008063</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報).</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008064</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTAACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008065</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p>

イベント ID	種類	説明
		brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDNACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008066</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: unknown OPCODE: Rcv==エラーパケット種別, Snd==送信パケット種別.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008067</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報).</p>
1	エラー	<p>ErrorCode :</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008068</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Retry timeout, Disk writing cannot be completed, i_work==タイムアウト時間.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008069</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008035</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to allocating of a memory(plLength).</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008036</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to allocating of a memory(pcBuf).</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008037</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p> <p>brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :</p> <p>Reply to 受信パケット種別.</p> <p>brcomc: ERROR: Failed to set SendTimeOut to the socket.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01008038</p> <p>host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)</p>

イベント ID	種類	説明
		brcome(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to set ReceiveTimeOut to the socket.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008039 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to set TCP_NODELAY to the socket.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100806d host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to send a message OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY, (エラー番号 - エラーメッセージ)
1	エラー	ErrorCode : 0x0100804e host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: failed to receive message(エラー番号 - エラーメッセージ - l:エラー箇所)
1	エラー	ErrorCode : 0x0100803a host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: failed to receive message(エラー番号 - エラーメッセージ)
1	エラー	ErrorCode : 0x0100806e host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTANACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)
1	エラー	ErrorCode : 0x0100806f host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to the output of a binary stream. WritingBlockNumber==>ブロック番号<
1	エラー	ErrorCode : 0x0100806a host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcome: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報).
1	エラー	ErrorCode : 0x01008070 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcome(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :

イベント ID	種類	説明
		Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTAACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)
1	エラー	ErrorCode : 0x01008071 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTNACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)
1	エラー	ErrorCode : 0x01008072 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDNACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)
1	エラー	ErrorCode : 0x0100806b host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報).
1	エラー	ErrorCode : 0x01008073 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Retry timeout, Disk writing cannot be completed, i_work=タイムアウト時間.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008074 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDACK, (エラー番号 - エラーメッセージ)
1	エラー	ErrorCode : 0x01008017 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to send and receive BackupAndControlData with the PXE Server because of time-out.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008019 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR:Failed to receive BackupControlData from the PXE Server because of time-out.
1	エラー	ErrorCode :0x0100807A host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :

イベント ID	種類	説明
		Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to write pipe.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008078 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報).
1	エラー	ErrorCode :0x0100807B host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to write pipe.
1	エラー	ErrorCode : 0x01008079 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報).
1	エラー	ErrorCode : 0x01008077 host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: An argument is invalid in ExecBrdp().
1	エラー	LoadLibraryEx failed while loading dmshared.dll. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmReadCLF. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmWriteErrorFlag. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmSnrReportWrite. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmGetScenarioArchtect. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmGetClientName. Error = 「エラーコード」
1	エラー	DmShared_Init failed while locating DmShared_Init. Error = 「エラーコード」
1	エラー	DmGetClientIDInfo failed while locating DmGetClientIDInfo. Error = 「エラーコード」
1	エラー	DmMacToCliID failed while locating DmMacToCliID. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmDBExitProcess. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmGetBKClientInfo. Error = 「エラーコード」
1	エラー	DmShared_Init failed while locating DmFreeICMPDll. Error = 「エラーコード」
1	エラー	DmTermSharedDll failed while locating DmTermSharedDll. Error = 「エラーコード」
1	エラー	DmGetPortShareMemory failed while locating DmGetPortShareMemory. Error = 「エラーコード」
1	エラー	DmSleepBeforeBind failed while locating DmSleepBeforeBind. Error = 「エラーコード」
1	エラー	Failed to initialize DmShared. Error = 「エラーコード」
0	エラー	StartServiceCtrlDispatcher failed.
0	エラー	SetServiceStatus
1	エラー	ErrorCode : 0x01008041

イベント ID	種類	説明
		host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : Reply to 受信パケット種別. brcomc: ERROR: Processing is interrupted for the device has been removed or connection error has occurred.
1	エラー	host : xx-xx-xx-xx-xx-xx bkressvc : Backup/Restore of Partition is not supported when WinPE is specified.
1	エラー	host : xx-xx-xx-xx-xx-xx bkressvc : ERROR: image file is not exist.
1	エラー	host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendDataUnicast failed at OPPOSITE_BKRES_PROGRESS, 「エラーコード」.
1	エラー	host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : OPPOSITE_BKRES_UNI_RSTR_DTDONEPE received in unexpected situation.
1	エラー	host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) bkressvc : SendDataUnicast failed at OPPOSITE_BKRES_UNI_RSTR_DTDACKPE, 「エラーコード」.
1	エラー	host : xx-xx-xx-xx-xx-xx bkressvc : MultiCast Restore is not supported when WinPE is specified.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000022 bkressvc : ReceiveDataUnicastCommon failed (1st).
1	エラー	ErrorCode : 0x01000023 bkressvc : ReceiveDataUnicastCommon failed (2nd).
1	エラー	ErrorCode : 0x01000024 bkressvc : ReceiveDataUnicastCommon failed (3rd).
1	エラー	ErrorCode : 0x01000025 bkressvc : ReceiveDataUnicastCommon failed (4th).
1	エラー	ErrorCode : 0x01000001 host : マシン名(Mac アドレス) brcomc : Reply to 受信パケット種別. Receive Unexpected Packet 受信パケット種別 failed.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000002 host : マシン名(Mac アドレス) brcomc :

イベント ID	種類	説明
		Reply to 受信パケット種別. DISMWrapper System Error: エラーコード
1	エラー	ErrorCode : 0x01000002 host : マシン名(Mac アドレス) brcome : Reply to 受信パケット種別. DISMWrapper Internal Error
1	エラー	ErrorCode : 0x01000002 host : マシン名(Mac アドレス) brcome : Reply to 受信パケット種別. DISMWrapper Paramter Error
1	エラー	ErrorCode : 0x01000002 host : マシン名(Mac アドレス) brcome : Reply to 受信パケット種別. DISMWrapper CIFS Mount Error
1	エラー	ErrorCode : 0x01000002 host : マシン名(Mac アドレス) brcome : Reply to 受信パケット種別. DISMWrapper Exclusive Error
1	エラー	ErrorCode : 0x01000002 host : マシン名(Mac アドレス) brcome : Reply to 受信パケット種別. DISMWrapper Progress File Access Error
1	エラー	ErrorCode : 0x01000002 host : マシン名(Mac アドレス) brcome : Reply to 受信パケット種別. DISMWrapper Unexpected Error: エラーコード
1	エラー	ErrorCode : 0x01000003 host : マシン名(Mac アドレス) brcome : Reply to 受信パケット種別. RunDismWrapperStart failed.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000004 host : マシン名(Mac アドレス) brcome : Reply to 受信パケット種別. RunDismWrapperStart failed.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000005 host : マシン名(Mac アドレス)

イベント ID	種類	説明
		brcome : Reply to 受信パケット種別. DpmDismWrapper status return failed.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000006 host : マシン名(Mac アドレス) brcome : Reply to 受信パケット種別. Receive DTDONE ACK packet failed.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000008 host : マシン名(Mac アドレス) brcome : Reply to 受信パケット種別. RunDismWrapperStatus failed.
1	エラー	ErrorCode : 0x00000001 host : マシン名(Mac アドレス) brcome : Reply to 受信パケット種別. Received operation info header failed.
1	エラー	ErrorCode : 0x00000002 host : マシン名(Mac アドレス) brcome : Reply to 受信パケット種別. Receive operation info failed.
1	エラー	ErrorCode : 0x00000003 host : マシン名(Mac アドレス) brcome : Reply to 受信パケット種別. Compress Type is invalid.
1	エラー	ErrorCode : 0x00000004 host : マシン名(Mac アドレス) brcome : Reply to 受信パケット種別. Receive operation disk info failed.
1	エラー	ErrorCode : 0x00000005 host : マシン名(Mac アドレス) brcome : Reply to 受信パケット種別. Disk Number is invalid.
1	エラー	ErrorCode : 0x00000006 host : マシン名(Mac アドレス) brcome : Reply to 受信パケット種別. Image name length is invalid.
1	エラー	ErrorCode : 0x00000007

イベント ID	種類	説明
		host : マシン名(Mac アドレス) brcomc : Reply to 受信パケット種別. Receive image name failed.
1	エラー	ErrorCode : 0x00000008 host : マシン名(Mac アドレス) brcomc : Reply to 受信パケット種別. Receive CIFS Account length failed.
1	エラー	ErrorCode : 0x00000009 host : マシン名(Mac アドレス) brcomc : Reply to 受信パケット種別. Receive CIFS Account failed.
1	エラー	ErrorCode : 0x0000000A host : マシン名(Mac アドレス) brcomc : Reply to 受信パケット種別. Receive CIFS Password Len failed.
1	エラー	ErrorCode : 0x0000000B host : マシン名(Mac アドレス) brcomc : Reply to 受信パケット種別. Receive CIFS Password failed.
1	エラー	ErrorCode : 0x0000000C host : マシン名(Mac アドレス) brcomc : Reply to 受信パケット種別. Receive CIFS ShareFolder Len failed.
1	エラー	ErrorCode : 0x0000000D host : マシン名(Mac アドレス) brcomc : Reply to 受信パケット種別. Receive CIFS ShareFolder failed.
1	エラー	ErrorCode : 0x0000000E host : マシン名(Mac アドレス) brcomc : Reply to 受信パケット種別. Receive OPICODE_BKRDY header failed.
1	エラー	ErrorCode : 0x0000000F host : マシン名(Mac アドレス) brcomc : Reply to 受信パケット種別. Receive OPICODE_BKRDY Data failed.

イベント ID	種類	説明
1	エラー	ErrorCode : 0x00000011 host : マシン名(Mac アドレス) brcomc : Reply to 受信パケット種別. Received the illegal Command.
1	エラー	ErrorCode : 0x00000014 host : マシン名(Mac アドレス) brcomc : Reply to 受信パケット種別. CIFS Acount Length is invalid.
1	エラー	ErrorCode : 0x00000015 host : マシン名(Mac アドレス) brcomc : Reply to 受信パケット種別. CIFS Passwd Length is invalid.
1	エラー	ErrorCode : 0x00000016 host : マシン名(Mac アドレス) brcomc : Reply to 受信パケット種別. CIFS ShareFolder Length is invalid.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000068 bkressvc : failed delete file(バックアップファイル(FFU)), Error : エラーコード
1	エラー	ErrorCode : 0x0100006A bkressvc : pucImageName is illegal(is NULL) at RenameFfuFile.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100006C bkressvc : pucLbrTime is illegal(is NULL) at RenameFfuFile.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100006F bkressvc : failed to rename Backup File. File Name : バックアップファイル名(FFU) ErrorCode : エラーコード
1	エラー	ErrorCode : 0x01000070 bkressvc : failed to delete ffu file at RenameFfuFile. File Name : バックアップファイル名(FFU) ErrorCode : エラーコード
1	エラー	ErrorCode : 0x01000071 bkressvc : failed delete file(バックアップファイル名), Error : エラーコード
1	エラー	ErrorCode : 0x01000072

イベント ID	種類	説明
		bkressvc : pucImageName is illegal(is NULL) at RenameFfuOldFile.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000074 bkressvc : pucLbrTime is illegal(is NULL) at RenameFfuOldFile.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000076 bkressvc : failed to rename FFU File at RenameFfuOldFile. File Name : バックアップファイル(FFU) ErrorCode : エラーコード
1	エラー	ErrorCode : 0x01000078 bkressvc : failed to delete ffu file at DeleteSnrFFUFile. File Name : バックアップファイル(FFU) ErrorCode : エラーコード
1	エラー	bkressvc : Invalid image path(%s),CIFS Folder(%s)
1	情報	Received SERVICE_CONTROL_STOP from SCM.

イベントソース : DeploymentManager

イベント ID	種類	説明
1	エラー	RecvSeqInfo::Catch an exception Socket = xxx
1	エラー	DmWriteCliInfo failed
1	エラー	SendRequest::WSAWaitForMultipleEvents Failed, LastError = 「エラーコード」, ret code = 「返却値」, socket =socketID
1	エラー	SendRequest::send 0 after wait, Socket closed by peer.LastError = 「エラーコード」, ret code = 「返却値」, socket =socketID
1	エラー	SendRequest::timeout(「待ち時間」 ms) occurred, LastError = 「エラーコード」, ret code = 「返却値」, socket =socketID
1	エラー	SendRequest::unknown error occurred, Return Code = 「返却値」, socket =socketID
1	エラー	SendRequest::Catch an exception. socket=socketID
1	エラー	CloseConnection shutdown() Error = 「エラーコード」
1	エラー	CloseConnection() closesocket() Error = 「エラーコード」
1	エラー	CloseConnection() socket is invalid.
1	エラー	CloseConnection() REQUEST pointer is invalid.
1	エラー	ControlRequestEx: Write BaseInfo into DB failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx,dwRet= 「返却値」
1	エラー	ControlRequestEx: Send Query Package Info request to client failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx,dwRet= 「返却値」
1	エラー	ControlRequestEx: Receive baseInfo failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx,dwRet= 「返却値」

イベント ID	種類	説明
1	エラー	ControlRequestEx: Send DM_SEQ_FINISHED Info request to client failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx,dwRet=「返却値」
1	エラー	ControlRequestEx() Check cllist data Error, LastError = 「エラーコード」
1	エラー	ControlRequestEx: Send FINISHED command to client failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx, dwRet=「返却値」
1	エラー	ControlRequestEx() Client replay unknown command(コマンド), MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	ControlRequestEx() received unknown command(コマンド), MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	depssvc's service main thread still active after 1 hour, exit forcedly.
1	エラー	depssvc's service main thread exit abnormally
1	エラー	depssvc's GetExitCodeThread failed. LastError = 「エラーコード」
1	エラー	depssvc: client information communicate error code = [エラーコード]
1	エラー	depssvc: write clextra info error code =[エラーコード]
1	エラー	depssvc: Agent Upgrade Error MAC : Sts = xx-xx-xx-xx-xx-xx : [エラーコード]
1	エラー	depssvc: Agent Upgrade Type Failed =OsType
1	エラー	depssvc: memory allocation = [エラーコード]
1	エラー	depssvc: write client version file error code = [エラーコード]
1	エラー	depssvc: Query OSID in XML file failed, Os name = [OSName]
1	エラー	depssvc: Failed Load DmShared.dll error = [エラーコード]
1	エラー	depssvc: Failed get FunOfDmShared address error = [エラーコード]
1	エラー	depssvc: WSASStartup error code = [エラーコード]
1	エラー	depssvc: hostname get error code = [エラーコード]
1	エラー	depssvc: hostbyname get error code = [エラーコード]
1	エラー	depssvc: create socket error code = [エラーコード]
1	エラー	depssvc: bind error code = [エラーコード]
1	エラー	depssvc: Start Service Failed Create ListenThread error = [エラーコード]
1	エラー	FindGroupByIP() Error For Arguments Invalid
1	エラー	FindGroupByName () Error for Arguments Invalid
1	エラー	depssvc: listen error code = [エラーコード]
1	エラー	Catch an exception when output a log.
1	エラー	depssvc: memory allocation failed for update Hotfix/App.
1	エラー	UpdateClientIP() Allocate buffer failed.
0	情報	Received SERVICE_CONTROL_STOP from SCM.
1	エラー	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while checking password on remote host.
1	エラー	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while beginning multicast on remote host.
1	エラー	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX)

イベント ID	種類	説明
		rupdssvc: Creation of inside information went wrong.
1	エラー	host:ホスト名 rupdssvc: An error occurred while response of connection on remote host. 0xe000000e:(formatted message text is below) Receive is TimeOut.
1	エラー	host:ホスト名 rupdssvc: An error occurred while copying file(s) to remote host. 0x00002746:(formatted message text is below) 既存の接続はリモート ホストに強制的に切断されました。 または、確立された接続がホスト コンピュータのソフトウェアによって中止されました。
1	エラー	ErrorCode:0x02020902 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: An error occurred while copying file(s) to remote host. The writing to a file failed. name=XXXXXXXXX blocknumber=X 0x00000002:(formatted message text is below) 指定されたファイルが見つかりません。
1	エラー	ErrorCode:0x02020802 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while creating file to remote host. name=TestAP CreateRequestedFile() returned the error. 0x00000070:(formatted message text is below) ディスクに十分な空き領域がありません。
1	エラー	ErrorCode:0x02020c02 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: An error occurred while executing file on remote host. command=実行ファイルパス 0x00000003:(formatted message text is below) 指定されたパスが見つかりません。
1	エラー	ErrorCode:0x02020d02 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: An error occurred while deleting file(s) on remote host. A \$_RemoteUpdate_\$ folder cannot be deleted. 0x00000091:(formatted message text is below) ディレクトリが空ではありません

イベント ID	種類	説明
1	エラー	host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: Cannot connect to remote host.
1	エラー	host: ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: multicastIPAddress of a scenario overlaps.
1	エラー	host: ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: The scenario is under execution.
1	エラー	host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: There is no response from a client. 0xe000000e:(formatted message text is below) Receive is TimeOut.
1	エラー	host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while creating file to remote host. 0xe000000e:(formatted message text is below) Receive is TimeOut.
1	エラー	ErrorCode:0x02000402 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: An error occurred while waiting for the completion response of connection on remote host. File execution is started at the time of a remote host start.
1	エラー	ErrorCode:0x02020602 host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: An error occurred while creating directory on remote host. Creation of a directory failed.(\$ _RemoteUpdate_ \$) 0xe0000011:(formatted message text is below) 100 or more \$ _RemoteUpdate_ \$ folders cannot
1	エラー	rupdssvc: Remote update client service cannot execute a command at the time of reboot(MAJOR = X.MINOR = X). remothost is ホスト名
1	エラー	rupdssvc: Remote update client service cannot Unicast transmission. host: ホスト名
1	エラー	rupdssvc: Remote update client service is not the newest version(MAJOR = X .MINOR = X). remothost is ホスト名
1	情報	ErrorCode:0x02020d02 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: An error occurred while deleting file(s) on remote host. A \$ _RemoteUpdate_ \$ folder cannot be deleted. 0x0000006c:(formatted message text is below)

イベント ID	種類	説明
1	情報	<p>ErrorCode:0x02020902</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while copying file(s) to remote host.</p> <p>The writing to a file failed.</p> <p>name=XXXXXXXXXX</p> <p>blocknumber=X</p> <p>0x00000020:(formatted message text is below)</p>
1	情報	<p>host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdssvc:</p> <p>An error occurred while executing file on remote host.</p> <p>0xe000000e:(formatted message text is below)</p> <p>Receive is TimeOut.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode:0x02020802</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while creating file to remote host.</p> <p>name=XXXXXXXXXX</p> <p>CreateRequestedFile() returned the error.</p> <p>0x00000005:(formatted message text is below)</p> <p>アクセスが拒否されました</p>
1	エラー	<p>ErrorCode:0x02000903</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>Many packets were lost. The remote host was removed from the multicast group.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode:0x02020a01</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while executing unzip to remote host.</p> <p>cannot find the unzip</p>
1	エラー	rupdssvc: Failed Load DmShared.dll error = 「エラーコード」
1	エラー	rupdssvc: Failed get 関数名 address error = 「エラーコード」
1	エラー	rupdssvc: CreateNamedPipe error = 「エラーコード」
1	エラー	rupdssvc: ConnectNamedPipe error = 「エラーコード」
1	エラー	rupdssvc: Pipe ReadFile error = 「エラーコード」
1	エラー	DownloadFile: Failed to create the download directory, Dir = DIR
1	エラー	DownloadFile: Failed to parse URL, URL = URL
1	エラー	DownloadFile: Failed to create socket, URL = URL
1	エラー	DownloadFile: Socket already be opened, but failed to close, URL = URL
1	エラー	DownloadFile: Failed to connect proxy server, Serve Name = ProxyServerName
1	エラー	DownloadFile: Failed to connect server, Serve Name = ServerName
1	エラー	DownloadFile: Failed to send request from client, URL = URL

イベント ID	種類	説明
1	エラー	DownloadFile: Package Web Server happened exception, Serve Name = ServerName
1	エラー	DownloadFile: The file can't be refresh, Filename = FileName
1	エラー	DownloadFile: Failed to get response or response is error, URL = URL
1	エラー	DownloadFile: Failed to get free disk size, URL = URL
1	エラー	DownloadFile: The free disk isn't enough to download, URL = URL
1	エラー	DownloadFile: Failed to receive data, URL = URL
1	エラー	DownloadFile: Unknown Exception, URL = URL
1	エラー	DownloadFile: Failed to open package file, URL = URL
1	エラー	SendRequest: Http response error status = [エラーコード]
1	エラー	PmDIPackageList: Not get the Package Web Server setting, Package Web Server ID = WebServerID
1	エラー	PmDIPackageList: Failed to create the download directory, Dir = DIR
1	エラー	PmDIPackageList: The file can't be refresh. Filename = FileName
1	エラー	PmDIDownloadPackages: Not get the Package Web Server setting, Package Web Server ID = WebServerID
1	エラー	PmDIDownloadPackages: Failed to get information of packages that need to download, Package Web Server ID = WebServerID
1	エラー	PmDIDownloadPackages: Failed to release exclusion, Package ID = PkgID
1	エラー	PmDIDownloadPackages: Failed to release exclusion, Package ID = PkgID, ErrorCode = [エラーコード]
1	エラー	PmDIDownloadPackages: Failed to compress files, Package Web Server ID = WebServerID, Package ID = PkgID
1	エラー	PmDIDownloadPackage: Failed to refresh database, Package Web Server ID = WebServerID, Package ID = PkgID.
1	エラー	PmDIDownloadPackage: Package ID that is in info file is error,Package Web Server ID = WebServerID, Package ID = PkgID.
1	エラー	PmDIDownloadSysFile: Not get the Package Web Server setting, Package Web Server ID = WebServerID
1	エラー	PmDIDownloadSysFile: Failed to create the download directory, Dir = DIR
1	エラー	PmDIDownloadSysFile: Failed to merge database.
1	エラー	Download can not go forward because the hotfix dir registry has not been set yet.
1	エラー	rupdssvc: WaitForMultipleObjects error = [エラーコード]
1	エラー	Rupdssvc: Snr execution is deny, because Download is running now
1	エラー	rupdssvc: DmSetRupdParam error
1	エラー	rupdssvc: BeginTransmission error = [エラーコード]
1	エラー	rupdssvc: An error occurred while uncompress one patch before execution.
1	エラー	rupdssvc: An error occurred while uncompress one patch before execution. UnicastInstance:: An error occurred while uncompress one patch before execution.
1	エラー	rupdssvc: Failed to reboot of the client.
1	エラー	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) The client is under execution.

イベント ID	種類	説明
1	エラー	host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) Cannot connect event object.:(formatted message text is below) xxxxxx
1	エラー	rupdssvc: StopTransmission error ClientID = 「ClientID」, UUID = 「UUID」, MAC = 「MAC」
1	エラー	ServerListenThread::CreateSocket failed, GetLastError() = [エラーコード], , service will be quit
1	エラー	ServerListenThread::Set TerminateEvent, GetLastError() = [エラーコード], service will be quit
1	エラー	rupdssvc:An error occurred while executing file on remote host by scenario.
1	エラー	ErrorCode:02000703 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) Remote update client service cannot Unicast transmission.
1	エラー	rupdssvc: An error occurred while check one patch's rely-on file/registry item when snr execution.
1	エラー	host: ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) An error occurred while beginning unicast on remote host.
1	エラー	host: ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) An error occurred while executing file on remote host. A file cannot be executed when a remote host starts next time. The writing to a file failed. filename=filename
1	エラー	ErrorCode:0x02000C04 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) An error occurred while executing file on remote host. This file cannot be executed. command= XXX
1	エラー	host: ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: File type Package is not supported before DPM6.100.
0	情報	Received SERVICE_CONTROL_STOP from SCM.
1	エラー	DmWolMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmWolMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	memory allocation error sts = xxx
1	エラー	create thread error sts = xxx
1	エラー	DmWolMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmRupdMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmRupdMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmRupdProgRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmRupdProgDelete() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx

イベント ID	種類	説明
1	エラー	DmRupMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmAutoUpgradeExec() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	scenario initialize get scenario data MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start rupdate progress error MAC : STS = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	Scenario start error because the Backup folder does not exist. MAC=xxx, SNRFile=xxx, Folder=xxx
1	エラー	scenario start write shared memory MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	Scenario start error because the image file does not exist. MAC=xxx, SNRFile=xxx, File=xxx
1	エラー	DmSnrStartInit() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	scenario linux create config MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	configfile not found filename = xxxxxx
1	エラー	update module create dir error = xxx
1	エラー	update module file copy error from : to : sts = xxxxxx : xxxxxx : xxx
1	エラー	DmSnrStopInfo() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	BACKUP/RESTORE DLL Load Error xxx
1	エラー	BACKUP/RESTORE DLL Load Error SetStopBackupRestoreClient
1	エラー	BACKUP/RESTORE DLL Load Error ClearStopBackupRestoreClient
1	エラー	BACKUP/RESTORE DLL Load Error ClearBackupRestoreStatus
1	エラー	Pipe CreateFile error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	ICMP DLL Load Error xxx
1	エラー	ICMP DLL Load Error IcmpCreateFile
1	エラー	ICMP DLL Load Error IcmpCloseHandle
1	エラー	ICMP DLL Load Error IcmpSendEcho
1	エラー	Read xxxxxx.xml to get package base info error.
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetBladeLocation_BL()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetLANConfigurationParameters_BL2()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetChassisStatus_BL2()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMChassisControl_BL2()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetLANConfigurationParameters_BL()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetChassisStatus_BL()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMChassisControl_BL()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMChassisIdentify_BL()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMResetBlade()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetSdrRepositoryStatus()
1	エラー	DmICMBPowerCtl() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx

イベント ID	種類	説明
1	エラー	DmICMBGetPowerSts() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmICMBMacChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmICMBGetLocationEx() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmICMBGetMacInfoEx() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmCoExtICMB() Memory allocation error. sts = xxx
1	エラー	registry value not found value name = PingTimeOut
1	エラー	scenario boot count write MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start _rmdir error FolderName : Sts = フォルダ名 : xxx
1	エラー	DmSnrExeChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmChgSnrMax() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrMaxChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmWolMemClr() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	Memory Allocation Error. Sts = xxx
1	エラー	DmSnrReportWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrReportRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrReportDel() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSetScenarioOpport() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmGetScenarioOpport() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmGetScenarioArchtect() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSetScenarioEnd() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	Memory Allocation Error = xxx
1	エラー	DmSetRupdParam allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx.
1	エラー	pHSAlias allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx.
1	エラー	pFolderName allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx.
1	エラー	pCommandLine allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx.
1	エラー	scenario multicast section not found MAC : SEC = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario multicast tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario multicast tag data not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	DmSetRupdParam allocation error = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario hotfix execflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario pp execflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario hotfix rebootflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx

イベント ID	種類	説明
1	エラー	scenario PP rebootflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario hotfix unicasflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario PP unicasflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	DmSetRemoteUpdateParam allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx.
1	エラー	socket initialize error sts = xxx
1	エラー	socket create error sts = xxx
1	エラー	bind error sts = xxx
1	エラー	PostNO = xxxxx
1	エラー	message send error sts = xxx
1	エラー	gethostbyname error = xxx
1	エラー	DmClosePkgShrMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmAddUsePkg() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDelUsePkg() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmGetPkgStatus() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmGetCurrentSnrNumber() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmCreateMutex() error = XXX
1	エラー	can not get PC name from tblDPMClient MAC : xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	DmTimeOutSnr() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	Starting process of the computer failed when execute scenario MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	DmTimeOutWol() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	Starting process of the computer failed MAC = xxx
1	エラー	DmSnrPowerCtrl() DmGetPowerStsEx error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx
1	エラー	DmSnrPowerCtrl() DmPowerOffSnr error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx
1	エラー	DmSnrPowerCtrl() DmRupdSendData error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx
1	エラー	DmSnrPowerCtrl() DmWakeOnLanSnr error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx
1	エラー	DmSetClientData Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	DmCreateInstutl Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	DmInitRuncmd Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx
1	エラー	DmCreateInstutl Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	DmCreateUnattend Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	send pipe data error sts = xxx
1	エラー	DmSetAgentUpgradeParam allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx
1	エラー	connect error HOST : STS = PCName : xxx
1	エラー	DmPowerOnMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmPowerOnMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx

イベント ID	種類	説明
1	エラー	DmSetPowerOnMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmReSetPowerOnMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmCheckPowerOnMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmShutdownMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmShtdMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmUpdShtdMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDelShtdMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmWriteShtdError() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	IPChgInfoWrite Pipe CreateFile error
1	エラー	IPChgInfoWrite Failed to Write PIPE_MESSAGE
1	エラー	IPChgInfoWrite Failed to Write CLIENT_CHG_INFO
1	エラー	Failed to Update Client Information because some related MAC has been used by other machine.
1	エラー	DmDIMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDIMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDIMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDIMemRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDIMemReadEx() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDownloadLock() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDownloadUnlock() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	Named Pipe: Call CreateFile error = DmAuSetSendData() : xxx
1	エラー	DmAutoDownloadExec(): remote update service data send error = xxx
1	エラー	DmDownloadExecStop(): remote update service data send error = xxx
1	エラー	Pipe CreateFile error = DmDownloadSendData() : xxx
1	エラー	DmAuMemMapping() error sts = xxx
1	エラー	DmDIMemMapping() error sts = xxx
1	エラー	DmCreatePkgShrMem() error sts = xxx
1	エラー	DmAurInit() error sts = xxx
1	エラー	DmAuMemFree(): Failed to Free AU Shared Memory, error = xxx
1	エラー	DmDIMemFree(): Failed to Free DL Shared Memory, error = xxx
1	エラー	DmClosePkgShrMem(): Failed to Free PKG Shared Memory, error = xxx
1	エラー	DmAurFree(): Failed to free resource, error = xxx
1	エラー	DmGetHotFixPath: HotFixDir is not in DPM(PTM) product's registry

イベント ID	種類	説明
1	エラー	DmGetHotFixPath: PPSDir is not in DPM(PTM) product's registry
1	エラー	DmAuMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmAuMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmShrMemMapping() error code = xxx
1	エラー	DmPowerOnClt() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	remote update service data send error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario report write error MAC : SNR = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxxxxx
1	エラー	DmTimeOutFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmTimeOutFreeIpf() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	Scenario TimeOut Free SetEvent Error Sts = xxx
1	エラー	Remote Power On TimeOut Free SetEvent Error Sts = xxx
1	エラー	DmSnrMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrMemBoot() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	target is power on state = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	DmSnrMemDelete() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	Scenario start error because the disk info of scenario file is not match with lbr file. MAC=xxx, SNRFile=xxx, File=xxx
1	エラー	GetProcAddress failed while locating PxeMgr_Init. Error = 「エラーコード」
1	エラー	PxeMgr_Init() error
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmGetDhcpMode. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmListenFromBootpcThread. Error = 「エラーコード」
1	エラー	Read Registry(DHCPServerLessMode) failed. Error = 「エラーコード」
1	エラー	_beginthreadex failed during DLL initialization. Error = 「エラーコード」
1	エラー	LoadLibraryEx failed while loading pxemgr.dll. Error = 「エラーコード」
1	エラー	LoadLibraryEx failed while loading DmShared.dll. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmShared_Init. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmDBExitProcess. Error = 「エラーコード」
1	エラー	LoadLibraryEx failed while loading DpmUtils.dll Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating PmWriteJSLog. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DpmUtils_Init. Error = 「エラーコード」
1	エラー	Failed to initialize DmUtils. Error = 「エラーコード」
1	エラー	Create CPxeDebug Error insufficient memory Error
1	エラー	DHCPServerLessMode WaitForSingleObject() Error: 「エラーコード」

イベント ID	種類	説明
1	エラー	Unable to initialize WinSOCK
1	エラー	There is no valid IP address.
1	エラー	Error creating DGRAM socket: 「xx」, line# 「xx」 in File 「ファイル名」
1	エラー	Socket Error while attempting to set reuse addr option: Error= 「エラーコード」
1	エラー	Error 「エラーコード」 creating Datagram socket
1	エラー	Error 「エラーコード」 while binding Socket on Port=xx, IP=xx-xx-xx-xx
1	エラー	Unable to create the GetDomaininfo Thread.
1	エラー	Error 「エラーコード」 in Socket select call
1	エラー	WinSock error 「エラーコード」 on UDP recvfrom() on Port 67
1	エラー	PxeService is being stopped because of the UDP read error
1	エラー	WinSock error 「エラーコード」 on UDP recvfrom() on Port 4011
1	エラー	_beginthreadex failed while receiving packet on port 4011. The packet has been lost. Error = 「エラーコード」
1	エラー	LoadParsingDlls: Failed to find Dll Path or Function Name for 「DLL名」.
1	エラー	LoadParsingDlls: Failed to load Dll Library for 「DLL名」.
1	エラー	LoadParsingDlls: Failed to map Function Name for 「DLL名」.
1	エラー	LoadParsingDlls: Failed to initialize parser DLL for 「DLL名」.
1	エラー	LoadParsingDlls: Failed to find any parsing Dlls.
1	エラー	exception occurred at DmReadCLF, not BootIP[RetVal:xx]
1	エラー	Unable to create socket Error= 「エラーコード」
1	エラー	Socket Error while binding DHCP Socket: xx, Port=67, IP=xx-xx-xx-xx
1	エラー	sendto() to client 「クライアント IP」 failed with error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmGetNbpPath. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmReadCLF. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmMacToCliID. Error = 「エラーコード」
1	エラー	DmShared_Init() error
1	エラー	HeapAlloc failed for NBP path buffer.
1	エラー	HeapAlloc failed while dealing with PXE request(request entry creation).
1	エラー	CreateEvent failed while (request entry event). Error = 「エラーコード」
1	エラー	_beginthreadex failed for delay deletion thread. Error = 「エラーコード」
1	エラー	HeapAlloc failed while creating new scenario stop entry.
1	エラー	Failed to stop the scenario as the result of DmWriteErrorFlag call. MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	DmSnrReportWrite() failed, failed to report the scenario error. MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	Exception occurred during DmWriteErrorFlag call. ExceptionCode = 「エラーコード」
1	エラー	Exception occurred during DmSnrReportWrite call. ExceptionCode = 「エラーコード」

イベント ID	種類	説明
1	エラー	LoadLibraryEx failed while loading hardware.dll Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating HardWare_Init. Error = 「エラーコード」
1	エラー	HardWare_Init() error
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmGetScenarioKind. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmScenarioStartEx. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmGetGroupID. Error = 「エラーコード」
1	エラー	Error cannot allocate data buffer for DmGetEntryCacheData(DM_BINL_INBOUND_DATA)
1	エラー	Error reset request data is null(DM_BINL_OUTBOUND_DATA)
1	エラー	Error cannot allocate MAC address: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
1	エラー	Error cannot allocate client list structure(DM_CLIENT_BOOT_DATA): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
1	エラー	Invalid NbpIndex was found: NbpIndex= XX MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
1	エラー	Error cannot read database: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」
1	エラー	Error cannot create TimeoutThread: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
1	エラー	Error cannot change scenario flag in database to ErrorCode: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」
1	エラー	scenario flag in database is unknown code XX MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
1	エラー	Error cannot get target information from database: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
1	エラー	Error cannot get NBPfile path: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」
1	エラー	Error NbpFile is not exist.(ファイル名): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」
1	エラー	Error cannot clear scenario flag in database: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
1	エラー	Error cannot allocate backup nbpfilename buffer(ENTRY_DATA)
1	エラー	Error create timeout event: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」
1	エラー	Error create event for exit TimeoutThread: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」
1	エラー	Error cannot create thread(DmCliTimeoutInstance): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」
1	エラー	Error cannot allocate MAC address buffer(for TimeoutThread): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
1	エラー	Error cannot new MAC address and Scenario buffer(for TimeoutThread):

イベントID	種類	説明
		MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
1	エラー	Error : Target MAC address broken.(TimeoutThread):
1	エラー	Error Unknown value was returned from the wait function.
1	エラー	Error Unknown value was returned from the wait function.(in CleanupThread):
1	エラー	Error cannot get forceskip.ini path: Code- 「エラーコード」
1	エラー	Error cannot allocate client list structure(DM_SCENARIO_BOOT_DATA): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
1	エラー	Error Failed of Reading ScenarioFile Or Osdata.ini: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
1	エラー	Error the client ID is 0.MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
1	エラー	Error cannot update database: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」
1	エラー	Can't find this client in database: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」
1	エラー	Error cannot rename Linux configuration file: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」
1	エラー	Error cannot get Arp.dat path: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」
1	エラー	Error cannot open ARP: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」
1	エラー	Error cannot get client.dat path: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」
1	エラー	Error cannot get type of partition specified.: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「タイプ」
1	エラー	Error cannot read scenario file: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」
1	エラー	Error happened while get KernelID : MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」
1	エラー	Error cannot allocate buffer(DM_BINL_INBOUND_DATA) MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
1	エラー	Error cannot create RequestToAgentThread: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」
1	エラー	Error cannot create thread(DmSnrTimeoutInstance): MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code- 「エラーコード」
1	エラー	Timeout error and stop run scenario. No response from target: MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
1	エラー	The call of DmGetScenarioOpport API went wrong(Return=xx): ClientID(xx)
1	エラー	There is no response from an Agent: ClientID(xxx)

イベント ID	種類	説明
1	エラー	The requested file access denied. file = XX IoError = 0xXX
1	エラー	The requested file could not be opened. file = XX IoError = 0xXX
1	エラー	No slot is empty to process this client's request
1	エラー	Base working directory for M/TFTP services is not defined. The MTFTP service is stopping.
1	エラー	Unable to setsockopt for SO_REUSEADDR, Error= 「エラーコード」
1	エラー	Unable to bind to socket on port XX, Error= 「エラーコード」
1	エラー	WSAAsyncSelect() failed with Error= 「エラーコード」 . [XX]
1	エラー	PxeMftftp is terminating due to error 「エラーコード」 , 「エラーコード」
1	エラー	It became an error from the registry by reading of a value. LINE xx
1	エラー	It became an error by initialization of WinSock. Error: 「エラーコード」 , Line:xx
1	エラー	It became an error by SetTcpAsyncSock(). Error: 「エラーコード」 Line: xx
1	エラー	It became an error by reception of data. Error: 「エラーコード」 Line: xx
1	エラー	It became an error by transmission to BootPc. Error: 「エラーコード」 Line: xx.
1	エラー	It became an error by creation of Socket which communicates with BootPc. Error:エラーコード Line:XXXX
1	エラー	ErrorCode:0x03000001 The MAC address or IP address is all 0x00.
1	エラー	ErrorCode:0x03000002 It failed in reading database.
1	エラー	ErrorCode:0x03000004 The scenario is not allocated.
1	エラー	ErrorCode:0x03000005 It failed in DmGetScenarioKind().
1	エラー	ErrorCode:0x03000006 The scenario is wrong. Please confirm whether it is a unit backup scenario or unit unicast restore scenario.
1	エラー	ErrorCode:0x03000007 remote update is being executed.
1	エラー	ErrorCode:0x03000008 remote power on is making an error.
1	エラー	ErrorCode:0x03000009 The state is an error.
1	エラー	ErrorCode:0x0300000a It failed in the bootfile request
1	エラー	ErrorCode:0x0300000b It failed in the acquisition of group id.
1	エラー	ErrorCode:0x0300000c

イベント ID	種類	説明
		It failed in the scenario execution beginning.
1	エラー	ErrorCode:0x0300000d It failed in reading scenario file.
1	エラー	ErrorCode:0x0300000e The flag of database is wrong.
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmGetPortShareMemory. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating PmUtilsExit. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating PxeMgr_Exit. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating GetCliCleanupThreadHandle. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating GetSnrCleanupThreadHandle. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating CloseCliCleanupThreadHandle. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating CloseSnrCleanupThreadHandle. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmTermSharedDll. Error = 「エラーコード」
1	エラー	SendServerIP_ACK failed to alloc pucDhcpPacket.
1	エラー	SendServerIP_ACK end. Unable to create socket Error= 「エラーコード」
1	エラー	SendServerIP_ACK Socket Error while attempting to set reuse addr option: Error= 「エラーコード」
1	エラー	SendServerIP_ACK Socket Error while binding DHCP Socket: xx, Port=67, IP=xx-xx-xx-xx
1	エラー	BINL_INFO(tid: 「スレッド ID」 ,xid: 「TransactionID」),xx-xx-xx-xx-xx-xx, 「クライアント IP」 ,SendServerIP_ACK: Socket error 「エラーコード」 while setting broadcast option: .
1	エラー	SendServerIP_ACK: sendto() to client 「クライアント IP」 failed with error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmSleepBeforeBind. Error = 「エラーコード」
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmGetClientIDByUUIDAndMultiMac. Error = 「エラーコード」
1	エラー	SendServerIP_ACK_onPort67 failed to alloc pucDhcpPacket.
1	エラー	SendServerIP_ACK_onPort67 end. Unable to create socket Error= 「エラーコード」
1	エラー	SendServerIP_ACK_onPort67 Socket Error while attempting to set reuse addr option: Error= 「エラーコード」
1	エラー	SendServerIP_ACK_onPort67 Socket Error while binding DHCP Socket: 「エラーコード」 , Port=xx, IP=xx-xx-xx-xx
1	エラー	BINL_INFO(tid: 「スレッド ID」 ,xid: 「TransactionID」),xx-xx-xx-xx-xx-xx, 「クライアント IP」 ,SendServerIP_ACK_onPort67: Socket error 「エラーコード」 while setting broadcast option: .
1	エラー	SendServerIP_ACK_onPort67: sendto() to client 「クライアント IP」 failed with error = 「エラーコード」
1	エラー	ERROR: SetBindStatus() failed, 「エラーコード」
1	エラー	host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) DmGetScenarioKind() Return FALSE. value is 「エラーコード」 . (Scenario: 「シナリオ名」)
1	エラー	host : 管理対象マシン名(MAC アドレス) The scenario had failed before the backup/restore ended.

イベント ID	種類	説明
		There might be a problem with network connection or the setting on the client computer. Please execute the scenario again after confirming the setting. (Scenario: 「シナリオ名」)
1	エラー	カーネル情報ファイル(kinf_xxx.inf)の VMID か VMVersion が不正です。 カーネル情報ファイルを修復して、以下のサービスを再起動してください。 -DeploymentManager API Service
1	エラー	Timeout error and stop run scenario. The backup/restore service did not start to transmit the image data.
1	エラー	Because the PXE Service is running in Auto Deploy OS mode, machines outside the Auto Deploy group cannot execute scenario.
0	情報	Received SERVICE_CONTROL_STOP from SCM.

イベントソース : ftsvc

イベント ID	種類	説明
1	エラー	ft: ERROR: WSASStartup failed,xxx,xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: gethostbyname failed,xxx,xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: socket failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: connect failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: argument error, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: HeapAlloc failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Message size too long, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: SendDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: unexpected opcode xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Failed to search folder, Path = xxx
1	エラー	ft: ERROR: CreateEvent failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ERROR: CreateFile failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ERROR: GetFileSizeEx failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ERROR: SetFileTime failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: CloseFile Failed
1	エラー	ft: ERROR Packet Information xxx
1	エラー	ft: ERROR: _stat failed(xxx-xxx), xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: bind failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: CheckSum data disagree
1	エラー	ft: ERROR: CheckSum type disagree
1	エラー	ft: ERROR: CloseHandle failed, xxx, xxx:xxx:xxx

イベント ID	種類	説明
1	エラー	ft: ERROR: CreateEvent failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: CreateFolder failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: CreateRecvFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: CreateRecvFile failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Download file disagree
1	エラー	ft: ERROR: Download file size disagree, (xxx/xxx)
1	エラー	ft: ERROR: Download file time set failed
1	エラー	ft: ERROR: Failed to construct checksum, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Failed to get FileTransferRoot from registry, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Failed to search folder, Path = xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Failed to search folder, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: folder not found, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: HeapAlloc failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: listen failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: memory error xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Message size too long, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: OpenSendFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: OpenSendFile failed, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: OpenVerifyFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Packet Size too large, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: parameter error, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Path length unexpected, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: ReadSendFile failed, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Received unexpected BlockSize = xxxxxxxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Received unexpected object xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Root folder not found, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: SendDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: server path too long, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: SetTimeRecvFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: socket failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Specified block number exceeds the last block number, ullExpBlockNumber == xxx, LastBlockNumber == xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: unexpected opcode xxxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: WriteRecvFile failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: WSAEventSelect failed, xxx, xxx:xxx:xxx

イベント ID	種類	説明
0	エラー	SetServiceStatus
0	エラー	StartServiceCtrlDispatcher failed.
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: memory allocation error for root path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: failed to receive packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: memory allocation error for received client path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: unexpected object in ReceivePacket->FileInfo.IsDirectory(ディレクトリ識別フラグ) [00000000-00000000]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別. [00000000-00000000]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: failed to construct checksum, linftc.c:エラー箇所:XXX XX XXXX. [00000000-不定値]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: failed to open file , Path == ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: failed to write file. (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: failed to close file. (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: download file data size is ignored (実際にダウンロードしたサイズ/ファイルサイズ) [00000000-00000000]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftc: ERROR: transfer failed [00000000-00000000]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line

イベント ID	種類	説明
		linftc: ERROR: failed to set attribute (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: memory allocation error for root path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: failed to receive packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: memory allocation error for received client path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別. [00000000-00000000]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: failed to construct checksum, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX. [00000000-エラー番号]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: failed to open file , Path == ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: failed to read file. (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: failed to construct checksum, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX. [00000000-00000000]
1	エラー	ft: ERROR Packet Information Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line linftcu: ERROR: Specified block number exceeds the last block number, ullExpBlockNumber == 管理サーバに送信予定のブロック番号, LastBlockNumber == 最終ブロック番号, linftcu.c: エラー箇所:XXX XX XXXX [00000000-00000000]
1	エラー	ft: ERROR: Failed to search folder, Path = ..¥ドライブファイル名,
1	エラー	ft: ERROR: Failed to search folder, Path = ..¥PleaseCheckTheFolder(FD-Linux¥tools),
1	エラー	GetProcAddress failed while locating DmSleepBeforeBind. Error = 「エラーコード」
1	エラー	ft: ERROR: Failed to search folder, Path = ..¥ProcDiskdeviceUdevLstError,
1	エラー	File Download Failed. File Name:ファイルパス, Client Mac: xx-xx-xx-xx-xx-xx.
1	エラー	File Upload Failed. File Name:ファイルパス, Client Mac: xx-xx-xx-xx-xx-xx.
1	情報	Received SERVICE_CONTROL_STOP from SCM.

イベントソース : schwatch

イベント ID	種類	説明
2	エラー	schwatch service: PackageDownTimerWatch() Failed to create object instance, ErrorCode = XX
2	エラー	PatchDownTimerWatch() Patch Download Time is invalid.
2	エラー	schwatch: PatchDownTimerWatch() Call DmAutoDownloadStart() return NG, error = XX
2	エラー	GetRegTimeSet: DmReadOption error, dwRetCode = XX
2	エラー	SetEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	DelEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	EventSnrMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SetEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	DelEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	EventPonMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SetEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	DelEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	EventShtMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create SortEventSnrThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create SortEventPonThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create SortEventShtThread error = XX
2	エラー	SortEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SortEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SortEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	EventSnrMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	EventPonMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	EventShtMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	schwatch: power on skipped because scenario already started ClientID = XX
2	エラー	schwatch: power off skipped because scenario already started ClientID = XX
2	エラー	schwatch: power on skipped because already power on UUID = XX, MAC = YY

イベント ID	種類	説明
2	エラー	schwatch: power off skipped because already power off UUID = XX, MAC = YY
2	エラー	schwatch: Memory Allocation Error = XX
2	エラー	schwatch: Create PowerOnAction error = XX
2	エラー	schwatch: Create PowerOffAction error = XX
2	エラー	schwatch: Failed Load DmShared.dll error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get FNC_YY address error = XX
2	エラー	SchCreateMutex() error = MUTEX_XX
2	エラー	SchSnrMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SchPonMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SchShtMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SchSnrMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SchPonMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SchShtMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create TimerReviseThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create SchTimerWatch error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create WaitMsgThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create PatchDownTimerWatch error=XX
2	エラー	schwatch: CreateNamedPipe error = XX
2	エラー	schwatch: ConnectNamedPipe error = XX
2	エラー	schwatch: WaitForMultipleObjects error = XX
2	エラー	schwatch: ReadParamThread create error = XX
2	エラー	schwatch: Pipe ReadFile error = XX, line = XX.
2	エラー	schwatch: DmHeapAlloc Failed error = XX, line =XX.
2	エラー	schwatch: Event Data Format error. cSep not found. line = XX.
2	エラー	schwatch: Event Data Format error. Client count is zero or non-number. line =XX.
2	エラー	schwatch: Event Data Format error = XX, line = XX.
2	エラー	schwatch: Delete Event Data error = XX, clientID=XX, line = XX.
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create EventSnrThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create EventPonThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create EventShtThread error = XX
2	エラー	schwatch: Create Event error Sts = XX
2	情報	Received SERVICE_CONTROL_STOP from SCM.

【SystemMonitor 性能監視】

イベントソース : SystemMonitorPerformanceService

イベント ID	種類	説明
1	情報	性能監視サービスを開始しました。 Version: 5.17.0.0
2	情報	性能監視サービスを停止しました。 Version: 5.17.0.0
3	情報	性能監視サービスを一時停止しました。
4	情報	性能監視サービスを再開しました。
5	エラー	性能監視サービス開始中にエラーが発生しました。
6	エラー	性能監視サービス停止中にエラーが発生しました。
7	エラー	性能監視サービス一時停止中にエラーが発生しました。
8	エラー	性能監視サービス再開中にエラーが発生しました。
9	情報	マシン machine から接続していたユーザ(アカウント:domain¥account)がログアウトしました。
10	エラー	監視対象マシン machine には、性能情報:title(カテゴリ名:category、インスタンス名:instance、カウンタ名:counter)について収集できる性能データはありません。
11	エラー	監視対象マシン machine の性能データ(タイトル:title、カテゴリ名:category、インスタンス名:instance、カウンタ名:counter)収集に失敗しました。
12	エラー	データベース(Server:Server¥Instance、DataBase:DataBase)への接続に失敗しました。
13	エラー	データベースの更新に失敗しました。
14	エラー	データ初期化に失敗しました。
15	エラー	データベースの参照に失敗しました。
16	警告	性能監視サービスの設定保存に失敗しました。次回起動時は以前の設定を読み込みます。
17	警告	性能監視サービスの設定読み込みに失敗しました。初期設定値を読み込みます。
18	エラー	マシン machine からのユーザ(アカウント: domain¥account)のログオンは失敗しました。
19	エラー	監視対象マシン machine にアクセスできません。
20	エラー	デバッグログ初期化処理に失敗しました。
21	エラー	デバッグログ終了処理に失敗しました。
22	情報	マシン machine からユーザ(アカウント:domain¥account)がログオンしました。
23	エラー	アカウントが不明なユーザの接続がありました。
24	エラー	終了処理でエラーが発生しました。
25	エラー	エラー処理中にエラーが発生しました。
26	エラー	内部エラー:message
27	エラー	接続中(Uri:uri)の管理コンソールが見つかりません。
28	エラー	保存期間を過ぎた性能データの削除に失敗しました。
29	エラー	復旧できない異常を検出したので性能監視サービスを停止します。
30	エラー	SystemProvisioning を利用できません。

イベント ID	種類	説明
31	エラー	SystemProvisioning の構成情報反映中にエラーが発生しました。
32	エラー	グループ group(SystemProvisioning グループパス:pvmGroupPath)の性能情報'performanceInformationTitle'(統計方法:statisticalMethod)が、異常値(value)になりました。
33	エラー	マシン machine の性能情報'performanceInformationTitle'が、異常値(value)になりました。
34	警告	グループ group(SystemProvisioning グループパス:pvmGroupPath)の性能情報'performanceInformationTitle'(統計方法:statisticalMethod)が、警告値(value)になりました。
35	警告	マシン machine(SystemProvisioning パス: pvmPath)の性能情報'performanceInformationTitle'が、警告値(value)になりました。
36	情報	グループ group(SystemProvisioning グループパス:pvmGroupPath)の性能情報'performanceInformationTitle'(統計方法:statisticalMethod)が、異常値(value)から回復しました。
37	情報	マシン machine(SystemProvisioning パス: pvmPath)の性能情報'performanceInformationTitle'が、異常値(value)から回復しました。
38	情報	グループ group(SystemProvisioning グループパス:pvmGroupPath)の性能情報'performanceInformationTitle'(統計方法:statisticalMethod)が、警告値(value)から回復しました。
39	情報	マシン machine(SystemProvisioning パス: pvmPath)の性能情報'performanceInformationTitle'が、警告値(value)から回復しました。
40	エラー	性能情報(タイトル:title)に対象マシン(マシン名:machine)OS に対応する指定がありません。
41	エラー	監視対象マシン machine の性能データ(タイトル:title、リソース:resource、測定対象:target、性能指標:indicator)収集に失敗しました。
42	エラー	SystemProvisioning への通報に失敗しました。
43	エラー	性能情報(タイトル:Title)指定が不正です。
44	情報	SystemProvisioning の構成情報反映を完了しました。
45	情報	マシン machine と既に接続しています(共有リソース: resource)。性能データ収集に既存の接続を利用します。
46	エラー	マシン machine との接続切断(共有リソース: resource)に失敗しました。
47	情報	グループ group にマシン server を追加しました。
48	情報	グループ group からマシン machine を削除しました。
49	情報	マシン machine をグループ group1 からグループ group2 へ移動しました。
50	情報	マシン machine の設定を変更しました。
51	エラー	マシン machine がアクセスエラー状態になりました。
52	情報	マシン machine がアクセスエラー状態から回復しました。
53	情報	グループ group を追加しました。
54	情報	グループ group を削除しました。
55	情報	グループ group の設定を変更しました。
56	情報	収集データ設定を変更しました。
57	情報	しきい値監視設定を変更しました。
58	情報	環境設定を変更しました。
62	警告	マシン machine の性能データ(タイトル:title)が存在しません。マシン machine の性能データを除いて、時刻 time におけるグループ group の統計計算を実行しました。

イベント ID	種類	説明
63	警告	性能データ収集期間(time1 - time2)内にマシン machine の性能データ(タイトル:title)の収集を完了できませんでした。
64	エラー	デバッグログの出力処理に失敗しました。
65	警告	SystemProvisioning の構成反映対象ではないノード node について通報しました。
66	エラー	監視対象マシン:machine との接続にエラーが発生しました。
67	警告	データベースサイズが 警告値 warningSizeGB を超えました。現在のサイズは currentSizeGB です。
69	情報	監視対象マシン machine の性能情報(タイトル:title)について、データの収集を成功しました。
70	警告	性能データ(マシン:machine、タイトル:title、リソース:resource、測定対象:target、性能指標:indicator)の算出に失敗しました。
71	情報	マシン machine のデータ収集を一時停止しました。
72	情報	マシン machine のデータ収集を再開しました。
73	情報	グループ group のデータ収集を一時停止しました。
74	情報	グループ group のデータ収集を再開しました。
75	警告	性能データ(マシン:machine、タイトル: title、カテゴリ:category、インスタンス:instance、カウンタ:counter)の算出に失敗しました。
76	情報	<p>マシンの性能データ収集経路によって、出力するメッセージが違います。各収集経路のメッセージは、以下の通りです。</p> <ol style="list-style-type: none"> Windows マシン(.NET Framework 経由) マシン(machine)は、Windows OS 経由の性能データ収集が回復しました。 Hyper-V サーバ(WMI 経由) マシン(machine)は、Windows WMI 経由の性能データ収集が回復しました。 Windows マシン(リモートユーザスクリプト経由) マシン(machine)は、リモートスクリプト経由の性能データ収集が回復しました。 Linux マシンと KVM サーバ マシン(machine)は、Linux OS 経由の性能データ収集が回復しました。 VMware ESXi サーバ マシン(machine)は、VMware ESXi 経由の性能データ収集が回復しました。 VMware ESXi 仮想マシン VMware ESXi(VMserver)経由の性能データ収集が回復しました。 Hyper-V/KVM 上の仮想マシン(SystemProvisioning 経由) SystemProvisioning(SystemProvisioning)経由の性能データ収集が回復しました。
77	エラー	<p>マシンの性能データ収集経路によって、出力するメッセージが違います。各収集経路のメッセージは、以下の通りです。</p> <ol style="list-style-type: none"> Windows マシン(.NET Framework 経由) マシン(machine)は、Windows OS 経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。 Hyper-V サーバ(WMI 経由) マシン(machine)は、Windows WMI 経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。 Windows マシン(リモートユーザスクリプト経由) マシン(machine)は、リモートスクリプト経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。

イベント ID	種類	説明
		<p>4. Linux マシンと KVM サーバ マシン(machine)は、Linux OS 経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。</p> <p>5. VMware ESXi サーバ マシン(machine)は、VMware ESXi 経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。</p> <p>6. VMware ESXi 仮想マシン VMware ESXi(VMserver)経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。</p> <p>7. Hyper-V/KVM 上の仮想マシン(SystemProvisioning 経由) SystemProvisioning(SystemProvisioning)経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。</p>
78	エラー	グループ group(SystemProvisioning グループパス:pvmGroupPath)の性能情報 'performanceInformationTitle' (統計方法:statisticalMethod)が、異常値(value)になりました。SystemProvisioning に[イベント区分]eventcategory [イベント] event で通報しました。
79	エラー	マシン machine の性能情報'performanceInformationTitle'が、異常値(value)になりました。SystemProvisioning に[イベント区分]eventcategory [イベント] event で通報しました。
80	警告	グループ group(SystemProvisioning グループパス:pvmGroupPath)の性能情報 'performanceInformationTitle' (統計方法:statisticalMethod)が、警告値(value)になりました。SystemProvisioning に[イベント区分]eventcategory [イベント] event で通報しました。
81	警告	マシン machine の性能情報'performanceInformationTitle'が、警告値(value)になりました。SystemProvisioning に[イベント区分]eventcategory [イベント] event で通報しました。
82	情報	グループ group(SystemProvisioning グループパス:pvmGroupPath)の性能情報 'performanceInformationTitle' (統計方法:statisticalMethod)が、異常値(value)から回復しました。SystemProvisioning に[イベント区分]eventcategory [イベント] event で通報しました。
83	情報	マシン machine の性能情報'performanceInformationTitle'が、異常値(value)から回復しました。SystemProvisioning に[イベント区分]eventcategory [イベント] event で通報しました。
84	情報	グループ group(SystemProvisioning グループパス:pvmGroupPath)の性能情報 'performanceInformationTitle' (統計方法:statisticalMethod)が、警告値(value)から回復しました。SystemProvisioning に[イベント区分]eventcategory [イベント] event で通報しました。
85	情報	マシン machine の性能情報'performanceInformationTitle'が、警告値(value)から回復しました。SystemProvisioning に[イベント区分]eventcategory [イベント] event で通報しました。
86	エラー	監視対象マシン machine の性能データ(タイトル: title、実行文字列:executestring)収集に失敗しました。
88	エラー	SystemProvisioning の構成情報反映中にグループ(SystemProvisioning パス: pvmGroupPath)の情報反映がエラーになりました。
89	エラー	SystemProvisioning の構成情報反映中にディスクアレイ(SystemProvisioning パス: diskArrayPath)の情報反映がエラーになりました。
90	エラー	監視対象マシン machine には、性能情報: title(メトリックグループ:metricgroup、オブジェクト:object、カウンタ:counter)について収集できる性能データはありません。
91	エラー	監視対象マシン machine には、性能情報: title(リソース:resource、測定対象:target、性能指標: indicator)について収集できる性能データはありません。
110	エラー	スクリプト localscript による性能データ収集に失敗しました。

イベント ID	種類	説明
111	情報	スクリプト localscript による性能データ収集を成功しました。
112	エラー	スクリプト remotescrpt による監視対象 machine の性能データ収集に失敗しました。
113	情報	スクリプト remotescrpt による監視対象 machine の性能データ収集を成功しました。
114	エラー	SSH 接続経由の性能データ収集で使用する文字コード設定の読み込みに失敗しました。
115	エラー	SystemProvisioning の構成情報反映中にリソースプールの情報反映がエラーになりました。
116	エラー	監視対象リソースプール resourcePool の性能データ(タイトル:title)収集に失敗しました。
117	情報	監視対象リソースプール resourcePool の性能情報(タイトル:title)について、データの収集を成功しました。
126	エラー	SystemProvisioning の構成情報反映中に SigmaSystemCenter 管理オブジェクトの情報反映はエラーになりました。
127	エラー	SigmaSystemCenter 管理オブジェクトの統計情報の収集に失敗しました。
128	情報	SigmaSystemCenter 管理オブジェクトの統計情報の収集に成功しました。

イベントソース : SystemMonitorPerformanceConsole

イベント ID	種類	説明
75	情報	管理サーバ Server と接続しました。
76	情報	管理サーバ Server との接続を切断しました。
77	エラー	管理サーバ Server との接続/切断中にエラーが発生しました。
84	エラー	内部エラー:message
85	情報	管理コンソールを起動しました。
86	情報	管理コンソールを終了しました。
89	エラー	管理コンソールの通信処理初期化に失敗しました。管理コンソール情報設定を変更してください。
90	エラー	管理サーバ server と管理コンソールマシンの時差が minutes 分を超えています。

【ESMPRO/ServerManager】

イベントソース : ESM Alert Service

イベント ID	種類	説明
1	エラー	Winsock エラーです。エラーコード:[%d]
1	エラー	Windows API のエラーです。エラーコード:[%d]
1	エラー	アラートログファイルの修復に失敗しました。(メモリが不足しています)
1	エラー	アラートログファイルの修復に失敗しました。(エラーコード:[%d])
1	エラー	ポートはすでに他のアプリケーションで使用されています。

イベントID	種類	説明
1	エラー	初期化処理(nveEventWaitOpenEx)にてエラーが発生しました。(Error=%d)
2	警告	Winsock エラーです。エラーコード:[%d]
2	警告	Windows API のエラーです。エラーコード:[%d]
2	警告	アラートログファイルの書き込みに失敗しました。(エラーコード:[0x%x])
2	警告	メモリが不足しています。
2	警告	アラートログ自動保存ファイルの書き込みに失敗しました。エラーコード:[0x%x]
3	情報	アラートログファイルを修復しました。
3	情報	サービスが停止するため %d 件のアラートを破棄しました。

イベントソース : DmiEventWatcher

イベントID	種類	説明
1	エラー	Winsock エラーです。エラーコード:[%d]
1	エラー	Windows API のエラーです。エラーコード:[%d]
1	エラー	ESM Alert Service との通信が切断されました。¥r¥nDMI Event Watcher Service を終了します。
1	エラー	ESM Alert Service が起動していません。¥r¥nDMI Event Watcher Service を終了します。
1	エラー	メモリが不足しています。
1	エラー	ESM Alert Service との通信に失敗しました。¥r¥nDMI Event Watcher Service を終了します。
2	警告	メモリが不足しています。
2	警告	アラートログファイルの書き込みに失敗しました。(エラーコード:[0x%x])
2	警告	アラートログ自動保存ファイルの書き込みに失敗しました。エラーコード:[0x%x]

イベントソース : ESMBaseService

イベントID	種類	説明
1	エラー	アラート再送用ファイルを初期化します。
1	エラー	文法エラー
1	エラー	指定したキーワードが不正です。
1	エラー	指定したファイルが通常ファイルではありません。
1	エラー	Windows API のエラーです。
1	エラー	ファイルのオープンに失敗しました。
1	エラー	データがありません。
1	エラー	トークンの数が多すぎます。
1	エラー	クォーテーション("または")が閉じていません。
1	エラー	指定したマネージャ名が不正です。
1	エラー	メモリ容量が足りません。
1	エラー	指定したソケットのポート番号が不正です。

イベントID	種類	説明
1	エラー	数値が大きすぎます。
1	エラー	指定した次のマネージャが不正です。
1	エラー	数値が小さすぎます。
1	エラー	リモートマネージャへのルーティング情報が設定されていません。
1	エラー	ディレクトリの作成に失敗しました。
1	エラー	ファイルのオープンに失敗しました。
1	エラー	指定したコンポーネントタイプが不正です。
1	エラー	ファイルフォーマットが不正です。
1	エラー	C RunTime Error です。
1	エラー	指定したコンポーネントはすでに登録されています。
1	エラー	指定したリモートマップ名が不正です。
1	エラー	指定したコンポーネント名が不正です。
1	エラー	ディレクトリの作成に失敗しました。
1	エラー	ローカルグループの取得に失敗しました。
1	エラー	長さが不正です。
1	エラー	指定したファイルが通常ファイルではありません。
1	エラー	パス名が長すぎます。
1	エラー	指定したファイルはディレクトリではありません。
1	エラー	指定した関係タイプが不正です。
1	エラー	指定した関係はすでに登録されています。
1	エラー	コンポーネントの数が多すぎます。
1	エラー	指定した AMIB のタイプが不正です。
1	エラー	top マップが存在しません。
1	エラー	関係情報を変更できませんでした。
2	警告	SNMP TRAP ポート(UDP)でバインドできませんでした。 以後、UDP による SNMP TRAP メッセージを受信することはできません。
2	警告	SNMP TRAP ポート(IPX)でバインドできませんでした。 以後、IPX による SNMP TRAP メッセージを受信することはできません。

イベントソース : esmsmlog

イベントID	種類	説明
1	エラー	初期化に失敗しました。排他制御でタイムアウトしました。%1
2	エラー	初期化に失敗しました。イベントの作成ができません。%1
3	エラー	ファイルオープンに失敗しました。%1
4	エラー	ファイルポインタの移動に失敗しました。%1
5	エラー	新規ファイル作成に失敗しました。%1
6	エラー	新規ディレクトリ作成に失敗しました。%1
7	エラー	ファイル検索に失敗しました。%1

イベントID	種類	説明
8	エラー	次のファイル検索に失敗しました。%1
9	エラー	ファイル書き込みに失敗しました。%1
10	エラー	ファイルクローズに失敗しました。%1
11	エラー	ファイルの削除に失敗しました。%1
12	エラー	ファイル情報取得に失敗しました。%1
13	エラー	書き込み処理に失敗しました。排他制御でタイムアウトしました。%1
14	エラー	イベントのリセットに失敗しました。%1

イベントソース : ESMSMWSX

イベントID	種類	説明
1	警告 エラー	API: %1 でエラーが発生しました。 %2
2	エラー	NVBASE の初期化に失敗しました。 %1
3	警告 エラー	NVAPI: %1 でエラーが発生しました。 %2
4	エラー	メモリ不足です。
5	警告	ESM Base Service と通信できなくなりました。

イベントソース : EsmTrapRedirection

イベントID	種類	説明
100	情報	EsmTrapRedirection サービスがインストールされました。
101	情報	EsmTrapRedirection サービスが削除されました。
102	エラー	EsmTrapRedirection サービスは削除できませんでした。
103	エラー	サービス制御ハンドラの登録に失敗しました。
104	エラー	サービスの初期化に失敗しました。
105	情報	サービスが開始しました。
106	エラー	サービスは不明な要求を検出しました。
108	情報	サービスは停止しました。
110	警告	宛先 %1 のインターネットアドレスへの変換に失敗しました。
111	警告 エラー	NV API(%1)のエラーです。%2
112	警告	定義ファイルのオープンに失敗しました。
113	警告	領域の確保に失敗しました。メモリ不足の可能性があります。
114	警告 エラー	Socket API(%1)のエラーです。%2
115	警告	iconv(%1)のエラーです。%2

イベント ID	種類	説明
116	警告	%1 へのコード変換に失敗しました。
117	警告	新しい設定を読み込むことができません。変更前の設定に従って送信します。
118	情報	新しい設定を読み込みました。変更後の設定に従って送信します。
119	警告	AMIB(%1)の取得に失敗しました。%2
120	警告	自局アドレス(%1)に対して SA 互換形式が指定されています。トラップ転送処理の無限ループが発生するため、自局アドレスへの送信設定を無視します。