

# Symantec System Recovery 2013

## リカバリディスク起動時のドライバ対応一覧表

本書は Symantec System Recovery 2013 にて、システムドライブの復元を行う際に必要となるディスクコントローラ及び、ネットワークドライバがリカバリディスクに含まれているかを確認した結果一覧の表となります。

本書にて、確認結果を表す内容は以下の通りとなります。

OK	製品添付のリカバリディスクにて、そのままご利用いただけます。
NG	該当のデバイスのドライバは、製品添付のリカバリディスクに含まれておらず、追加が必要なドライバもベンダーより提供されておりません。したがって、リカバリディスクから該当デバイスを認識することが不可能な為、リカバリディスクを利用したリストアを行うことができません。

### 【注意事項】

- 本書にて、結果が記載されていないデバイスをご利用いただく場合には、お客様にて実際のリカバリディスクからの起動を行い、デバイスにアクセスできるかどうかの検証を行っていただきますようお願いいたします。
- 本書は、Symantec System Recovery 2013(SPなし)から Symantec System Recovery 2013 SP1 までのリカバリディスクに含まれるドライバの確認済み機種一覧となります。Symantec System Recovery 2013 SP1 までのリカバリディスクから起動する場合のドライバは Windows Server 2012(64bit)用のドライバを使用しています。
- 本書にて、確認結果が ”OK” となっている場合でも、リカバリディスクから起動するとドライバが自動認識されず、デバイスにアクセスできないことがあります。この場合には、リカバリディスクから起動した後、[ホーム]→[ドライバのロード]から該当ドライバをロードして、デバイスにアクセスできるかどうかご確認ください。なお、ロードするドライバは、Express サーバに添付されているEXPRESSBUILDER のメディア内から Windows Server 2012(64bit)用のドライバを入手してください。また、ロードするドライバは、リカバリディスク上から認識可能な場所に格納してある必要がございますので、外付け HDD 等の外部媒体に格納して利用してください。

確認済みの機種は以下の通りとなります。機種毎にリンク設定されていますので、ご利用いただく機種のリンク先にてドライバの確認をお願いいたします。

**Express 5800 シリーズ (\*は新規追加機種です)**

<u>1</u>	<u>T110d</u>	<u>17</u>	<u>R110e – 1M</u>
<u>2</u>	<u>T110e – M</u>	<u>18</u>	<u>R110f – 1E</u>
<u>3</u>	<u>T110f – E</u>	<u>19</u>	<u>R110g – 1E</u>
<u>4</u>	<u>T110f – S</u>	<u>20</u>	<u>R120d – 1E</u>
<u>5</u>	<u>T110g – E</u>	<u>21</u>	<u>R120d – 2E</u>
<u>6</u>	<u>T110g – S</u>	<u>22</u>	<u>R120d – 1M</u>
<u>7</u>	<u>T120d</u>	<u>23</u>	<u>R120d – 2M</u>
<u>8</u>	<u>T120e</u>	<u>24</u>	<u>R120e – 1E</u>
<u>9</u>	<u>GT110e</u>	<u>25</u>	<u>R120e – 2E</u>
<u>10</u>	<u>GT110e – S</u>	<u>26</u>	<u>R120e – 1M</u>
<u>11</u>	<u>GT110f</u>	<u>27</u>	<u>R120e – 2M</u>
<u>12</u>	<u>GT110f – S</u>	<u>28*</u>	<u>R120f – 1M</u>
<u>13</u>	<u>GT110g</u>	<u>29*</u>	<u>R120f – 2M</u>
<u>14</u>	<u>GT110g – S</u>	<u>30*</u>	<u>R140e – 4</u>
<u>15</u>	<u>R110d – 1M</u>	<u>31</u>	<u>E120d – 1</u>
<u>16</u>	<u>R110e – 1E</u>	<u>32</u>	<u>E120e – M</u>

## 1.Express 5800 T110d

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
N8103-149	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	オンボード	—	OK
N8103-150	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-151	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-152	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
—	—	—	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK

## 2.Express5800 T110e - M

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-168	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-172	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-173	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
N8103-174	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
—	—	—	N8104-145	Intel 82580	OK

### 3.Express5800 T110f - E

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-149	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-150	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-151	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
N8103-167	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
N8103-171	LSI MegaRAID SAS 9240-8i	OK	—	—	—

### 4.Express5800 T110f - S

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-149	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-150	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
N8103-151	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
N8103-167	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	—	—	—
N8103-171	LSI MegaRAID SAS 9240-8i	OK	—	—	—

※ CPU 冷却方式については、空冷と水冷で対応状況に違いはありません。

## 5.Express 5800 T110g - E

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-168	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-171	LSI MegaRAID SAS 9240-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-172	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
N8103-173	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
N8103-174	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	—	—	—

## 6.Express 5800 T110g - S

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-168	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-171	LSI MegaRAID SAS 9240-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
N8103-172	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
N8103-173	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	—	—	—
N8103-174	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	—	—	—

※ CPU 冷却方式については、空冷と水冷で対応状況に違いはありません。

## 7.Express 5800 T120d

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
N8103-149	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	オンボード	—	OK
N8103-150	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-151	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-152	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
—	—	—	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK

## 8.Express5800 T120e

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-161	LSI MegaRAID SAS 9286CV-8e	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-168	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-172	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
N8103-173	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
N8103-174	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-145	Intel 82580	OK

## 9.Express 5800 GT110e

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-149	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-150	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
N8103-151	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	—	—	—

## 10.Express 5800 GT110e - S

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-149	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-150	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
N8103-151	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	—	—	—

## 11.Express5800 GT110f

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-149	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-150	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
N8103-151	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
N8103-171	LSI MegaRAID SAS 9240-8i	OK	—	—	—

## 12.Express 5800 GT110f - S

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-149	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-150	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
N8103-151	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
N8103-167	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	—	—	—
N8103-171	LSI MegaRAID SAS 9240-8i	OK	—	—	—
N8103-G171	LSI MegaRAID SAS 9240-8i	OK	—	—	—

※ CPU 冷却方式については、空冷と水冷で対応状況に違いはありません。

### 13.Express5800 GT110g

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-171	LSI MegaRAID SAS 9240-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-G171	LSI MegaRAID SAS 9240-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
N8103-172	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
N8103-173	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	—	—	—
N8103-174	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	—	—	—

### 14.Express5800 GT110g - S

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-171	LSI MegaRAID SAS 9240-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-G171	LSI MegaRAID SAS 9240-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
N8103-172	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK

※ CPU 冷却方式については、空冷と水冷で対応状況に違いはありません。

## 15.Express 5800 R110d - 1M

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-149	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-150	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-151	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
N8103-152	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
N8103-160	LSI MegaRAID SAS 9285-8e	OK	N8104-145	Intel 82580	OK

## 16.Express5800 R110e - 1E

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
N8103-149	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	オンボード	—	OK
N8103-150	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-151	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-152	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK

## 17.Express 5800 R110e - 1M

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-161	LSI MegaRAID SAS 9286CV-8e	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-168	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-172	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
N8103-173	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
N8103-174	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-145	Intel 82580	OK

## 18.Express 5800 R110f - 1E

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-149	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-150	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-151	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
N8103-152	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-145	Intel 82580	OK
N8103-160	LSI MegaRAID SAS 9285-8e	OK	—	—	—
N8103-171	LSI MegaRAID SAS 9240-8i	OK	—	—	—

## 19.Express 5800 R110g - 1E

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-161	LSI MegaRAID SAS 9286CV-8e	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-168	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-171	LSI MegaRAID SAS 9240-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
N8103-172	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
N8103-173	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-145	Intel 82580	OK
N8103-174	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	—	—	—

## 20.Express5800 R120d - 1E

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
N8103-149	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	オンボード	—	OK
N8103-150	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-151	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-152	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
—	—	—	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK

## 21.Express5800 R120d - 2E

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
N8103-149	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	オンボード	—	OK
N8103-150	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-151	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-152	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
—	—	—	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK

## 22.Express5800 R120d - 1M

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
N8103-149	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	オンボード	—	OK
N8103-150	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-151	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-152	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
—	—	—	N8104-135	Broadcom BCM5718	OK
—	—	—	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK

## 23.Express5800 R120d - 2M

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
N8103-149	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	オンボード	—	OK
N8103-150	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-151	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-152	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
—	—	—	N8104-135	Broadcom BCM5718	OK
—	—	—	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK

## 24.Express 5800 R120e - 1E

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-161	LSI MegaRAID SAS 9286CV-8e	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-168	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-172	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
N8103-173	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
N8103-174	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-145	Intel 82580	OK

## 25.Express 5800 R120e - 2E

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	OK	オンボード	—	OK
N8103-161	LSI MegaRAID SAS 9286CV-8e	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-168	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-172	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
N8103-173	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
N8103-174	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-145	Intel 82580	OK

## 26.Express 5800 R120e - 1M

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
N8103-168	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	オンボード	—	OK
N8103-172	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-173	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-174	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
—	—	—	N8104-135	Broadcom BCM5718	OK
—	—	—	N8104-136	Broadcom BCM57810	OK
—	—	—	N8104-137	Broadcom BCM57810	OK
—	—	—	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
—	—	—	N8104-145	Intel 82580	OK

## 27.Express 5800 R120e - 2M

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
N8103-168	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	オンボード	—	OK
N8103-172	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-173	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-174	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
—	—	—	N8104-135	Broadcom BCM5718	OK
—	—	—	N8104-136	Broadcom BCM57810	OK
—	—	—	N8104-137	Broadcom BCM57810	OK
—	—	—	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
—	—	—	N8104-145	Intel 82580	OK

## 28.Express5800 R120f - 1M

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	※1	N8104-145	Intel 82580	※2
N8103-176	LSI MegaRAID SAS 9362-8i	OK	N8104-148	Intel 82599ES 10 Gigabit Ethernet Controller	※3
N8103-177	LSI MegaRAID SAS 9362-8i	OK	N8104-149	Broadcom NetXtreme II BCM57810S	OK
N8103-178	LSI MegaRAID SAS 9362-8i	OK	N8104-150	Broadcom BCM5718	OK
N8103-179	LSI MegaRAID SAS 9380-8e	OK	N8104-151	Broadcom BCM5718	OK
—	—	—	N8104-152	Broadcom BCM5719	OK
—	—	—	N8104-153	Intel Ethernet Controller X540	※4
—	—	—	N8104-154	Broadcom BCM5719	OK
—	—	—	N8104-155	Intel Ethernet Controller X540	※5

※1 オンボード RAID は使用不可です。

※2 N8104-145 は Windows Server 2012 では未サポートです。

※3 N8104-148 は Windows では未サポートです。

※4 N8104-153 は現時点では未サポートです。

※5 N8104-155 は現時点では未サポートです。

## 29.Express5800 R120f - 2M

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
オンボード	—	※1	N8104-145	Intel 82580	※2
N8103-176	LSI MegaRAID SAS 9362-8i	OK	N8104-148	Intel 82599ES 10 Gigabit Ethernet Controller	※3
N8103-177	LSI MegaRAID SAS 9362-8i	OK	N8104-149	Broadcom NetXtreme II BCM57810S	OK
N8103-178	LSI MegaRAID SAS 9362-8i	OK	N8104-150	Broadcom BCM5718	OK
N8103-179	LSI MegaRAID SAS 9380-8e	OK	N8104-151	Broadcom BCM5718	OK
—	—	—	N8104-152	Broadcom BCM5719	OK
—	—	—	N8104-153	Intel Ethernet Controller X540	※4
—	—	—	N8104-154	Broadcom BCM5719	OK
—	—	—	N8104-155	Intel Ethernet Controller X540	※5

※1 オンボード RAID は使用不可です。

※2 N8104-145 は Windows Server 2012 では未サポートです。

※3 N8104-148 は Windows では未サポートです。

※4 N8104-153 は現時点では未サポートです。

※5 N8104-155 は現時点では未サポートです。

### 30.Express5800 R140e - 4

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
N8103-7001	LSI MegaRAID SAS 9286CV-8e	OK	N8104-7128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-7168	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-7132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-7173	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-7133	Broadcom BCM5719	OK
—	—	—	N8104-7138	Broadcom BCM5718	OK

### 31.Express5800 E120d - 1

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
N8103-149	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	オンボード	—	OK
N8103-150	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-151	LSI MegaRAID SAS 9267-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-152	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
—	—	—	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK

## 32.Express5800 E120e - M

ディスクコントローラ			ネットワーク		
型番	名称	結果	型番	名称	結果
N8103-161	LSI MegaRAID SAS 9286CV-8e	OK	オンボード	—	OK
N8103-168	LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i (with CV)	OK	N8104-128	Broadcom NetXtreme II BCM57711 10G SFP+ Dual Port	OK
N8103-172	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-132	Broadcom BCM5718	OK
N8103-173	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-133	Broadcom BCM5719	OK
N8103-174	LSI MegaRAID SAS 9272-8i	OK	N8104-138	Broadcom BCM5718	OK
—	—	—	N8104-141	Broadcom BCM5718	OK
—	—	—	N8104-142	Broadcom BCM57810	OK
—	—	—	N8104-143	Broadcom BCM57810	OK
—	—	—	N8104-145	Intel 82580	OK