

【イベントログ一覧】ESMPRO/UPSManager 用

イベントソース名:APCPBEEAgent

ID	種類	メッセージ	説明
1001	情報	ESMPRO/UPSManager サービスを起動しました。	ESMPRO/UPSManager サービス起動時に記録されます。
1002	情報	ESMPRO/UPSManager サービスの停止要求が発生しました。サービスを終了します。	サービスマネージャによって、ESMPRO/UPSManager サービスが停止された時に記録されます。
1003	情報	スレーブサーバ(****)にシャットダウン要求を行ないました。	マルチサーバ構成による運用時、スレーブサーバ(サーバ名)にシャットダウン要求を行なった時に記録されます。
1004	警告	ESMPRO/UPSManager マルチサーバエージェントのライセンスが不足しています。ライセンス管理モジュールからライセンス処理を行ってください。	マルチサーバ構成による運用時、ESMPRO/UPSManager マルチサーバエージェントのライセンスが不足している時に記録されます。ESMPRO/UPSManagerのマニュアルを参照し、ESMPRO/UPSManager マルチサーバエージェントのライセンスを登録してください。
1005	エラー	PowerChute Serial Shutdownがインストールされておりません。 ESMPRO/UPSManager サービスは正常に動作することができません。	PowerChute Serial Shutdown for Businessがインストールされていない時に記録されます。ESMPRO/UPSManager を一度アンインストールし、PowerChute Serial Shutdownエージェントをインストールしてから、ESMPRO/UPSManagerを再インストールしてください。
1101	情報	ESMPRO/UM マルチサーバエージェント サービスを起動しました。	ESMPRO/UM マルチサーバエージェント サービス起動時に記録されます。
1102	情報	ESMPRO/UM マルチサーバエージェント サービスの停止要求が発生しました。サービスを終了します。	サービスマネージャによって、ESMPRO/UM マルチサーバエージェント サービスが停止された時に記録されます。
1103	情報	マスタサーバ(****)からのシャットダウン要求を受け付けました。サーバのシャットダウン処理を開始します。	マスタサーバ(IPアドレス)から、シャットダウン要求を受け取った時に記録されます。