

SFP/SFP+/QSFP+オプション対応表

●標準搭載ポート

		レイヤ2スイッチ									レイヤ3スイッチ								
		S800E ^{※1}	S1000G ^{※2}	S2110P-I	S3100 ^{※3} / S3300 ^{※4}	S3400F ^{※20}	S4100G ^{※5}	S5200GT ^{※6}	S5224GP-4X	S5300 ^{※7}	S5400 ^{※8}	S3710P	S3800-BS ^{※9} / S3800 ^{※10}	S5500GT-4X2Q ^{※11}	S5500GT-4X1C ^{※12}	S5524GP-4X1C ^{※14}	S5828T	S5900 ^{※13}	S8832QP
100BASE-FX	100BASE-FX SFP	-	○	-	○	-	-	-	○ ^{※14}	○ ^{※14}	-	○	-	-	-	-	-	-	-
1000BASE-T	1000BASE-T SFP	○ ^{※15}	○	○	-	○ ^{※21}	○ ^{※16}	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{※14}	○	○ ^{※17}	-
1000BASE-SX	1000BASE-SX SFP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{※17}	-
1000BASE-LX	1000BASE-LX SFP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{※17}	-
1000BASE-ZX	1000BASE-ZX-LR SFP	○	○	○	○	○	-	-	○ ^{※14}	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{※17}	-
	1000BASE-ZX-VR SFP	○	○	○	○	○	-	-	○ ^{※14}	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{※17}	-
1000BASE-BX	1000BASE-BX10-D SFP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{※17}	-
	1000BASE-BX10-U SFP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{※17}	-
	1000BASE-BX40-D SFP	○	○	○	○	○	-	-	○ ^{※14}	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{※17}	-
	1000BASE-BX40-U SFP	○	○	○	○	○	-	-	○ ^{※14}	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{※17}	-
10GBASE-SR	10GBASE-SR SFP+	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○ ^{※17}	-
10GBASE-LR	10GBASE-LR SFP+	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○ ^{※17}	-
10GBASE-ER	10GBASE-ER SFP+	-	-	-	-	-	-	-	○	○ ^{※18}	-	-	-	-	-	○	○ ^{※17}	-	
10GBASE-ZR	10GBASE-ZR SFP+	-	-	-	-	-	-	-	○	○ ^{※18}	-	-	-	-	-	○	○ ^{※17}	-	
40GBASE-SR4	40GBASE-SR4-QSFP+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○
40GBASE-LR4	40GBASE-LR4-QSFP+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○
10G銅線ケーブル	CAB-1M-SFP+	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○ ^{※17}	-
	CAB-3M-SFP+	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○ ^{※17}	-
40G銅線ケーブル	CAB-3M-QSFP+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○
	CAB-3M-QSFP+/4SFP+	-	-	-	-	-	SFP+のみ	SFP+のみ	SFP+のみ	SFP+のみ	-	-	○	SFP+のみ	SFP+のみ	SFP+のみ	○ ^{※19}	QSFP+のみ	

●拡張カード

		S5300 ^{※7}	S5500GT-4X1C ^{※12} /S5524GP-4X1C		
		LS-SP2-T2	LSWM5SP2P2M	LSWM5SP8P8M	LSWM5QP2P
100BASE-FX	100BASE-FX SFP	-	-	-	-
1000BASE-T	1000BASE-T SFP	○	-	○	-
1000BASE-SX	1000BASE-SX SFP	○	-	○	-
1000BASE-LX	1000BASE-LX SFP	○	-	○	-
1000BASE-ZX	1000BASE-ZX-LR SFP	○	-	○	-
	1000BASE-ZX-VR SFP	○	-	○	-
1000BASE-BX	1000BASE-BX10-D SFP	○	-	○	-
	1000BASE-BX10-U SFP	○	-	○	-
	1000BASE-BX40-D SFP	○	-	○	-
	1000BASE-BX40-U SFP	○	-	○	-
10GBASE-SR	10GBASE-SR SFP+	○	○	○	-
10GBASE-LR	10GBASE-LR SFP+	○	○	○	-
10GBASE-ER	10GBASE-ER SFP+	○	○	○	-
10GBASE-ZR	10GBASE-ZR SFP+	-	○	○	-
40GBASE-SR4	40GBASE-SR4-QSFP+	-	-	-	○
40GBASE-LR4	40GBASE-LR4-QSFP+	-	-	-	○
10G銅線ケーブル	CAB-1M-SFP+	○	○	○	-
	CAB-3M-SFP+	○	○	○	-
40G銅線ケーブル	CAB-3M-QSFP+	-	-	-	○
	CAB-3M-QSFP+/4SFP+	SFP+のみ	SFP+のみ	SFP+のみ	QSFP+のみ

※1: S816EP, S824EP, S810EP-PW, S816EP-PW
 ※2: S1008GT-2G, S1016GT-4G, S1024GT-4G, S1048GT-4G, S1008GT-2G-PW, QX-S1016GT-4G-PW, S1024GT-4G-PW
 ※3: S3109TP, S3118TP, S3126TP
 ※4: S3309TP, S3318TP, S3326TP, S3318TP-PW, S3326TP-PW
 ※5: S4108GT-2G, S4116GT-4G, S4124GT-4G, S4148GT-4G, S4108GT-2G-PW, S4116GT-4G-PW, S4124GT-4G-PW, S4148GT-4G-PW
 ※6: S5224GT-4X, S5248GT-4X, S5224GT-4X-PW, S5248GT-4X-PW
 ※7: S5327P, S5351P
 ※8: S5448XP-4Q, S5432XT-8X2Q
 ※9: S3828TP-BS, S3852TP-BS
 ※10: S3828TP, S3852TP
 ※11: S5524GT-4X2Q, S5548GT-4X2Q
 ※12: S5524GT-4X1C, S5548GT-4X1C
 ※13: S5948GT-4X2Q, S5948XP-4Q, S5948XT-4Q
 ※14: SFP+ポートでは未サポート
 ※15: S810EP-PWのみサポート
 ※16: S4124GT-4G-PWでは1000BASE-T SFP未サポート
 ※17: S5948XT-4Qでは未サポート
 ※18: S5448XP-4Qでは1~8番ポートのみサポート
 ※19: S5948XT-4QはQSFP+のみ
 ※20: S3408FT-2G, S3416FT-2G, S3424FT-4G, S3448FT-4G, S3408FT-2G-PW, S3416FT-4G-PW, S3424FT-4G-PW
 ※21: S3424FT-4G-PWでは1000BASE-T SFP未サポート