

※Windows Vista Service Pack 1,2/Windows 2008 Service Pack 2についての対応状況をまとめました。

以降、Windows Vista Service Pack 1,2/Windows Server 2008 Service Pack 2を総称して、「Vista/2008 SP1,2」と表記します。

■ 対象製品

- Windows Vista/Windows Server 2008をサポートしているWebSAM DeploymentManager全製品

※ DeploymentManager 5.1(REVISION 001)をご使用の場合は、「WebSAM DeploymentManager Ver5.1 アップデートモジュール」を適用いただくことにより、Windows Vista/2008 SP1,2に対応します。
「WebSAM DeploymentManager Ver5.1 アップデートモジュール」については、NECサポートポータル(有償)サイトで公開しています。
REVISIONは、製品CD-ROMのラベルに記載しています。
※ 詳細は、ソフトウェア添付のユーザーズガイドをご参照ください。

■ 起こりうる問題

■ DeploymentManager全製品 共通

- ファイアウォール機能を有効にすることで管理サーバと管理対象コンピュータ間の通信が出来なくなる。
- Webコンソールを使用する場合、ポップアップブロックによってWebコンソールが閉じる場合があります。

■ 対応方法

Windows Vista/2008 SP1,2に関する問題点を回避するには、Windows Server 2003 Service Pack1,2と同様の対応が必要です。

各製品のユーザーズガイド「応用編 付録 X Windows Server 2003 Service Pack 1、Service Pack 2対応」を参考にして、OS名・サービスパック名を適宜読み替えて作業してください。

※上記のXは、章番号が入ります。また、お使いのバージョンによって章番号及び、章タイトルが異なる場合があります。(以降の説明も同様です。)

※Windows Server 2008(Server Coreインストール)を管理対象コンピュータとする場合は、ユーザーズガイド「応用編 X.X Windows Server 2003 SP1を適用したコンピュータをDPMで管理する」は参照せずに、以下の手順を行ってください。

クライアントサービス for DPMで使用するポートを手動で開放してください。(ポートを開放する手順については、「[Windows Server 2008\(x64\)へのインストールガイド](#)」を参考にしてください。)

プロトコル	ポート番号
ICMP	8(Echo着信)
TCP	56000
UDP	56001
TCP	56010
TCP	56025

■ 注意事項

Windows Vista Service Pack 2/Windows Server 2008 Service Pack 2の仕様によりService Pack 2を適用する条件として、Service Pack 1が適用済みである必要があります。(サービスパック適用なしの環境にService Pack 2を適用できません。)

シナリオ実行によるService Pack 2の適用については、以下の1.にご注意ください。
自動更新による適用については、以下の1.と2.にご注意ください。

1. ユーザーズガイド「応用編 付録 X.X.X Windows Server 2003 SP1の登録」の手順でパッケージを作成する際に「依存情報」タブの「レジストリ条件」に以下を指定したパッケージを作成してください。

キーネーム:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

名前:CSDVersion

条件:存在する

2. 管理サーバーに複数のサービスパックのパッケージが登録されていると最新のサービスパックのパッケージを配信します。

サービスパックを適用していない管理対象コンピュータが存在する場合は、前述のService Pack 2の仕様により、適用されません。

サービスパックを適用していない管理対象コンピュータにService Pack 2を適用する場合は次の手順で配信してください。

- Service Pack 2のパッケージを未登録の場合

Service Pack 1を自動更新機能で配信してください。その後にService Pack 2を登録してください。

- Service Pack 2のパッケージを登録済みの場合

Service Pack 1をシナリオで配信してください。その後にService Pack 2は自動更新機能で配信されます。