

Backup Exec System Recovery 8.0 ドライバ対応一覧表

- ・本書は、Backup Exec System Recovery 8.0 にて、システムドライブの復元を行う際に必要となるディスクコントローラ/ネットワークのドライバが、リカバリディスクに含まれているかの検証結果の一覧表となります。
- ・本書にて、結果が“カスタム”とされているデバイスをご利用の場合は、お客様にて「ドライバダウンロード」の項目よりリンクされているURLにアクセスして、Windows Vista (32bit版)のドライバをダウンロードし、カスタムリカバリディスクを作成してください。
リカバリディスクの作成については、ユーザーズガイドの第3章「カスタム Symantec Recovery Disk CD の作成」をご参照ください。
- ・本書にまだ記載されていない本体装置・オプションをご利用の場合は、お手数ですが、お客様にて実際にリカバリディスクからの起動を行い、デバイスにアクセスできるかどうかの検証を行っていただけますようお願いいたします。
- ・表中の“名称”は、デバイスマネージャの一覧で表示される名称です。
- ・検証結果の記載の意味は以下のとおりとなります。
“OK”：デフォルトのリカバリディスクで、アクセスが可能です。
“カスタム”：適切なドライバを使用してカスタムリカバリディスクを作成することでアクセスが可能です。
“NG” 適切なドライバが存在せず、アクセスできません。
- ・最終更新日 2010/02/05

EXPRESS5800 シリーズ

モデル		ディスクコントローラ			ネットワーク			補足
機種	N型番	名称	検証結果	ドライバダウンロード	名称	検証結果	ドライバダウンロード	
EXPRESS5800/120Rh-1	N8100-1396	LSI Logic MegaRAID SAS 8708EM2 [N8103-116]	カスタム	URL	Intel PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration	OK	-	
EXPRESS5800/120Rh-1	N8100-1396	LSI Logic MegaRAID SAS 8708EM2 [N8103-117]	カスタム	URL	Intel PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration	OK	-	
EXPRESS5800/120Rj-2	N8100-1410	LSI Logic MegaRAID SAS 8708EM2 [N8103-116]	カスタム	URL	Intel PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration	OK	-	
EXPRESS5800/110Ge-S	N8100-1465Y	LSI Logic Embedded MegaRAID	カスタム	URL	Intel 82566DM-2 Gigabit Network	カスタム	URL(※1)	
Express5800/110EI	N8100-1433	LSI Logic Embedded MegaRAID	カスタム	URL	Intel PRO/1000 PL Network connection	OK	-	
					Intel 82566DM-2 Gigabit Network	カスタム	URL(※1)	

本書にて、結果がカスタムとされているデバイスをご利用の場合は、お客様にて「ドライバダウンロード」の項目よりリンクされているURLにアクセスして、Windows Vista (32bit版)のドライバをダウンロードし、カスタムリカバリディスクを作成してください。

※1 ここでダウンロードできるモジュールは実行形式となりますが、ダブルクリックでは解凍できませんので、コマンドプロンプトを開いてダウンロードモジュールの格納されているフォルダに移動し、以下のコマンドを実行してください。
 <ダウンロードしたモジュール名> /s /e /f <解凍先としたいフォルダの絶対パス>

また、解凍先のフォルダには複数のドライバが存在しますがカスタムリカバリディスクへの追加が必要となるのは、e1e6032.sysとなります。

iStorageNS シリーズ

モデル		ディスクコントローラ			ネットワーク			補足	
機種	N型番	名称	検証結果	ドライバダウンロード	名称	検証結果	ドライバダウンロード		
iStorage NS27P	NF8100-162 NF8100-163 NF8100-164	LSI Logic Embedded MegaRAID	カスタム	URL	Intel 82566DM-2 Gigabit Network Connection	カスタム	URL(※1)		
iStorage NS48P	NF8100-159 NF8100-160 NF8100-161	LSI Logic MegaRAID SAS 8708EM2	カスタム	URL	Intel PRO/1000 PL Network connection	OK	-		
					Intel 82566DM-2 Gigabit Network Connection	カスタム	URL(※1)		
iStorage NS470	NF8100-158	LSI Logic MegaRAID SAS 8708EM2	カスタム	URL	Intel PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration	OK	-		
iStorage NS250	NF8100-139 NF8100-140 NF8100-152 NF8100-153 NF8100-154	Promise Super Trak EX8350/EX8300 Controller	OK	-	Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet	OK	-		
iStorage NS49P	NF8100-168 NF8100-169 NF8100-170	Promise Super Trak EX SAS RAID Controller	カスタム	URL	Intel 82566DM-2 Gigabit Network Connection	カスタム	URL(※1)		
					Intel PRO/1000 PL Network connection	OK	-		

本書にて、結果がカスタムとされているデバイスをご利用の場合は、お客様にて「ドライバダウンロード」の項目よりリンクされているURLにアクセスして、Windows Vista (32bit版)のドライバをダウンロードし、カスタムリカバリディスクを作成してください。

※1 ここでダウンロードできるモジュールは実行形式となりますが、ダブルクリックでは解凍できませんので、コマンドプロンプトを開いてダウンロードモジュールの格納されているフォルダに移動し、以下のコマンドを実行してください。
 <ダウンロードしたモジュール名> /s /e /f <解凍先としたいフォルダの絶対パス>

また、解凍先のフォルダには複数のドライバが存在しますが、カスタムリカバリディスクへの追加が必要となるのは、e1e6032.sysとなります。

オプション製品

ディスクコントローラ

N型番	名称	検証結果	ドライバダウンロード	補足
N8103-117	LSI Logic MegaRAID SAS 8708EM2	カスタム	URL	
N8103-116	LSI Logic MegaRAID SAS 8708EM2	カスタム	URL	

本書にて、結果がカスタムとされているデバイスをご利用の場合は、お客様にて「ドライバダウンロード」の項目よりリンクされているURLにアクセスして、Windows Vista (32bit版)のドライバをダウンロードし、カスタムリカバリディスクを作成してください。