

E23W・E27B・E22Uシリーズでは、Windows® 7、Windows® 8.1、Windows 10、Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2012 R2などの各種OS/通信ソフトウェア、ユーティリティなど、PC98-NXシリーズで利用できるソフトウェアが利用可能です。新機能の各OSサポートは、AT互換として継承する従来機能に対するサポートバージョンを表しますが、特定機能についてOSのサポートバージョンに制限がある場合はその制限に準じます。将来OSの機能強化により適合が変更される場合があります。

(○：サポート △：条件付使用可能 x：未サポート 無印：未確認)

項目	OS ※1		Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSP [日本語] (64bit版)		Windows® 7 Professional [日本語] (SP1:32bit/64bit版)		Windows® 7 Ultimate [英語] (SP1:32bit版)		Windows® 8.1 Pro (64bit版)	Windows Server® 2008 R2 (SP1:64bit版)	Windows Server® 2012 R2 (64bit版)
	インストール ※2	市販	インストール ※3	市販	インストール (32bit版) ※4	市販 (32bit/64bit版)	市販	市販	市販	市販	
本体		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
表示機能	グラフィックアクセラレータ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2画面表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○
PCM サウンド		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
入力装置	USB キーボード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	USB マウス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	USB 装置	△※6	△※6	△※6	△※6	△※6	△※6	△※6	△※6	△※6	△※6
シリアルインタフェース	CH1	115.2Kbps	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	CH2	115.2Kbps	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力機能	ACPI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Deep Sleep	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	省エネ対応 ディスプレイ制御	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	内蔵 HD モータ ON/OFF 機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シャットダウン機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	サスペンド/レジューム機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
セキュリティ	アドミニストレータパスワード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ユーザパスワード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	I/O ロック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハードディスクパスワード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ネットワーク	ネットワーク機能	CH1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		CH2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Remote Power ON 機能	CH1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		CH2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
拡張ドライブ ※7 ※8	DVD-ROM ドライブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DVD スーパーマルチドライブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ミラーリング ※7 (ミラーリングモデル)	ミラーリング機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ホットスワップ機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
添付アプリケーション (モデル共通)	Adobe® Reader®	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ソフトウェア RAS ツール ※9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
添付アプリケーション (UPS 機能付き電源搭載モデル)	UPS サポートソフト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オプション	増設 RAM ボード (4GB,DDR3 : FC-0E0MR-001)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	増設 RAM ボード (8GB,DDR3 : FC-0E0MR-002)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	RAS ボード (FC-UG-X009) ※9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LAN ボード (1000BAST-T/4ch/PCI-Ex4) (FC-UG-X019)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LAN ボード (1000BAST-T/1ch/PCI-Ex1) (FC-0E0LA-001)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LAN ボード (1000BAST-T/2ch/PCI-Ex4) (FC-0E0LA-002)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シリアルポート増設コネクタ (FC-0E0SR-001)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントアクセスドライブベアアダプタ (3.5 型対応) (FC-FA005/A)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントアクセスドライブベアアダプタ (2.5 型対応) (FC-0E0FA-001)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	固定ディスクドライブ (3.5 型 500GB) (FC-0E0HD-001)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SSD (2.5 型 100GB FC-0E0SD-001)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- ※1：ドライバ提供 OS は次の通りです。インストールに必要なドライバは、製品に添付のバックアップ Disc 媒体に格納されています。
[Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSP(64bit 日本語/英語)、Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 (32bit/64bit 日本語)、Microsoft® Windows® 7 Ultimate SP1 (32bit/64bit 英語)、Microsoft® Windows 8.1 Pro (64bit 日本語/英語)、Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard SP1 (64bit 日本語/英語)、Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard (64bit 日本語/英語)]
- ※2：E23Wには、Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSP High End (64bit版)、Internet Explorer® 11 をインストール。
E27B、E22UIには、Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSP Value(64bit版)、Internet Explorer® 11 をインストール。
- ※3：Microsoft® Windows® 7 Professional for Embedded Systems 日本語版 (Service Pack 1)、Internet Explorer® 11 をインストール。
- ※4：Microsoft® Windows® 7 Ultimate for Embedded Systems 英語版(Service Pack 1)、Internet Explorer® 11 をインストール。
- ※5：クローン表示となります。(拡張デスクトップ表示には対応していません。)
- ※6：各 USB 装置に添付されているドライバが当該 OS に適合していること。
- ※7：ご購入後構成を変更することはできません。
- ※8：光学系ドライブなしモデルを選択した場合、HDD または SSD が実装可能です。
- ※9：FC User Lounge (<http://jpn.nec.com/fcuser/>)より最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。