FC-P30X フリーセレクション

※フリーセレクションで提示している型番の単品購入はできません。

①～③は択一で選択。④はモデル選定後、ドライブ・ディスクを選択。⑤⑥は任意で選択。の順番でフリーセレクションより選択ください。

① フレームモデル〈CPU、保守受付期間を選択〉（択一で選択必須）

	P30Xシリーズ
CPU	Celeron® G6900E（2コア/2スレッド）
モデル	シングルディスク	ミラーリング
保守受付期間	FC-P30X-S1 標準	FC-P30X-S2 標準
	FC-P30X-L1 保守受付期間延長	FC-P30X-L2 保守受付期間延長

② プリインストールOS（択一で選択必須）

FC-1P2SS-003※2※3	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC（64bit 日本語版）
FC-1P2SS-013※2※4	Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024（64bit 日本語版）
FC-1P2SS-099※2※3	OS未添付（Windows 10用ドライバ提供）
FC-1P2SS-019※2※4	OS未添付（Windows 11用ドライバ提供）

③ メモリ※6（選択必須。最大4枚選択可能、混在は不可）

FC-1P2MR-008	8GB（8GB ×1）
FC-1P2MR-016	16GB（16GB ×1）

④ ディスク構成と拡張スロット※6

◆ NVMeドライブ搭載時［起動ドライブはNVMeドライブとなります（変更不可）］※7

NVMeドライブベイ		FC-1P2ND-001 シングルディスク M.2 SSD 100GB×1			
シングルディスクモデル※8	ドライブベイ1（選択なしも可能）	FC-1P2SD-001 シングルディスク SSD 240GB×1	FC-1P2SD-002 シングルディスク SSD 500GB×1	FC-1P2HD-001 シングルディスク HDD 1TB×1	選択なし
	ドライブベイ2（選択なしも可能）	FC-1P2SD-901 シングルディスク SSD 240GB×1	FC-1P2SD-902 シングルディスク SSD 500GB×1	FC-1P2HD-901 シングルディスク HDD 1TB×1	選択なし
ミラーリングモデル	ドライブベイ1・2（選択なしも可能）	FC-1P2SD-101 ミラーリング SSD 240GB×2	FC-1P2SD-102 ミラーリング SSD 500GB×2	FC-1P2HD-101 ミラーリング HDD 1TB×2	選択なし
拡張スロット※11		スロット固定、選択できません 拡張スロット#1：PCI Express（x16） 拡張スロット#2：NVMe SSDで占有			

◆ NVMeドライブ非搭載時

NVMeドライブベイ		選択なし			
シングルディスクモデル※8	ドライブベイ1（択一で選択必須、選択なしの選定不可）	FC-1P2SD-001 シングルディスク SSD 240GB×1	FC-1P2SD-002 シングルディスク SSD 500GB×1	FC-1P2HD-001 シングルディスク HDD 1TB×1	
	ドライブベイ2（選択なしも可能）	FC-1P2SD-901 シングルディスク SSD 240GB×1	FC-1P2SD-902 シングルディスク SSD 500GB×1	FC-1P2HD-901 シングルディスク HDD 1TB×1	選択なし
ミラーリングモデル	ドライブベイ1・2（択一で選択必須、選択なし不可）	FC-1P2SD-101 ミラーリング SSD 240GB×2	FC-1P2SD-102 ミラーリング SSD 500GB×2	FC-1P2HD-101 ミラーリング HDD 1TB×2	
拡張スロット※9（選択なしも可能）		FC-1P2PC-001 拡張スロット#1：PCI Express（x16） 拡張スロット#2：PCI Express（x4）	選択なし ※拡張スロット構成は本体購入後、変更不可		

⑤ 増設ボード※10（選択なしも可能）

FC-1P2LA-001	FC-1P2LA-003	選択なし
増設LANボード（1000BASE-T 1ch）（スロット#2 PCI-e×1接続）	増設LANボード（1000BASE-T 2ch）（スロット#2 PCI-e× 4接続）	

⑥ DisplayPort 変換コネクタ（最大3個選択可能、また選択なしも可能）

FC-1P2DP-001	FC-1P2DP-002	選択なし
DP-DVI変換コネクタ	DP-VGA変換コネクタ	

※2 ：Windows Server® は利用できません
※3 ：Windows 11は利用できません
※4 ：Windows 10は利用できません
※6 ：ディスク構成と拡張スロット構成は本体購入後、変更不可
※7 ：NVMe SSDを選択した場合、拡張スロットの構成は固定。
拡張スロット#1はPCI Express（x16）空き、拡張スロット#2はNVMe SSDで占有。
※8 ：本体購入後のミラーリング機能は追加不可
※9 ：スロット#1：PCI Express（x16）スロットには、CPU仕様によりグラフィックスアクセラレータおよびストレージデバイスのみ増設可能。
LANボードはスロット#2：PCI Express（×4）スロットのみ増設可能。NVMe SSDモデルの場合は増設不可。
※10：NVMeドライブ搭載、または NVMeドライブ非搭載かつ拡張スロット「選択なし」を選択した場合、増設ボードは選択不可

表1：メモリ構成（増設の場合も表に示す構成のみサポート）

		メモリ総容量			
		8GB	16GB		32GB
メモリ枚数［枚］	FC-1P2MR-008（容量8GB×1）	1	2	—	—
	FC-1P2MR-016（容量16GB×1）	—	—	1	2

※ ：装置本体に添付しています媒体（「リカバリDisc」「バックアップDisc」）ならびに保証書は再発行および販売不可
※ ：キーボード、マウスは未添付（オプション提供）

※：Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC（64bit）プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Entry（64bit 日本語版）、Internet Explorer® 11、Microsoft Edgeがインストールされています。アップグレード、ダウングレートはできませんのでご注意ください。なお、300GB 以下のディスクドライブご選択の場合、第2パーティションはありません。（第1パーティション：300GB（NTFS）【出荷時にはインストール済みソフトで約20GBを占有】、第2パーティション：残り（NTFS））
※：Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024（64bit）プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 Entry（64bit 日本語版）、Microsoft Edgeがインストールされています。アップグレード、ダウングレートはできませんのでご注意ください。なお、300GB 以下のディスクドライブ ご選択の場合、第2パーティションはありません。（第1パーティション：300GB（NTFS）【出荷時にはインストール済みソフトで約20GBを占有】、第2パーティション：残り（NTFS））