

# FC-R03T フリーセレクション

※フリーセレクションで提示している型番の単品購入はできません。

フレームモデル (択一で選択必須)	R03Tシリーズ							
	1WAYモデル				2WAYモデル			
	CPU				CPU			
	Xeon® Silver 4410Y ×1 2.00GHz (12コア/24スレッド)				Xeon® Silver 4410Y ×2 2.00GHz (24コア/48スレッド)			
修理保守 受付期間	FC-R03T-S1	標準	FC-R03T-L1	受付期間延長	FC-R03T-S2	標準	FC-R03T-L2	受付期間延長

  

プリインストール OS (択一選択)	FC-1R2SS-121	R03T 2WAYモデル用 Windows Server® IoT 2022 (64bit 日本語)
	FC-1R2SS-131	R03T 1WAYモデル用 Windows Server® IoT 2022 (64bit 日本語)
	FC-1R2SS-105	MIRACLE LINUX 9.0
	FC-1R2SS-199	未添付(ドライバ・添付ソフト提供)

  

RAID構成/ ディスク台数※1 (択一選択)	FC-1R2RA-001	シングルディスク [ディスク台数 1]	FC-1R2RA-053	RAID 5 [ディスク台数 4]
	FC-1R2RA-011	RAID 1 [ディスク台数 2]	FC-1R2RA-054	RAID 5 [ディスク台数 8]
	FC-1R2RA-012	RAID 1 + ホットスペア [ディスク台数 3]	FC-1R2RA-101	RAID 10 [ディスク台数 4]
	FC-1R2RA-051	RAID 5 [ディスク台数 3]	FC-1R2RA-102	RAID 10 [ディスク台数 8]
	FC-1R2RA-052	RAID 5 + ホットスペア [ディスク台数 4]		

  

ディスク種別 ※2※3 (択一、台数分を選択)	FC-1R2SD-001	NVMe SSD 960GB (960GB ×1)
	FC-1R2SD-002	NVMe SSD 3.8TB (3.8TB ×1)

  

メモリ ※4 (択一、必要数を選択)	FC-1R2MR-016	16GB (16GB×1)
	FC-1R2MR-064	64GB (64GB×1)

  

冗長電源 ※5 (択一選択)	FC-1R2PU-001	冗長化電源なし(電源×1) ※電源ユニット(2)はブラックカバー実装
	FC-1R2PU-002	冗長化電源あり(電源×2)

  

DVDドライブ (択一選択)	FC-1R2DR-001	DVD-ROMドライブ	FC-1R2DV-001	DVDスーパーマルチドライブ
	FC-1R2DB-009 ※6	非搭載(ブラックカバーのみ)		

  

増設拡張スロット ※7 (最大2つ選択可能)	FC-1R2PC-001 ※8	スロット #1 PCI Express (x16) スロット #2 1WAY:PCI Express (x4)、2WAY:PCI Express (x16)
	FC-1R2PC-002 ※9	スロット #6 PCI Express (×8)

  

拡張ボード ※10 (最大2つ選択可能、 指定スロットに 各1枚選択可能)	FC-1R2AS-001	RAS I/Oボード(スロット #3 PCI Express (x1) 接続)
	FC-1R2LA-001 ※11	増設LANボード(1000BASE-T 2ch) (スロット #6 PCI Express (x4) 接続)
	FC-1R2LA-002 ※11	増設LANボード(1000BASE-T 4ch) (スロット #6 PCI Express (x4) 接続)
	FC-1R2LA-003 ※11※12	増設LANボード(10GBASE-T 2ch) (スロット #6 PCI Express (x4) 接続)

- ※ 1:すべてのセレクションにRAIDカードを搭載。
- ※ 2:“RAID構成/ディスク種別”のディスク台数と同数を選択してください。
- ※ 3:同一RAID構成内は同一ディスク種別としてください。RAID構成は maxView™ で変更可能です。
- ※ 4:メモリは以下の組み合わせから選択してください。増設時を含めてサポート対象はこの組み合わせのみです。

メモリ		CPU 1WAYモデル					CPU 2WAYモデル				
		16GB	32GB	64GB	128GB	256GB	32GB	64GB	128GB	256GB	512GB
実装数 [枚]	FC-1R2MR-016 容量16GB×1	1	2	—	—	—	2	4	—	—	—
	FC-1R2MR-064 容量64GB×1	—	—	1	2	4	—	—	2	4	8

- ※ 5:ご購入後は“冗長化電源あり”に変更できません。
- ※ 6:ご購入後はDVDドライブを増設・変更できません。
- ※ 7:ご購入後は増設拡張スロットを追加・変更できません。
- ※ 8:スロット #1, #2が使用可能になります。
- ※ 9:スロット #6が使用可能になります。
- ※ 10:LANボードはオプション選択により増設可能ですが、合計ポート数によっては十分な転送速度が得られない場合があります。
- ※ 11:増設拡張スロットにて“FC-1R2PC-002(スロット #6)”を選択した場合に搭載可能。工場出荷時は1枚のみ増設可能。増設LANボードはRemote Power ONに未対応。
- ※ 12:“増設LANボード (FC-1R2LA-003)”はオプション増設を含めて1枚のみ搭載可能。

※Windows Server® IoT 2022 (64bit) プリインストールモデルには、Microsoft® Windows Server® IoT 2022 Standard (5CAL) (64bit版:日本語)、Internet Explorer® 11、Microsoft Edgeがインストールされています。なお、Service Packの削除およびアップグレード、ダウングレードはできません。追加CALが必要な場合は、Embedded CALをご利用ください。  
第1パーティション: 600GB (NTFS) 【出荷時にはインストール済みソフトで約20GBを占有】 第2パーティション: 残り (NTFS)

※LinuxプリインストールモデルのLinuxディストリビューションは、MIRACLE LINUX 9.0 (64bit版:Kernel 5.14.0)です。  
第1パーティション (EFIブートパーティション): 600MiB (efi) 第2パーティション (ブートパーティション): 1GiB (ext4)  
第3パーティション (swap): 8GiB (swap) 第4パーティション (Linux/ルート): 40GiB (ext4) 【出荷時にはインストール済みソフトで約5GiBを占有】  
残り: 未割当