■VMwareサポート状況　【Mシリーズ：x2e/x20】

※更新箇所はピンク塗りつぶし部分です。

※ 8ページの "サポート情報に関する留意事項" をご参照ください。

Rev.38 2026/10/30

VMware	I/F	model	NMP			SPS			VAAI	VASA	VVOL	SRM (SRA)	vROps
			MRU	Fixed	RR	MRU	Fixed	RR					
ESX 9.1 ESX 9.0	FC	M12e	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	–
		M120	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	–
		M320/320F	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	–
		M520	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	–
		M720/720F	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	–
	iSCSI	M12e											
		M120											
		M320/320F											
		M520											
		M720/720F											
	SAS	M12e											
		M120											
		M320											
ESXi 8.x	FC	M12e	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	○
		M120	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	○
		M320/320F	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	○
		M520	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	○
		M720/720F	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	○
	iSCSI	M12e	○	○	–	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	○
		M120	○	○	–	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	○
		M320/320F	○	○	–	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	○
		M520	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	○
		M720/720F	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	○
	SAS	M12e	○	–	–	5.0 (5.0.0)	–	5.0 (5.0.0)	○				○
		M120	○	–	–	5.0 (5.0.0)	–	5.0 (5.0.0)	○				○
		M320	○	–	–	5.0 (5.0.0)	–	5.0 (5.0.0)	○				○
ESXi 7.x	FC	M12e	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	–		○
		M120	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	○	○	○
		M320/320F	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	○	○	○
		M520	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	○	○	○
		M720/720F	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	○	○	○
	iSCSI	M12e	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	–		○
		M120	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	○	○	○
		M320/320F	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	○	○	○
		M520	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	○	○	○
		M720/720F	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	○	○	○
	SAS	M12e	○	–	○	4.0 (4.0.0)	–	4.0 (4.0.0)	○				○
		M120	○	–	○	4.0 (4.0.0)	–	4.0 (4.0.0)	○				○
		M320	○	–	○	4.0 (4.0.0)	–	4.0 (4.0.0)	○				○
ESXi 6.7	FC	M12e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M120	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M320/320F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M520	○	○	○	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M720/720F	○	○	○	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	○	–	○	○	○
	iSCSI	M12e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M120	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M320/320F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M520	○	○	○	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M720/720F	○	○	○	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	○	–	○	○	○
	SAS	M12e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○				○
		M120	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○				○
		M320	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○				○
ESXi 6.5	FC	M12e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M120	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M320/320F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M520	○	○	○	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M720/720F	○	○	○	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	○	–	○	○	○
	iSCSI	M12e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M120	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M320/320F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M520	○	○	○	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M720/720F	○	○	○	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	○	–	○	○	○
	SAS	M12e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○				○
		M120	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○				○
		M320	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○				○

記載例

○	サポート済
(空欄)	未サポート（対応予定あり）
–	未サポート（対応予定なし）
	該当機能なし
a.a(b.b.b)	サポート済： 「a.a(b.b.b)」表記の、a.aがSPS媒体のバージョン、b.b.bがSPSモジュールの詳細バージョンを示します。

※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です

※未サポート項目で日付記載のないものは個別対応です

© NEC Corporation 2026

日本電気株式会社の許可なく、本資料の複製、改変、第三者への開示を行うことはできません。

■VMwareサポート状況　【Mシリーズ：x2e/x20】 つづき

※更新箇所はピンク塗りつぶし部分です。

※ 8ページの "サポート情報に関する留意事項" をご参照ください。

Rev.38 2026/10/30

VMware	I/F	model	NMP			SPS			VAAI	VASA	VVOL	SRM (SRA)	vROps
			MRU	Fixed	RR	MRU	Fixed	RR					
ESXi 6.0	FC	M12e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M120	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	–	○
		M320/320F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	–	○
	iSCSI	M12e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M120	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	–	○
		M320/320F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	–	○
	SAS	M12e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○				○
		M120	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○				○
		M320	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○				○
ESXi 5.5	FC	M12e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–		○
		M120	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–	–	○
		M320/320F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–	–	○
	iSCSI	M12e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–		○
		M120	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–	–	○
		M320/320F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–	–	○
	SAS	M12e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○		–		○
		M120	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○		–		○
		M320	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○		–		○
ESXi 5.1/ ESXi 5.0	FC	M12e	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
		M120	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M320/320F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	iSCSI	M12e	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
		M120	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M320/320F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	SAS	M12e	–	–	–	–	–	–	–		–		–
		M120	–	–	–	–	–	–	–		–		–
		M320	–	–	–	–	–	–	–		–		–

記載例

○	サポート済	
(空欄)	未サポート（対応予定あり）	※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です
–	未サポート（対応予定なし）	※未サポート項目で日付記載のないものは個別対応です
	該当機能なし	
a.a(b.b.b)	サポート済：	「a.a(b.b.b)」表記の、a.aがSPS媒体のバージョン、b.b.bがSPSモジュールの詳細バージョンを示します。

© NEC Corporation 2026
日本電気株式会社の許可なく、本資料の複製、改変、第三者への開示を行うことはできません。

■VMwareサポート状況　【Mシリーズ：x1e/x10】

※更新箇所はピンク塗りつぶし部分です。

※ 8ページの "サポート情報に関する留意事項" をご参照ください。

Rev.38 2026/10/30

VMware	I/F	model	NMP			SPS			VAAI	VASA	VVOL	SRM (SRA)	vROps
			MRU	Fixed	RR	MRU	Fixed	RR					
ESXi 8.0	FC	M11e	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	○
		M110	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	○
		M310/310F	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	○
		M510	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	○
		M710/710F	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	–	–	–	○
ESXi 7.0	FC	M11e	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	–		○
		M110	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	○	○	○
		M310/310F	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	○	○	○
		M510	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	○	○	○
		M710/710F	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	○	○	○
	iSCSI	M11e	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	–		○
		M110	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	○	○	○
		M310/310F	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	○	○	○
		M510	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	○	○	○
		M710/710F	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	–	○	○	○
	SAS	M11e	○	–	○	4.0 (4.0.0)	–	4.0 (4.0.0)	○				○
		M110	○	–	○	4.0 (4.0.0)	–	4.0 (4.0.0)	○				○
ESXi 6.7	FC	M11e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M110	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M310/310F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M510	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M710/710F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
	iSCSI	M11e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M110	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M310/310F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M510	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M710/710F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
	SAS	M11e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○				○
		M110	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○				○
ESXi 6.5	FC	M11e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M110	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M310/310F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M510	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M710/710F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
	iSCSI	M11e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M110	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M310/310F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M510	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M710/710F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
	SAS	M11e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○				○
		M110	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○				○
ESXi6.0	FC	M11e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M110	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M310/310F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M510	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M710/710F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
	iSCSI	M11e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M110	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M310/310F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M510	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
		M710/710F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	○	○	○
	SAS	M11e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○				○
		M110	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○				○
ESXi 5.5	FC	M11e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–		○
		M110	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M310/310F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M510	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M710/710F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
	iSCSI	M11e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–		○
		M110	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M310/310F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M510	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M710/710F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○

記載例

○	サポート済	
(空欄)	未サポート（対応予定あり）	※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です
–	未サポート（対応予定なし）	※未サポート項目で日付記載のないものは個別対応です
	該当機能なし	
a.a(b.b.b)	サポート済：	「a.a(b.b.b)」表記の、a.aがSPS媒体のバージョン、b.b.bがSPSモジュールの詳細バージョンを示します。

© NEC Corporation 2026
日本電気株式会社の許可なく、本資料の複製、改変、第三者への開示を行うことはできません。

■VMwareサポート状況　【Mシリーズ：x1e/x10】 つづき

※更新箇所はピンク塗りつぶし部分です。

※ 8ページの "サポート情報に関する留意事項" をご参照ください。

Rev.38 2026/10/30

VMware	I/F	model	NMP			SPS			VAAI	VASA	VVOL	SRM (SRA)	vROps
			MRU	Fixed	RR	MRU	Fixed	RR					
ESXi 5.5	SAS	M11e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○		–		○
		M110	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○		–		○
ESXi 5.1	FC	M11e	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–		○
		M110	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M310/310F	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M510	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M710/710F	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
	iSCSI	M11e	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–		○
		M110	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M310/310F	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M510	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M710/710F	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
	SAS	M11e	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○		–		○
		M110	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○		–		○
ESXi5.0	FC	M11e	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–		○
		M110	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M310/310F	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M510	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M710/710F	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
	iSCSI	M11e	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–		○
		M110	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M310/310F	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M510	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M710/710F	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
	SAS	M11e	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○		–		○
		M110	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○		–		○
ESX 4.1/ ESXi 4.1	FC	M11e	–	–	–				–	–	–		–
		M110	–	–	–				–	–	–	–	–
		M310/310F	–	–	–				–	–	–	–	–
		M510	–	–	–				–	–	–	–	–
		M710/710F	–	–	–				–	–	–	–	–
	iSCSI	M11e	–	–	–				–	–	–		–
		M110	–	–	–				–	–	–	–	–
		M310/310F	–	–	–				–	–	–	–	–
		M510	–	–	–				–	–	–	–	–
		M710/710F	–	–	–				–	–	–	–	–
	SAS	M11e	–	–	–				–		–		–
		M110	–	–	–				–		–		–

記載例

○	サポート済	※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です
(空欄)	未サポート（対応予定あり）	※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です
–	未サポート（対応予定なし）	※未サポート項目で日付記載のないものは個別対応です
	該当機能なし	
a.a(b.b.b)	サポート済： 「a.a(b.b.b)」表記の、a.aがSPS媒体のバージョン、b.b.bがSPSモジュールの詳細バージョンを示します。	

© NEC Corporation 2026
日本電気株式会社の許可なく、本資料の複製、改変、第三者への開示を行うことはできません。

■VMwareサポート状況　【Mシリーズ：x0e/x00】

※更新箇所はピンク塗りつぶし部分です。

※ 8ページの "サポート情報に関する留意事項" をご参照ください。

Rev.38 2026/10/30

VMware	I/F	model	NMP			SPS			VAAI	VASA	VVOL	SRM (SRA)	vROps
			MRU	Fixed	RR	MRU	Fixed	RR					
ESXi 8.0	FC	M5000	○	○	○	–	–	–	○	–	–	–	○
ESXi 7.0	FC	M5000	○	○	○	–	–	–	○	–	–	–	○
ESXi 6.7	FC	M10e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M100	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	–	○
		M300	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	–	○
		M500	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	–	○
		M700	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	–	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–	–	○
	iSCSI [1G]	M10e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M100	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	–	○
		M300	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	–	○
		M500	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	–	○
		M700	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	–	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–	–	○
	iSCSI [10G]	M10e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M100	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	–	○
		M300	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	–	○
		M500	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	–	○
		M700	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	–	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–	–	○
	SAS	M10e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○		–		○
		M100	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○		–		○
		M300	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○		–		○
ESXi 6.5	FC	M10e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M100	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M300	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M500	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M700	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
	iSCSI [1G]	M10e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M100	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M300	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M500	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M700	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
	iSCSI [10G]	M10e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M100	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M300	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M500	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M700	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
	SAS	M10e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○		–		○
		M100	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○		–		○
		M300	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○		–		○
ESXi 6.0	FC	M10e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M100	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M300	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M500	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M700	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
	iSCSI [1G]	M10e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M100	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M300	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M500	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M700	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
	iSCSI [10G]	M10e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–		○
		M100	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M300	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M500	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M700	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	–	–	○	○

記載例

○	サポート済	※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です
(空欄)	未サポート（対応予定あり）	※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です
–	未サポート（対応予定なし）	※未サポート項目で日付記載のないものは個別対応です
	該当機能なし	
a.a(b.b.b)	サポート済： 「a.a(b.b.b)」表記の、a.aがSPS媒体のバージョン、b.b.bがSPSモジュールの詳細バージョンを示します。	

© NEC Corporation 2026
日本電気株式会社の許可なく、本資料の複製、改変、第三者への開示を行うことはできません。

■VMwareサポート状況　【Mシリーズ：x0e/x00】つづき

※更新箇所はピンク塗りつぶし部分です。

※ 8ページの "サポート情報に関する留意事項" をご参照ください。

Rev.38 2026/10/30

VMware	I/F	model	NMP			SPS			VAAI	VASA	VVOL	SRM (SRA)	vROps
			MRU	Fixed	RR	MRU	Fixed	RR					
ESXi 6.0	SAS	M10e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○		–		○
		M100	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○		–		○
		M300	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○		–		○
ESXi 5.5	FC	M10e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	○	–		○
		M100	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M300	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M500	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M700	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
	iSCSI [1G]	M10e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	○	–		○
		M100	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M300	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M500	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M700	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
	iSCSI [10G]	M10e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	○	–		○
		M100	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M300	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M500	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M700	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	–	○	○
	SAS	M10e	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○		–		○
		M100	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○		–		○
		M300	○	–	○	3.3 (3.2.0)	–	3.3 (3.2.0)	○		–		○
ESXi 5.1	FC	M10e	○	○	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–		○
		M100	○	○	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M300	○	○	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M500	○	○	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M700	○	○	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
	iSCSI [1G]	M10e	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–		○
		M100	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M300	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M500	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M700	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M10e	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○		–		○
	iSCSI [10G]	M100	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M300	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M500	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M700	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M10e	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○		–		○
	SAS	M100	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○		–		○
		M300	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○		–		○
ESXi 5.0	FC	M10e	○	○	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–		○
		M100	○	○	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M300	○	○	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M500	○	○	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M700	○	○	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
	iSCSI [1G]	M10e	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–		○
		M100	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M300	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M500	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M700	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
	iSCSI [10G]	M10e	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–		○
		M100	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M300	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M500	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
		M700	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○	○	–	○	○
	SAS	M10e	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○		–		○
		M100	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○		–		○
		M300	○	–	○	2.4 (2.1.0)	–	2.4 (2.1.0)	○		–		○

記載例

○	サポート済	※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です
(空欄)	未サポート（対応予定あり）	※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です
–	未サポート（対応予定なし）	※未サポート項目で日付記載のないものは個別対応です
	該当機能なし	
a.a(b.b.b)	サポート済： 「a.a(b.b.b)」表記の、a.aがSPS媒体のバージョン、b.b.bがSPSモジュールの詳細バージョンを示します。	

© NEC Corporation 2026
日本電気株式会社の許可なく、本資料の複製、改変、第三者への開示を行うことはできません。

■VMwareサポート状況　【Mシリーズ：x0e/x00】

※更新箇所はピンク塗りつぶし部分です。

※ 8ページの "サポート情報に関する留意事項" をご参照ください。

Rev.38 2026/10/30

VMware	I/F	model	NMP			SPS			VAAI	VASA	VVOL	SRM (SRA)	vROps
			MRU	Fixed	RR	MRU	Fixed	RR					
ESX 4.1/ ESXi 4.1	FC	M10e	○	–	○				○	–	–		–
		M100	○	–	○				○	–	–	○	–
		M300	○	–	○				○	–	–	○	–
		M500	○	–	○				○	–	–	○	–
		M700	–	–	–				–	–	–	–	–
	iSCSI [1G]	M10e	○	–	○				○	–	–		–
		M100	○	–	○				○	–	–	○	–
		M300	○	–	○				○	–	–	○	–
		M500	○	–	○				○	–	–	○	–
		M700	–	–	–				–	–	–	–	–
	iSCSI [10G]	M10e	○	–	○				○	–	–		–
		M100	○	–	○				○	–	–	○	–
		M300	○	–	○				○	–	–	○	–
		M500	○	–	○				○	–	–	○	–
		M700	–	–	–				–	–	–	–	–
	SAS	M10e	–	–	–				–		–		–
		M100	–	–	–				–		–		–
		M300	–	–	–				–		–		–

記載例

○	サポート済
	未サポート（対応予定あり）　※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です
–	未サポート（対応予定なし）　※未サポート項目で日付記載のないものは個別対応です
	該当機能なし
a.a(b.b.b)	サポート済：「a.a(b.b.b)」表記の、a.aがSPS媒体のバージョン、b.b.bがSPSモジュールの詳細バージョンを示します。

© NEC Corporation 2026
日本電気株式会社の許可なく、本資料の複製、改変、第三者への開示を行うことはできません。

◆サポート情報に関する留意事項

● VMware ESX/ESXi及びソフトウェアの利用条件

VMware ESX/ESXi及び各ソフトウェアの各バージョンの利用にはストレージ制御ソフトレビジョンの指定がある場合があります。
必ず、ストレージ製品、各ソフトウェアの製品通知等で対応するストレージ制御ソフトレビジョンをご確認願います。

※ストレージ製品通知の2.2章「ソフトウェア製品」、2.5章「ストレージ制御ソフトとiSMおよびオプションソフトウェアのバージョンについて」等
同様に、SRM(SRA)等ソフトウェアにつきましても、VMware社では1つのESXiバージョンに対し、複数のSRMバージョンが
サポートされていますので、詳細は各ソフトウェアのサポートマトリクスをご確認願います。

● VMware/サーバ/HBA・ドライバに関する留意事項／サポート情報

VMware製品情報やHBA/ドライバに関する留意事項は、下記VMware製品のURLにおいて、各ESX/ESXiのバージョンに関する情報をご参照ください。
・VMware製品の情報　https://jpn.nec.com/soft/vmware/　※各バージョンの”サポート対象機器一覧 ”の情報など
・VMware製品のサポート情報　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3030100104
https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105866　（デバイスドライバ情報）
※vSphereにドライバが同梱されていないIOデバイスもありますので、情報の確認、指示に従いドライバを入手して、ご利用ください。

● ESX/ESXiとESX/ESXiのUpdateについて

特に記載のないESX/ESXiは、ESX/ESXiのUpdateも含みます。
a) ESXi5.0は、ESXi5.0 Update1以降をサポートしています
b) M10e/M100/M300/M500のみ、ESXi 5.0(Update無)もサポートしています。
c) ESX/ESXi 4.1は、Update2 以降をご利用ください(マルチパス/ALUAの項を参照ください)
d) ESXi 6.7(Updateなし)では、KB56539を適用してください(マルチパス/ALUAの項を参照ください)

● パスポリシー

OS標準のマルチパスプラグインであるNMP(Native Multipathing Plug-In) とSPS(iStorage StoragePathSavior) のパスポリシーは共通となります。
iStorage Mシリーズでは、RR（ラウンドロビン）を推奨しています。
iStorage MシリーズはALUA採用のストレージ装置であり、ESXiのインストール時、パスポリシーのデフォルト値はMRU(最近の使用)に設定されています。
適宜、変更を行いご利用ください。なお、MRUのままご利用いただいても問題なくサポートされます。
パスポリシーFixed(固定)は、FC/iSCSIインターフェースのみのサポートとなります。

● マルチパス/ALUA機能

a) 複数のESXiサーバの利用
複数のESX、ESXi からLUNの共有を行う場合は、必ずマルチパス構成となるようにしてください。
シングルパス構成では、LUNの共有ができない場合があります。

b) ESX4.1/ESXi4.1について

Mシリーズご利用の際には、ESX4.1/ESXi4.1 Update2 以降をご利用ください。
ESX から LUN に対しアクセスできなくなる既知問題があり、ESX4.1/ESXi4.1 Update2 にて修正されています。
参考： http://kb.vmware.com/kb/2002883

c) インタフェース、リンクスピードについて

異なるインタフェース（FCとiSCSI）およびリンクスピード（例：16Gbpsと8Gbps）でのマルチパス構成は組めません。
※1台のESXiに32Gb、16Gb、8Gb、4GbのHBA、および2GbのHBA混在構成することはできません。

d) マルチパスソフトウェア

ESXi環境でマルチパスを構成した場合、ESXiの機能により、パスフェイルオーバが可能ですが、
iStorage StoragePathSavior(ESXi 5.0から対応)を導入することにより、iStorage製品にチューニングした冗長パスの管理/制御が可能となります。
(VMware機能：vStorage APIs for Multipathing)
参考： http://jpn.nec.com/istorage/product/san/software/sps_m/index.html
iStorage StoragePathSaviorは、下記のエディション以上でご利用いただけます。
vSphere6 以降　Standardエディション以上
vSphere5　Enterpriseエディション以上

e) ESXi6.7について

ESXi6.7(Updateなし)ご利用の際には、必ずESXi6.7 Build 9214924以降となるようアップデートしてください。
なお、NEC Custom Imageでは、ESXi6.7 Build 9214924以降になっています。
Build 9214924では下記KBに記載のように、業務サーバが停止中に、
Acviveパスに障害が発生すると、業務サーバの起動時に時間が掛かる問題が修正されています。
参考： http://kb.vmware.com/kb/56539

●VAAI(vSpere APIs for Array Integration)

iStorage Mシリーズは、VAAIに含まれるBlock Zero, Full Copy, HW Assisted Locking,Thin Provisioning（容量監視, Space Reclamation機能）を
サポートしています。（ESX4.1/ESXi4.1でのVAAI対応は、Block Zeroingのみサポート）
また、VAAIはストレージ制御ソフトレビジョン"072B"以降での対応となります。M10e/M100では2011年10月21日以降に出荷する装置から対応しています。
それ以前に出荷された装置に関しましては、ストレージ制御ソフトのバージョンアップが必要となりますのでご注意ください。
Space Reclamation機能に関しては、 VMware/HBA・ドライバに関する留意事項／サポート情報をご参照の上、ご利用ください。

© NEC Corporation 2026
日本電気株式会社の許可なく、本資料の複製、改変、第三者への開示を行うことはできません。

●VASA(vSpere APIs for Storage Awareness)

WebSAM Storage VASA Providerのバージョン V1.3とiStorage M310F/M710F/Mx2x/Mx2xFの組合せは未サポートとなります。
WebSAM Storage VASA Providerのバージョン V2.2以降は、VVOL機能のみサポートとなります。
V1.3相当の機能が必要な場合は、V2.2以降ではなく、V1.3をご利用ください

●Virtual Volumes(VVOL)

VVOLはストレージ制御ソフトレビジョン"093A"以降で対応となります。それ以前に出荷された装置は、ストレージ制御ソフトのバージョンアップが必要となりますのでご注意ください。VVOLに対応したVASA Providerが必要となります。VVOL対応のPSA(SPS)はバージョン2.1以降となります。
また、VVOLとHorison View（View6.1からVVOL対応）の組み合わせての利用は、未サポートとなります。
サポート開始次第、公開いたします。

●Site Recovery Manager（SRM）- Storage Replication Adapter(SRA)

M10e/M11e/M12eは、筐体間レプリケーションをサポートしていないため、対象外です。
SAS製品は、筐体間レプリケーションをサポートしていないため、対象外です。
SRM8.3までサポートしています。

●vRealize(旧vCenter) Operations Maneger (vROps)

vRealize(旧vCenter) Operations ManegerのAdvanced/Enterprize Editionが必要となります。
vRealize(旧vCenter) Operations Manager 7.5(vCOps 5.7/5.8,vROps 6.0～7.5)までサポートしています。

●FC製品について

1. FC直結構成とFCスイッチ経由の構成がサポート可能です。
2. FCのリンクスピード
   ストレージのFC 16Gbpsでの利用は、ESXi5.5からサポートされております。
   (ESXi5.1まではサーバ-FCスイッチ間およびFCスイッチ-ストレージ間ともに8Gbpsでの接続サポートになります。)
   ストレージのFC 32Gbpsでの利用は、**ESXi6.5u1からサポート**されております。
   (ESXi6.5まではサーバ-FCスイッチ間およびFCスイッチ-ストレージ間ともに16Gbpsまでの接続サポートになります。)
   32G HPE/Host Port Card の利用につきましては、iStorage M120/M320/M320F/M510/M710/M710F/M520/M720/M720Fのみ対応となります。

		32/16/8G HPE		
		32G SFP	16G SFP	8G SFP
FCリンクスピード	32G	○ ※1	–	–
	16G	○ ※2	○ ※2	–
	8G	○ ※3	○ ※3	○ ※3

※1 ESXi6.5u1以降で利用可能。
※2 ESXi5.5以降で利用可能。
※3 ESXi5.0u1以降で利用可能。

●iSCSI製品について

1. スイッチ経由の接続のみサポートとなります。
   ただし、Mx2x/Mx2xF装置では、CISCO製 Catalyst 4900Mとの接続は利用できません。
2. iSCSIは、SW イニシエータのみのサポートとなります。
3. 1G(Copper)、10G(Copper)、10G(Optical)ともに同じサポート内容となります。
4. iStorage Mx0x/Mx1x/Mx1xFのiSCSI製品では、iSCSIのマルチセッションをサポートしておりません。
   そのため、VMkernelポートIPアドレスを別々のセグメントに設定し、マルチセッションとならない構成にしてください。
5. M11e/M110/M310/M310F/M510/M710/M710F/M12e/M120/M320/M320Fでは、ESXi6.0以降でNMP/PSA(SPS)共にIPv6の利用が可能です。
   M520/M720/M720Fでは、ESXi6.5以降で、NMP/PSA(SPS)共に、IPv6の利用が可能です。
   M12e/M120/M320/M320FのIPv6の利用は、ストレージ制御ソフトレビジョン"1037"以降でサポートされます。
6. iSCSI 25Gbpsの利用について
   ストレージのiSCSI 25Gでの利用はサポートされません。
   iStorage M120/M320/M320Fでの 25G/10G 光HPE(及び25G SFP)の利用につきましては、下表のような対応となります。

		25/10G HPE	
		25G SFP	10G SFP
iSCSI リンクスピード	25G	– ※1	–
	10G	– ※1	○

※1 利用不可。25G SFPでは、リンクスピード 10Gも利用不可。

© NEC Corporation 2026
日本電気株式会社の許可なく、本資料の複製、改変、第三者への開示を行うことはできません。

●SAS製品について

1. VMwareとして、下記については、SAS環境では利用できませんので注意してください。
   ・Site Recovery Manager(SRM)
   ・Virtual Volumes(VVOL)
   ・Storage Policy Based Management(SPBM：旧Profile-Driven Storage/VMware Aware Storage APIs(VASA))
   ・Raw Device Mapping(RDM)
2. SASのリンクスピード
   ストレージのSAS 12Gbpsでの利用は、ESXi5.5 Update2からサポートしております。

●ホストインタフェース、FCスイッチについて

1. 利用可能なホストインタフェースは以下をご確認ください。
   各サーバのESXi対応状況については、「VMware製品の情報」サイトの”サポート対象機器一覧 ”でご確認願います。
   Standardサーバ　http://jpn.nec.com/express/systemguide/100guide.html
   →「OS対応状況」 でご確認願います。
   ※ただし、ESXi6.0で、R140e-4とM10e、Mx00のiSCSI、SAS接続は未サポートとなります。
   また、ESXi5.5、ESXi6.0で、R140f-4/R140g-4とM10e、Mx00のiSCSI、SAS接続は未サポートとなります。
   FTサーバ　http://jpn.nec.com/express/systemguide/ftguide.html
   →「VMware版」 でご確認願います。
   ※ただし、FTサーバのマルチパスソフトウェアは、NMPのみのサポートで、PSA(SPS)は未サポートとなります。
   NX7700xサーバ　https://jpn.nec.com/nx7700x/
2. 利用可能なFCスイッチ
   iStorageWBシリーズ　WBG6x0、WB65xx、WB3xxA、WB51xA

© NEC Corporation 2026
日本電気株式会社の許可なく、本資料の複製、改変、第三者への開示を行うことはできません。