

NX7700x/A5010E-2

ご使用時の注意事項

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品のご使用において、ご注意いただくことがあります。誠に恐れ入りますが、ご使用前に下記内容を必ずご一読ください。

なお、本書は必要なときにすぐに参照できるよう大切に保管してください。

■ 注意事項

● 本製品のマニュアルについて

「本製品に関する詳細は、下記サイトに掲載しているマニュアルに記載しています。

ご購入頂いた型番で、製品マニュアルをご検索ください。

<http://jpn.nec.com/nx7700x/>

また、ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgentService、エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)/エクスプレス通報サービス(MG)に関しては、

ESMPRO 日本語ポータルサイト<<http://jpn.nec.com/esmsm/>>

NEC サポートポータル<<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?isIntra=0&id=9010102124>>の最新の情報およびバージョンをご確認の上、ご利用ください。

● EXPRESSBUILDERヘルプについて

EXPRESSBUILDER のヘルプとメンテナンスガイドで記述が異なる場合は メンテナンスガイドの方を優先してください。

● 「Fast Fault Tolerant(ADDC)」の機能についての注意事項

システムユーティリティの BIOS/Platform configuration(RBSU) > Memory Options > Advanced Memory Protection を、「Fast Fault Tolerant(ADDC)」に設定しないでください。

「Fast Fault Tolerant(ADDC)」機能は利用できません。

● システムユーティリティについて

1. <F7>キーには、「Load Defaults」機能が割り当てられていますが、システムユーティリティを日本語表示にすると、画面下中央の機能表示が空白になります。

この場合でも、<F7>キーは機能します。

2. DIMM の訂正不可エラーの発生有無については Integrated Management Log (IML) を参照してください。DIMM の訂正不可エラーは System BIOS の System health ステータスに反映されない場合があります。

3. BMC Configuration Utility 配下のメニューの変更権限については、BMC Configuration Utility > Setting Option > Require user login and configuration privilege for BMC Configuration を有効にすることで保護してください。

BIOS/Platform configuration(RBSU) > Server Security > Set Admin Password の設定では保護されません。

4. System Information > Processor Information で表示される L2 Cache、L3 Cache の Maximum Size、Installed Size は 1MB を 1024000 バイトに換算した数値で表示されます。

● オンボードのRAIDコントローラー使用時の注意事項

オンボードの RAID コントローラーを使用する場合は、内蔵 DVD ドライブを搭載できません。

オンボードの RAID コントローラーを使用する場合は、外付け DVD ドライブを使用してください。

● データバックアップ時の注意事項

FC コントローラ配下に接続されたデバイスが誤って本体内蔵のマイクロ SD カードスロットとして認識されてしまう場合や、iStorage を接続しての自動バックアップ中に空の本体内蔵のマイクロ SD カードスロットを検出で認識されてしまい警告メッセージをポップアップして一時停止する場合があります。

これらにより正常にデータのバックアップを行えないことがありますので、装置の使用開始前に以下の設定手順で本体内蔵のマイクロ SD カードスロットを無効化してください。

本体内蔵の SD カードスロットは使用しませんので、無効化しても通常のサーバ動作には支障ありません。

◆ 設定手順

システムユーティリティの BIOS/Platform configuration(RBSU) メニューから

System Options → USB Options → Internal SD Card Slot を「Disabled」に設定。

● Quick Reference Labelについて

装置の天板裏に貼り付けられているQuick Reference Labelに誤記がありましたので、以下に訂正いたします。

	誤	正				
21. Serial port Connector						
X. System maintenance switch						
DIMM population order	<p>DIMM population order</p> <table border="1"> <tr> <td>1st slot of channel</td> <td>2nd slot of channel</td> </tr> <tr> <td>A B C D E F G H I J K L</td> <td></td> </tr> </table> <p>See the user guide.</p>	1st slot of channel	2nd slot of channel	A B C D E F G H I J K L		<p>DIMM population order</p> <p>See the user guide.</p>
1st slot of channel	2nd slot of channel					
A B C D E F G H I J K L						

NEC



CBZ-014778-001-00

2017年 11月 初版