

Express5800シリーズ OS対応表 (2025年11月版)

新: 新規製品,新モデル 価: 価格改定

凡例: ○: 対応、×: 未サポート、-: 搭載する本体に準ずる

型名			製品名	製品概要	Windows対応												Linux対応			VMware対応						
					Windows Server 2012 R2		Windows Server 2016		Windows Server 2019		Windows Server 2022		Windows Server 2025		備考／制限事項	Red Hat Enterprise Linux			備考／制限事項	VMware						備考／制限事項
					Standard	Datacenter	Standard	Datacenter	Standard	Datacenter	Standard	Datacenter	Standard	Datacenter		7	8	9		ESXi6	ESXi6.5	ESXi6.7	ESXi7	ESXi8	ESXi9	
タワー型サーバ																										
	N8100-3016Y	Express5800/T110k-M 8x2.5型ドライブモデル	CPUセレクトابل, CPUヒートシンク標準添付, メモリセレクトابل, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○		×	○	×		×	×	×	○*1	○*2		
	N8100-3017Y	Express5800/T110k-M 8x3.5型ドライブモデル	CPUセレクトابل, CPUヒートシンク標準添付, メモリセレクトابل, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○		×	○	×		×	×	×	○*1	○*2		
	N8100-3024Y	Express5800/T110m-S	空冷モデル, CPUセレクトابل, メモリセレクトابل, 標準LAN(2x 1000BASE-T), HDDケージおよびHDDケージ用ケーブルセレクトابل, ディスクレス, ODDセレクトابل, 電源ユニットセレクトابل, OSレス	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	○*1*2	*1)RHEL9.4以降 *2)認定取得によるRed Hat社からのサポートのみ (接続対象オプション製品も含む)	×	×	×	×	○*1*2	○*2	*1)ESXi™ 8.0 Update 3以降 *2)認定取得によるBroadcom社からのサポートのみ (接続対象オプション製品も含む)
	N8100-3025Y	Express5800/T110m-S	水冷モデル, CPUセレクトابل, メモリセレクトابل, 標準LAN(2x 1000BASE-T), HDDケージおよびHDDケージ用ケーブルセレクトابل, ディスクレス, ODDセレクトابل, 電源ユニット, OSレス	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	○*1*2	*1)RHEL9.4以降 *2)認定取得によるRed Hat社からのサポートのみ (接続対象オプション製品も含む)	×	×	×	×	○*1*2	○*2	*1)ESXi™ 8.0 Update 3以降 *2)認定取得によるBroadcom社からのサポートのみ (接続対象オプション製品も含む)
	N8100-3026Y	Express5800/T110m	CPUセレクトابل, メモリセレクトابل, 標準LAN(2x 1000BASE-T), HDDケージおよびHDDケージ用ケーブルセレクトابل, ディスクレス, ODDセレクトابل, 電源ユニットセレクトابل, OSレス	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	○*1*2	*1)RHEL9.4以降 *2)認定取得によるRed Hat社からのサポートのみ (接続対象オプション製品も含む)	×	×	×	×	○*1*2	○*2	*1)ESXi™ 8.0 Update 3以降 *2)認定取得によるBroadcom社からのサポートのみ (接続対象オプション製品も含む)
	N8100-3027Y	Express5800/T110m/バリューモデル	バリューモデル, CPUセレクトابل, メモリセレクトابل, 標準LAN(2x 1000BASE-T), HDDケージおよびHDDケージ用ケーブルセレクトابل, ディスクレス, 内蔵DVD-ROMドライブ, 電源ユニット, OSレス	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	○*1*2	*1)RHEL9.4以降 *2)認定取得によるRed Hat社からのサポートのみ (接続対象オプション製品も含む)	×	×	×	×	○*1*2	○*2	*1)ESXi™ 8.0 Update 3以降 *2)認定取得によるBroadcom社からのサポートのみ (接続対象オプション製品も含む)
	NP8100-3024YP1Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022)	N8100-3024YにCPUボード(4C/2.8GHz/6315P) (N8101-1897相当)を搭載し, Windows Server 2022 Standard (UL1906-001相当)をプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	×	
	NP8100-3024YP3Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025)	N8100-3024YにCPUボード(4C/2.8GHz/6315P) (N8101-1897相当)を搭載し, Windows Server 2025 Standard (UL1908-001相当)をプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	×	
	NP8100-3024YP2Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022E)	N8100-3024YにCPUボード(4C/2.8GHz/6315P) (N8101-1897相当)を搭載し, Windows Server 2022 Essentialsをプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	×	
	NP8100-3024YP4Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025E)	N8100-3024YにCPUボード(4C/2.8GHz/6315P) (N8101-1897相当)を搭載し, Windows Server 2025 Essentialsをプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	×	
	NP8100-3025YP1Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2022)	N8100-3025YにCPUボード(4C/2.8GHz/6315P) (N8101-1897相当)を搭載し, Windows Server 2022 Standard (UL1906-001相当)をプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	×	
	NP8100-3025YP2Y	Express5800/T110m-S(4C/6315P-W2025)	N8100-3025YにCPUボード(4C/2.8GHz/6315P) (N8101-1897相当)を搭載し, Windows Server 2025 Standard (UL1908-001相当)をプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	×	
	NP8100-3026YP1Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2022)	N8100-3026YにCPUボード(4C/2.8GHz/6315P) (N8101-1897相当)を搭載し, Windows Server 2022 Standard (UL1906-001相当)をプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	×	
	NP8100-3026YP3Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2025)	N8100-3026YにCPUボード(4C/2.8GHz/6315P) (N8101-1897相当)を搭載し, Windows Server 2025 Standard (UL1908-001相当)をプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	×	
	NP8100-3026YP2Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2022E)	N8100-3026YにCPUボード(4C/2.8GHz/6315P) (N8101-1897相当)を搭載し, Windows Server 2022 Essentialsをプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	×	
	NP8100-3026YP4Y	Express5800/T110m(4C/6315P-W2025E)	N8100-3026YにCPUボード(4C/2.8GHz/6315P) (N8101-1897相当)を搭載し, Windows Server 2025 Essentialsをプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	×	
	NP8100-3027YP1Y	Express5800/T110m/バリューモデル(4C/6315P-W2022)	N8100-3027YにCPUボード(4C/2.8GHz/6315P) (N8101-1897相当)を搭載し, Windows Server 2022 Standard (UL1906-001相当)をプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	×	
	NP8100-3027YP3Y	Express5800/T110m/バリューモデル(4C/6315P-W2025)	N8100-3027YにCPUボード(4C/2.8GHz/6315P) (N8101-1897相当)を搭載し, Windows Server 2025 Standard (UL1908-001相当)をプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	×	
	NP8100-3027YP2Y	Express5800/T110m/バリューモデル(4C/6315P-W2022E)	N8100-3027YにCPUボード(4C/2.8GHz/6315P) (N8101-1897相当)を搭載し, Windows Server 2022 Essentialsをプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	×	
	NP8100-3027YP4Y	Express5800/T110m/バリューモデル(4C/6315P-W2025E)	N8100-3027YにCPUボード(4C/2.8GHz/6315P) (N8101-1897相当)を搭載し, Windows Server 2025 Essentialsをプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	×	
ラック型サーバ																										
	N8100-3004Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル	CPUセレクトابل, CPU ヒートシンク標準添付, ファン標準添付, メモリセレクトابل, ライザセレクトابل, 標準LAN(4x1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○		×	○	×		×	×	×	×	○*1		*1)ESXi™ 8.0 Update 2以降でサポート
	N8100-3005Y	Express5800/R110m-1 2x3.5型ドライブモデル	CPUセレクトابل, CPU ヒートシンク標準添付, メモリセレクトابل, ファンセレクトابل, ライザセレクトابل, 標準LAN(4x1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○		×	○	×		×	×	×	×	○*1		*1)ESXi™ 8.0 Update 2以降でサポート
	N8100-3006Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe)	CPUセレクトابل, CPUヒートシンクセレクトابل, ファンセレクトابل, メモリセレクトابل, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクトابل, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○	○		
	N8100-3007Y	Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe)	CPUセレクトابل, CPUヒートシンクセレクトابل, ファンセレクトابل, メモリセレクトابل, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクトابل, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○	○		
	N8100-3008Y	Express5800/R120j-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe)	CPUセレクトابل, CPUヒートシンクセレクトابل, メモリセレクトابل, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクトابل, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 標準ファン標準添付	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○	○		
	N8100-3009Y	Express5800/R120j-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe)	CPUセレクトابل, CPUヒートシンクセレクトابل, メモリセレクトابل, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクトابل, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 標準ファン標準添付	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○	○		
	N8100-3010Y	Express5800/R120j-2M 24x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe)	CPUセレクトابل, CPUヒートシンクセレクトابل, メモリセレクトابل, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクトابل, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 高性能ファン標準添付	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○	○		
	N8100-3011Y	Express5800/R120j-2M 8x3.5型ドライブモデル	CPUセレクトابل, CPUヒートシンクセレクトابل, メモリセレクトابل, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクトابل, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 標準ファン標準添付	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○	○		
	N8100-3012Y	Express5800/R120j-2M 12x3.5型ドライブモデル	CPUセレクトابل, CPUヒートシンクセレクトابل, メモリセレクトابل, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクトابل, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 標準ファン標準添付	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○		×	×	×	○	○		
	N8100-3013Y	Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe)	CPUセレクトابل, CPUヒートシンクセレクトابل, ファンセレクトابل, メモリセレクトابل, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○		×	○	×		×	×	×	○*1	○*2		
	N8100-3014Y	Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe)	CPUセレクトابل, CPUヒートシンクセレクトابل, ファンセレクトابل, メモリセレクトابل, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○		×	○	×		×	×	×	○*1	○*2		
	N8100-3015Y	Express5800/R110k-1M 4x3.5型ドライブモデル	CPUセレクトابل, CPUヒートシンクセレクトابل, ファンセレクトابل, メモリセレクトابل, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(2x 1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○		×	○	×		×	×	×	○*1	○*2		
	N8100-3028Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル	CPUセレクトابل, CPU ヒートシンク標準添付, ファン標準添付, メモリセレクトابل, ライザセレクトابل, 標準LAN(4x1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	○*1		*1)ESXi™ 8.0 Update 3以降
	N8100-3029Y	Express5800/R110m-1 2x3.5型ドライブモデル	CPUセレクトابل, CPU ヒートシンク標準添付, ファン標準添付, メモリセレクトابل, ライザセレクトابل, 標準LAN(4x1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	○*1		*1)ESXi™ 8.0 Update 3以降
	NP8100-3028YP1Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル(W2025)	N8100-3028YにWindows Server 2025 Standardをプリインストール	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×		
	N8100-3032Y	Express5800/R120k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe)	CPUセレクトابل, CPUヒートシンクセレクトابل, ファンセレクトابل, メモリセレクトابل, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクトابل, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	○		×	×	×	×	○*1		*1)ESXi™ 8.0 Update 3以降
	N8100-3033Y	Express5800/R120k-1M 2x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe)	CPUセレクトابل, CPUヒートシンクセレクトابل, ファンセレクトابل, メモリセレクトابل, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクトابل, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○				○								
	N8100-3034Y	Express5800/R120k-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe)	CPUセレクトابل, CPUヒートシンクセレクトابل, メモリセレクトابل, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクトابل, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 標準ファン標準添付	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	○		×	×	×	×	○*1		*1)ESXi™ 8.0 Update 3以降
	N8100-3035Y	Express5800/R120k-2M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe)	CPUセレクトابل, CPUヒートシンクセレクトابل, メモリセレクトابل, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクトابل, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 標準ファン標準添付	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	○		×	×	×	×	○*1		*1)ESXi™ 8.0 Update 3以降
	N8100-3036Y	Express5800/R120k-2M 24x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe)	CPUセレクトابل, CPUヒートシンクセレクトابل, メモリセレクトابل, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクトابل, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 高性能ファン標準添付	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	○		×	×	×	×	○*1		*1)ESXi™ 8.0 Update 3以降
	N8100-3037Y	Express5800/R120k-2M 8x3.5型ドライブモデル	CPUセレクトابل, CPUヒートシンクセレクトابل, メモリセレクトابل, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクトابل, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 標準ファン標準添付	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	○		×	×	×	×	○*1		*1)ESXi™ 8.0 Update 3以降
	N8100-3038Y	Express5800/R120k-2M 12x3.5型ドライブモデル	CPUセレクトابل, CPUヒートシンクセレクトابل, メモリセレクトابل, 1stライザカード標準添付, LOMカードセレクトابل, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクトابل, 電源ケーブルレス, レール標準添付, フロントベゼル標準添付, OSレス, 標準ファン標準添付	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	○		×	×	×	×	○*1		*1)ESXi™ 8.0 Update 3以降
	N8100-3040Y	Express5800/R110m-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe)	8x 2.5型モデル, U.3 NVMe/SAS/SATAドライブが8台搭載可能なUBM3 x1ドライブケージ, iLO7, TPMキット(はんだ付け)を標準搭載。付属品: スライドレール, ベゼル。選択必須: CPU, CPU HS, Mem, 電源, ファン, OCP-LAN	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	○*1	○	*1)ESXi™ 8.0 Update 3以降

型名	製品名	製品概要	Windows対応												Linux対応				VMware対応					
N8100-3041Y	Express5800/R110m-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe)	8x 2.5型モデル, U.3 NVMe/SAS/SATAドライブが8台搭載可能なUBM3 x4ドライブケージ, iLO7, TPMキット(はんだ付け)を標準搭載。付属品: スライドレール、ベゼル。選択必須: CPU, CPU HS, Mem, 電源, ファン, OCP-LAN	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	○*1	○	*1)ESXi™ 8.0 Update 3以降
N8100-3042Y	Express5800/R110m-1M 4x3.5型ドライブモデル	4x 3.5型モデル, SAS/SATAドライブが4台搭載可能なUBM2ドライブケージ, iLO7, TPMキット(はんだ付け)を標準搭載。付属品: スライドレール、ベゼル。選択必須: CPU, CPU HS, Mem, 電源, ファン,	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	○*1	○	*1)ESXi™ 8.0 Update 3以降
増設CPUボード																								
N8101-1854	1U標準ヒートシンク	1個の標準CPUヒートシンクを添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1855	1U高性能ヒートシンク	1U用高性能ヒートシンク1個。高性能ヒートシンクに対応するCPUを選択する場合に1個手配。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1856	2U標準ヒートシンク	1個の標準CPUヒートシンクを添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1857	2U高性能ヒートシンク	1個の高性能CPUヒートシンクを添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1858	1U水冷ヒートシンク	1個の水冷CPUヒートシンクを添付, 7個の高性能ファンを添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1868	CPUボード(2C/3.7GHz/G7400)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1869	1U高性能ヒートシンク	1個の高性能CPUヒートシンクを添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1873	CPUボード(2C/3.70GHz/Pentium G7400)	Intel® Pentium® G7400 (2コア/4スレッド, 3.70GHz, TDP46W, 6MBキャッシュ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		×	×	×	×	×		
N8101-1874	CPUボード(4C/2.60GHz/E-2414)	Intel® Xeon® E-2414 (4コア/4スレッド, 2.60GHz, TDP55W, 12MBキャッシュ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1875	CPUボード(4C/3.40GHz/E-2434)	Intel® Xeon® E-2434 (4コア/8スレッド, 3.40GHz, TDP55W, 12MBキャッシュ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1876	CPUボード(6C/2.90GHz/E-2436)	Intel® Xeon® E-2436 (6コア/12スレッド, 2.90GHz, TDP65W, 18MBキャッシュ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1877	CPUボード(6C/3.30GHz/E-2456)	Intel® Xeon® E-2456 (6コア/12スレッド, 3.30GHz, TDP80W, 18MBキャッシュ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1878	CPUボード(8C/2.80GHz/E-2478)	Intel® Xeon® E-2478 (8コア/16スレッド, 2.80GHz, TDP80W, 24MBキャッシュ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1879	CPUボード(8C/3.20GHz/E-2488)	Intel® Xeon® E-2488 (8コア/16スレッド, 3.20GHz, TDP95W, 24MBキャッシュ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1880	CPUボード(8C/2.10GHz/Bronze 3508U)	2.10GHz 8C/8T, 22.5MB, TDP 125W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1881	CPUボード(28C/2.10GHz/Gold 5512U)	2.10GHz 28C/56T, 52.5MB, TDP 185W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1882	CPUボード(8C/2.60GHz/Silver 4509Y)	2.60GHz, 8C/16T, 22.5MB, TDP 125W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1883	CPUボード(12C/2.40GHz/Silver 4510)	2.40GHz, 12C/24T, 30MB, TDP 150W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1884	CPUボード(16C/2GHz/Silver 4514Y)	2GHz, 16C/32T, 30MB, TDP 150W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1885	CPUボード(24C/2.20GHz/Silver 4516Y+)	2.20GHz, 24C/48T, 45MB, TDP 185W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1886	CPUボード(8C/3.20GHz/Gold 5515+)	3.20GHz, 8C/16T, 22.5MB, TDP 165W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1887	CPUボード(28C/2.20GHz/Gold 5520+)	2.20GHz, 28C/56T, 52.5MB, TDP 205W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1888	CPUボード(16C/2.80GHz/Gold 6526Y)	2.80GHz, 16C/32T, 37.5MB, TDP 195W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1889	CPUボード(32C/2.10GHz/Gold 6530)	2.10GHz, 32C/64T, 160MB, TDP 270W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1890	CPUボード(8C/3.90GHz/Gold 6534)	3.90GHz, 8C/16T, 22.5MB, TDP 195W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1891	CPUボード(24C/2.90GHz/Gold 6542Y)	2.90GHz, 24C/48T, 60MB, TDP 250W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1892	CPUボード(16C/3.60GHz/Gold 6544Y)	3.60GHz, 16C/32T, 45MB, TDP 270W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1893	CPUボード(32C/2.80GHz/Platinum 8562Y+)	2.80GHz, 32C/64T, 60MB, TDP 300W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1894	CPUボード(48C/2.30GHz/Platinum 8568Y+)	2.30GHz, 48C/96T, 300MB, TDP 350W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1895	CPUボード(56C/2.10GHz/Platinum 8570)	2.10GHz, 56C/112T, 300MB, TDP 300W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1896	CPUボード(64C/1.90GHz/Platinum 8592+)	CPUのみ。HSレス、ファンレス。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	-	
N8101-1897	CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)	Xeon 6315P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1898	CPUボード(4C/3.5GHz/6325P)	Xeon 6325P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		
N8101-1899																								

型名	製品名	製品概要	Windows対応											Linux対応				VMware対応										
N8103-184	SASコントローラ	PCI Express 3.0(x8),LowProfile MD2/Full Height対応		○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	*1) ドライバのアップデートが必要	○*1*3	○*1	*4	○*1	*5	*1) 対応機種およびBTOインストール対応状況は、本体装置のシステム構成ガイドを参照いたします。 *2) Red Hat Enterprise Linux 6.5以降をサポート。 *3) Red Hat Enterprise Linux 7.1以降をサポート。 *4) Red Hat Enterprise Linux 8.1以降をサポート。	○*1	○	○	○	○		*1)StorageMシリーズ接続のみ可 (LTO他Tape接続は不可) *2) ESXi 5.5 Update 2以降でサポート	
N8103-197	SASコントローラ	PCI Express 3.0(x8), LowProfile/Full Height対応PCIボード、外部8 Port(4 x 2コネクタ)、12Gbs	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○				○*1	×	×	×	×	×		*1)ESXi™ 6.0 Update 3でサポート
N8103-209	フラッシュバックアップユニット	Broadcom MegaRAID SAS 946N-8用、550 mmケーブル添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
N8103-218	フラッシュバックアップユニット	RAIDコントローラ用フラッシュバックアップユニット、145mmケーブル接続済み 対象コントローラN8103-190/N8103-191/N8103-193/N8103-194/N8103-201/N8103-196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
N8103-219	フラッシュバックアップユニット	RAIDコントローラ用フラッシュバックアップユニット、260mmケーブル接続済み 対象コントローラN8103-190/N8103-191/N8103-193/N8103-194/N8103-201/N8103-196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
N8103-225	RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	Broadcom MegaRAID SAS 956N-8i (Aero) 4GB, Write Back対応、RAID 0/1/5/6、FBU搭載、12Gbs, LP/MD2(FH実装可)、PCIe 4.0(x8), 内蔵	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
N8103-233	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1)	Broadcom MegaRAID SAS 946N-8i (Talladega) 2GB, Write Back対応、RAID 0/1、12Gbs, NVMe対応、LP/155.6mm(FH実装可)、PCIe 3.1(x8), 内蔵	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
N8103-235	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1)	Broadcom MegaRAID SAS 945N-8i (Talladega-Lite), 2GB, Write Back非対応、RAID 0/1、12Gbs, LP/155.6mm(FH実装可)、PCIe 3.1(x8), 内蔵	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
N8103-243	RAIDコントローラ(SR, 2GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	MicroChip SmartRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(1x8コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
N8103-244	RAIDコントローラ(SR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	MicroChip SmartRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 8GBキャッシュ, 内部16ポート(2x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16GT/s, SAS 24G SAS(SAS-4), SATA 6Gb/s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
N8103-245	RAIDコントローラ(SR, 2GB, RAID 0/1/5/6, PCI)	MicroChip SmartRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(1x8コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
N8103-246	RAIDコントローラ(SR, 8GB, RAID 0/1/5/6, PCI)	MicroChip SmartRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 8GBキャッシュ, 内部32ポート(4x8コネクタ), PCIe 4.0(x16), PCIe4.0 x1 16GT/s, SAS 24G SAS(SAS-4), SATA 6Gb/s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
N8103-247	480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1, HS)	OS Boot用デバイス, M.2型 NVMe SSD 480GB Read Intensiveを標準で2台搭載, RAID1ミラーリング動作, ホットプラグ動作	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	○	○				×	×	×	○*1	○			*1)ESXi™ 7.0 Update 3でサポート
N8103-248	RAIDコントローラ(MR, RAID 0/1, OCP)	Broadcom MegaRAID, RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部16ポート(2x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16Gb/s, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
N8103-249	RAIDコントローラ(MR, 4GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	Broadcom MegaRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4GBキャッシュ, 内部8ポート(1x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16Gb/s, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
N8103-250	RAIDコントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	Broadcom MegaRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 8GBキャッシュ, 内部16ポート(2x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16Gb/s, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
N8103-251	RAIDコントローラ(MR, RAID 0/1, PCI)	Broadcom MegaRAID, RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部16ポート(2x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16Gb/s, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
N8103-252	RAIDコントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, PCI)	Broadcom MegaRAID, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 8GBキャッシュ, 内部16ポート(2x8コネクタ), PCIe 4.0(x8), PCIe4.0 x1 16Gb/s, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		
N8103-253	480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1, HS)	OS Boot用デバイス, M.2型 NVMe SSD 480GB Read Intensiveを標準で2台搭載, RAID1ミラーリング動作	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○		×	×	×				×	×	×	×	○*1			*1)ESXi™ 8.0 Update 3以降
N8103-E184	SASコントローラ	PCI Express 3.0(x8),LowProfile MD2/Full Height対応 R120h-1M/2M/1E/2E専用組込み型番。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○				○	○	○	○	○			
増設LANボード関連																												
N8104-157A	10GBASE-T接続ボード(2ch)	Intel X550,PCI Express 3.0(x4), MD2 FullHeight / LowProfile 10G/1G/100Mbps対応	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×		×	○*1	○*1				×	×	×	×	○	○		
N8104-189	SFP+モジュール(10G-SR)	10GBASE接続ボード用 SFP+モジュール、LCコネクタ。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—			
N8104-190	SFP28モジュール(25G-SR)	25GBASE接続ボード用 SFP28モジュール、LCコネクタ。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—	—			
N8104-202	1000BASE-T接続ボード(2ch)	Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2, Intel Powerville(25mm品) PCI Express 2.1(x4), MD2 FullHeight / LowProfile 1000/100/10Mbps対応	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○		×	×	×				×	×	×	×	×	×		
N8104-203	1000BASE-T接続ボード(4ch)	Intel Ethernet Server Adapter I350-T4V2, Intel Powerville(25mm品) PCI Express 2.1(x4), MD2 FullHeight / LowProfile 1000/100/10Mbps対応	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○		×	×	×				×	×	×	×	×	×		
N8104-206	1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)	Intel Ethernet Controller I350 PCIe 2.0(x4) 対応速度(bps)：1G/100M/10M	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○				×	×	×	○	○			
N8104-208	10/25GBASE 接続LOMカード(SFP+ 2ch)	Intel E810-XXVADA2 PCIe 3.0(x4) 対応速度(bps)：25G/10G	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○				×	×	×	○	○			
N8104-209	1000BASE-T 接続ボード(4ch)	Intel® I350搭載、intel I350-T2V2 PCIe 2.0(x4) 対応速度(bps)：1G/100M/10M	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○				×	×	×	○	○			
N8104-212	10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	Intel® E810-XXVAM2搭載、Intel E810XXVDA2 PCIe 4.0(x8) 対応速度(bps)：25G/10G	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○				×	×	×	○	○			
N8104-217	10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	Broadcom BCM 57416, PCIe 3.0(x8), 対応速度(bps)：10G/1G	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○				×	×	×	○	○			
N8104-219	10GBASE-T 接続ボード(2ch)	Broadcom BCM 57416 PCIe 3.0(x8) 対応速度(bps)：10G/1G	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○				×	×</						

	型名	製品名	製品概要	Windows対応										Linux対応			VMware対応					
N8117-23		1U増設RS-232Cコネクタキット	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能、最大1枚まで搭載可能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8117-24		2U増設RS-232Cコネクタキット	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能、最大1枚まで搭載可能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8117-25		増設RS-232Cコネクタキット	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能、最大1枚まで搭載可能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8117-26		増設RS-232Cコネクタキット	シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能、最大1枚まで搭載可能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8117-27		1U 内蔵DVDドライブ増設キット	内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用USBケーブルのセット、8x2.5型ドライブモデル選択時かつ内蔵DVDドライブ手配時必須	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8117-28		2U内蔵DVDドライブ増設キット	8x3.5型ドライブモデルに内蔵DVDドライブを搭載するための増設キット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8117-29		ステータスLEDパネル	標準ステータスLEDに加えて、CPU・メモリ・ファン・電源・PCIライザ・LANの状態をLEDで表示可	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8117-30		ステータスLEDパネル	標準ステータスLEDに加えて、CPU・メモリ・ファン・電源・PCIライザ・LANの状態をLEDで表示可能なパネル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8117-31		1U増設RS-232Cコネクタキット	Serial増設キット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8117-32		フロントUSBPort増設キット	4x3.5"モデル用メディアベイ。1x Display Port接続端子と 1x USB2.0接続端子を搭載すること。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8117-33		ステータスLEDパネル	2.5"モデル用System Insight Displayキット、フロントのSID専用bayに取り付ける。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ラックマウント関連

N8140-49B		汎用トレイ(引出し型)	引出し型汎用トレイ(高さ1U)、新ベゼル対応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-500		42Uラック(ホワイト)	42Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リビートタイ、連結キット(白)付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-501		37Uラック(ホワイト)	37Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リビートタイ、連結キット(白)付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-502		25Uラック(ホワイト)	25Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リビートタイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-503		42Uラック(ブラック)	42Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リビートタイ、連結キット(黒)付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-504		37Uラック(ブラック)	37Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リビートタイ、連結キット(黒)付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-505		42Uラック(ブラック、奥行き1100mm)	42Uラック本体、フロント化粧版/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リビートタイ、連結キット(黒)付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-506		37Uラック(ブラック、奥行き1100mm)	37Uラック本体、フロント化粧版/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50)、ケーブルサポート、リビートタイ、連結キット(黒)付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-510		25Uラック(ブラック)	25Uラック本体、フロントドア/リアドア、サイドパネル、スタビライザ(前後) コアナット(50個)、ケーブルサポート、リビートタイ付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-74		13Uラック	13ユニットラック本体、前ドア、サイドパネル、前スタビライザ付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-800		スタビライザセット	スタビライザ(左右1式)のセット 連結無しの場合、手配必要	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-801		奥行延長キット(42U、ホワイト)	リアスタビライザ付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-802		奥行延長キット(37U、ホワイト)	リアスタビライザ付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-803		奥行延長キット(42U、ブラック)	リアスタビライザ付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-804		奥行延長キット(37U、ブラック)	リアスタビライザ付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-815		ブランクパネルセット(ホワイト)	1Uの空きラックを埋めるブランクパネル(フィラーパネル) 6個セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-816		ブランクパネルセット(ブラック)	1Uの空きラックを埋めるブランクパネル(フィラーパネル) 6個セット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-817		M5ナット(30個)	ラック添付のコアナットが不足する場合に使用。 また、他社ラックへExpressサーバを搭載する場合必要。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-818		M6ナット(30個)	ラック添付のコアナットが不足する場合に使用。 また、他社ラックへExpressサーバを搭載する場合必要。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-819		ラック用ハンドル(鍵付)	42U/37U/25U/N8140-500/501/502/503/504/505/506の鍵交換用ハンドル 標準搭載のハンドルと交換することで、ラック毎に専用の鍵を設置することが可能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-820		汎用トレイ	100kg以下の装置搭載用、高さ1U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-96		汎用トレイ	50kg以下の装置搭載用、タワー本体をラックに搭載するための汎用トレイ(モニター2台搭載可能)、高さ3U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8140-97		汎用トレイ	10kg以下の装置搭載用、高さ1U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8540-76		ラック用リアドア(13U)	13ユニットラック[N8140-74]用リアドア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

増設ユニット関連

N8141-69		デバイス増設ユニット(ラックマウント用)	ハーフハイトデバイスを最大2台搭載可能。12G/6Gbps SAS、USB2.0/3.0デバイスに対応、高さ1U、ブラックオプションで冗長電源対応	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	
				搭載する本体、接続インタフェース／カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照										-	-*	-*	*搭載する本体、接続インタフェース／カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照					
N8141-95		デバイス増設ユニット	搭載されるバックアップデバイスはLT07/LT08/LT09、およびRDXを2台まで搭載可能、LTOとRDXの混在可能。	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	
				搭載する本体、接続インタフェース／カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照										-	-*	-*	*搭載する本体、接続インタフェース／カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照					

無停電電源装置(UPS) 関連

N8142-100		無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(1U)、常時商用方式、黒色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*	○*	○*	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
N8142-101		無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(2U)、常時商用方式、1200W	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*	○*	○*	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
N8142-102		無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(2U)、常時商用方式、黒色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*	○*	○*	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
N8142-103		無停電電源装置(2400VA)	Smart-UPS相当(2U)、常時商用方式、AC100V入力(L5-30P)、ブラックUPSケーブル・タワーコンバージョンキット標準添付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*	○*	○*	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
N8142-104		増設バッテリー(ラックマウント用)	N8142-103用増設バッテリーオプション(2U)、黒色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*	○*	○*	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
N8142-106		無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(2U)、常時商用方式、200V入力、黒色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*	○*	○*	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 * 仮想化環境は未サポート ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧

型名	製品名	製品概要	Windows対応												Linux対応				VMware対応					
N8150-1867	増設用2.5型3.84TB U.3 NVMe RI SSD	1x 3.84 TB NVMe SSD, 2.5型, 16GT/s, ホットスワップ対応Read Intensive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-1868	増設用2.5型7.68TB U.3 NVMe RI SSD	1x 7.68 TB NVMe SSD, 2.5型, 16GT/s, ホットスワップ対応Read Intensive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-1869	増設用2.5型1.6TB U.3 NVMe VE SSD	1x 1.6 TB NVMe SSD, 2.5型, ホットスワップ対応 Value Endurance	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-1870	増設用2.5型3.2TB U.3 NVMe VE SSD	1x 3.2 TB NVMe SSD, 2.5型, ホットスワップ対応 Value Endurance	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-1874	増設用2.5型960GB U.2 NVMe RI SSD		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-1875	増設用2.5型1.92TB U.2 NVMe RI SSD		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-1876	増設用2.5型3.84TB SAS RI SSD	1x 3.84TB SAS SSD, 2.5型, 22.5Gb/s 512e セクタ対応, ホットスワップ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-565	増設用1TB HDD	3.5型SATA , 6Gb/s, 7,200 rpm, ホットスワップ対応, 512n セクタ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-566	増設用2TB HDD	3.5型SATA , 6Gb/s, 7,200 rpm, ホットスワップ対応, 512n セクタ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-568	増設用4TB HDD	3.5型SATA , 6Gb/s, 7,200 rpm, ホットスワップ対応, 512n セクタ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-570	増設用8TB HDD	3.5型SATA , 6Gb/s, 7,200 rpm, ホットスワップ対応, 512e セクタ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-573	増設用8TB HDD	3.5型ニアラインSAS , 12Gb/s, 7,200 rpm, ホットスワップ対応, 512e セクタ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-588	増設用12TB HDD	3.5型 SAS 7200rpm HDD, 6Gbps, 512eセクタ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-590	増設用12TB HDD	3.5型 NLSAS 7200rpm HDD, 12Gbps, 512eセクタ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—		
N8150-617	増設用3.5型18TB SATA HDD	Holst Carrier, 3.5型SATA 7.2Krpm, 18TB, 512eセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-619	増設用3.5型18TB SATA HDD	Fixed, 3.5型SATA 7.2Krpm, 18TB, 512eセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-620	増設用2.5型600GB SAS 10k HDD	Elgar Carrier,2.5型SAS 10Krpm,600GB,512Bセクタ,12Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-621	増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD	Elgar Carrier,2.5型SAS 10Krpm,1.2TB,512Bセクタ,12Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-622	増設用2.5型2.4TB SAS 10k HDD	Elgar Carrier,2.5型SAS 10Krpm,2.4TB,512eセクタ,12Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-624	増設用3.5型2TB SATA HDD	Holst Carrier, 3.5型SATA 7.2Krpm, 2TB, 512Bセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-625	増設用3.5型4TB SATA HDD	Holst Carrier, 3.5型SATA 7.2Krpm, 4TB, 512Bセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-626	増設用3.5型6TB SATA HDD	Holst Carrier, 3.5型SATA 7.2Krpm, 6TB, 512eセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-627	増設用3.5型8TB SATA HDD	Holst Carrier, 3.5型SATA 7.2Krpm, 8TB, 512eセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-628	増設用3.5型12TB SATA HDD	Holst Carrier, 3.5型SATA 7.2Krpm, 12TB, 512eセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-630	増設用3.5型2TB SATA HDD	Fixed, 3.5型SATA 7.2Krpm, 2TB, 512Bセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-631	増設用3.5型4TB SATA HDD	Fixed, 3.5型SATA 7.2Krpm, 4TB, 512Bセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-632	増設用3.5型6TB SATA HDD	Fixed, 3.5型SATA 7.2Krpm, 6TB, 512eセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-633	増設用3.5型8TB SATA HDD	Fixed, 3.5型SATA 7.2Krpm, 8TB, 512eセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-634	増設用3.5型12TB SATA HDD	Fixed, 3.5型SATA 7.2Krpm, 12TB, 512eセクタ, 6Gbps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-635	増設用2.5型300GB SAS 10k HDD	1x 300 GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512n セクタ対応, ホットスワップ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-636	増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD	1x 1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512n セクタ対応, ホットスワップ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-637	増設用2.5型2.4TB SAS 10k HDD	1x 2.4TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512e セクタ対応, ホットスワップ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-652	増設用2.5型600GB SAS 10k HDD	1x 600 GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512n セクタ対応, ホットスワップ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-653	増設用2.5型1.8TB SAS 10k HDD	1x 1.8TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512e セクタ対応, ホットスワップ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-657	増設用3.5型20TB SATA HDD	1x 20 TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクタ形式, ホットスワップ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N8150-658	増設用3.5型16TB SATA HDD	1x 16 TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクタ形式, ホットスワップ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
内蔵バックアップ装置																								
N8151-105	内蔵RDX(USB)	RDX(USB), 3.5インチ/5インチベイ対応, 内部USB接続(ケーブルは別途手配必要)	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	*フォーマットはNTFSを使用。exFATは未サポート。 *エクスプローラでのコピー＆ペーストをサポート *搭載する本体、接続インタフェース／カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照 *RDX UtilityはWindows Server 2012 R2に対応 RDX Managerは Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、	○*S	×	×	*1 BTOインストールは不可。 *S OS標準コマンドでは cp,diff,eject,mkfs,fdisk,mount,umountのコマンドをサポート	×	×	×	×	×	×
N8151-125	内蔵RDX																							

	型名	製品名	製品概要	Windows対応												Linux対応				VMware対応					
	N8154-181	2U内蔵DVDドライブ増設キット	内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブルのセット、2x USB2.0 Port付き	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N8154-182	2x2.5型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型 U.3 NVMe x4/SAS/SATAディスク対応ドライブベイ ケーブル添付なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N8154-183	8x2.5型ドライブケース(SAS/SATA)	8x 2.5型SAS/SATAディスク対応ドライブベイ SATAケーブル添付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N8154-184	4x3.5型ドライブケース(SAS/SATA)	4x 3.5型SAS/SATAディスク対応ドライブベイ ケーブル添付なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N8154-185	2x2.5型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型U.3 NVMe/SAS/SATAディスク対応ドライブベイ ケーブル添付なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N8154-186	内蔵DVDドライブ増設キット	4x 2.5型ドライブモデルに薄型DVD-ROMドライブを搭載するための増設キット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N8154-187	内蔵DVDドライブ増設キット	4x 2.5型ドライブモデル、2x 3.5型ドライブモデルに薄型DVD-ROMドライブを搭載するための増設キット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N8154-188	2x2.5型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型 U.3 NVMe x4ディスク対応ドライブベイ、ケーブル添付なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N8154-189	2x2.5型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型x4 NVMe/SAS/SATAディスク対応ドライブベイ、ケーブル添付なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N8154-190	8x2.5型ドライブケース(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	8x 2.5型U.3 NVMe x1/SAS/SATAディスク対応ドライブベイ、NVMe/SAS/SATAケーブル添付なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N8154-191	8x2.5型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	8x 2.5型U.3 NVMe x4ディスク対応ドライブベイ、NVMeケーブル添付なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N8154-192	2x2.5型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型U.3 NVMe x4/SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ、NVMe/SAS/SATAケーブル添付なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N8154-193	2x2.5型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)	2x 2.5型U.3 NVMe x4/SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ、NVMe/SAS/SATAケーブル添付なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N8154-194	1U 内蔵DVDドライブ増設キット	内蔵DVDドライブを搭載するための増設キットおよび内蔵DVDドライブ接続用USBケーブルのセット、2x2.5型ドライブモデル選択時かつ内蔵DVDドライブ手配時必須	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N8154-195	2U内蔵DVDドライブ増設キット	8x2.5型ドライブモデルに内蔵DVDドライブを搭載するための増設キット(増設ドライブケース1のみ搭載可能)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

外付バックアップ装置

N8160-101	外付DVD Dualドライブ	N8160-98後継。薄型外付DVD Dualドライブ、書き込みソフトウェア添付、USB接続。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1 添付ライティングソフトは、サポート対象外 読み取り機能のみサポート	○*1	×	×	*1 添付ライティングソフトは、サポート対象外 読み取り機能のみサポート	○*1	○*1	○*1	○	○	○	*1 添付ライティングソフトは、サポート対象外 読み取り機能のみサポート
N8160-102	外付DVD-ROMドライブ	外付けDVD-ROM、USB2.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○		
N8160-103	外付RDXドライブ	USB接続、バスパワー方式、USB2.0/3.0対応接続ケーブル添付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		○	○	○		×	×	×	×	×		
N8160-108	LTO集合型	LT08、Black、108TB(12TB×9、非圧縮時)1U、転送速度300MB/s(非圧縮時)、SAS-6Gbps接続 クリーニングテープ(EF-3237Q相当品)1巻添付	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	×	×	*搭載する本体、接続インタフェース/カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照	○*V	×	×	*V NetVaultの使用。RHEL5.4以降でサポート。接続するSASコントローラに対応した適切なドライバの使用が前提(バックアップ装置対応ソフトウェア一覧をご参照ください)	×	×	×	×	×			
N8160-109	LTO集合型	LT09、Black、162TB(18TB×9、非圧縮時)1U、転送速度300MB/s(非圧縮時)、SAS-12Gbps接続 クリーニングテープ(EF-3237Q相当品)1巻添付	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	×	×	*搭載する本体、接続インタフェース/カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照	—	○*	×	*接続するSASコントローラに対応した適切なドライバの使用が前提(バックアップ装置対応ソフトウェア一覧をご参照ください)	×	×	×	×	×			
N8160-96	Flash FDD	Flash FDD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	*1)AS3(EM64T)は不可	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1)VMware上ではFDDは利用できません。 保守用途のみ利用可能。	
N8160-99	外付RDXドライブ	USB接続、バスパワー方式、USB2.0/3.0対応接続ケーブル添付	○*S	○*S	○*S	○*S	○*S	○*S	○*S	○*S	×	×	*S フォーマットはNTFSを使用。exFATは未サポート。 エクスプローラでのコピー & ペーストをサポート。 搭載する本体、接続インタフェース/カードの対応状況による。 バックアップ装置対応ソフトウェアについてを参照。 RDX UtilityはWindows Server 2012 R2に対応 RDX Managerは Windows Server 2012 R2、	○*S	×	×	*S OS標準コマンドでは cp,diff,eject,mkfs,fdisk,mount,umountのコマンドをサポート *1) USB3.0動作は非サポート	×	×	×	×	×	×		

キーボード/マウス

	N8170-22	マウス	光学式、2ボタン、ホイール付、USBタイプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8170-24	109型キーボード(W)	Windows配列準拠、USBタイプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	

ディスプレイ

	N8120-202	21.5型ワイド液晶ディスプレイ	21.5型ワイド、Full-HD、推奨最大解像度: 1920x1080、 視野角:上/下/左/右178°、フルカラー-TFT、IPS液晶パネル、 インターフェースミニD-Sub 15ピン x1、DisplayPort x1 スピーカー内蔵、筐体色: 黒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8171-56	19型液晶ディスプレイ	19型、SXGA、推奨最大解像度: 1280x1024、 視野角:上/下/左/右178°、フルカラー-TFT、IPS液晶パネル、 インターフェースミニD-Sub 15ピン x1、DisplayPort x1、HDMI x1、 スピーカー内蔵、筐体色: 白	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	

タワー用無停電電源装置(UPS)関連

	N8180-68C	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式 PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1及びUPS接続ケーブル標準添付 ESMPRO/UPSManager CoreKit により、ESMPRO/UPSManagerへアップグレード可能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○*	○*	×	使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 *仮想化環境は未サポート ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧	○	○	○	○	○		使用するUPS制御ソフトウェア製品により、対応OSが異なります。 詳細は、以下の対応OS一覧を参照願います。 ・COM Port経由で制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_um/ 動作環境 → 対応OS一覧 ・SNMPでネットワーク制御する場合 http://jpn.nec.com/esmpro_ac/ 動作環境 → 対応OS一覧
	N8180-80	UPS インタフェース拡張ボード	無停電電源装置に搭載可能 標準の電源制御に加え2台のサーバ電源を制御	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8180-81	SmartUPS用 SNMPカード	LANIによる複数UPSの管理が可能(1000BASE-T対応)、IPv6対応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	

電源ユニット/冗長FAN/バッテリー

	N8181-124	電源ユニット	N8141-69 デバイス増設ユニット用冗長電源ユニット、ホットプラグ未対応、100V/200V対応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-152	内蔵バッテリーモジュール	内蔵バッテリー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-153	内蔵バッテリーコントロールキット	内蔵バッテリー用コントローラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-159	電源ユニット(500W)	ホットプラグ対応、80 PLUS Platinum認定取得	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-160A	電源ユニット(800W/Platinum)	ホットプラグ対応、80 PLUS Platinum認定取得	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-F160A	電源ユニット(800W/Platinum)	800W PSU、80 PLUS Platinum、AC100V-240±10%に対応すること、電源を2個手配することで冗長化可能。組み込み出荷専用品。電源ケーブルなし。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-162A	電源ユニット(1600W)	ホットプラグ対応、80 PLUS Platinum認定取得	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-F162A	電源ユニット(1600W)	1600W PSU、80 PLUS Platinum、200V専用、AC200V-240±10%に対応すること、電源を2個手配することで冗長化可能。組み込み出荷専用品。電源ケーブルなし。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-177	電源ユニット	ホットプラグ非対応、AC100V電源ケーブル(3m)添付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-178	Fixed電源補助ファン	システム冷却用補助ファン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-181	電源ユニット	N8181-133後継。250W非冗長電源、80 PLUS(R) Platinum取得、AC100V用電源コード(1本)付き	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-182	冗長電源ユニット	冗長電源用ケージと550W冗長電源ユニット(2個)のセット、80 PLUS(R) Platinum 取得、AC100V用電源コード(2本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-183	冗長電源ユニット	冗長電源用ケージと550W冗長電源ユニット(1個)のセット、80 PLUS(R) Platinum 取得、AC100V用電源コード(1本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-184	増設用冗長電源ユニット	550W冗長電源ユニット、80 PLUS(R) Platinum取得、AC100V用電源コード(1本)付き	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-186	内蔵ドライブ用FANオプション	Wenger4用、NVMe SSDまたは 11W以上の SAS SSD搭載時に必要。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-187	内蔵ドライブ用FANオプション	Naspa4用、NVMe SSDまたは 11W以上の SAS SSD搭載時に必要。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-188	高温環境対応オプション	リアファンとデバイスベイ#2部分に装着するファン、ダクトのセット、高温環境動作モードに設定を変更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-191	PCI用FANオプション	N8105-64用FAN。	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○		×	×	×		×	×	×	×	×	×	
	N8181-194	電源ユニット(1000W)	ホットプラグ対応、80 PLUS Titanium認定取得 AC200V用のK410-393(02) ACケーブル(2m)相当を1本添付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-F194	電源ユニット(1000W)	1000W PSU、80 PLUS Titanium、AC100V-240±10%に対応すること、電源を2個手配することで冗長化可能。組み込み出荷専用品。電源ケーブルなし。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-205	1U標準ファン	5個の高性能ファンを添付、ファンの冗長化に対応、ホットプラグ可	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-206	1U標準ファン(増設用)	2個の高性能ファンを添付、一部構成で搭載必要なファン、ファンの冗長化に対応、ホットプラグ可	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-207	1U高性能ファン	7個の高性能ファンを添付、ファンの冗長化に対応、ホットプラグ可	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-208	2U標準ファン(増設用)	2個の高性能ファンを添付、一部構成で搭載必要なファン、ファンの冗長化に対応、ホットプラグ可	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-209	2U高性能ファン	6個の高性能ファンを添付、一部構成で搭載必要なファンファンの冗長化に対応、ホットプラグ可	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-210	電源ユニット(1800W)	ホットプラグ対応、80 PLUS Titanium認定取得	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-F210	電源ユニット(1800W)	1800W PSU、80 PLUS Titanium、200V専用、AC200V-240±10%に対応すること、電源を2個手配することで冗長化可能。組み込み出荷専用品。電源ケーブルなし。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-211	電源ユニット(1600W/DC-48V)	ホットプラグ対応、80 PLUS Platinum認定取得	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-212	冗長ファンキット	冗長ファン構成とするためのファン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-213	非冗長電源搭載キット	電源ユニット(290W)を1個搭載可能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	N8181-214	電源ユニット(290W)	非冗長電源、290W、1台のみ搭載可能、ケーブル添付なし、80 PLUS Platinum認定取得	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	

