

イベントログ一覧

対応バージョン

SSC2.0

【SystemProvisinoning】

イベントソース:PVM

イベントID	種類	説明
101	情報	PVM サービスが起動し運用を開始しました。
102	エラー	PVM サービスの起動に失敗しました。(内容:起動失敗["情報"])
105	エラー	PVM 運用を停止します。
106	情報	停止操作により PVM サービスを停止します。
107	情報	製品ライセンスはあと“残日数”日で有効期限が切れます。
107	情報	製品ライセンスが期限切れです。
502	情報	通報を受信しました。("情報")
502	情報	通報によるアクション("情報")を起動しました。管理 ID:"管理 ID"
502	情報	通報によるアクション("情報")を完了しました。管理 ID: "管理 ID"
502	情報	通報によるアクション("情報")に失敗しました。管理 ID: "管理 ID"
502	情報	通報によるアクション("情報")がキャンセルされました。管理 ID: "管理 ID"
2000	エラー	アクションシーケンス実行管理内部で例外が発生しました。説明="説明"
2010	エラー	アクションシーケンス実行管理はパーツの登録に失敗したため、プロセスを開始できません。登録に失敗したパーツ名="パーツ名" 原因="原因"
2012	警告	アクションシーケンスの読み込みに失敗したため、実行できません。アクションシーケンス名="アクションシーケンス名" 原因="原因"
2021	情報	マシンを起動する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 起動するマシン("マシン名")
2022	情報	マシンを起動する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 起動するマシン("マシン名")
2023	警告	マシンを起動する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 起動するマシン("マシン名")
2024	情報	マシンを起動する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 起動するマシン("マシン名")
2025	情報	マシンを停止する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 停止するマシン("マシン名")
2026	情報	マシンを停止する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 停止するマシン("マシン名")
2027	警告	マシンを停止する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 停止するマシン("マシン名")
2028	情報	マシンを停止する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 停止するマシン("マシン名")
2029	情報	マシンを再起動する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 再起動するマシン("マシン名")
2030	情報	マシンを再起動する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 再起動するマシン("マシン名")
2031	警告	マシンを再起動する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 再起動するマシン("マシン名")
2032	情報	マシンを再起動する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 再起動するマシン("マシン名")
2033	情報	マシンをグループに追加する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 稼働するマシン("マシン名") マシンを稼働させるグループ("グループ名")

2034	情報	マシンをグループに追加する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 稼動するマシン("マシン名")
2035	警告	マシンをグループに追加する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 稼動するマシン("マシン名") マシンを稼動させるグループ("グループ名")
2036	情報	マシンをグループに追加する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 稼動するマシン("マシン名")
2037	情報	グループで稼動しているマシンを待機させる処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" グループで稼動しているマシン("マシン名") マシンが稼動しているグループ("グループ名")
		グループで稼動しているマシンをグループから削除し、VM の実体を削除する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" グループで稼動している削除するマシン("マシン名") マシンが稼動しているグループ("グループ名")
2038	情報	グループで稼動しているマシンを待機させる処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" グループで稼動しているマシン("マシン名")
		グループで稼動しているマシンをグループから削除し、VM の実体を削除する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2040	警告	グループで稼動しているマシンを待機させる処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
		グループで稼動しているマシンをグループから削除し、VM の実体を削除する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
2041	情報	グループで稼動しているマシンを待機させる処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
		グループで稼動しているマシンをグループから削除し、VM の実体を削除する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2042	情報	指定されたマシンを待機マシンと交換する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 交換するマシン("マシン名")
2043	情報	指定されたマシンを待機マシンと交換する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 交換するマシン("マシン名")
2044	警告	指定されたマシンを待機マシンと交換する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 交換するマシン("マシン名")
2045	情報	指定されたマシンを待機マシンと交換する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 交換するマシン("マシン名")
2050	情報	マシンの用途変更を実施する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 用途変更マシン("マシン名") 用途変更元グループ("グループ名") 用途変更先グループ("グループ名")
2051	情報	マシンの用途変更を実施する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 用途変更マシン("マシン名")
2052	警告	マシンの用途変更を実施する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
2053	情報	マシンの用途変更を実施する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2054	情報	VM を作成し、グループで稼動する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 作成する VM 名("VM 名") マシンを稼動させるグループ("グループ名") 作成する VM のマシン定義("ホスト名")
2055	情報	VM を作成し、グループで稼動する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 作成した VM("マシン名")

2056	警告	VM を作成し、グループで移動する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 作成した VM("マシン名")
2057	情報	VM を作成し、グループで移動する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 作成した VM("マシン名")
2062	情報	VM マシンを別の VM サーバ上に移動する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 移動対象の VM("マシン名")
2063	情報	VM マシンを別の VM サーバ上に移動する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 移動対象の VM("マシン名")
2064	警告	VM マシンを別の VM サーバ上に移動する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
2065	情報	VM マシンを別の VM サーバ上に移動する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2070	情報	マシンに対してソフトウェアを配布する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" ソフトウェアを配布するマシン("マシン名")
2071	情報	マシンに対してソフトウェアを配布する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID"
2072	警告	マシンに対してソフトウェアを配布する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
2073	情報	マシンに対してソフトウェアを配布する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"
2074	情報	グループの全マシンに対してソフトウェアを配布する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID"ソフトウェア配布するグループ("グループ名")
2075	情報	グループの全マシンに対してソフトウェアを配布する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID"ソフトウェア配布するグループ("グループ名")
2076	警告	グループの全マシンに対してソフトウェアを配布する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"ソフトウェア配布するグループ("グループ名")
2077	情報	グループの全マシンに対してソフトウェアを配布する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"ソフトウェア配布するグループ("グループ名")
2079	警告	マシン("マシン名")に実装されている NIC 枚数("NIC 枚数")とホスト設定("ホスト名")の NIC 枚数("NIC 枚数")に差異があります。ホスト設定の確認をしてください。
2080	情報	マシンをサスペンド状態にする処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" サスペンドするマシン("マシン名")
2081	情報	マシンをサスペンド状態にする処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" サスペンドするマシン("マシン名")
2082	警告	マシンをサスペンド状態にする処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" サスペンドするマシン("マシン名")
2083	情報	マシンをサスペンド状態にする処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" サスペンドするマシン("マシン名")
2085	情報	マシン("マシン名")の状態を異常終了に更新できませんでした。
2500	情報	マシン("マシン名")にソフトウェア("ソフトウェア名")の配布を実行します。
2501	エラー	マシン("マシン名")へのソフトウェア("ソフトウェア名")の配布に失敗しました。
2502	情報	マシン("マシン名")へのソフトウェア("ソフトウェア名")の配布に失敗しました。
2652	エラー	Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名","ポート名")の作成が失敗しました。
2655	エラー	Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名")の削除が失敗しました。

2658	エラー	Switch(“スイッチ名”)の VLAN(“VLAN 名”)へのポート(“ポート名”)の登録が失敗しました。
2659	エラー	Switch(“スイッチ名”)に接続できないため、VLAN(“VLAN 名”)からポート(“ポート名”)の取り外しが失敗しました。
2666	情報	Switch(“スイッチ名”)の VLAN(“VLAN 名”, “ポート名”)が作成されました。
2667	情報	Switch(“スイッチ名”)の VLAN(“VLAN 名”)はありません。
2668	情報	Switch(“スイッチ名”)の VLAN(“VLAN 名”)が削除されました。
2670	情報	Switch(“スイッチ名”)の VLAN(“VLAN 名”)に(“ポート名”)が登録されました。
2671	情報	Switch(“スイッチ名”)の VLAN(“VLAN 名”)から(“ポート名”)が取り外されました。

ESMPRO/ServerManager 連携

イベント ID	種類	説明
101	エラー	ESM Base Service が起動していません。
102	情報	ESM Base Service が復旧しました。監視を再開します。
103	エラー	ESM Base Service がインストールされていません。

仮想マシン関連

イベント ID	種類	説明
2901	エラー	仮想マシンの作成に失敗しました。仮想マシンの作成要求が失敗しました。原因:{0}
2903	エラー	仮想マシンの削除に失敗しました。仮想マシンの削除要求が失敗しました。原因:{0}

【DeploymentManager】

イベントソース: bkressvc

イベントID	種類	説明
1	エラー	ErrorCode : 0x01000052 host : XX(XX) bkressvc : Service Stopped.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100002b host : XX(XX) bkressvc : ReceiveDataUnicast() failed(0xXX).
1	エラー	ERROR: ReceiveDataUnicast() failed, 0xXX, 「ファイル名」:「行数」:「日付」, without haveing a client descriptor.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100002e host : XX(XX) bkressvc : OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTNACK received from the client which is not in progress, XX exiting, pClentDesc->Status.Status==XX.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000056 host : XX(XX) bkressvc : SendDataUnicast failed at 0xXX, 0xXX
1	エラー	ErrorCode : 0x01000033 host : XX(XX) bkressvc : brs_SendDataUnicast() failed, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDONE, 0xXX, XX exiting.
1	エラー	ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, 0xXX, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDONE, without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000035 host : XX(XX) bkressvc : brs_SendDataUnicast() failed, 0xXX, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, IINextBlockNumber==XX, XX exiting.
1	エラー	ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, 0xXX, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, IINextBlockNumber==XX, without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000037</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>brs_SendDataUnicast() failed, 0xXX at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, lNextBlockNumber==XX, XX exiting.</p>
1	エラー	<p>ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, 0xXX, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, lNextBlockNumber==XX, without having a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>The backup or restore operation was stopped because the scenario file name is too long(must be less than 130 bytes).</p> <p>Scenario: XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100001f</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>failed to open registry (SOFTWARE\NEC\DeploymentManager), 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000020</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>failed to query registry (ShareRootDir), 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000042</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>ERROR: failed to open registry (SOFTWARE\NEC\DeploymentManager), 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000043</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>ERROR: failed to open registry (ShareRootDir), 0xXX</p>
1	エラー	<p>The restore operation was stopped because an error has occurred while opening registry key</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Registry Key: SOFTWARE\NEC\DeploymentManager</p> <p>Error: 0xXX.</p>
1	エラー	<p>illegal parameter at CheckSum.</p>
1	エラー	<p>The restore operation was stopped because of the following error.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>Error: 0xXX</p>

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000018</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The operation was requested without scenario being started</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100002c</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>OPCODE_ERROR received.</p>
1	エラー	<p>ERROR: OPCODE_ERROR received, 「ファイル名」:「行数」:「日付」, without having a client descriptor.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100002f</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>pRcvPackt->DtRecv.BlockNumber != lNextBlockNumber, received==XX, expected==XX.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100005d</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space). Please execute the scenario again after securing enough space.(0xXX)</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p>
1	エラー	<p>The backup operation was stopped because there is not enough space on the disk.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000041</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>not found Backup File(dpmtmp).</p> <p>File Name : XX</p> <p>ErrorCode : 0xXX</p>
1	エラー	<p>The following scenario was stopped by multicast address conflicts.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Multicast IP: XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000059</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SetFilePointerEx failed at CreateVerifyDataThread when read data, 0xXX</p>

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100005a</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because the verification operation was failed(read error).Please confirm whether other scenario or application is using it. Please execute the scenario again after confirming</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100005c</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SetFilePointerEx failed at CreateVerifyDataThread when write data, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000063</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because backup file header was not able to be updated.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>Error: 0xXX</p>
1	エラー	<p>The backup operation was stopped because backup file LinkData was not able to be updated.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>Error: 0xXX</p>
1	エラー	<p>The backup operation was stopped because backup file could not be created.</p> <p>Backup File: XX</p> <p>Error: 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000053</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>verify data create error at VerifyBackupFile. (hVerifyCreateError is signaled.)</p>
1	エラー	<p>The backup operation was stopped because backup file header was not able to be updated.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>Error: 0xXX</p>
1	エラー	<p>The backup operation was stopped because of the following error.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>Error: 0xXX</p>

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000021</p> <p>host : XX</p> <p>bkressvc :</p> <p>Failed to start backup/restore operation for the following client because CLF data for this client could not be read (DmReadCLF returned 0xXX).</p>
1	エラー	<p>A whole disk backup image cannot be restored as a partition backup image.</p> <p>The restore operation was stopped.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p>
1	エラー	<p>A partition backup image cannot be restored as a whole disk backup image.</p> <p>The restore operation was stopped.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000015</p> <p>host : XX</p> <p>bkressvc :</p> <p>GetScenarioInformation() returns false.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000016</p> <p>host : XX</p> <p>bkressvc :</p> <p>GetFileDescriptor() returns NULL FileDescriptor.</p>
1	エラー	<p>ERROR: Received unexpected opcode 0xXX, received without having a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>bkressvc: ERROR: Unexpected opcode received 0xXX, expected is OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTAACK received without having a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100001b</p> <p>bkressvc :</p> <p>OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY received without having a client descriptor.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000008</p> <p>bkressvc :</p> <p>OPCODE_MACRAEADY received without having a client descriptor.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100000a</p> <p>bkressvc :</p> <p>XX received without having a client descriptor.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000010</p> <p>bkressvc :</p> <p>OPCODE_DTAACK received without having a client descriptor</p>

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000012</p> <p>bkressvc :</p> <p>OPCODE_DTNACK received without having a client descriptor</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000013</p> <p>bkressvc :</p> <p>OPCODE_DTNACK received without having a client descriptor</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000014</p> <p>bkressvc :</p> <p>OPCODE_DTDACK received without having a client descriptor</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000017</p> <p>host : XX</p> <p>bkressvc :</p> <p>CreateClientDescriptor() returns NULL ClientDescriptor.</p>
1	エラー	<p>ERROR: pClientDesc == NULL in SendRestoreData_Unicast(), pClientDesc has been lost, 0xXX, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000031</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>Received unexpected opcode 0xXX.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000039</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>StoresBackupFileNum data is illegal</p> <p>StoresBackupFileNum : XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100003a</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>ImageFile is illegal at AdjustBackupEnv</p> <p>.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100003c</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>ImageFile is illegal(is NULL) at RenameBackupFile</p> <p>.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000045</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>ERROR: ImageFileName was illegal name.(XX)</p>

1	エラー	The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file is invalid. Entry: XX Scenario: XX
1	エラー	The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file could not be found in the [BackupData] section. Entry: XX Scenario: XX
1	エラー	The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file is invalid. Entry: XX Scenario: XX
1	エラー	The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file could not be found in the [MultiCastData] section. Entry: XX Scenario: XX
1	エラー	ErrorCode : 0x01000001 bkressvc : ReceiveDataUnicast failed (1st).
1	エラー	ErrorCode : 0x0100001a bkressvc : Unexpected opcode received 0xXX
1	エラー	ErrorCode : 0x01000065 host : XX(XX) bkressvc : The backup operation was stopped because failed to received the packet.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000002 host : XX(XX) bkressvc : SendDataUnicast failed at OP CODE_BKREQ, 0xXX
1	エラー	ErrorCode : 0x01000003 bkressvc : SendDataUnicast failed at OP CODE_RTRDY, 0xXX
1	エラー	ErrorCode : 0x01000004 bkressvc : SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 2, ClientDesc == NULL, 0x0.

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000005</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 2, ClientDesc != NULL, 0x0</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000006</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 1, ClientDesc == NULL, 0x0</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000066</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because failed to received the packet.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000007</p> <p>bkressvc :</p> <p>ReceiveDataUnicast failed (2nd).</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000009</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SendDataUnicast failed at OP CODE_DTALIVE, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100000b</p> <p>bkressvc :</p> <p>SendDataUnicast failed at XX, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100000c</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SendDataUnicast failed at OP CODE_DTALIVE, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100000e</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>OP CODE_DTDONE received in unexpected situation.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100000f</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SendDataUnicast failed at OP CODE_DTDONE, 0xXX</p>
1	エラー	<p>The backup operation was stopped because of the internal error.</p> <p>Scenario: XXError: The packet has no data</p>
1	エラー	<p>Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while setting network socket option.</p> <p>Error: 0xXX</p>

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000022</p> <p>bkressvc :</p> <p>Multicasting communication cannot be performed. The following factors can be considered.</p> <ul style="list-style-type: none"> - The port can not be open. - Multicasting IP routing may not be set up correctly. - The network cable may not be connect
1	エラー	<p>Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while setting network socket option.</p> <p>Error: 0xXX</p>
1	エラー	<p>Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while setting network socket option.</p> <p>Error: 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000023</p> <p>bkressvc :</p> <p>Multicasting communication cannot be performed(2). The following factors can be considered.</p> <ul style="list-style-type: none"> - The port can not be open. - Multicasting IP routing may not be set up correctly. - The network cable may not be conne
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000019</p> <p>bkressvc :</p> <p>Dropped(in UpdateRetryCount). : XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100002a</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>brs_SendDataUnicast() failed, at OP코드_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 0xXX, XX exiting.</p>
1	エラー	<p>ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, at OP코드_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 0xXX, without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100002d</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>Dropped(in UpdateRetryCount), XXexiting, pClientDesc->RetryCount==XX.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000030</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>Dropped(in UpdateRetryCount), XX exiting, pClientDesc->RetryCount==XX.</p>

1	エラー	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while creating network socket. Error: 0xXX
1	エラー	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while binding network socket. Error: 0xXX
1	エラー	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while creating network socket. Error: 0xXX
1	エラー	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while binding network socket. Error: 0xXX
1	エラー	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while setting network IP_MULTICAST_IF socket option. Error: 0xXX
1	エラー	Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred while setting network socket option. Error: 0xXX
1	エラー	The backup/restore operation was stopped when the network packet receiving. Error: 0xXX
1	エラー	bkressvc: ERROR Packet Information. XX
0	エラー	StartServiceCtrlDispatcher failed.
0	エラー	SetServiceStatus
1	エラー	ErrorCode : 0x01000048 bkressvc : failed delete file(XX), Error : 0xXX .
1	エラー	ErrorCode : 0x01000049 bkressvc : failed delete file(XX), Error : 0xXX .
1	エラー	ErrorCode : 0x0100001c host : XX(XX) bkressvc : UpdateBackupFileData() failed, in receiving OPICODE_DTALIVE, Block# = XX.

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100000d</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>UpdateBackupFileHeader failed at OPCODE_DTDONE.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100003b</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>DeleteBackupFile failed at AdjustBackupEnv.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100003e</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>failed to rename Backup File.</p> <p>File Name : XX</p> <p>ErrorCode : 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100003f</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>failed to rename NvRAM File.</p> <p>File Name : XX</p> <p>ErrorCode : 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000040</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>failed to rename NvRAM File.</p> <p>File Name : XX</p> <p>ErrorCode : 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000044</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>ERROR: failed to copy NvRAM data.(XX) ErrorCode(XX)</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000046</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>DeleteBackupFile failed at RenameBackupFile.</p>

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000058</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because the verification operation was failed(open error).Please execute the scenario again after confirming the file is not used.(0xXX)</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Tmp backup File: XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100005e</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because of the following error.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>Error: 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000064</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because backup file header was not able to be updated.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>Error: 0xXX</p>
1	エラー	<p>The backup operation was stopped because it was going to update the backup file header, without having a file handle.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p>
1	エラー	<p>The restore operation was stopped because backup file could not be found.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p>
1	エラー	<p>The restore operation was stopped because backup file seems to be invalid.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100003d</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>ImageFile is illegal(size error) at RenameBackupFile</p> <p>.</p>

1	エラー	The backup operation was stopped because backup file could not be created. Backup File: XX Error: 0xXX(XX):ERROR_SHARING_VIOLATION-The process cannot access the file because it is being used by another process.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000011 host : XX(XX) bkressvc : OPCODE_DTNACK received from the client which is NOT in progress, ClientDesc->Status.Status==XX.
1	エラー	ErrorCode : 0x01000047 bkressvc : SrchString is illegal(is NULL) at DeleteBackupFile .
1	エラー	Parameter(pucString) is illegal at CheckTimeLbrFile .
1	エラー	Parameter(puImageFile) is illegal(is NULL) at CheckTimeLbrFile .
1	エラー	ErrorCode : 0x0100004a bkressvc : illegal parameter(ClientDesc) at VerifyBackupFile.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100004b host : XX(XX) bkressvc : illegal parameter(SocketInfo) at VerifyBackupFile.
1	エラー	ErrorCode : 0x0100004c host : XX(XX) bkressvc : The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space).Please execute the scenario again after securing enough space. Scenario: XX Backup File: XX
1	エラー	ErrorCode : 0x0100004d host : XX(XX) bkressvc : CreateEvent(hVerifyFinish) failed, 0xXX
1	エラー	ErrorCode : 0x0100004e host : XX(XX) bkressvc : CreateEvent(hVerifyCreateError) failed, 0xXX

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100004f</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>CreateEvent(hVerifySendError) failed, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000050</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space2).Please execute the scenario again after securing enough space.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000051</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>_beginthreadex failed.(CreateVerifyDataThread)</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000054</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>WaitForMultipleObjects failed at VerifyBackupFile.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000055</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>WaitForMultipleObjects() returned unknown status Status = XX, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000057</p> <p>bkressvc :</p> <p>illegal parameter at CreateVerifyDataThread.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100005b</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>ReadFile could not read whole data, XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x0100005f</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>WriteFile could not write whole data, XX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000060</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>WaitForSingleObject failed at CreateVerifyDataThread.</p>

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000061</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>WaitForSingleObject() returned unknown status Status = XX, 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000062</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>The backup operation was stopped because the verification operation was failed(size error). Please execute the scenario again after securing enough space.(0xXX)</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>header infomatio</p>
1	エラー	<p>The restore operation was stopped during restore data preparation because of the following error.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>ExceptionCode: 0xXX</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000024</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>ulPacketSize <= 0, in SendRestoreData_Unicast(), value of ulPacketSize==XX is invalid, 0xXX.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000025</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>pReplyPacket==NULL, in SendRestoreData_Unicast(), pReplyPacket has been lost, 0xXX.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000026</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>pReceivePacket==NULL, in SendRestoreData_Unicast(), pReceivePacket has been lost, 0xXX.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000027</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>GetFileSizeEx() failed in SendRestoreData_Unicast(), 0xXX, XX exiting.</p>
1	エラー	<p>ERROR: GetFileSizeEx() failed in SendRestoreData_Unicast(), 0xXX, without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000028</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>CreateFileMapping() failed in SendRestoreData_Unicast(), 0xXX, XX exiting.</p>
1	エラー	<p>ERROR: CreateFileMapping() failed in SendRestoreData_Unicast(), 0xXX, without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000029</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 0xXX, XX exiting,</p>
1	エラー	<p>ERROR: SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, without haveing a client descriptor, 0xXX, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTANACK received without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTNACK received without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDACK received without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDNACK received without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000034</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 0xXX, lNextBlockNumber==XX, XX exiting.</p>
1	エラー	<p>ERROR: SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 0xXX, lNextBlockNumber==XX, without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000036</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, 0xXX, lNextBlockNumber==XX, XX exiting.</p>
1	エラー	<p>ERROR: SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, 0xXX, lNextBlockNumber==XX, without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.</p>

1	エラー	<p>ErrorCode : 0x01000038</p> <p>host : XX(XX)</p> <p>bkressvc :</p> <p>ulPacketSize <= 0, in SetRestoreDataToBuffer(), value of ulPacketSize==XX is invalid, XX.</p>
1	エラー	<p>The restore operation was stopped during restore data preparation because of the following error.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>ExceptionCode: 0xXX</p>
1	エラー	<p>The backup operation was stopped because the scenario has already executing.</p> <p>Scenario: XX</p>
1	エラー	<p>The restore operation was stopped because an error has occurred while reading backup file header.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>Error: 0xXX</p>
1	エラー	<p>The restore operation was stopped because backup file seems to be invalid (could not read the whole header).</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p>
1	エラー	<p>The restore operation was stopped because an error has occurred while getting backup file size.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>Error: 0xXX</p>
1	エラー	<p>The restore operation was stopped because backup file seems to be invalid (no disk data).</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p>
1	エラー	<p>The restore operation was stopped because backup file seems to be invalid (file size is incorrect).</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p>
1	エラー	<p>The restore operation was stopped because an error has occurred while reading backup file LinkData.</p> <p>Scenario: XX</p> <p>Backup File: XX</p> <p>Error: 0xXX</p>

1	エラー	The restore operation was stopped because backup file seems to be invalid (could not read the whole LinkData). Scenario: XX Backup File: XX
1	エラー	The restore operation was stopped because backup file could not be opened. Scenario: XX Backup File: XX Error: 0xXX
1	エラー	ErrorCode : 0x01000032 host : XX(XX) bkressvc : llNextBlockNumber <= (llLastBlockNumber + 1), without haveing a client descriptor, llNextBlockNumber==XX, llLastBlockNumber==XX, XX exiting.
1	エラー	ERROR: llNextBlockNumber > (llLastBlockNumber + 1), without haveing a client descriptor, llNextBlockNumber==XX, llLastBlockNumber==XX, 「ファイル名」:「行数」:「日付」.

イベントソース: cliwatch

イベント ID	種類	説明
2	エラー	Error cannot create %%%.%%pipe%%DmPipeBinlOutbound:
2	エラー	Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe.
2	エラー	Error Unknown value was returned from the wait function.
2	エラー	Error cannot create thread(DmPipeFromBinlInstance):
2	エラー	Error cannot allocate receive buffer(DM_BINL_OUTBOUND_DATA):
2	エラー	Error received data from binl was too big...
2	エラー	Error cannot allocate client list structure(DM_CLIENT_BOOT_DATA):
2	エラー	Received data from BINL was corrupt: NbplIndex=XX
2	エラー	Error cannot read CLF:
2	エラー	Error cannot create TimeoutThread:
2	エラー	Error cannot change CLF scenario flag to ErrorCode:
2	エラー	Error cannot send message to %%%.%%pipe%%DmPipeSnrInbound:
2	エラー	CLF scenario flag is unknown code XX
2	エラー	Error cannot allocate send buffer(DM_SNR_OUTBOUND_DATA):
2	エラー	Error cannot send message to %%%.%%pipe%%DmPipeSnrOutbound:
2	エラー	Error cannot create %%%.%%pipe%%DmPipeSnrOutbound:
2	エラー	Error cannot create thread(DmPipeFromSnrwatchInstance):
2	エラー	Error cannot allocate receive buffer(DM_SNR_OUTBOUND_DATA):
2	エラー	Error cannot get target infomation from CLF:
2	エラー	Error cannot get NBPfile path:

2	エラー	Error NbpFile is not exist.(ファイル名):
2	エラー	Error cannot clear scenario flag in CLF:
2	エラー	Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinInboundSub:
2	エラー	Error create timeout event:
2	エラー	Error create event for exit TimeoutThread:
2	エラー	Error cannot create thread(DmTimeoutInstance):
2	エラー	Error cannot allocate MAC address buffer(for TimeoutThread):
2	エラー	Error : Target infomation not found in TargetList:
2	エラー	Error cannot expand receive buffer:
2	エラー	Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinOutboundSub:
2	エラー	Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via sub-pipe.
2	エラー	Error cannot create thread(DmPipeFromBinInstance-SUB):
2	エラー	Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInboundSub:
2	エラー	Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub:
2	エラー	Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub:
2	エラー	Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe.(SUB)
2	エラー	Error Unknown value was returned from the wait function.(SUB)
2	エラー	Error cannot create thread(DmPipeFromSnrwatchInstance-SUB):
2	エラー	Error cannot send retry message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinInboundSub: MAC({MAC アドレス})
2	エラー	Error cannot connect to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinInboundSub: MAC({MAC アドレス})
2	エラー	Error cannot allocate MAC address: MAC({MAC アドレス})
2	エラー	Error cannot allocate NBP filename MAC({MAC アドレス})
2	エラー	Error cannot connect to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInboundSub: MAC({MAC アドレス})
2	エラー	Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInboundSub: MAC({MAC アドレス})
2	エラー	Error cannot connect to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub: MAC({MAC アドレス})
2	エラー	Error cannot allocate backup nbpfilename buffer(ENTRY_DATA):

イベントソース:CVTKEY

イベント ID	種類	説明
2	エラー	Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinOutbound:
2	エラー	Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe.

2	エラー	Error Unknown value was returned from the wait function.
2	エラー	Error cannot create thread(DmPipeFromBinlInstance):
2	エラー	Error cannot allocate receive buffer(DM_BINL_OUTBOUND_DATA):
2	エラー	Error received data from binl was too big...
2	エラー	Error cannot allocate client list structure(DM_CLIENT_BOOT_DATA):
2	エラー	Received data from BINL was corrupt: NbplIndex=XX
2	エラー	Error cannot read CLF:
2	エラー	Error cannot create TimeoutThread:
2	エラー	Error cannot change CLF scenario flag to ErrorCode:
2	エラー	Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInbound:
2	エラー	CLF scenario flag is unknown code XX
2	エラー	Error cannot allocate send buffer(DM_SNR_OUTBOUND_DATA):
2	エラー	Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutbound:
2	エラー	Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutbound:
2	エラー	Error cannot create thread(DmPipeFromSnrwatchInstance):
2	エラー	Error cannot allocate receive buffer(DM_SNR_OUTBOUND_DATA):
2	エラー	Error cannot get target infomation from CLF:
2	エラー	Error cannot get NBPfile path:
2	エラー	Error NbpFile is not exist.(ファイル名):
2	エラー	Error cannot clear scenario flag in CLF:
2	エラー	Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinlInboundSub:
2	エラー	Error create timeout event:
2	エラー	Error create event for exit TimeoutThread:
2	エラー	Error cannot create thread(DmTimeoutInstance):
2	エラー	Error cannot allocate MAC address buffer(for TimeoutThread):
2	エラー	Error : Target infomation not found in TargetList:
2	エラー	Error cannot expand receive buffer:
2	エラー	Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinlOutboundSub:
2	エラー	Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via sub-pipe.
2	エラー	Error cannot create thread(DmPipeFromBinlInstance-SUB):
2	エラー	Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInboundSub:
2	エラー	Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub:
2	エラー	Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub:
2	エラー	Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe.(SUB)
2	エラー	Error Unknown value was returned from the wait function.(SUB)
2	エラー	Error cannot create thread(DmPipeFromSnrwatchInstance-SUB):
2	エラー	Error cannot send retry message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinlInboundSub: MAC({MAC アドレス})

2	エラー	Error cannot connect to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinInboundSub: MAC({MAC アドレス})
2	エラー	Error cannot allocate MAC address: MAC({MAC アドレス})
2	エラー	Error cannot allocate NBP filename MAC({MAC アドレス})
2	エラー	Error cannot connect to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInboundSub: MAC({MAC アドレス})
2	エラー	Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInboundSub: MAC({MAC アドレス})
2	エラー	Error cannot connect to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub: MAC({MAC アドレス})
2	エラー	Error cannot allocate backup nbpfilename buffer(ENTRY_DATA):

イベントソース:DeploymentManager

イベント ID	種類	説明
1	エラー	DmDIMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDIMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDIMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDIMemRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDIMemReadEx() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDownloadLock() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDownloadUnlock() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	Named Pipe: Call CreateFile error = DmAuSetSendData() : xxx
1	エラー	DmAutoDownloadExec(): remote update service data send error = xxx
1	エラー	DmDownloadExecStop(): remote update service data send error = xxx
1	エラー	Pipe CreateFile error = DmDownloadSendData() : xxx
1	エラー	DmAuMemMapping() error sts = xxx
1	エラー	DmDIMemMapping() error sts = xxx
1	エラー	DmCreatePkgShrMem() error sts = xxx
1	エラー	DmAurInit() error sts = xxx
1	エラー	DmAuMemFree(): Faile to Free AU Shared Memory, error = xxx

1	エラー	DmDIMemFree(): Faile to Free DL Shared Memory, error = xxx
1	エラー	DmClosePkgShrMem(): Faile to Free PKG Shared Memory, error = xxx
1	エラー	DmAurFree(): Faile to free resource, error = xxx
1	エラー	DmGetHotFixPath: HotFixDir is not in DPM(PTM) product's registry
1	エラー	DmGetHotFixPath: PPSDir is not in DPM(PTM) product's registry
1	エラー	DmAuMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmAuMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmShrMemMapping() error code = xxx
1	エラー	GetResourceFromIni() Failed
1	エラー	DmInitSharedDll() DmShrMemFree() error code = xxx
1	エラー	DmPowerOnClit() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	remote update service data send error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario report write error MAC : SNR = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxxxxx
1	エラー	DmTimeOutFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmTimeOutFreeIpf() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	Scenario TimeOut Free SetEvent Error Sts = xxx
1	エラー	Remote Power On TimeOut Free SetEvent Error Sts = xxx
1	エラー	DmSnrMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrMemBoot() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	target is power on state = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	crate thread error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	DmSnrMemDelete() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmWolMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmWolMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	memory allocation error sts = xxx

1	エラー	create thread error sts = xxx
1	エラー	DmWolMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmRupdMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmRupdMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmRupdProgRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmRupdProgDelete() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmRupdMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	scenario report write error MAC : SNR = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	DmAutoUpgradeExec() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	scenario initialize get scenario data MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start rupdate progress error MAC : STS = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start write shared memory MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	DmSnrStartInit() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	scenario linux create config MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start dir delete error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario start create runcmd MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start runcmnd copy MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start oem driver copy MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start update module copy MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start create bat file MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start create deplogon.bat file MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	configfile not found filename = xxxxxx
1	エラー	update module create dir error = xxx
1	エラー	update module file copy error from : to : sts = xxxxxx : xxxxxx : xxx
1	エラー	DmSnrStopInfo() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	BACKUP/RESTORE DLL Load Error xxx
1	エラー	BACKUP/RESTORE DLL Load Error SetStopBackupRestoreClient
1	エラー	BACKUP/RESTORE DLL Load Error ClearStopBackupRestoreClient
1	エラー	BACKUP/RESTORE DLL Load Error ClearBackupRestoreStatus
1	エラー	Pipe CreateFile error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx

1	エラー	ICMP DLL Load Error xxx
1	エラー	ICMP DLL Load Error IcmpCreateFile
1	エラー	ICMP DLL Load Error IcmpCloseHandle
1	エラー	ICMP DLL Load Error IcmpSendEcho
1	エラー	Read xxxxxx.xml to get package base info error.
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetBladeLocation_BL()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetLANConfigurationParameters_BL2()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetChassisStatus_BL2()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMChassisControl_BL2()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetLANConfigurationParameters_BL()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetChassisStatus_BL()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMChassisControl_BL()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMChassisIdentify_BL()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMResetBlade()
1	エラー	ESMDLL Load Error ESMGetSdrRepositoryStatus()
1	エラー	ESMGetLANConfigurationParameters_BL() error sts = xxx
1	エラー	ESMGetChassisStatus_BL() error sts = xxx
1	エラー	DmICMBPowerCtl() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	blade information reset error function is ESMResetBlade
1	エラー	DmICMBGetPowerSts() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmICMBMacChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmICMBGetLocationEx() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmICMBGetMacInfoEx() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	registry value not found value name = PingTimeOut
1	エラー	scenario boot count write MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start _rmdir error FolderName : Sts = フォルダ名 : xxx
1	エラー	DmSnrExeChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmChgSnrMax() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrMaxChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmWolMemClr() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx

1	エラー	ICMB not connected
1	エラー	DmSnrReportWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSetScenarioOpport() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmGetScenarioOpport() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmGetScenarioArchtect() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSetScenarioEnd() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	Memory Allocation Error = xxx
1	エラー	DmSetRupdParam allocation error MAC : Group = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx
1	エラー	pHSAlias allocation error MAC : Group = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx
1	エラー	pFolderName allocation error MAC : Group = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx
1	エラー	pCommandLine allocation error MAC : Group = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx
1	エラー	scenario multicast section not found MAC : SEC = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario multicast tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario multicast tag data not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario hotfix execflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario pp execflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario hotfix rebootflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario PP rebootflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario hotfix unicasflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	scenario PP unicasflg tag not found MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	DmSetRemoteUpdateParam allocation error MAC : Group = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx
1	エラー	socket initialize error sts = xxx
1	エラー	socket create error sts = xxx
1	エラー	bind error sts = xxx
1	エラー	PostNO = xxxxx
1	エラー	message send error sts = xxx
1	エラー	gethostbyname error = xxx
1	エラー	DmClosePkgShrMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmAddUsePkg() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmDelUsePkg() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx

1	エラー	DmGetPkgStatus() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmGetCurrentSnrNumber() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	AU Set send data to pipe error, MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexRupdPipeSend
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexWakeON
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexClfWrt
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexSnrExc
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexSrhMem
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexWolMem
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexRptWrt
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexRupdMem
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexVerWrt
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexEvtWrt
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexIcmbApi
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexRarpWrt
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexCleWrt
1	エラー	can not get PC name from tblDPMClient MAC : xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	DmTimeOutSnr() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	Starting process of the computer failed when execute scenario MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	DmTimeOutWol() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
1	エラー	DmSnrMemExec() DmGetPowerStsEx error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx
1	エラー	DmSnrMemExec() DmPowerOffSnr error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx
1	エラー	DmSnrMemExec() DmRupdSendData error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx
1	エラー	DmSnrMemExec() DmWakeOnLanSnr error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx
1	エラー	DmSetClientData Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	DmCreateInstutl Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	DmCreateInstutl Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	DmCreateUnattend Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx
1	エラー	scenario start query group name error Group : error = xxx : xxx
1	エラー	The following server managed by ICMB was not registered, because the server's enclosure ID overlapped with other's. Mac address : xx-xx-xx-xx-xx-xx Enclosure ID : xxx
1	エラー	Pipe CreateFile Mac = xx-xx-xx-xx-xx-xx error = xxx
1	エラー	Memory Allocation Error. Sts = xxx

1	エラー	send pipe data error sts = xxx
1	エラー	DmSetAgentUpgradeParam allocation error MAC : Group = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx
1	エラー	Failed to Write PIPE_MESSAGE
1	エラー	Failed to Write CLIENT_CHG_INFO
1	エラー	Failed to Write MAC List : xx-xx-xx-xx-xx-xx xx-xx-xx-xx-xx-xx
1	エラー	connect error HOST : STS = PCName : xxx
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexAuMem
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexMQMem
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexDLMem
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexEXCLUSIONMem
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexAuCif
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexAunpkglst
1	エラー	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while checking password on remote host.
1	エラー	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: Creation of inside information went wrong.
1	エラー	host:ホスト名 rupdssvc: An error occurred while response of connection on remote host. 0xe000000e:(formatted message text is below) Receive is TimeOut.
1	エラー	host:ホスト名 rupdssvc: An error occurred while copying file(s) to remote host. 0x00002746:(formatted message text is below) 既存の接続はリモート ホストに強制的に切断されました。 または、確立された接続がホスト コンピュータのソフトウェアによって中止されました。
1	エラー	ErrorCode:0x02020902 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: An error occurred while copying file(s) to remote host. The writing to a file failed. name=XXXXXXXX blocknumber=X 0x00000002:(formatted message text is below) 指定されたファイルが見つかりません。

1	エラー	<p>ErrorCode:0x02020802</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdssvc:</p> <p>An error occurred while creating file to remote host.</p> <p>name=TestAP</p> <p>CreateRequestedFile() returned the error.</p> <p>0x00000070:(formatted message text is below)</p> <p>ディスクに十分な空き領域がありません。</p>
1	エラー	<p>ErrorCode:0x02020c02</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while executing file on remote host.</p> <p>command=実行ファイルパス</p> <p>0x00000003:(formatted message text is below)</p> <p>指定されたパスが見つかりません。</p>
1	エラー	<p>ErrorCode:0x02020d02</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while deleting file(s) on remote host.</p> <p>A \$_RemoteUpdate_\$ folder cannot be deleted.</p> <p>0x00000091:(formatted message text is below)</p> <p>ディレクトリが空ではありません</p>
1	エラー	<p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdssvc:</p> <p>Cannot connect to remote host.</p>
1	エラー	<p>host: ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdssvc:</p> <p>multicastIPAddress of a scenario overlaps.</p>
1	エラー	<p>host: ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdssvc:</p> <p>The scenario is under execution.</p>
1	エラー	<p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdssvc:</p> <p>There is no response from a client.</p> <p>0xe000000e:(formatted message text is below)</p> <p>Receive is TimeOut.</p>

1	エラー	<p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdssvc:</p> <p>An error occurred while creating file to remote host.</p> <p>0xe000000e:(formatted message text is below)</p> <p>Receive is TimeOut.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode:0x02000402</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while waiting for the completion response of connection on remote host.</p> <p>File execution is started at the time of a remote host start.</p>
1	エラー	<p>ErrorCode:0x02020602</p> <p>host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while creating directory on remote host.</p> <p>Creation of a directory failed.(\$_RemoteUpdate_\$)</p> <p>0xe0000011:(formatted message text is below)</p> <p>100 or more \$_RemoteUpdate_\$ folders cannot be created.</p>
1	情報	<p>rupdssvc: Remote update client service cannot execute a command at the time of reboot(MAJOR = X.MINOR = X). remotehost is ホスト名</p>
1	情報	<p>rupdssvc: Remote update client service cannot Unicast transmission.</p> <p>host: ホスト名</p>
1	情報	<p>rupdssvc: Remote update client service is not the newest version(MAJOR = X .MINOR = X). remotehost is ホスト名</p>
1	エラー	<p>ErrorCode:0x02020d02</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while deleting file(s) on remote host.</p> <p>A \$_RemoteUpdate_\$ folder cannot be deleted.</p> <p>0x0000006c:(formatted message text is below)</p>
1	エラー	<p>ErrorCode:0x02020902</p> <p>host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)</p> <p>rupdsvc:</p> <p>An error occurred while copying file(s) to remote host.</p> <p>The writing to a file failed.</p> <p>name=XXXXXXXX</p> <p>blocknumber=X</p> <p>0x00000020:(formatted message text is below)</p>

1	エラー	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: An error occurred while executing file on remote host. 0xe000000e:(formatted message text is below) Receive is TimeOut.
1	エラー	ErrorCode:0x02020802 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: An error occurred while creating file to remote host. name=XXXXXXXX CreateRequestedFile() returned the error. 0x00000005:(formatted message text is below) アクセスが拒否されました
1	エラー	ErrorCode:0x02000903 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: Many packets were lost. The remote host was removed from the multicast group.
1	エラー	ErrorCode:0x02020a01 host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdsvc: An error occurred while executing unzip to remote host. cannot find the unzip
1	エラー	rupdssvc: Failed Load DmShared.dll error = エラーコード
1	エラー	rupdssvc: Failed get 関数名 address error = エラーコード
1	エラー	rupdssvc: CreateNamedPipe error = エラーコード
1	エラー	rupdssvc: ConnectNamedPipe error = エラーコード
1	エラー	rupdssvc: Pipe ReadFile error = エラー コード
1	エラー	DownloadFile: Failed to create the download directory, Dir = DIR
1	エラー	DownloadFile: Failed to parse URL, URL = URL
1	エラー	DownloadFile: Failed to create socket, URL = URL
1	エラー	DownloadFile: Socket already be opened, but failed to close, URL = URL
1	エラー	DownloadFile: Failed to connect proxy server, Serve Name = ProxyServerName
1	エラー	DownloadFile: Failed to connect server, Serve Name = ServerName
1	エラー	DownloadFile: Failed to send request from client, URL = URL
1	エラー	DownloadFile: Web server happened exception, Serve Name = ServerName
1	エラー	DownloadFile: The file can't be refresh, Filename = FileName
1	エラー	DownloadFile: Failed to get response or response is error, URL = URL
1	エラー	DownloadFile: Failed to get free disk size, URL = URL
1	エラー	DownloadFile: The free disk isn't enough to download, URL = URL

1	エラー	DownloadFile: Failed to receive data, URL = URL
1	エラー	DownloadFile: Unknown Exception, URL = URL
1	エラー	DownloadFile: Failed to open package file, URL = URL
1	エラー	SendRequest: Http response error status = [エラーコード]
1	エラー	PmDIPackageList: Not get the web server setting, Web Server ID = WebServerID
1	エラー	PmDIPackageList: Failed to create the download directroy, Dir = DIR
1	エラー	PmDIPackageList: The file can't be refresh. Filename = FileName
1	エラー	PmDIDownloadPackages: Not get the web server setting, Web Server ID = WebServerID
1	エラー	PmDIDownloadPackages: Failed to get information of packages that need to download, Web Server ID = WebServerID
1	エラー	PmDIDownloadPackages: Failed to release exclusion, Package ID = PkgID
1	エラー	PmDIDownloadPackages: Failed to release exclusion, Package ID = PkgID, ErrorCode = [エラーコード]
1	エラー	PmDIDownloadPackages: Failed to compress files, Web Server ID = WebServerID, Package ID = PkgID
1	エラー	PmDIDownloadPackage: Failed to refresh database, Web Server ID = WebServerID, Package ID = PkgID.
1	エラー	PmDIDownloadPackage: Package ID that is in info file is error, Web Server ID = WebServerID, Package ID = PkgID.
1	エラー	PmDIDownloadSysFile: Not get the web server setting, Web Server ID = WebServerID
1	エラー	PmDIDownloadSysFile: Failed to create the download directory, Dir = DIR
1	エラー	PmDIDownloadSysFile: Failed to merge database.
1	エラー	Download can not go forward because the hotfix dir registry has not been set yet.
1	エラー	rupdssvc: WaitForMultipleObjects error = [エラーコード]
1	エラー	Rupdssvc: Snr execution is deny, because Download is running now
1	エラー	rupdssvc: DmSetRupdParam error
1	エラー	rupdssvc: BeginTransmission error = [エラーコード]
1	エラー	rupdssvc: An error occurred while check one patch's rely-on file/registry item when snr execution.
1	エラー	rupdssvc: An error occurred while uncompress one patch before execution.
1	エラー	rupdssvc: Failed to reboot of the client.
1	エラー	host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) The client is under execution.
1	エラー	host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) rupdssvc: Cannot connect event object.:(formatted message text is below) xxxxx
1	エラー	rupdssvc: DmGetClientName error.
1	エラー	rupdssvc: StopTransmission error pcName =pcName

1	エラー	ServerListenThread::CreateSocket failed, GetLastError() = [エラーコード], , service will be quit
1	エラー	ServerListenThread::Set TerminateEvent, GetLastError() = [エラーコード], , service will be quit

イベントソース: sharedll

イベント ID	種類	説明
2	エラー	depssvc: Agent Upgrade Error MAC : Sts = xx-xx-xx-xx-xx-xx : [エラーコード]
2	エラー	depssvc: client information communicate error code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: memory allocation = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: write client version file error code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: Failed Load DmShared.dll error = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: WSASStartup error code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: hostname get error code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: hostbyname get error code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: create socket error code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: bind error code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: Query OSID in XML file failed, Os name = [OSName]
2	エラー	depssvc: Agent Upgrade Type Failed =OsType
2	エラー	depssvc: Failed get FunOfDmShared address error = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: listen error code = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: Start Service Failed Create ListenThread error = [エラーコード]
2	エラー	depssvc: write clextra info error code =[エラーコード]
2	エラー	Catch an exception when output a log.
2	エラー	RecvSeqInfo::Catch an exception Socket = SocketID
2	エラー	SendRequest::WSAWaitForMultipleEvents Failed, LastError = 「エラーコード」, ret code = 「返却値」, socket =socketID
2	エラー	SendRequest::send 0 after wait, Socket closed by peer.LastError = 「エラーコード」, ret code = 「返却値」, socket =socketID
2	エラー	SendRequest::timeout(「待ち時間」 ms) occured, Socket closed by peer.LastError = 「エラーコード」, ret code = 「返却値」, socket =socketID
2	エラー	SendRequest::unknown error occured, Return Code = 「返却値」, socket =socketID
2	エラー	SendRequest::Catch an exception. socket=socketID
2	エラー	RecvRequest::WSAWaitForMultipleEvents Failed, LastError = 「エラーコード」, ret code = 「返却値」, socket =socketID
2	エラー	RecvRequest::WSARecv() Size Zero, LastError = 「エラーコード」, ret code = 「返却値」, socket =socketID
2	エラー	RecvRequest::timeout(「待ち時間」 ms) occured, Socket closed by peer.LastError = 「エラーコード」, ret code = 「返却値」, socket =socketID

2	エラー	RecvRequest::unknown error ocured, Return Code = 「返却値」, socket =socketID
2	エラー	RecvRequest::Catch an exception. socket=socketID
2	エラー	CloseConnection shutdown() Error = 「エラーコード」
2	エラー	CloseConnection() closesocket() Error = 「エラーコード」
2	エラー	CloseConnection() socket is invalid.
2	エラー	CloseConnection() REQUEST pointer is invalid.
2	エラー	FindGroupByIP() Error For Arguments Invalid
2	エラー	FindGroupByName () Error for Arguments Invalid
2	エラー	ControlRequestEx: Write BaseInfo into DB failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx, dwRet=「返却値」
2	エラー	ControlRequestEx: Send Query Package Info request to client failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx,dwRet=「返却値」
2	エラー	ControlRequestEx: Receive baseInfo failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx,dwRet=「返却値」
2	エラー	ControlRequestEx: Send DM_SEQ_FINISHED Info request to client failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx,dwRet=「返却値」
2	エラー	ControlRequestEx() Check cllist data Error, GetLastError = 「エラーコード」
2	エラー	ControlRequestEx: Send FINISHED command to client failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx, dwRet=「返却値」
2	エラー	ControlRequestEx() Client replay unknown command(コマンド), MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx
2	エラー	ControlRequestEx() received unknown command(コマンド), MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx
2	エラー	depssvc's service main thread still active after 1 hour, exit forcely.
2	エラー	depssvc's GetExitCodeThread failed. GetLastError = 「エラーコード」

イベントソース: DSPowerdll

イベント ID	種類	説明
1	情報	DSPower.dll can't used (%d)
1	エラー	DllInitialize::waitDianaScope error
1	エラー	waitDianaScope count=%d, waitTime=%d
1	エラー	waitDianaScope OpenService=%d
1	エラー	waitDianaScope OpenSCManager=%d
1	エラー	getServerName(登録マシン名) length over
1	エラー	DmCreateMutex() GetProcessHeap() errcode = エラーコード
1	エラー	DmCreateMutex() HeapAlloc() errcode = エラーコード
1	エラー	DmCreateMutex() InitializeSecurityDescriptor() errcode = エラーコード
1	エラー	DmCreateMutex() SetSecurityDescriptorDacl() errcode = エラーコード
1	エラー	DmCreateMutex() CreateMutex() errcode = エラーコード
1	エラー	DmCreateTableMapping GetProcessHeap error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreateTableMapping HeapAlloc error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreateTableMapping InitializeSecurityDescriptor error sts = エラーコード

1	エラー	DmCreateTableMapping SetSecurityDescriptorDacl error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreateTableMapping CreateFileMapping error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreateTableMapping MapViewOfFile error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreatePathMapping GetProcessHeap error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreatePathMapping HeapAlloc error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreatePathMapping InitializeSecurityDescriptor error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreatePathMapping SetSecurityDescriptorDacl error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreatePathMapping CreateFileMapping error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreatePathMapping MapViewOfFile error sts = エラーコード
1	エラー	DmTableMemMapping::WaitForSingleObject() error sts = エラーコード
1	エラー	DmCreateTableMapping() error sts = 発生箇所番号
1	エラー	DmCreatePathMapping() error sts = 発生箇所番号
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DpmDsTableMutex
1	エラー	DmCreateMutex() error = Global¥¥DpmDsApiMutex
1	エラー	DmPathMemMapping() error sts = 発生箇所番号
1	エラー	DmTableMemMapping() error sts = 発生箇所番号

イベントソース: ftsvc

イベント ID	種類	説明
1	エラー	ERROR: CreateFile failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ERROR: GetFileSizeEx failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ERROR: SetFileTime failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR Packet Information xxx
1	エラー	ft: ERROR: _stat failed(xxx - xxx), xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: bind failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: CheckSum data disagree
1	エラー	ft: ERROR: CheckSum type disagree
1	エラー	ft: ERROR: CloseHandle failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: CreateEvent failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: CreateFolder failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: CreateRecvFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: CreateRecvFile failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Download file disagree
1	エラー	ft: ERROR: Download file size disagree, (xxx/xxx)
1	エラー	ft: ERROR: Download file time set failed
1	エラー	ft: ERROR: Failed to construct checksum, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Failed to get FileTransferRoot from registry, xxx:xxx:xxx

1	エラー	ft: ERROR: Failed to search folder, Path = xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Failed to search folder, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: folder not found, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: HeapAlloc failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: listen failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: memory error xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Message size too long, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: OpenSendFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: OpenSendFile failed, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: OpenVerifyFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Packet Size too large, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: parameter error, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Path length unexpected, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: ReadSendFile failed, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Received unexpected BlockSize = xxxxxxxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Received unexpected object xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Root folder not found, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: SendDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: server path too long, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: SetTimeRecvFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: socket failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: Specified block number exceeds the last block number, ullExpBlockNumber == xxx, LastBlockNumber == xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: unexpected opcode xxxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: WriteRecvFile failed, xxx, xxx:xxx:xxx
1	エラー	ft: ERROR: WSAEventSelect failed, xxx, xxx:xxx:xxx
0	エラー	SetServiceStatus
0	エラー	StartServiceCtrlDispatcher failed.

イベントソース: DibFIMngdll

イベント ID	種類	説明
1	エラー	head=usOpcode,usLastOpcode,ulDataSize,Status1,Status2 data=reqcode,version,result,status

1	エラー	ERROR: WaitForMultipleObjects() failed in ReceiveDataUnicast, 0xFFFFFFFF
1	エラー	Wait Recv length = xxx
1	エラー	DIBRequest LockTimeout Status = xxx
1	エラー	ERROR: WSAGetOverlappedResult() failed, 0xFFFFFFFF
1	エラー	ERROR: WSARecv() failed, 0xFFFFFFFF
1	情報	Thread End Unlock(xxxx)
1	エラー	ERROR: WSASend() completed immediately but no more bytes will ever be read, exiting
1	エラー	ERROR: WSASend() failed, WSAENOBUFFS Timeout
1	エラー	ERROR: WSASend() failed, 0xFFFFFFFF
1	情報	DIBLock(xxxx)=xxx
1	情報	DIBUnlock(xxxx)=OK
1	情報	DIBUnlock(xxxx)=0
1	情報	DIBUnlock(xxxx)=NG
1	情報	DIBGetList miss(xxx)
1	エラー	ERROR: DIBDelFile() failed. Unlocked package failed.
1	エラー	ERROR: DIBModFile() failed. Parse package info file failed.
1	エラー	ERROR: DIBModFile() failed. Move files failed.
1	エラー	ERROR: DIBAddFile() failed. Unlocked package failed.
1	エラー	ERROR: DIBModFile() failed. Parse package info files(xxxxx) failed.
1	エラー	ERROR: DIBModFile() failed. Compress files(data.fname) failed.
1	エラー	ERROR: DIBNotifyAU() failed. Can't send AU notificaiton, ErrorCode = xxx
1	エラー	ERROR: Get package information failed.
1	エラー	ERROR: Get OS information failed.
1	エラー	ERROR: Get language information failed.
1	エラー	ERROR: Get servicepack information failed.
1	情報	ERROR xxx:LookupAccountName
1	情報	ERROR xxx:GetFileSecurity
1	情報	ERROR xxx:InitializeSecurityDescriptor
1	情報	ERROR xxx:GetSecurityDescriptorDacl
1	情報	ERROR xxx:GetAclInformation
1	情報	ERROR xxx:InitializeAcl
1	情報	ERROR xxx:GetAce

1	情報	ERROR xxx:AddAce
1	情報	ERROR xxx:AddAccessAllowedAceEx
1	情報	ERROR xxx:SetSecurityDescriptorDacl
1	情報	ERROR xxx:SetFileSecurity
1	エラー	WriteDataini(yyyy,yyyy)=xxx
1	エラー	ERROR: inifale(yyyy) data(yyyy) 255byte over
1	情報	DelFile(yyyy, yyyy)=xxx

イベントソース:DPMKieDll

イベント ID	種類	説明
1	エラー	DmExInitialize(lpDllID=%x,lpMaVer=%x,lpMinVer=%x)
1	エラー	DmExLoGetCPCnt(lpdwBLCnt=%x)
1	エラー	DmExLoGetCPInfAll(dwBLCnt=%d, lpdwBLCnt=%x, lpBLBuf=%x)
1	エラー	DmExLoGetCPInfSingle(lpMacAddr=%x, lpbBLSts=%x)
1	エラー	DmExLoCtrlCPSts(lpMacAddr=%x,bReq=%d)
1	エラー	DmExLoGetCPInfAll:call_slot_list(%d)!=0 retry(%d) over
1	エラー	DmExLoGetCPInfSingle:call_slot_list(%02X-%02X-%02X-%02X-%02X-%02X)=%d retry(%d) over
1	エラー	DmExLoGetCPInfSingle:dwSlotMax 255 over (%d)
1	エラー	read_slot:bSlotID 255 over (%d)
1	エラー	read_slot:bSlotWidth 255 over (%d)
1	エラー	exec_command:system(%s)=0x%x,%d
1	エラー	call_rack_list:error make temporary file %d
1	エラー	call_slot_list:error make temporary file %d
1	エラー	call_mod_pw:error make temporary file %d
1	エラー	read_rack:Invalided string list size %d
1	エラー	read_rack_info:kcgetrack list member shortage
1	エラー	read_slot:kcgetslot list module member shortage
1	エラー	read_slot:kcgetslot list member shortage
1	エラー	read_slot:kcgetslot NIC member shortage
1	エラー	read_slot:kcgetslot MAC address read error %s
1	エラー	read_rack:RackId(%d) repeat
1	エラー	read_rack_info:RackId(%d) repeat
1	エラー	read_slot:kcgetslot output power data error(MAC アドレス)
1	エラー	CmmFileRead CreateFile error %d
1	エラー	CmmFileRead ReadFile error %d
1	エラー	CmmFileRead GlobaAlloc error %d
1	エラー	CmmLineRead(1) GlobaAlloc error %d
1	エラー	CmmLineRead(2) GlobaAlloc error %d

1	エラー	CmmLineRead(3) GlobaAlloc error %d
---	-----	------------------------------------

イベントソース: sharedll

イベント ID	種類	説明
2	エラー	schwatch service: PackageDownTimerWatch() Failed to create object instance, ErrorCode = XX
2	エラー	PatchDownTimerWatch() Patch Download Time is invalid.
2	エラー	schwatch: PatchDownTimerWatch() Call DmAutoDownloadStart() return NG, error = XX
2	エラー	pscwatch: GetRegTimeSet: DmReadOption error, dwRetCode = XX
2	エラー	SetEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	DelEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	EventSnrMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	SetEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	DelEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	EventPonMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	SetEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	SetNextEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	DelEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	EventShtMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create SortEventSnrThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create SortEventPonThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create SortEventShtThread error = XX
2	エラー	SortEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	SortEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	SortEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX

2	エラー	EventSnrMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	EventPonMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	EventShtMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = XX
2	エラー	schwatch: Memory Allocation Error = XX
2	エラー	schwatch: Create PowerOnAction error = XX
2	エラー	schwatch: Create PowerOffAction error = XX
2	エラー	schwatch: Failed Load DmShared.dll error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmEventActReadAll address error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmWakeOnLanGui address error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmPowerOffSch address error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmDownloadStart address error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmReadOption address error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmGetDayFromBits address error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmFreeRegStruct address error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmScenarioStart address error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmReadCLF address error = XX
2	エラー	schwatch: Failed get DmGetPowerStsEx address error = XX
2	エラー	SchCreateMutex() error = Global¥¥SchMutexSnrExe
2	エラー	SchCreateMutex() error = Global¥¥SchMutexPowerOn
2	エラー	SchCreateMutex() error = Global¥¥SchMutexShutDwn
2	エラー	SchSnrMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SchPonMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SchShtMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SchSnrMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SchPonMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	SchShtMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create TimerReviseThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create SchTimerWatch error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create WaitMsgThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create PatchDownTimerWatch error=XX

2	エラー	schwatch: CreateNamedPipe error = XX
2	エラー	schwatch: ConnectNamedPipe error = XX
2	エラー	schwatch: WaitForMultipleObjects error = XX
2	エラー	schwatch: ReadParamThread create error = XX
2	エラー	schwatch: Pipe ReadFile error = XX
2	エラー	schwatch: Event Data Format error = XX
2	エラー	schwatch: Delete Event Data error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create EventSnrThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create EventPonThread error = XX
2	エラー	schwatch: Start Service Failed Create EventShtThread error = XX
2	エラー	schwatch: Create Event error Sts = XX
2	情報	schwatch: power on skiped because sneario alrely started MAC = XX
2	情報	schwatch: power off skiped because scenario alrely started ClientID = XX
2	情報	power on skipped because already power on UUID = XX, MAC = YY
2	情報	power off skipped because already power off UUID = XX, MAC = YY
2	エラー	Failed get DmShared.dll address error = XX
2	エラー	Failed get DmGetGroupKind address error = XX
2	エラー	Failed get DmMacToCliID address error = XX
2	エラー	Failed get DmGetClientIDInfo address error = XX
2	エラー	Failed get DmDBExitProcess address error = XX
2	エラー	Event Data Format error. cSep not found.
2	エラー	Event Data Format error. ClientID not found.

イベントソース:snrwatch

イベント ID	種類	説明
2	エラー	Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥ DmPipeSnrInbound:
2	エラー	Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe.
2	エラー	Error Unknown value was returned from the wait function.
2	エラー	Error cannot create thread(DmPipeFromCliwatchInstance):
2	エラー	Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥ DmPipeSnrInboundSub:
2	エラー	Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe.(SUB)
2	エラー	Error Unknown value was returned from the wait function.(SUB)
2	エラー	Error cannot create thread(DmPipeFromCliwatchInstance-SUB):
2	エラー	Error cannot allocate receive buffer(DM_SNR_INBOUND_DATA):
2	エラー	Error received data from binl was too big:
2	エラー	Error cannot allocate client list structure(DM_SCENARIO_BOOT_DATA):
2	エラー	Received data from CLIWATCH was corrupt: NbplIndex=XX
2	エラー	Error cannot change CLF:
2	エラー	Can't find this client line in CLF:

2	エラー	Error cannot read CLF:
2	エラー	Error cannot get Arp.dat path:
2	エラー	Error cannot open ARP:
2	エラー	Error cannot get client.dat path:
2	エラー	Error cannot get type of partition specified.:
2	エラー	Error cannot rename Linux configuration file:
2	エラー	Error cannot read scenario file:
2	エラー	Error cannot change CLF scenario flag to ErrorCode:
2	エラー	Error cannot clear CLF scenario flag:
2	エラー	Error cannot create TimeoutThread:
2	エラー	Error cannot allocate send buffer(DM_SNR_OUTBOUND_DATA):
2	エラー	Error cannot send message to YYY.YYpipeYY DmPipeSnrOutboundSub:
2	エラー	Error create timeout event:
2	エラー	Error create event for exit TimeoutThread:
2	エラー	Error cannot create thread(DmTimeoutInstance):
2	エラー	Error cannot allocate MAC address buffer(for TimeoutThread):
2	エラー	Error : Target information not found in TargetList.
2	エラー	Error : Timeout error and stop run scenario. No response from target: MAC(XX-XX-XX-XX-XX-XX)
2	エラー	Error Failed of Reading ScenarioFile Or Osddata.ini:
2	エラー	There is no response from a Agent:
2	エラー	Error cannot read ClientScenarioFlag from verlist.ini:
2	エラー	The call of DmGetScenarioOpport API went wrong(Return=XX):
2	エラー	Error Unknown value was returned from the wait function. (in CleanupThread):
2	エラー	Error cannot get client ID.: MAC((XX-XX-XX-XX-XX-XX)
2	エラー	Error cannot read CLF: MAC(XX-XX-XX-XX-XX-XX)
2	エラー	Error cannot get KernelID.lst path: MAC(XX-XX-XX-XX-XX-XX)
2	エラー	Error cannot connect to YYY.YYpipeYY DmPipeSnrOutboundSub: MAC(XX-XX-XX-XX-XX-XX)
2	エラー	Error cannot allocate send buffer(DM_SNR_OUTBOUND_DATA): MAC(XX-XX-XX-XX-XX-XX)
2	エラー	Error cannot send message to YYY.YYpipeYY DmPipeSnrOutboundSub

イベントソース:PxeServices

イベント ID	種類	説明
2	エラー	pxesvc.exe: _beginthreadex failed during DLL initialization. Error = 0xXX

2	エラー	pxemgr.dll: CreateEvent failed during DLL initialization. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: HeapAlloc failed while receiveing data via pipe (read buffer).
2	エラー	pxemgr.dll: WriteFile failed while sending data via pipe. MAC = XX Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: CreateFile failed while sending data via pipe. MAC = XX Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: No response from Client Management Service. MAC = XX
2	エラー	pxemgr.dll: CreateEvent failed while receiving data via pipe (inbound event). Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: CreateNamedPipe failed while receiving data via pipe. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: Unknown value was returned from the wait function. Value = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: _beginthreadex failed while receiving data via pipe (inbound thread). Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: HeapAlloc failed while receiveing data via pipe (NBP path buffer).
2	エラー	pxemgr.dll: HeapAlloc failed while sending data via pipe (request entry creation).
2	エラー	pxemgr.dll: CreateEvent failed while sending data via pipe (request entry event). Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: _beginthreadex failed while receiving data via pipe (delay deletion thread). Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: HeapAlloc failed while creating new scenario stop entry.
2	エラー	pxemgr.dll: Failed to stop the scenario as the result of DmWriteErrorFlag call. MAC = XX
2	エラー	pxemgr.dll: DmSnrReportWrite() failed, failed to report the scenario error. MAC = XX
2	エラー	pxemgr.dll: Exception occurred during DmWriteErrorFlag call. ExceptionCode = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: Exception occurred during DmSnrReportWrite call. ExceptionCode = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: LoadLibraryEx failed while loading dmshared.dll. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmWriteErrorFlag. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmSnrReportWrite. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: LoadLibraryEx failed while loading hardware.dll. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmGetScenarioKind. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmReadCLF. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmScenarioStartEx. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: It became an error by creation of Socket which communicates with BootPc. Error:0xXX Line:XX

2	エラー	pxemgr.dll: It became an error by thread creation of DmRecvFromBootpcThread. Error:0xXX Line:XX
2	エラー	pxemgr.dll: It became an error from the registry by reading of a value. LINE XX
2	エラー	pxemgr.dll: It became an error by initialization of WinSock. Error:0xXX Line:XX
2	エラー	pxemgr.dll: It became an error by SetTcpAsyncSock(). Error:0xXX Line:XX
2	エラー	pxemgr.dll: It became an error by reception of data. Error:0xXX Line:XX
2	エラー	pxemgr.dll: It became an error by transmission to BootPc. Error:0xXX Line:XX.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX The MAC address or IP address is all 0x00.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX It failed in reading CLF
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX The client is not registered.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX The scenario is not allocated.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX It failed in DmGetScenarioKind().
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX The scenario is wrong. Please confirm whether it is a unit backup scenario or unit unicast restore scenario.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX remote update is being executed.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX remote power on is making an error.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX The state is an error.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX It failed in the bootfile request

2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX It failed in the acquisition of group id.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX It failed in the scenario execution beginning.
2	エラー	pxemgr.dll: ErrorCode:0xXX It failed in reading scenario file.
2	エラー	pxemftfp.exe: The requested file could not be found. file = XX IOsError = 0x XX
2	エラー	pxemftfp.exe: The requested file path is invalid. file = XX IOsError = 0xXX
2	エラー	pxemftfp.exe: The requested file access denied. file = XX IOsError = 0xXX
2	エラー	pxemftfp.exe: The requested file could not be opened. file = XX IOsError = 0xXX
2	エラー	PxeMftfp: No slot is empty to process this client's request
2	エラー	PxeMftfp: Base working directory for M/TFTP services is not defined. The MTFTP service is stopping.
1	エラー	PxeMftfp: Unable to setsockopt for SO_REUSEADDR, Error=0xXX
1	エラー	PxeMftfp: Unable to bind to socket on port XX, Error=0xXX
1	エラー	PxeMftfp: WSAAsyncSelect() failed with Error=0xXX
2	エラー	PxeMftfp is terminating due to error 0xXX
2	エラー	PxeParser: ERROR: exception occurred at DmReadCLF
1	エラー	PxeParser: Unable to create socket Error=0xXX
1	エラー	PxeParser: Socket Error while attempting to set reuse addr option: Error=0xXX
1	エラー	PxeParser: Socket Error while binding DHCP Socket: 0xXX, Port=67, IP=XX
1	エラー	PxeParser: sendto() to client XX failed with error = 0xXX
2	エラー	pxeprs.dll: LoadLibraryEx failed while loading pxemgr.dll Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmGetNbpPath. Error = 0xXX
2	エラー	pxeprs.dll: LoadLibraryEx failed while loading dmshared.dll. Error = 0xXX
2	エラー	dmshared.dll: GetProcAddress failed while locating DmReadCLF. Error = 0xXX
2	エラー	PxeService: WSASStartup failed with error=0x XX
1	エラー	PxeService: Unable to create datagram socket- WSAGetLastError = 0xXX

1	エラー	PxeService: Initreg-Unable to bind send socket : WSAGetLastError = 0xXX
1	エラー	PxeService: Sendto XX failed : WSAGetLastError = 0xXX
1	エラー	PxeService: Unable to create send socket : WSAGetLastError = 0xXX
1	エラー	PxeService: Unable to bind send socket : WSAGetLastError = 0xXX
1	エラー	PxeService: Sendto failed to XX : WSAGetLastError = 0xXX
2	エラー	PxeService: WaitForPacket failed even after 3 retries. Giving Up..
1	エラー	PxeService: Error on socket select : WSAGetLastError = 0xXX
1	エラー	PxeService: Error in ReceivePacket() WSAGetLastError = 0xXX
2	エラー	GetMac: Unable to get MAC addr : Possibly no NetBios support
1	エラー	PxeService: DHCPServerLessMode WaitForSingleObject() Error:0xXX
2	エラー	PxeService: Unable to initialize WinSOCK
1	エラー	Error creating DGRAM socket: XX, line# XX in File XX
1	エラー	Socket Error while attempting to set reuse addr option: Error=0xXX
1	エラー	PxeService: Error 0xXX creating Datagram socket
1	エラー	PxeService: Error 0xXX while binding Socket on Port=4011, IP= XX
2	エラー	PxeService: Unable to create the GetDomaininfo Thread.
1	エラー	PxeService: Error 0xXX in Socket select call
1	エラー	PxeService: WinSock error 0xXX on UDP recvfrom() on Port 67
1	エラー	PxeService is being stopped because of the UDP read error
2	エラー	pxesvc.exe: _beginthreadex failed while receiving packet on port 4011. The packet has been lost. Error = 0xXX
2	エラー	pxesvc.exe: HeapAlloc failed while receiving packet on port 4011. The packet has been lost.
2	エラー	LoadParsingDlls: Failed to find Dll Path or Funcion Name for XX.
2	エラー	LoadParsingDlls: Failed to load Dll Library for XX.
2	エラー	LoadParsingDlls: Failed to map Funcion Name for XX.
2	エラー	LoadParsingDlls: Failed to initialize parser DLL for XX.
2	エラー	LoadParsingDlls: Failed to find any parsing Dlls.
2	エラー	pxesvc.exe: GetProcAddress failed while locating DmBinInboundMain. Error = 0xXX
2	エラー	pxesvc.exe: GetProcAddress failed while locating DmGetDhcpMode. Error = 0xXX
2	エラー	pxesvc.exe: GetProcAddress failed while locating DmListenFromBootpcThread. Error = 0xXX
2	エラー	pxesvc.exe: _beginthreadex failed during DLL initialization. Error = 0xXX
2	エラー	pxesvc.exe: Read Registry(DHCPServerLessMode) failed. Error = 0xXX
2	エラー	pxesvc.exe: LoadLibraryEx failed while loading pxemgr.dll. Error = 0xXX
2	エラー	pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmGetClientIDInfo.
2	エラー	pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmGetGroupID.
2	エラー	dmshared.dll: GetProcAddress failed while locating DmMacToCiID.
2	エラー	pxesvc.exe: LoadLibraryEx failed while loading DmSheared.dll. Error = 0xXX

2	エラー	pxesvc.exe: GetProcAddress failed while locating DmShared_Init. Error = 0xXX
2	エラー	pxesvc.exe: GetProcAddress failed while locating DmDBExitProcess. Error = 0xXX

イベントソース: DepAgent(クライアント)

イベント ID	種類	説明
2	エラー	DepAgent: LoadLibrary Error dll : Sts = DepInfo.dll : xxx
2	エラー	DepAgent: GetResourceFromIni() Failed
2	エラー	DepAgent: Create Event error Sts = xxx
2	エラー	DepAgent: WSASStartup error code = xxx
2	エラー	DepAgent: hostbyname get error code = xxx
2	エラー	DepAgent: create socket error code = xxx
2	エラー	DepAgent: bind error code = xxx
2	エラー	DepAgent: listen error code = xxx
2	エラー	DepAgent: recv error code = xxx
2	エラー	DepAgent: GetProcAddress Error Func : Sts = DmGetClientInfo : xxx
2	エラー	DepAgent: DmIpToMac Error Func : Sts = DmFreeClientInfoEx : xxx
2	エラー	DepAgent: CreateThread(ShutDownCtlThread) error code = xxx
2	エラー	DepAgent: CreateThread(AcceptThreadProc) error code = xxx
2	エラー	DepAgent: CreateThread(ShutDownThread) error code = xxx
2	エラー	DepAgent: hostname get error code = xxx
2	エラー	DepAgent: WaitForMultipleObjects error = xxx
2	エラー	DepAgent: SetDlgCaption() Failed
2	エラー	DepAgent: Accept error code = xxx
2	情報	DepAgent: GetResourceFromIni_Dep() Failed
2	エラー	DepAgent: CreateThread(CommunicateTrayThread) error code = xxx
2	エラー	DepAgent: WaitForSingleObject error code = xxx
2	エラー	DepAgent: StartTray error code = xxx
2	エラー	DepAgent: DmIpToMac Error Func : Sts = DepInfo_Init : xxx
2	エラー	DepAgent: Failed to create socket. Errorcode = xxx
2	エラー	DepAgent: Failed to associate a local address with a socket. Errorcode = xxx
2	エラー	DepAgent: Cannot connect DPM managementserver. Errorcode = xxx
2	エラー	DepAgent: Failed to get client information. Errorcode =xxx Networkerrorcode = xxx
2	エラー	DepAgent: The MAC Address is NULL, unable to send client information to server
2	エラー	DepAgent: The error occurred while communicating with the server. SequenceNo = xxx
2	エラー	SendRequest::WSAWaitForMultipleEvents Failed, LastError = xxx, ret code = xxx, socket = xxx

2	エラー	SendRequest::send 0 after wait, Socket closed by peer.LastError =xxx, ret code = xxx, socket = xxx
2	エラー	SendRequest::timeout(xxxx ms) occured, LastError =xxx, ret code = xxx, socket = xxx
2	エラー	SendRequest::unknown error occured, Return Code=%d, socket = xxx
2	エラー	SendRequest::Catch an exception. socket = xxx
2	エラー	RecvRequest::WSAWaitForMultipleEvents Failed, LastError = xxx, ret code = xxx, socket = xxx
2	エラー	RecvRequest::WSARecv() Size Zero, .LastError =xxx, ret code = xxx, socket = xxx
2	エラー	RecvRequest::timeout(xxxx ms) occured, LastError =xxx, ret code = xxx, socket = xxx
2	エラー	RecvRequest::unknown error occured, Return Code=%d, socket = xxx
2	エラー	RecvRequest::Catch an exception. socket = xxx
2	エラー	DepAgent: InitEventLog() error.
2	エラー	DepAgent: InitCommValue() error.
2	エラー	DepInfo_Init() error
2	エラー	DepAgent: Failed to create ghAcceptEvent. Errorcode = xxx
2	エラー	DepAgent: Failed to create ghShutEvent. Errorcode = xxx
2	エラー	DepAgent: WSStartup error. Errorcode =
2	エラー	DepAgent: CreateThread(ServiceThread) error. Errorcode = xxx
2	エラー	DepAgent: CreateThread(ShutDownCtlThread) error. Errorcode = xxx
2	エラー	DepAgent: CreateThread(AcceptThreadProc) error. Errorcode = xxx
2	エラー	DepAgent: CreateThread(ShutDownThread) error. Errorcode = xxx
2	エラー	DepAgent: CreateThread(CliGetInfoThread) error. Errorcode = xxx
2	エラー	DepAgent: Failed to get hostname. Errorcode = xxx
2	エラー	DepAgent: Failed to get IP info from hostname(gethostbyname). Errorcode = xxx
2	エラー	DepAgent: Failed to create socket. Errorcode = xxx
2	エラー	DepAgent: listen error. Errorcode =
2	エラー	DepAgent: WaitForMultipleObjects(ghAcceptEvent/terminateEvent) error. Errorcode = xxx
2	エラー	DepAgent: Failed to receive shutdown command packet. Errorcode = xxx
2	エラー	DepAgent: Received invalid data.
2	エラー	DepAgent: WaitForMultipleObjects(ghShutEvent/terminateEvent) error. Errorcode = xxx
2	エラー	Get Client Information Error = xxx
2	エラー	Memory Allocation Error = xxx
2	エラー	ControlRequestEx: Get Client Information Error = xxx
2	エラー	ControlRequestEx: Receive command from server Error, GetLastError() = xxx

2	エラー	ControlRequestEx: Send Version Reply to server failed, GetLastError() =xxx
2	エラー	ControlRequestEx: Send Base Info to server failed, GetLastError() =xxx
2	エラー	ControlRequestEx: Query Package Install Status failed, return value = xxx
2	エラー	ControlRequestEx: Send Hotfix/SP info to server failed, GetLastError() = xxx
2	エラー	ControlRequestEx: Send APP info to server Error, GetLastError() = xxx
2	エラー	ControlRequestEx: Send FINISHED reply to server failed, GetLastError() = xxx
2	エラー	ControlRequestEx: Send UNKNOWN reply to server failed, GetLastError() = xxx
2	情報	DepAgent: server service version is old
2	エラー	The MAC Address is NULL, unable to send client information to server
2	エラー	ReceiveStreamSocket :PmSocketGetOverlapParameter Failed, comm socket=xxx.xx-xx-xx-xx-xx-xx
2	エラー	Maybe did not call socket event init route or resource not enough when call HeapAlloc or insert of map of STL.
2	エラー	Maybe did not call socket event init route or resource not enough when call WSACreateEvent
2	エラー	PmUtils::PmRecv::PmSocketGetOverlapParameter Failed, comm socket=xxx.xx-xx-xx-xx-xx-xx
2	エラー	PmUtils::PmRecv::PmSocketGetRecvOverlapParam Failed, comm socket=xxx.xx-xx-xx-xx-xx-xx
2	エラー	PmUtils::PmRecv::WSARecv Failed, LastError=xxx,comm socket=xxx
2	エラー	PmUtils::PmRecv::WSARecv will pending, comm socket=xxx.xx-xx-xx-xx-xx-xx
2	エラー	PmUtils::PmRecv::recv 0, Socket closed by peer, LastError=xxx,ret code=xxx, comm socket=xxx
2	エラー	PmUtils::PmRecv::WSAWaitForMultipleEvents Failed, LastError=xxx,ret code=xxx, comm socket=xxx
2	エラー	PmUtils::PmRecv::WSAGetOverlappedResult Failed, LastError=xxx,ret code=xxx, comm socket=xxx
2	エラー	PmUtils::PmRecv::WSAGetOverlappedResult Failed, LastError=xxx,ret code=xxx, comm socket=xxx
2	エラー	PmUtils::PmRecv::recv 0 after wait, Socket closed by peer, LastError=xxx,ret code=xxx, comm socket=xxx
2	エラー	PmUtils::PmRecv::service exit occured, LastError=xxx,ret code=xxx, comm socket=xxx
2	エラー	PmUtils::PmRecv::time out(xxxx ms) occured, LastError =xxx, ret code = xxx, socket = xxx
2	エラー	PmUtils::PmRecv::unknown error occured, waited value = xxx,LastError =xxx, socket = xxx
2	エラー	PmUtils::PmRecv::comm socket=xxx total received=xxx/xxx=expect. ***Data Not Enough*** .

2	エラー	PmUtils::PmSend::PmSocketGetOverlapParameter Failed, comm socket=xxx.xx-xx-xx-xx-xx-xx
2	エラー	PmUtils::PmSend::PmSocketGetSendOverlapParam Failed, comm socket=xxx.xx-xx-xx-xx-xx-xx
2	エラー	PmUtils::PmSend::WSASend Failed, GetLastError=xxx,comm socket=xxx
2	エラー	PmUtils::PmSend::send 0, Socket closed by peer, GetLastError=xxx,ret code=xxx, comm socket=xxx
2	エラー	PmUtils::PmSend::WSAWaitForMultipleEvents Failed,LastError=xxx,ret code=xxx, comm socket=xxx
2	エラー	PmUtils::PmSend::WSAGetOverlappedResult Failed, GetLastError=xxx,ret code=xxx, comm socket=xxx
2	エラー	PmUtils::PmSend::send 0 after wait, Socket closed by peer, GetLastError=xxx,ret code=xxx, comm socket=xxx
2	エラー	PmUtils::PmSend::service exit occured,LastError=xxx,ret code=xxx, comm socket=xxx
2	エラー	PmUtils::PmSend::time out(xxxx ms) occured, GetLastError =xxx, ret code = xxx, socket = xxx
2	エラー	PmUtils::PmSend::unknown error occured, waited value = xxx,LastError =xxx, socket = xxx
2	エラー	PmUtils::PmSend::comm socket=xxx total sent=xxx/xxx=expect. ***Data Not Enough*** .
2	エラー	PmSocketEventInit::HeapAlloc failed, GetLastError = xxx, socket= xxx
2	エラー	PmSocketEventInit::WSACreateEvent failed, GetLastError = xxx, socket= xxx
2	エラー	PmSocketEventInit::found this socket's map item, the same socket id map item maybe not released when last closesocket
2	エラー	PmSocketEventInit::Exception occured, maybe resource not enough when map::insert
2	エラー	PmSocketEventExit closesocket socket:xxx error, GetLastError=xxx
2	エラー	PmSocketEventExit::Catch an exception when closesocket. Socket=xxx
2	エラー	PmSocketEventExit::did not found this socket's map item, PmSocketEventExit Init to Exit not paired. Socket=xxx
2	エラー	PmSocketGetSendOverlapParam::can not get socket=xxx 's node
2	エラー	PmSocketGetRecvOverlapParam::can not get socket=xxx 's node
2	エラー	PmCloseSocket shutdown socket:xxx error, GetLastError=xxx
2	エラー	PmCloseSocket closesocket socket:xxx error, GetLastError=xxx
2	エラー	PmCloseSocket Exception, socket=xxx, Error = xxx

【SystemMonitor 性能監視】

イベントソース: SystemMonitorPerformanceService

イベントID	種類	説明
1	情報	性能監視サービスの開始を完了しました。
2	情報	性能監視サービスの停止を完了しました。
3	情報	性能監視サービスを一時停止しました。
4	情報	性能監視サービスを再開しました。
5	エラー	性能監視サービス開始中にエラーが発生しました。
6	エラー	性能監視サービス停止中にエラーが発生しました。
7	エラー	性能監視サービス一時停止中にエラーが発生しました。
8	エラー	性能監視サービス再開中にエラーが発生しました。
9	情報	マシン machine から接続していたユーザ(アカウント:domain¥account)がログアウトしました。
10	エラー	監視対象サーバ Server には、性能情報:Title(カテゴリ名:category 、インスタンス名:instance 、カウンタ名:counter)について取得できる性能データはありません。
11	エラー	監視対象サーバ Server の性能データ(タイトル Title 、カテゴリ名 category 、インスタンス名 instance 、カウンタ名 counter)収集に失敗しました。
12	エラー	データベース(Server:Server¥Instance、DataBase:DataBase)への接続に失敗しました。
13	エラー	データベースの更新に失敗しました。
14	エラー	データ初期化に失敗しました。
15	エラー	データベースの参照に失敗しました。
16	警告	性能監視サービスの設定保存に失敗しました。次回起動時は以前の設定を読み込みます。
17	警告	性能監視サービスの設定読み込みに失敗しました。初期設定値を読み込みます。
18	エラー	マシン machine からのユーザ(アカウント domain¥account)のログオンは失敗しました。
19	エラー	監視対象サーバ Server にアクセスできません。
20	エラー	デバッグログ初期化処理に失敗しました。
21	エラー	デバッグログ終了処理に失敗しました。
22	情報	マシン machine からユーザ(アカウント: domain¥account)がログオンしました。
23	エラー	アカウントが不明なユーザの接続がありました。
24	エラー	終了処理でエラーが発生しました。
25	エラー	エラー処理中にエラーが発生しました。
26	エラー	内部エラー:methodname
27	エラー	接続中(Uri:URL)の管理コンソールが見つかりません。
28	エラー	保存期間を過ぎた性能データの削除に失敗しました。
29	エラー	復旧できない異常を検出したので性能監視サービスを停止します。
30	エラー	SystemProvisioning を利用できません。
31	エラー	SystemProvisioning の構成情報反映中にエラーが発生しました。

32	エラー	サーバグループ:ServerGroupName(SystemProvisioning グループパス:PvmGroupPath) の PerformanceInformationTitle(統計方法:StatisticalMethod)が、異常値(Value)になりました。
33	エラー	サーバ:ServerName の PerformanceInformationTitle が、異常値(Value)になりました。
34	警告	サーバグループ:ServerGroupName(SystemProvisioning グループパス:PvmGroupPath) の PerformanceInformationTitle(統計方法:StatisticalMethod)が、警告値(Value)になりました。
35	警告	サーバ:ServerName の PerformanceInformationTitle が、警告値(Value)になりました。
36	情報	サーバグループ:ServerGroupName(SystemProvisioning グループパス:PvmGroupPath) の PerformanceInformationTitle(統計方法:StatisticalMethod)が、異常値(Value)から回復しました。
37	情報	サーバ:ServerName の PerformanceInformationTitle が、異常値(Value)から回復しました。
38	情報	サーバグループ:ServerGroupName(SystemProvisioning グループパス:PvmGroupPath) の PerformanceInformationTitle(統計方法:StatisticalMethod)が、警告値(Value)から回復しました。
39	情報	サーバ ServerName の PerformanceInformationTitle が、警告値(Value)から回復しました。
40	エラー	性能情報(タイトル:Title)に対象サーバ(サーバ名:ServerName)OS に対応する指定がありません。
41	エラー	監視対象サーバ Server の性能データ(リソース:Resource 、測定対象:Target、性能指標:Indicator)収集を失敗しました。
42	エラー	SystemProvisioning への通報に失敗しました。
43	エラー	性能情報(タイトル:Title)指定が不正です。
44	情報	SystemProvisioning の構成情報反映を完了しました。
45	情報	サーバ Server と既に接続しています(共有リソース:{1})。性能データ収集に既存の接続を利用します。
46	エラー	サーバ Server との接続切断(共有リソース:{1})に失敗しました。
47	情報	サーバグループ{0}にサーバ Server を追加しました。
48	情報	サーバグループ{0}からサーバ Server を削除しました。
49	情報	サーバグループ{0}からサーバグループ{1}へサーバ Server を移動しました。
50	情報	サーバ Server の設定を変更しました。
51	エラー	サーバ Server がアクセスエラー状態になりました。
52	情報	サーバ Server がアクセスエラー状態から回復しました。
53	情報	サーバグループ{0}を追加しました。
54	情報	サーバグループ{0}を削除しました。
55	情報	サーバグループ{0}の設定を変更しました。
56	情報	収集データ設定を変更しました。
57	情報	しきい値監視設定を変更しました。
58	情報	環境設定を変更しました。
62	警告	サーバ{0}の性能データ(タイトル:Title)が存在しません。サーバ Server の性能データを除いて、時刻{3}におけるサーバグループ{2}の統計計算を実行しました。

63	警告	性能データ収集期間({2} - {3})内にサーバ{0}の性能データ(タイトル:Title)の収集を完了できませんでした。
64	エラー	デバッグログの出力処理に失敗しました。
65	警告	SystemProvisioning の構成反映対象ではないノード{0}について通報しました。
66	エラー	監視対象サーバ Server との接続にエラーが発生しました。
67	警告	データベースサイズが 警告値 warningSizeGB を超えました。 現在のサイズは currentSizeGB です。

イベントソース: SystemMonitorPerformanceConsole

イベント ID	種類	説明
75	情報	管理サーバ Server と接続しました。
76	情報	管理サーバ Server との接続を切断しました。
77	エラー	管理サーバ Server との接続/切断中にエラーが発生しました。
84	エラー	内部エラー:methodname
85	情報	管理コンソールを起動しました。
86	情報	管理コンソールを終了しました。
89	エラー	管理コンソールの通信処理初期化に失敗しました。管理コンソール情報設定を変更して下さい。
90	エラー	管理サーバ server と管理コンソールマシンの時差が minutes 分を超えています。

【ESMPRO/ServerManager】

イベントソース:ESM Alert Service

イベント ID	種類	説明
1	エラー	Winsock エラーです。エラーコード: [%d]
1	エラー	Windows API のエラーです。エラーコード: [%d]
1	エラー	アラートログファイルの修復に失敗しました。(メモリが不足しています。)
1	エラー	アラートログファイルの修復に失敗しました。(エラーコード: [%d])
2	警告	Winsock エラーです。エラーコード: [%d]
2	警告	Windows API のエラーです。エラーコード: [%d]
2	警告	アラートログファイルの書き込みに失敗しました。(エラーコード: [0x%x])
2	警告	メモリが不足しています。
2	警告	アラートログ自動保存ファイルの書き込みに失敗しました。エラーコード: [0x%x]
3	情報	アラートログファイルを修復しました。

イベントソース:DmiEventWatcher

イベント ID	種類	説明
1	エラー	Winsock エラーです。エラーコード: [%d]
1	エラー	Windows API のエラーです。エラーコード: [%d]
1	エラー	ESM Alert Service との通信が切断されました。¥r¥nDMI Event Watcher Service を終了します。
1	エラー	ESM Alert Service が起動していません。¥r¥nDMI Event Watcher Service を終了します。
1	エラー	メモリが不足しています。
1	エラー	ESM Alert Service との通信に失敗しました。¥r¥nDMI Event Watcher Service を終了します。
2	警告	メモリが不足しています。
2	警告	アラートログファイルの書き込みに失敗しました。(エラーコード: [0x%x])
2	警告	アラートログ自動保存ファイルの書き込みに失敗しました。エラーコード: [0x%x]

イベントソース:ESMBaseService

イベント ID	種類	説明
1	エラー	アラート再送用ファイルを初期化します
1	エラー	文法エラー
1	エラー	指定したキーワードが不正です
1	エラー	指定したファイルが通常ファイルではありません
1	エラー	Windows API のエラーです
1	エラー	ファイルのオープンに失敗しました
1	エラー	データがありません

1	エラー	トークンの数が多すぎます
1	エラー	クォーテーション("または')が閉じていません
1	エラー	指定したマネージャ名が不正です
1	エラー	メモリ容量が足りません
1	エラー	指定したソケットのポート番号が不正です
1	エラー	数値が大きすぎます
1	エラー	指定した次のマネージャが不正です
1	エラー	数値が小さすぎます
1	エラー	リモートマネージャへのルーティング情報が設定されていません
1	エラー	ディレクトリの作成に失敗しました
1	エラー	ファイルのオープンに失敗しました
1	エラー	指定したコンポーネントタイプが不正です
1	エラー	ファイルフォーマットが不正です
1	エラー	C RunTime Error です
1	エラー	指定したコンポーネントはすでに登録されています
1	エラー	指定したリモートマップ名が不正です
1	エラー	指定したコンポーネント名が不正です
1	エラー	ディレクトリの作成に失敗しました
1	エラー	ローカルグループの取得に失敗しました
1	エラー	長さが不正です
1	エラー	指定したファイルが通常ファイルではありません
1	エラー	パス名が長すぎます
1	エラー	指定したファイルはディレクトリではありません
1	エラー	指定した関係タイプが不正です
1	エラー	指定した関係はすでに登録されています
1	エラー	コンポーネントの数が多すぎます
1	エラー	指定した AMIB のタイプが不正です
1	エラー	top マップが存在しません
1	エラー	関係情報を変更できませんでした
2	警告	SNMP TRAP ポート(UDP)でバインドできませんでした。 以後 UDP による SNMP TRAP メッセージを受信することはできません。
2	警告	SNMP TRAP ポート(IPX)でバインドできませんでした。 以後 IPX による SNMP TRAP メッセージを受信することはできません。

イベントソース: AlertManagerSocketRecvService

イベント ID	種類	説明
9401	異常	サービスの内部で、致命的エラーが発生しました。%1
9403	異常	サービスの内部で、エラーが発生しました。%1

イベントソース: esmpvmpr

イベントID	種類	説明
1	エラー	API: %1 でエラーが発生しました。
2	エラー	NVBASE の初期化に失敗しました。
3	警告 エラー	NVAPI: %1 でエラーが発生しました。
4	エラー	メモリ不足です。
5	警告	API: %1 ※ESM Base Service 停止時に登録
6	警告	クライアントにより要求がキャンセルされました。
7	エラー	内部エラーが発生しました。

作成日: 2008/06/30

更新日: 2009/03/18